

Inspiron 3847

Vlasnički priručnik

**Model računala: Inspiron 3847
Regulatorni model: D16M
Regulatorni tip: D16M001**



Napomene, mjere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

© 2013 Dell Inc.

Trgovački znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL i Inspiron™ zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc.

Sadržaj

Prije nego počnete	7
Sigurnosne upute	7
Preporučeni alati	8
Nakon rada na unutrašnjosti računala	9
Tehnički pregled	10
Pogled u unutrašnjost računala	10
Komponente matične ploče	11
Uklanjanje pokrova računala	12
Postupak	12
Ponovno postavljanje pokrova računala	13
Postupak	13
Nakon zamjene	13
Uklanjanje memorijskog(ih) modula	14
Predradnje	14
Postupak	14
Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula	15
Postupak	15
Nakon zamjene	15
Uklanjanje grafičke kartice	16
Predradnje	16
Postupak	16
Ponovno postavljanje grafičke kartice	18
Postupak	18
Nakon zamjene	18

Uklanjanje prednje maske	19
Predradnje	19
Postupak	19
Ponovno postavljanje prednje maske	20
Postupak	20
Nakon zamjene	20
Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu	21
Predradnje	21
Postupak	21
Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu	22
Postupak	22
Nakon zamjene	22
Uklanjanje primarnog tvrdog pogona	23
Predradnje	23
Postupak	23
Ponovno postavljanje primarnog tvrdog pogona	25
Postupak	25
Nakon zamjene	25
Uklanjanje sekundarnog tvrdog pogona	26
Predradnje	26
Postupak	26
Ponovno postavljanje sekundarnog tvrdog diska	28
Postupak	28
Nakon zamjene	28
Uklanjanje optičkog pogona	29
Predradnje	29
Postupak	29

Ponovno postavljanje optičkog pogona	31
Postupak	31
Nakon zamjene	31
Uklanjanje prednje I/O ploče	34
Predradnje	34
Postupak	34
Ponovno postavljanje prednje I/O ploče	36
Postupak	36
Nakon zamjene	36
Uklanjanje modula gumba za uključivanje/isključivanje	37
Predradnje	37
Postupak	37
Ponovno postavljanje modula gumba za uključivanje/isključivanje	39
Postupak	39
Nakon zamjene	39
Uklanjanje ventilatora kućišta	40
Predradnje	40
Postupak	40
Ponovno namještanje ventilatora kućišta	41
Postupak	41
Nakon zamjene	41
Uklanjanje ventilatora procesora i Sklop hladila	42
Predradnje	42
Postupak	43
Ponovno postavljanje ventilatora procesora i Sklop hladila	44
Postupak	44
Nakon zamjene	44

Vađenje procesora	45
Predradnje	45
Postupak	45
Ponovno postavljanje procesora	46
Postupak	46
Nakon zamjene	47
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči	48
Predradnje	48
Postupak	48
Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču	49
Postupak	49
Nakon zamjene	49
Uklanjanje jedinice napajanja	50
Predradnje	50
Postupak	50
Ponovno postavljanje jedinice napajanja	51
Postupak	51
Nakon zamjene	51
Uklanjanje matične ploče	52
Predradnje	52
Postupak	53
Ponovno postavljanje matične ploče	54
Postupak	54
Nakon zamjene	54
Unošenje servisne oznake u BIOS	54
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom	55

Prije nego počnete

-  **OPREZ:** Kako biste izbjegli gubitak podataka, prije isključivanja računala spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
 - 2 Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili donji desni kut zaslona kako biste otvorili bočnu padajuću traku i potom kliknite na **Postavke**→**Napajanje**→**Isključi**.
-  **NAPOMENA:** Ako koristite drugačiji operativni sustav, pogledajte dokumentaciju operativnog sustava za upute o isključivanju.
- 3 Odsvojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
 - 4 Odsvojite sve telefonske kabele, mrežne kabele i priključene uređaje iz računala.
 - 5 Nakon što se računalo odspoji, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje za 5 sekunda radi uzemljenja matične ploče.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitali vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa.

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Odsvojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
-  **OPREZ:** Samo kvalificirani servisni tehničar je ovlašten za uklanjanje pokrova računala i pristup bilo kojim komponentama unutar računala. Pogledajte sigurnosne upute za cijelovite informacije o sigurnosnim mjerama predostrožnosti, radovima unutar računala i zaštiti od elektrostatičkog pražnjenja.
-  **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.

- △ OPREZ: Kada iskopčavate kabel, povlačite ga za priključak ili za jezičak za povlačenje, a ne za sami kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li priključci i ulazi točno orijentirani i poravnati.
- △ OPREZ: Za iskopčavanje mrežnog kabela, najprije iskopčajte kabel iz svog računala i potom iskopčajte kabel iz mrežnog uređaja.
- △ OPREZ: Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- križni odvijač
- plastično šilo

Nakon rada na unutrašnjosti računala



OPREZ: Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.


- 1 Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala.
- 2 Postavite računalo u okomiti položaj.
- 3 Priključite sve vanjske uređaje, kabele, kartice i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4 Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.

Tehnički pregled




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Pogled u unutrašnjost računala



1	napajanje	2	optički pogon
3	prednja maska	4	primarni tvrdi disk
5	pričvršni nosač kartice		

Komponente matične ploče



1 priključak za napajanje (ATX12V)	2 utor procesora
3 priključak ventilatora procesora (FNCPU1)	4 priključak memorijskog modula (DIMM1)
5 priključak memorijskog modula (DIMM2)	6 USB priključak na prednjoj ploči (USBF1)
7 glavni priključak napajanja (ATX1)	8 premosnik za resetiranje CMOS (CMCLR1)
9 premosnik za resetiranje lozinke (PWCLR1)	10 USB priključak na prednjoj ploči (USBF3)
11 priključak SATA (SATA 3)	12 priključak SATA (SATA 2)
13 priključak gumba za napajanje (LEDH1)	14 priključak SATA (SATA1)
15 priključak SATA (SATA 0)	16 utor za bateriju (BT1)
17 audio priključak na prednjoj ploči (AUDF1)	18 utor kartice PCI Express x16 (SLOT2)
19 utor kartice PCI Express x16 (SLOT2)	20 utor kartice PCI Express x1 (SLOT1)
21 utor za mini-karticu (MINI1)	22 priključak ventilatora na kućištu (FANSYS2)

Uklanjanje pokrova računala



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Postavite računalo na bok tako da je strana s poklopcom okrenuta prema gore.
- 2 Pomoću odvijača uklonite vijke koji pričvršćuju pokrov računala na kućište.
- 3 Oslobodite pokrov računala gurajući ga od prednjeg dijela računala i podignite ga.
- 4 Podignite poklopac dalje od računala i postavite sa strane.



1 vijke

2 pokrov računala

Ponovno postavljanje pokrova računala



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Priklučite sve kabele i pomaknite ih da ne smetaju.
- 2 Provjerite da u računalu nisu ostali alati ili dodatni dijelovi.
- 3 Poravnajte jezičke na dnu pokrova računala s utorima smještenim uzduž ruba kućišta.
- 4 Pritisnite pokrov računala prema dolje i umetnите ga prema prednjem kraju računala.
- 5 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju pokrov računala na kućištu.
- 6 Postavite računalo u okomiti položaj.

Nakon zamjene

Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9.

Uklanjanje memorijskog(ih) modula




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- Locirajte priključak modula memorije na matičnoj ploči. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- Pritisnite izvana sigurnosnu spajalicu na svakom kraju priključka memorijskog modula.
 NAPOMENA: Ako se modul teško vadi, lagano ga pogurnite naprijed nazad da biste ga oslobođili iz konektora.
- Uhvatite memorijski modul i povucite ga prema gore.



1 sigurnosne spajalice (2)

2 memorijski modul

3 priključak memorijskog modula


Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Postupak

- 1 Pritisnite izvana sigurnosnu spajalicu na svakom kraju priključka memorijskog modula.
- 2 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na priključku memorijskog modula.



1	urezi (2)	2	jezičak
3	zarez	4	memorijski modul

- 3 Umetnите memorijski modul u priključak memorijskog modula i pritisnite memorijski modul prema dolje sve dok ne uskoči u položaj i sigurnosne spajalice se ne zaključaju na mjestu.



Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje grafičke kartice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- Gurnite jezičac za otpuštanje kako biste oslobodili pričvršni nosač kartice s kućišta.



1 pričvršni nosač kartice

2 jezičac za otpuštanje

- Gurnite sigurnosni jezičak kako biste oslobodili grafičke kartice.
- Uhvatite karticu za gornje kutove i izvucite je iz njezinog priključka.



1 sigurnosni jezičak

2 grafička kartica

Ponovno postavljanje grafičke kartice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Locirajte utor za karticu PCI-Express x16. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 2 Poravnajte grafičku karticu s priključkom PCI-Express x16 kartice na matičnoj ploči.
- 3 Postavite karticu u utor i čvrsto je pritisnite prema dolje. Provjerite je li potpuno sjela u utor.
- 4 Zakrećite pričvrsni nosač kartice prema računalu dok ne sjedne na mjesto.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje prednje maske




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- 1 Postavite računalo u okomiti položaj.
- 2 Uhvatite i oslobođite jedan po jedan po redu jezičke prednje maske na način da ih odvajate od prednje ploče.
- 3 Zakrenite i povucite prednju masku s prednjeg dijela računala, kako biste oslobodili spajalice prednje maske iz utora prednje ploče.



1	jezičci prednje maske (4)	2	spone prednje maske (4)
3	prednja ploča	4	prednja maska

Ponovno postavljanje prednje maske



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte i umetnite spojnice prednje maske u utore prednje ploče.
- 2 Zakrenite prednju masku prema računalu sve dok jezički prednje maske ne nasjednu na mjesto.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.


Postupak

- Locirajte utor za mini-karticu (MINI1) na matičnoj ploči. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- Odselite antenske kabele iz mini-kartice za bežičnu vezu.
- Uklonite vijak koji pričvršćuje mini-karticu za bežičnu vezu na matičnu ploču.



1	vijak	2	antenski kabeli (2)
3	mini-kartica za bežičnu mrežu	4	utor za mini-karticu (MINI1)

- Pomaknite i uklonite mini-karticu za bežičnu vezu iz priključka za mini-karticu za bežičnu vezu.



Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak



OPREZ: Radi izbjegavanja oštećenja mini-kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kable ispod nje.

- 1 Poravnajte zarez na mini-kartici za bežičnu vezu s jezičkom na priključku za mini-karticu.
- 2 Umetnите mini-karticu za bežičnu vezu pod kutem u priključak na matičnoj ploči.
- 3 Pritisnite drugi kraj mini-kartice za bežičnu vezu prema dolje i ponovno postavite vijak koji pričvršćuje mini-karticu za bežičnu vezu namatičnu ploču.
- 4 Priključite antenske kable na mini-karticu za bežičnu vezu.

Sljedeća tablica daje shemu boja antenskih kabela za mini-karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Priključci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	Bijela
Pomoćni (crni trokut)	Crna

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje primarnog tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok je računalo uključeno ili se nalazi u stanju pripravnosti.



OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- Iskopčajte kabel za napajanje i podatkovni kabel iz primarnog tvrdog pogona.
- Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop primarnog tvrdog diska na kućištu.
- Izvucite sklop primarnog tvrdog pogona iz računala.



1 kabel napajanja

2 podatkovni kabel

3 sklop primarnog tvrdog pogona

4 vijci (2)

- 4 Uklonite vijke tako da učvršćuju nosač tvrdog pogona na primarni tvrdi pogon.
- 5 Podignite primarni tvrdi disk iz nosača tvrdog pogona.



1 vijci (2)

2 nosači tvrdog pogona (2)

3 primarni tvrdi disk

Ponovno postavljanje primarnog tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na primarnom tvrdom pogonu s otvorima za vijke na nosaču tvrdog pogona.
- 2 Postavite vijke tako da učvršćuju nosač tvrdog pogona na primarni tvrdi pogon.
- 3 Umetnите sklop primarnog tvrdog pogona u računalo.
- 4 Postavite vijke koja pričvršćuju sklop primarnog tvrdog pogona na kućište.
- 5 Priklučite kabel za napajanje i podatkovni kabel na sklop primarnog tvrdog pogona.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje sekundarnog tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok je računalo uključeno ili se nalazi u stanju pripravnosti.



OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- 1 Odsvojite kabel za napajanje i podatkovni kabel iz sklopa sekundarnog tvrdog pogona.
- 2 Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop sekundarnog tvrdog pogona na kućište.

- 3** Izvucite sklop sekundarnog tvrdog pogona iz računala.



1	kabel napajanja	2	podatkovni kabel
3	sklop sekundarnog tvrdog pogona	4	vijak

- 4** Uklonite vijke tako da učvršćuju nosač tvrdog pogona na sekundarni tvrdi pogon.
5 Podignite sekundarni tvrdi pogon iz nosača tvrdog pogona.



1	vijci (2)	2	nosači tvrdog pogona (2)
3	sekundarni tvrdi pogon		

Ponovno postavljanje sekundarnog tvrdog diska



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na sekundarnom tvrdom pogonu s otvorima za vijke na nosaču tvrdog pogona.
- 2 Postavite vijke tako da učvršćuju nosač tvrdog pogona na sekundarni tvrdi pogon.
- 3 Umetnите sklop sekundarnog tvrdog pogona u računalo.
- 4 Postavite vijke koja pričvršćuju sklop sekundarnog tvrdog pogona na kućište.
- 5 Priključite kabel za napajanje i podatkovni kabel na sklop sekundarnog tvrdog pogona.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.
- 2 Uklonite prednju masku. Pogledajte "Uklanjanje prednje maske" na stranici 19.

Postupak

- 1 Iskopčajte kabel za napajanje i podatkovni kabel iz tvrdog pogona.
- 2 Uklonite vijke koja pričvršćuju optički pogon na kućištu.

- 3** Gurnite i izvucite optički pogon kroz prednji dio računala.



NAPOMENA: Ponovite korake od 1 do 3 za uklanjanje sekundarnog optičkog pogona, ako je moguće.



1 optički pogon

2 vijci (2)

3 kabel napajanja

4 podatkovni kabel

- 4** Postavite pored optički pogon.

Ponovno postavljanje optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Lagano umetnите optički pogon u ležište kroz prednju stranu računala.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na optičkom pogonu s otvorima za vijke na kućištu.
- 3 Ponovno postavite vijke koja pričvršćuju optički pogon na kućištu.
- 4 Ukopčajte kabel za napajanje i podatkovni kabel u optički disk.



NAPOMENA: Ponovite korake od 1 do 4 za ponovno postavljanje sekundarnog optičkog pogona, ako je moguće.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite prednju masku. Pogledajte "Ponovno postavljanje prednje maske" na stranici 20.
- 2 Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Ugradnja sekundarnog optičkog pogona (opcionalno)

- Za instalaciju sekundarnog optičkog pogona izvucite metalnu ploču iz kućišta.



1 metalna ploča

- 2** Lagano umetnute sekundarni optički pogon u pretinac optičkog pogona s prednje strane računala.
- 3** Poravnajte otvore za vijke na sekundarnom optičkom pogonu s otvorima za vijke na kućištu.
- 4** Ponovno postavite vijke koja pričvršćuju sekundarni optički pogon na kućištu.
- 5** Ukopčajte kabel za napajanje i podatkovni kabel u sekundarni optički disk.



1	sekundarni optički pogon	2	vijci (2)
3	podatkovni kabel	4	kabel napajanja

Uklanjanje prednje I/O ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.
- 2 Uklonite prednju masku. Pogledajte "Uklanjanje prednje maske" na stranici 19.

Postupak



OPREZ: Budite krajnje oprezni pri skidanju ulazno/izlazne ploče s računala. Nepažnja dovesti do oštećenja konektora kabela i jezičaka za usmjerjenje kabela.



NAPOMENA: Zabilježite položaj svih kabela dok ih uklanjate tako da ih možete kasnije pravilno namjestiti prilikom ugradnje I/O ploče.

- 1 Odsvojite kabele prednje I/O ploče iz priključka na matičnoj ploči (AUDF1, USBF1 i USBF3). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 2 Uklonite vijak koji pričvršćuje prednju I/O ploču za prednju ploču.

- 3** Bočno umetnите prednju I/O ploču kao što je prikazano na slici kako biste otpustili spone s prednje ploče i povukli je van.



1 prednja I/O ploča

2 vijak

3 kabeli I/O ploče (3)

Ponovno postavljanje prednje I/O ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte i gurnite kopče prednje I/O ploče u utore za kopče na prednjoj I/O ploče.
- 2 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje prednju I/O ploču na prednju ploču.
- 3 Priključite kabele prednje I/O ploče na priključke na matičnoj ploči (AUDF1, USBF1 i USBF3). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite prednju masku. Pogledajte "Ponovno postavljanje prednje maske" na stranici 20.
- 2 Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje modula gumba za uključivanje/isključivanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.
- 2 Uklonite prednju masku. Pogledajte "Uklanjanje prednje maske" na stranici 19.

Postupak

- NAPOMENA:** Zapamtite usmjerenje kabela kad ih pomaknete kako biste ih mogli ponovno usmjeriti nakon ponovnog postavljanja modula za uključivanje/isključivanje.
- 1 Odspojite kabel modula gumba za uključivanje/isključivanje s priključka na matičnoj ploči (LEDH1). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.

- 2** Pritisnite jezičke na modulu za uključivanje/isključivanje i izvucite modul za uključivanje/isključivanje kako biste ga oslobođili iz prednje ploče.



1 jezičci

2 modul gumba za uključivanje/isključivanje

3 kabel gumba za uključivanje/isključivanje

- 3** Postavite sa strane modul gumba za uključivanje/isključivanje.

Ponovno postavljanje modula gumba za uključivanje/isključivanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte i gurnite jezičke modula gumba za uključivanje/isključivanje u utore na prednjoj ploči.
- 2 Priključite kabel modula gumba za uključivanje/isključivanje na priključak na matičnoj ploči (LEDH1). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 3 Provucite kabel gumba za uključivanje/isključivanje kroz usmjerne kanale.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite prednju masku. Pogledajte "Ponovno postavljanje prednje maske" na stranici 20.
- 2 Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje ventilatora kućišta



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- 1 Odspojite kabel ventilatora kućišta izm priključka na matičnoj ploči (FANSYS2).
Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 2 Uklonite vijke koji pričvršćuju ventilator na kućište.
- 3 Izvucite i podignite kućište ventilatora od računala kao je prikazano na slici.



1 vijke (4)

2 ventilator kućišta

3 kabel ventilatora kućišta

Ponovno namještanje ventilatora kućišta



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte rupe za vijke na kućištu ventilatora s rupama za vijke na kućištu.
- 2 Vratite vijke koji pričvršćuju ventilator na kućište.
- 3 Priklučite kabel ventilatora kućišta u konektor na matičnoj ploči (FANSYS2). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite prednju masku. Pogledajte "Ponovno postavljanje prednje maske" na stranici 20.
- 2 Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje ventilatora procesora i Sklop hladila

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Hladilo se tijekom uobičajenog rada može jako ugrijati. Omogućite dovoljno vremena za hladilo da se ohladi prije nego ga dodirujete.
-  **OPREZ:** Kako biste osigurali maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladili procesora. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- 1 Odsvojite kabel ventilatora procesora iz priključka na matičnoj ploči (FNCPU1).
Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 2 Korištenjem ravnog odvijača jedan za drugim olabavite pričvršne vijke koji pričvršćuju ventilator procesora i sklop hladila procesora na matičnu ploču.
- 3 Izvadite ventilator procesora i sklop hladila iz računala.



-
- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| 1 | ventilator procesora i sklop
hladila procesora | 2 | pričvršni vijci (4) |
| 3 | kabel ventilatora procesora | | |
-

Ponovno postavljanje ventilatora procesora i Sklop hladila



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Netočno poravnanje hladila procesora može oštetiti matičnu ploču i procesor.

Postupak



NAPOMENA: Možete ponovno koristiti originalno termalno mazivo ako ponovno ugrađujete originalni procesor i sklop hladila procesora.



OPREZ: Ako ste zamijenili procesor ili sklop hladila, koristite termalno mazivo isporučeno u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

- 1 Postavite ventilator procesora i sklop hladila preko procesora.
- 2 Priklučite kabel ventilatora procesora u priključak na matičnoj ploči (FNCPU1). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 3 Poravnajte pričvrsne vijke na sklopu hladila ventilatora procesora s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 4 Pritegnite pričvrsne vijke koji pričvršćuju ventilator procesora i sklop hladila procesora na matičnu ploču.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Vađenje procesora

⚠️ UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

⚠️ OPREZ: Procesori su lomljivi. Držite procesor samo za rubove i ne dodirujte metalne vrhove.

Predradnje

- 1 Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.
- 2 Uklonite sklop ventilatora i hladnjaka procesora. Pogledajte "Uklanjanje ventilatora procesora i Sklop hladila" na stranici 42.

Postupak

- 1 Pritisnite polugu za otpuštanje nadolje i izvadite kako biste ga otpustili iz jezičca koji ga pričvršćuje.
- 2 Pritisnite zasun za oslobađanje pokrova procesora za otvaranje pokrova.
- 3 Lagano podignite procesor i uklonite ga iz utora procesora.



1	pokrov procesora	2	poluga za otpuštanje	3	sigurnosni jezičak
4	utor				
5	procesor				

Ponovno postavljanje procesora



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Postupak



NAPOMENA: Novi procesor isporučuje se u pakiranju s toplinskim jastučićem.

U nekim slučajevima, procesor se može isporučiti s priključenim toplinskim jastučićem na njemu.

- 1 Provjerite je li poluga za otpuštanje na utoru procesora potpuno u otvorenom položaju.
 - 2 Poravnajte 1-pin kuta procesora s 1-pinom u kutu utora procesora i potom postavite procesor u utor procesora.
- NAPOMENA:** Kut 1-pina procesora ima trokut koji se poravnava s trokutom na kutu 1-pina na utoru procesora. Kada se procesor pravilno namjesti, sva četiri kuta su poravnata u istoj visini. Ako je jedan kut viši od ostalih, tada procesor nije pravilno postavljen.
- 3 Kada je procesor potpuno nasjeo u utor, zatvorite poklopac procesora.
 - 4 Pritisnite zasun za oslobađanje prema dolje i postavite ispod jezička na pokrovu procesora.



1 1-pin u kutu procesora

2 procesor

3 jezičci za poravnanje (2)

4 položaj za poravnanje

5 utor pokrova procesora

6 pokrov procesora

7 poluga za otpuštanje

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite ventilator procesora i sklop hladila. Pogledajte "Ponovno postavljanje ventilatora procesora i Sklop hladila" na stranici 44.
- 2 Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- Locirajte utor za bateriju (BT1). Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- Pritisnite polugu za otpuštanje baterije dalje od baterije na matičnoj ploči dok ne iskoči.



1 baterija na matičnoj ploči

2 sigurnosna spajalica

- Izvadite bateriju veličine kovanice iz njezinog utora.

Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u “Prije nego počnete” na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u “Nakon rada na unutrašnjosti računala” na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



UPOZORENJE: Ako se nepravilno ugradi, baterija može eksplodirati. Zamijenite bateriju smo s istom ili jednakog tipa. Odbacite iskorištene baterije prema uputama proizvođača.

Postupak

Umetnите novu bateriju na matičnoj ploči (CR2032) u utor za bateriju s okrenutim licem prema gore i pritisnite bateriju na mjesto.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte “Ponovno postavljanje pokrova računala” na stranici 13.

Uklanjanje jedinice napajanja



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.

Postupak

- 1 Odsvojite kabele DC napajanja iz matične ploče (ATX1), tvrdog pogona i optičkog pogona. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 2 Uklonite vijke koji pričvršćuju jedinicu napajanja na kućište.
- 3 Pritisnite spone izvora napajanja kako biste oslobodili jedinicu izvora napajanja iz kućišta.
- 4 Podignite i izvadite jedinicu napajanja iz kućišta



1 vijci (4)

2 jedinica napajanja

3 spona izvora napajanja

Ponovno postavljanje jedinice napajanja



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Za dodatne sigurnosne informacije pogledajte na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Gurnite napajanje prema stražnjem dijelu kućišta.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na jedinici napajanja s otvorima za vijke na kućištu.
- 3 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju jedinicu napajanja na kućište.
- 4 Priklučite kabele DC napajanja u matičnu ploču i pogone. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.

Nakon zamjene

Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Uklanjanje matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate ući u servisnu oznaku u BIOS-u nakon što zamijenite matičnu ploču.




NAPOMENA: Prije isključivanja kabela iz matične poče, zapamtite lokacije priključaka kako biste ih točno ponovno priključili nakon što zamijenite matičnu ploču.

Predradnje

- 1 Uklonite pokrov računala. Pogledajte "Uklanjanje pokrova računala" na stranici 12.
- 2 Uklonite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 21.
- 3 Uklonite bateriju s matične ploče. Pogledajte "Uklanjanje baterije na matičnoj ploči" na stranici 48.
- 4 Uklonite grafičku karticu. Pogledajte "Uklanjanje grafičke kartice" na stranici 16.
- 5 Uklonite sklop ventilatora i hladnjaka procesora. Pogledajte "Uklanjanje ventilatora procesora i Sklop hladila" na stranici 42.
- 6 Uklonite procesor. Pogledajte "Vađenje procesora" na stranici 45.
- 7 Uklonite memorijske module. Pogledajte "Uklanjanje memorijskog(ih) modula" na stranici 14.
- 8 Isključite sve kabele spojene na matičnu ploču. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.

Postupak

- 1 Zapamtite kuda je proveden kabel i uklonite kabele iz vodilica.
- 2 Uklonite vijke kojima je matična ploča pričvršćena za kućište.
- 3 Podignite matičnu ploču iz kućišta.



1 vijci (8)

2 matična ploča

Ponovno postavljanje matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije nego počnete" na stranici 7. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 9. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava nakon zamijene matične ploče.

Postupak

- 1 Lagano poravnajte matičnu ploču u kućište i umetnите je prema stražnjem dijelu računala.
- 2 Ponovno pritegnite vijke koji pričvršćuju matičnu ploču za kućište.

Nakon zamjene

- 1 Postavite i spojite kabele koje ste isključili iz matične ploče. Pogledajte "Komponente matične ploče" na stranici 11.
- 2 Ponovno postavite memoriske module. Pogledajte "Ponovno postavljanje memoriskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 3 Ponovno postavite procesor. "Ponovno postavljanje procesora" na stranici 46.
- 4 Ponovno postavite ventilator procesora i sklop hladila. Pogledajte "Ponovno postavljanje ventilatora procesora i Sklop hladila" na stranici 44.
- 5 Ponovno postavite grafičku karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje grafičke kartice" na stranici 18.
- 6 Ponovno umetnite bateriju na matičnu ploču. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču" na stranici 49.
- 7 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 22.
- 8 Ponovno postavite pokrov računala. Pogledajte "Ponovno postavljanje pokrova računala" na stranici 13.

Unošenje servisne oznake u BIOS

- 1 Uključite računalo.
- 2 Za ulazak u program za postavljanje sustava pritisnite **<F2>** kada se prikaže logotip DELL.
- 3 Idite do glavne kartice i unesite servisnu oznaku u polje **Postavi servisnu oznaku**.

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamijene matične ploče. Za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalo.
 - 2 Idite na dell.com/support.
 - 3 Ako imate servisnu oznaku, upišite u računalo servisnu oznaku i kliknite na **Pošalji**.
Ako nemate servisnu oznaku računala, kliknite na **Detektiraj servisnu oznaku** kako biste dopustili automatsko detektiranje servisne oznake računala.
-  **NAPOMENA:** Ako servisna oznaka ne može biti detektirana automatski, odaberite svoj proizvod pod kategorijama proizvoda.
- 4 Kliknite na **Upravljački programi i preuzimanje**.
 - 5 U padajućem izborniku **Operacijski sustav**, odaberite operacijski sustav koji je instalirana na vašem računalu.
 - 6 Kliknite na **BIOS**.
 - 7 Kliknite na **Preuzmi datoteku** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
 - 8 Na sljedećoj stranici odaberite **Jedna datoteka za preuzimanje** i kliknite na **Nastavi**.
 - 9 Spremite datoteku po završetku preuzimanja, navigirajte u mapu gdje ste spremili BIOS datoteku za ažuriranje.
 - 10 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.