

INSPIRON™

VODIČ ZA PRIPREMU

DELL
YOURS IS HERE

INSPIRON™

VODIČ ZA PRIPREMU

Regulativni model: DCSLF

Napomene, oprezi i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važnu obavijest koja će vam pomoći da bolje iskoristite svoje računalo.
-  **OPREZ:** OPREZ Ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i govori vam o tome kako da to izbjegnete.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, osobnu ozljedu ili pogibiju.

Podaci u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2010 Dell Inc. Sva prava su zadržana.

Svaka reprodukcija ovog materijala, na koji god način se provodila je strogo zabranjena bez pismene dozvole Dell Inc.

Trgovački znakovi koji se koriste u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip, *YOURS IS HERE*, *Inspiron*, *Solution Station*, i *DellConnect* trgovački su znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel* i *Pentium* registrirani su trgovački znakovi *Core* je trgovački znak korporacije Intel u SADi u drugim zemljama; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, i *Windows Vista logotip gumba za pokretanje* su trgovački znakovi ili su registrirani trgovački znakovi korporacije Microsoft Corporationu Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama; *Blu-ray Disc* je trgovački znak za Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* je registrirani trgovački znak u vlasništvu tvrtke is Bluetooth SIG, Inc. i Dell ga koristi u okvir licence.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu kao uputnica do entiteta čiji su znakovi ili do imena njihovih proizvoda. Dell Inc. odriče se svih vlasničkih interesa u vezi trgovačkih znakova ili trgovačkih imena koja nisu njegova.

Sadržaj

Pripremanje vašega stolnog računala	
Inspiron	5
Prije podešavanja vašeg računala	5
Izvucite stražnju stopu za stabilizaciju	6
Priklučivanje tipkovnice i miša	7
Priklučite zaslon	8
Priklučite mrežnog kabela (po izboru)	10
Priklučite kabel električnog napajanja	11
Pritisnite gumb za uključivanje	12
Instaliranje sustava Microsoft Windows	13
Izradite medij za oporavak sustava (preporučujemo)	14
Povezivanje s internetom (opcija)	15
Korištenje vašega stolnog računala	
Inspiron	18
Značajke s prednje strane	18
Pogled na funkcije na stražnjoj strani	20
Priklučci na stražnjoj ploči	22
Softverske značajke	24
Dell Dock	25
Dell DataSafe Online Backup	26
Rješavanje problema	27
Kodovi zvučnih signala	27
Problemi s mrežom	28
Problemi s napajanjem	29
Problemi s memorijom	31
Blokiranja i Problemi sa softverom	32
Upotreba alata za podršku	34
Dellovo središte za podršku	34
Moja Dell preuzimanja	35
Rješavanje problema s hardverom	38

Sadržaj

Dell dijagnostika	38	Pronalaženje detaljnijih informacija i resursa	56
Obnavljanje vašega operativnog sustava.....	42	Osnovni podaci	58
Obnavljanje sustava	43	Dodatak	62
Dell DataSafe lokalna sigurnosna kopija	44	Obavijest o proizvodu Macrovision	62
Medij za oporavak sustava	46	Podaci za NOM ili Official Mexican Standard (Službeni meksički standard) (samo za Mexico)	63
Obnova na Dellove tvorničke postavke ..	47	Indeks.....	64
Traženje pomoći	49		
Tehnička Usluga za podršku i korisnike ..	50		
DellConnect	50		
Online usluge	51		
Automatska usluga o stanju narudžbe ..	52		
Informacije o proizvodu	52		
Povrat predmeta radi popravka u okviru jamstva ili uz naplatu	53		
Prije nego nazovete	54		
Kontaktiranje Dell	55		

Pripremanje vašega stolnog računala Inspiron

Ovaj odjeljak donosi informacije o pripremi vašeg Inspiron™ stolnog računala.



UPOZORENJE: Prije nego započnete bilo koji od postupaka u ovom odjeljku, pratite sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne informacije o najboljoj praksi u vezi sigurnosti pogledajte internetsku stranicu o regulativnoj sukladnosti na www.dell.com/regulatory_compliance.


Prije podešavanja vašeg računala

Pri postavljanju računala vodite računa da omogućite lagan pristup do izvora napajanja, dovoljnu ventilaciju i ravnu površinu na koju ćete računalo postaviti.

Ograničenje protoka oko vašeg računala može dovesti do njegova pregrijavanja. Kako biste spriječili pregrijavanje osigurajte barem 10,2 cm (4 inča) sa stražnje strane računala i najmanje 5,1 cm (2 inča) sa svih drugih strana. Uključeno računalo ne smijete nikad staviti u zatvoreno mjesto, kao što su ormar ili ladica.


Izvucite stražnju stopu za stabilizaciju

Dok je računalo u uspravljenom položaju, pažljivo podignite stražnju stranu računala i okrenite stabilizacijsku stopu prema van. Produžena stupa osigurava maksimalnu stabilnost sustava.



Prikључivanje tipkovnice i miša

USB tipkovnicu i miša priključite na USB priključke na stražnjoj strani vašeg računala.



Priklučite zaslon


Vaše računalo posjeduje integrirane VGA i HDMI video priključke.

 **NAPOMENA:** Ako ste kupili odvojenu grafičku karticu, na raspolaganju će možda biti i DVI priključak.

Dodatne HDMI i DVI kablove možete kupiti na Dell internetskoj stranici www.dell.com.

Koristite odgovarajući na temelju priključaka koji su dostupni na vašem računalu. U sljedećoj tablici možete prepoznati priključke koji se nalaze na vašem računalu i zaslonu.

 **NAPOMENA:** Prilikom priključivanja na jedan zaslon, priključite zaslon SAMO NA JEDAN od priključaka na vašem računalu.


Vrsta priključka	Računalo	Kabel	Zaslon
VGA-na-VGA (VGA kabel)			
DVI-na-DVI (DVI kabel)			
HDMI-na-HDMI (HDMI kabel)			
HDMI-na-DVI (HDMI-na-DVI adapter + DVI kabel)			

Priklučite mrežnog kabela (po izboru)

Mrežni priključak nije potreban za dovršavanje pripreme računala, pa ipak ako posjedujete mrežnu vezu koja koristi kablovski priključak (kao utičnica za kućni širokopojasni uređaj ili Ethernet), moći ćete ih sada priključiti.

 **NAPOMENA:** Koristite samo Ethernet kabel za priključivanje na mrežnu utičnicu (RJ45 priključak). Telefonski kabel spojite samo na priključak za modem (RJ11 priključak) i na mrežni priključak (RJ45 priključak).


Za povezivanje vašeg računala na mrežu ili širokopojasni uređaj, priključite jedan kraj mrežnog kabela na mrežni priključak ili na širokopojasni uređaj. Drugi kraj mrežnog kabela priključite na priključak mrežnog priključka (RJ45 priključak) na stražnjoj strani vašeg računala. Klik će označiti da je mrežni kabel čvrsto priključen.



Priklučite kabel električnog napajanja


 **OPREZ:** Kako biste izbjegli oštećivanje računala, postavite preklopku za izbor napona na napon koji najbliže odgovara izmjeničnom naponu dostupnom na vašem području.

Pronađite preklopku za izbor napona u "Funkcije na stražnjoj strani" na stranici 20.



Pripremanje vašega stolnog računala Inspiron

Pritisnite gumb za uključivanje



Instaliranje sustava Microsoft Windows

Vaše Dell računalo dolazi s već konfiguriranim operativnim sustavom Microsoft® Windows®.

Za pripremu operativnog sustava Windows po prvi put, slijedite upute na ekranu. Ovi koraci su obvezni i za njihovo izvršenje potrebno je određeno vrijeme. Windows ekranski prikazi za pripremu će vas voditi kroz nekoliko postupaka, uključujući i prihvatanje licencnih sporazuma, podešavanje postavki i priprema internetske veze.

 **OPREZ:** Nemojte prekidati proces pripreme operativnog sustava. Time možete vaše računalo učiniti neupotrebljivim i morat ćete iznova instalirati operativni sustav.

 **NAPOMENA:** Za optimalni rad računala preporučujemo da preuzmete i instalirate najnoviji BIOS i upravljačke programe za vaše računalo koji su dostupni na support.dell.com.

 **NAPOMENA:** Više pojedinosti o operativnom sustavu i funkcijama potražite na support.dell.com/MyNewDell.

Izradite medij za oporavak sustava (preporučujemo)

 **NAPOMENA:** Preporučuje se da izradite medij za oporavak sustava čim pokrenete Microsoft Windows.

Medij za oporavak sustava može se koristiti za obavljanje vašega računala u radno stanje u kojemu je bilo kad ste ga kupili uz istodobnu zaštitu datoteka s podacima (nije potreban disk *Operativni sustav*). Medij za oporavak sustava možete koristiti ako su promjene na hardveru, softveru, upravljačkim programima ili drugim postavkama sustava dovele računalo u neželjeno radno stanje.

Za izradu medija za oporavak sustava bit će vam potrebno sljedeće:

- Dell DataSafe Local Backup
- USB modul s minimalnim kapacitetom od 8 GB ili DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™

 **NAPOMENA:** Dell DataSafe Local Backup ne podržava upis na prijenosne diskove za ponovni upis.

Za izradu medija za oporavak sustava:

1. Provjerite je li računalo uključeno.
2. Umetnite disk ili USB modul u računalo.
3. Kliknite Start  → Programi → Dell DataSafe Local Backup.
4. Kliknite Create Recovery Media (Izrada medija za oporavak).
5. Slijedite upute na ekranu.

 **NAPOMENA:** Informacije u korištenju medija za oporavak sustava potražite na "System Recovery Media" (Medij za oporavak sustava) na stranici 46.

Povezivanje s internetom (opcija)

Za povezivanje s internetom potreban vam je vanjski modem ili mrežna veza i davatelj usluge povezivanja s internetom (ISP).

Ako vanjski USB modem ili WLAN adapter nisu dio vaše originalne narudžbe, možete ih kupiti na www.dell.com.

Priprema žičane veze s internetom

- Ako koristite telefonsku vezu, priključite telefonski vod na opcioni modem i na telefonsku zidnu utičnicu prije nego počnete s pripremom veze.
- Ako koristite DSL ili kablovski/satelitski modem, kontaktirajte svojega ISP ili službu mobilne telefonije radi uputa o pripremi veze.

Kako biste dovršili pripremu žične internetske veze, slijedite upute u "Pripremanje vaše veze s internetom" na stranici 16.

Priprema bežične veze

-  **NAPOMENA:** Kako biste pripremili bežični usmjerivač, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim usmjerivačem.

Prije nego budete mogli koristiti bežičnu internetsku vezu, morate se povezati sa svojim bežičnim usmjerivačem.

Za uspostavljanje veze sa svojim bežičnim usmjerivačem:

Windows Vista®

1. Spremite i zatvorite otvorene datoteke i izađite iz otvorenih programa.
2. Kliknite Start  → **Poveži se na...**.
3. Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Windows® 7

1. Spremite i zatvorite otvorene datoteke i izađite iz otvorenih programa.
2. Kliknite Start  → **Upravljačka ploča**.
3. U okviru za pretraživanje upišite **network** (mreža), i zatim kliknite **Network and Sharing Center** (Mrežni i zajednički centar)→ **Poveži se s internetom**.
4. Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Priprema vaše internetske veze

Dobavljači internetskih usluga i njihove ponude mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Kontaktirajte svog ISP radi dostupnih mogućnosti povezivanja u vašoj zemlji.

Ako se ne možete priključiti na Internet, a ranije ste to mogli, možda usluge dobavljača internetskih usluga trenutno nisu dostupne. Obratite se dobavljaču internetskih usluga i provjerite status usluge ili se pokušajte ponovo priključiti kasnije.

Pripremite informacije o davatelju internetskih usluga. Ako nemate ISP, **priklučite se na čarobnjaka za internetsku vezu** i on će vam pronaći jednoga.

Za pripremu vaše veze s internetom:

Windows Vista

 **NAPOMENA:** Sljedeće upute vrijede za zadani prikaz sustava Windows te možda ne vrijede ako ste računalo Dell™ postavili u klasični prikaz sustava Windows.

1. Spremite i zatvorite otvorene datoteke i izadite iz otvorenih programa.
2. Kliknite **Start**  → **Upravljačka ploča**.
3. U okviru za pretraživanje upišite **network** (mreža) i zatim kliknite **Mreža Zajednički centar**→ **Podesite vezu ili mrežu**→ **Poveži se a internetom**.
Otvara se prozor **Connect to the Internet** (Povezivanje s Internetom).

 **NAPOMENA:** Ako ne znate koju vrstu veze odabrati, pritisnite **Help me choose** (Pomoć pri odabiru) ili se obratite svom davatelju internetskih usluga.

4. Slijedite upute na zaslonu i koristite informacije o postavljanju koje vam je dao davatelj internetskih usluga kako biste završili s postavljanjem.

Windows 7

1. Spremite i zatvorite otvorene datoteke i izadite iz otvorenih programa.
2. Kliknite **Start**  → **Upravljačka ploča**.
3. U okviru za pretraživanje upišite **network** (mreža) i zatim kliknite **Mreža i Zajednički centar**→ **Priprema nove veze ili mreže**→ **Connect to the Internet**.

Otvara se prozor **Connect to the Internet** (Povezivanje s Internetom).


 **NAPOMENA:** Ako ne znate koju vrstu veze odabrati, pritisnite **Help me choose** (Pomoć pri odabiru) ili se obratite svom davatelju internetskih usluga.

4. Slijedite upute na zaslonu i koristite informacije o postavljanju koje vam je dao davatelj internetskih usluga kako biste završili s postavljanjem.

Korištenje vašega stolnog računala Inspiron

Ovaj odjeljak donosi informacije o značajkama koje su dostupne na vašem stolnom računalu™ Inspiron.

Značajke s prednje strane



- 1 **FlexBay pogon, gumb za otvaranje** – Otvara poklopac Flexbay kad se pritisne.
- 2 **Utor za FlexBay** – Može nositi opcioni čitač medijskih kartica ili dodatni tvrdi disk.
- 3 **Gumb za uključivanje** – Uključuje ili isključuje računalo kad se pritisne. Svjetlo u sredini ovoga gumba ukazuje na stanje napajanja.
- 4 **USB 2.0 konektori (2)** – povezivanje USB uređaja koji se povremeno priključuju, kao što su memorijski moduli, digitalne kamere i MP3 plejeri.

- 5  **Priklučak za naglavne slušalice – Priklučak za slušalice.**

NAPOMENA: Za priključivanje zvučnika s napajanjem ili zvučnog sustava, koristite audio priključke na stražnjoj strani računala.


- 6  **Mikrofonski ili ulazni linijski priključak –** Priklučuje mikrofon za glas ili zvučni kabel za zvučni ulaz.

- 7  **Svetlo aktivnosti –** Uključuje se kad računalo vrši očitavanje ili upis podataka na/s diska. Trepćuće bijelo svjetlo označava aktivnost tvrdog diska.

 **OPREZ: Kako ne bi došlo do gubitka podataka, nikad ne isključujte računalo dok svjetlo aktivnosti tvrdog pogona trepće.**


- 8 **Optički pogon –** Reproducira ili snima samo na CD, DVD i Blu-ray diskove (opcija). Pripazite prilikom ubacivanja diskova u ladicu optičkog pogona da strana s natpisima ili tiskom bude okrenuta prema gore.
- 9 **Optički pogon gumb za otvaranje –** Kad se pritisne, otvaraju optički pogon.
- 10 **Servisna oznaka i kod za brzi servis (nalazi se na vrhu kućišta prema stražnjoj strani) –** Pomaže u identifikaciji vašeg računala prilikom pristupa Dell web stranici za podršku ili prilikom pozivanja tehničke podrške.

Pogled na funkcije na stražnjoj strani



- 1 Utor za sigurnosno uže** – Priklučuje komercijalno dostupni protuprovalnički uređaj za računalo.
- 2 Prsteni za lokot** – Postavlja se na standardni lokot kako bi se onemogućio neovlašteni pristup do unutrašnjosti vašeg računala,
- 3 Priključak za električno napajanje** – Vrši priključivanje električnog kabela. Izgled ovog priključka može se razlikovati.
- 4 Sklopka za izbor napona** – Omogućava vam izbor nazivnog napona koji je prikladan mreži u vašoj regiji.
- 5 Svjetlo izvora napajanja** – Ukazuje na dostupnost napajanja za izvor napajanja. **NAPOMENA:** Svjetlo izvora napajanja možda neće biti dostupno na svim računalima.
- 6 Utori kartice za proširenje** – Osigurava pristup do priključaka na svim instaliranim PCI i PCI express karticama.
- 7 Priključci na stražnjoj strani** – Priključuje USB, audio i druge uređaje u odgovarajuće priključke.

Priključci na stražnjoj ploči



- 1 Broj modela vašeg računala.
- 2  **HDMI priključak** – Priklučuje se na TV s audio 5.1 i video signalom.
NAPOMENA: Kad se koristi s monitorom, može se očitati samo video signal.
- 3  **VGA priključak** – Priklučak za zaslon.
- 4  **USB 2.0 priključci (4)** – Priklučak za USB uređaje kao što je miš, pisač, tipkovnica, vanjski pogon ili MP3 player.
- 5  **Priklučak za stražnji L/D prostorni zvuk** – Priklučak za stražnje L/D prostorne zvučnike.
- 6  **Priklučak za bočni L/D prostorni zvuk** – Priklučak za bočne L/D prostorne zvučnike.

- 7  **Mikrofonski priključak** – Priklučuje mikrofon za glas ili zvučni ulaz u zvučni ili program za telefoniju.
- 8  **Prednji L/D linijski izlazni priključak** – Priklučak za prednje L/D zvučnike.
- 9  **Linijski ulazni priključak** – Povezuje uređaje za snimanje ili reprodukciju poput mikrofona, kasetofona, CD playera ili VCR-a.
- 10  **Priklučak za srednji zvučnik / dobokotonac** – Priklučak za srednji zvučnik ili dubokotonac.
- 11  **Mrežni priključak i svjetlo** – Priklučivanje vašeg računala na mrežu ili širokopojasni uređaj ako koristite žičnu mrežu. Dva svjetla pokraj priključka označavaju status i aktivnost veza s ožičenom mrežom.

Softverske značajke

 **NAPOMENA:** Više pojedinosti o značajkama koje su opisane u ovom odjeljku potražite u *Dell Technology Guide* (Dellov tehnološki vodič) dostupan na vašemu tvrdom disku ili na adresi support.dell.com/manuals.

Produktivnost i komunikacija

Svoje računalo možete upotrijebiti za stvaranje prezentacija, brošura, čestitki, letaka i proračunskih tablica. Također možete uređivati i pregledavati digitalne fotografije i slike. Provjerite u svojoj narudžbi koji ste softver kupili zajedno s računalom.

Nakon povezivanja s internetom možete pristupiti web stranicama, podestiti svoj račun za e-poštu, slati i preuzimati datoteke.

Zabava i multimediji

Svoje računalo možete koristiti za praćenje video filmova, igranje igara, vlastitih CD diskova, slušanje glazbe i praćenje programa radio stanica.

Možete preuzeti ili kopirati slike i video filmove uz pomoć prijenosnih video uređaja kao što su digitalne kamere. Dodatni softverski program omogućava vam da organizirate i stvarate glazbene i video datoteke koje se mogu snimiti na disk, spremiti na prijenosne uređaje kao što su MP3 playeri i ručni zabavni uređaji ili neposredno izvoditi i gledati na TV prijemnicima, projektorima ili opremi za kućno kino.

Dell Dock

Dell Dock je skupina ikona koje donose lak pristup često korištenim programima, datotekama i mapama. Dock možete prilagoditi sebi putem:

- Dodavanjem i uklanjanjem ikona
- Grupiranjem ikona u kategorije
- Promjenom boje i lokacije Docka
- Promjenom ponašanja ikona



Dodavanje kategorije

1. Kliknite desnom tipkom na Dock, kliknite **Add→ Category**.
Prikazat će se prozor **Add/Edit Category** (Dodaj / uredi kategoriju).
2. Upišite naslov kategorije u polju **Title** (Naslov).
3. Izaberite ikonu za kategoriju u **Select an image** (Izaberi sliku): Okvir.
4. Pritisnite **Save** (Spremi).

Dodavanje ikone

Vucite i spustite ikonu u Dock ili kategoriju.

Uklanjanje kategorije ili ikone

1. Kliknite desnom tipkom na ikonu ili kategoriju u Docku i kliknite **Delete shortcut** (Izbriši prečicu) ili **Delete category** (Izbriši kategoriju).
2. Slijedite upute na ekranu.

Prilagodide Dock

1. SebiKliknite desnom tipkom na Dock i zatim kliknite **Advanced Setting...** (Napredno podešavanje).
2. Izaberite željenu opciju za prilagodbu Docka.

Dell DataSafe Online Backup

-  **NAPOMENA:** Dell DataSafe Online možda neće biti dostupno u svim regijama.
-  **NAPOMENA:** Širokopojasna veza preporučuje se za brzo slanje i preuzimanje podataka.

Dell DataSafe Online je automatizirana usluga izrade sigurnosnih kopija i obnavljanja koja pomaže u zaštiti podataka i drugih važnih datoteka od katastrofalnih incidenata poput krađe, požara ili prirodnih katastrofa. Usluzi možete pristupiti putem računa koji je zaštićen lozinkom.

Više pojedinosti potražite na delldatasafe.com.

Planirana izrada sigurnosnih kopija:

1. Dvaput kliknite ikonu Dell DataSafe Online u traci sa zadacima.
2. Slijedite upute koje se pojave na zaslonu.

Rješavanje problema

U ovom odjeljku nalaze se informacije o rješavanju problema s vašim računalom. Ako problem ne možete riješiti uz pomoć sljedećih smjernica, pogledajte "Korištenje alata za podršku" na stranici 34 ili "Kontaktiranje Della" na stranici 55.

Kodovi zvučnih signala

Vaše računalo može se oglasiti nizom zvučnih signala za vrijeme pokretanja ako se javi greške ili probleme. Ovaj niz zvučnih signala, poznat kao zvučni kod, identificira problem. Zabilježite zvučni kod i kontaktirajte Dell (pogledajte "Kontaktiranje Dell" na stranici 55).

Zvučni kod	Mogući problem
Jedan	Mogući kvar matične ploče – greška kontrolnog zbroja BIOS ROM-a
Dva	Nije detektiran RAM NAPOMENA: Ako ste instalirali ili zamijenili memorijski modul, provjerite da li je modul propisno sjeo na mjesto.
Tri	Mogući kvar matične ploče – greška čipseta
Četiri	Greška očitavanja / upisa u RAM-a
Pet	Kvar sata stvarnog vremena
Šest	Kvar video kartice i čipa
Sedam	Kvar procesora

Problemi s mrežom

Bežične veze

Ako se prekine (Bežična mrežna veza) –
Bežični usmjerivač je odvojen ili je onemogućen rad bežičnog uređaja na vašem računalu.

- Provjerite bežični usmjerivač kako biste bili sigurni da ima napajanje i da je povezan s vašim izvorom podataka (kablovski modem i mrežni koncentrator).
- Opet uspostavite vezu s bežičnim usmjerivačem (pogledajte "Priprema bežične veze" na stranici 16).

Žične veze

Ako je veza s mrežom prekinuta –

- Provjerite da li je kabel utaknut i da nije oštećen.
- Provjerite status svjetla integriteta veze.

Svjetlo integriteta veze na integriranom mrežno priključku vam omogućava da provjerite da li veza radi i daje informacije o svom stanju:

- Isključeno (nema svjetla) – Računalo nije utvrdilo fizičku vezu s mrežom.
- Mirno zeleno – Prisutna je dobra veza između mreže 10/100-Mb/s i računala.
- Mirno narančasto – Prisutna je dobra veza između mreže 1000 Mb/s i računala



NAPOMENA: Svjetlo integriteta veze na mrežnom priključku služi samo za žičane kablovske veze. Svjetlo integriteta veze ne pruža informacije o stanju bežične veze.

Ako problem ostane, kontaktirajte vašega mrežnog administratora.

Problemi s napajanjem

Ako je svjetlo napajanja isključeno –

Računalo je u hibernaciji, isključeno ili ne dobija napajanje.

- Pritisnite gumb za nastavak normalnog rada.
- Namjestite kabel napajanja i u priključku za napajanje na računalu i u električnoj utičnici.
- Ako je računalo uključeno u utičnicu produžnog kabela, provjerite je li produžni kabel uključen u električnu utičnicu i je li uključen. Također zaobiđite električne zaštitne uređaje, osigurače i produžne kablove kako biste se uvjерili da se računalo uključuje kako treba.

- Provjerite radi li električna utičnica tako da je ispitate pomoću drugog uređaja, poput svjetiljke.
- Provjerite da li je svjetlo napajanja na stražnjoj strani računala uključeno. Ako je svjetlo isključeno, možda postoji problem s izvorom napajanja ili kabelom za napajanje.
- Ako se problem i dalje pojavljuje, kontaktirajte Dell (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Ako svjetlo napajanja trajno svijetli bijelo i računalo ne reagira – Možda nije priključen zaslon ili nije uključen.

- Provjerite da li je zaslon pravilno priključen i zatim ga isključite pa ponovo uključite.
- Ako problem i dalje postoji, обратите се tvrtki Dell (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Rješavanje problema

Ako je svjetlo napajanja mirno i narančasto –

- Računalo je u mirovanju ili pripravnosti. Pritisnite tipku na tipkovnici, pomaknite priključeni miš ili pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste vratili normalan rad.
- Možda postoji problem ili s matičnom pločom ili izvorom napajanja. Pomoć potražite u Dellu (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Ako svjetlo napajanja trepće žuto – možda postoji problem s matičnom pločom.

Pomoć potražite u Dellu (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Ako nađete na smetnje koje onemogućavaju prijem na vašem računalu –

Neželjeni signal stvara smetnje prekidanjem ili blokiranjem drugih signala. Mogući razlozi smetnji:

- Napajanje, tipkovnica i produžni kablovi za miša.
- Previše uređaja je priključeno na električni razvodnik.
- Više električnih razvodnika je priključeno na istu električnu utičnicu.

Problemi s memorijom

Ako se pojavljuje poruka o nedovoljnoj količini memorije –

- Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i izadite iz svih otvorenih programa koje ne koristite kako biste vidjeli da li će se problem time riješiti.
- U dokumentaciji softvera potražite minimalne zahtjeve memorije. Ako je potrebo, ugradite dodatnu memoriju (pogledajte *Service Manual* (servisni priručnik) na support.dell.com/manuals).
- Ponovno namjestite memorijski modul u svoj priključak (pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals).
- Ako problem i dalje postoji, obratite se tvrtki Dell (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Ako osjetite kakve druge probleme s memorijom –

- Pazite da se držite sljedećih smjernica o instalaciji memorije (pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals).
- Provjerite da li je memorijski modul kompatibilan s vašim računalom. Vaše računalo podržava memoriju DDR3. Više pojedinosti o podržanoj vrsti memorije u vašem računalu potražite u "Osnovni podaci" na stranici 58.
- Pokrenite Dell dijagnostika (Pogledajte "Dell Diagnostics" na stranici 38).
- Ako problem i dalje postoji, obratite se tvrtki Dell (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Blokiranja i Problemi sa softverom

Ako se računalo ne pokrene – Provjerite da li je kabel za napajanje čvrsto priključen na računalo i na električnu utičnicu.

Ako program prestane s radom – Okončajte rad programa:

1. Pritisnite istodobno <Ctrl><Shift><Esc>.
2. Pritisnite **Applications** (Programi).
3. Izaberite program koji više ne odgovara
4. Pritisnite **End Task** (Završi zadatak).

Ako se program više puta sruši – Provjerite dokumentaciju softvera. Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

 **NAPOMENA:** Softver obično na CD-u ili u dokumentaciji sadrži upute za instalaciju.

Ako računalo prestane reagirati ili se pojavi mirno plavo svjetlo –

 **OPREZ:** Postoji mogućnost da izgubite podatke ako ne možete zatvoriti operativni sustav.

Ukoliko ne dobijete odgovor pritiskom na tipku na tipkovnici ili pomicanjem miša, pritisnite i držite gumb za napajanje energijom najmanje 8 do 10 sekundi dok se računalo ne isključi. Zatim ponovno pokrenite računalo.

Ako je program predviđen za raniji Microsoft® Windows® operativni sustav – Pokrenite čarobnjak za kompatibilnost programa. Čarobnjak za kompatibilnost programa konfiguriran program tako da on radi u okruženju sličnom ranijoj verziji Microsoft® Windows® operativnog sustava.

Windows Vista®

1. Kliknite Start  → Upravljačka ploča → Programi → Use an older program with this version of Windows (Koristi stariji program s ovom verzijom Windowsa).
2. Na ekranu dobrodošlice pritisnite Next (Sljedeće).
3. Slijedite upute na ekranu.

Windows® 7

1. Kliknite Start  → Upravljačka ploča → Programi → Pokreni program koji napravljen za prethodne verzije Windowsa.
2. Na ekranu dobrodošlice pritisnite Next (Sljedeće).
3. Slijedite upute na ekranu.

Ako imate drugih problema sa softverom –

- Odmah stvorite sigurnosnu kopiju.
- Koristite program za traženje virusa na pogonu tvrdog diska ili na CD-u.

- Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke ili programe i putem izbornika Start  isključite računalo.
- Provjerite u dokumentaciji softvera ili kontaktirajte proizvođača softvera radi podataka o rješavanju problema:
 - Provjerite je li program kompatibilan s operativnim sustavom instaliranim na vašem računalu.
 - Provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne zahteve hardvera potrebne za pokretanje softvera. Pogledajte dokumentaciju softvera za informacije.
 - Provjerite je li program ispravno instaliran i konfiguriran.
 - Provjerite jesu li pogonski programi uređaja u konfliktu s programom.
 - Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

Upotreba alata za podršku

Dellovo središte za podršku

Dell Support Center pomoći će vam da nađete servis, podršku i potrebne podatke koji su karakteristični za sustav.

Kliknite ikonu  u alatnoj traci kako biste pokrenuli program.

Stranica **Dell Support Center** (Dellovo središte za podršku) prikazuje model računala zajedno sa servisnom oznakom, kodom za brzi servis i podacima o kontaktu za servis.

Polazna stranica osigurava poveznice za pristup:



Samopomoć
(Rješavanje problema, Sigurnost, Performanse sustava, Mreža/Internet, Sigurnosne kopija/ Oporavak i operativni sustav Windows)



Upozorenja

(Upozorenja tehničkoj podršci uvezi s vašim računalom)



Pomoć iz Delal (Tehnička pomoć s DellConnect™, pomoć korisnicima, obuka i nastava, kako osigurati pomoć na Solution Station™ i Online Scan s PC CheckUp)



O vašem sustavu

(Dokumentacija sustava, Podaci o jamstvu, Podaci o sustavu, Nadogradnje i kategorije)

Za više informacija o **Dell Support Center** i dostupnim alatima za podršku kliknite karticu **Services** na support.dell.com.

Moja Dell preuzimanja

 **NAPOMENA:** Moja Dell preuzimanja neće biti dostupno u svim područjima.

Neki od softvera koji je već instaliran na vašem novom računalu neće sadržavati CD ili DVD za izradu sigurnosnih kopija. Ovaj softver dostupan je u Mojim Dell preuzimanjima. NA ovoj internetskoj stranici možete preuzeti dostupni softver za reinstalaciju ili izradu vaših vlastitih sigurnosnih kopija.

Registracija i korištenje Moja Dell preuzimanja:

1. Idite na downloadstore.dell.com/media.
2. Slijedite upute na ekranu radi registracije i preuzimanja softvera.
3. Iznova instalirajte ili izradite medij ili sigurnosnu kopiju softvera za buduće potrebe.

Poruke sustava. Ako vaše računalo pokaže neki problem ili grešku, može to prikazati u poruci sustava koja će vam pomoći da utvrđite uzrok i da odredite koje radnje su potrebne za rješavanje problema.

 **NAPOMENA:** Ako poruka koju ste primili nije navedena u sljedećim primjerima, pogledajte u dokumentaciju operativnog sustava ili programa koji ste izvodili kad se pojavila poruka. Alternativno možete vidjeti *Dell Technology Guide* na vašem tvrdom disku support.dell.com ili pogledati "Kontaktiranje Della" na stranici 55 radi pomoći.

Upotreba alata za podršku

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Upozorenje! Prijašnji pokušaji pokretanja ovog sustava nisu uspjeli u kontrolnoj točki [nnnn]. Za pomoć u rješavanju ovog problema zapišite broj kontrolne točke i kontaktirajte Dell tehničku Podršku) – Računalo nije uspjelo završiti potprogram pokretanja sustava u tri uzastopna pokušaja s istom greškom. Kontaktiranje Della radi pomoći (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

CMOS checksum error (Greška kontrolnog zbroja CMOS-a) – mogući kvar matične ploče sustava ili čelijske baterije veličine novčića. Potrebno je zamijeniti bateriju. Pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals ili kontaktirajte Dell radi pomoći (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

CPU fan failure (Kvar ventilatora procesora) – CPU ventilator ne radi. Potrebno je zamijeniti ventilator procesora Pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals.

System fan failure (Kvar ventilatora sustava) – Sustav je u kvaru. Potrebno je zamijeniti ventilator sustava. Pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals.

Hard-disk drive failure (Kvar tvrdog diska) – Mogući kvar tvrdog diska za vrijeme HDD POST. Kontaktiranje Della radi pomoći (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Hard-disk drive read failure (Kvar očitavanje tvrdog diska) – Mogući kvar tvrdog diska za vrijeme provjere pokretanja sustava s HDD-a. Kontaktiranje Della radi pomoći (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Keyboard failure (Kvar tipkovnice) – Zamijenite tipkovnicu ili provjerite da priključak kabela nije olabavljen.

No boot device available (Nema ni jednog dostupnog uređaja za pokretanje sustava) – Nema particije tvrdog diska za pokretanje, kabel tvrdog diska je olabavljen ili ni jedan uređaj za pokretanje ne postoji.

- Ako je tvrdi disk uređaj s kojega se pokreće sustav, pobrinite se da njegovi kablovi budu dobro priključeni i da je pogon ispravno instaliran te da je particioniran kao uređaj za pokretanje.
- Uđite u pripremu sustava i provjerite da je redoslijed pokretanja točan. Pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals.

No timer tick interrupt (Nema takta tajmera za programski prekid) – Čip na matičnoj ploči ne radi ispravno ili je matična ploča u kvaru. Pogledajte *Service Manual* (Servisni priručnik) na support.dell.com/manuals ili kontaktirajte Dell radi pomoći (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

USB over current error (Greška zbog previsoke struje na USB priključku) – Odvojite jedan USB uređaj. Vaš USB uređaj treba više električne energije za ispravan rad. Upotrijebite vanjski izvor električnog napajanja za priključivanje USB uređaja ili ako vaš uređaj ima dva USB kabela, priključite oba kabela.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (OBAVIJEST - SUSTAV ZA SAMONADZOR tvrdog diska je prijavio parametar izvan normalnoga radnog opsega. Dell preporučuje da redovito izrađujete sigurnosne kopije vašeg sustava. Parametar je izvan opsega i može ali ne mora prikazati mogući problem s tvrdim diskom) – S.M.A.R.T greška, moguća greška tvrdog diska. Kontaktiranje Della radi pomoći (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

Rješavanje problema s hardverom

Ako uređaj nije prepoznat za vrijeme postavljanja operativnog sustava ili je prepoznat, ali nije ispravno konfiguriran, za rješavanje ove nekompatibilnosti možete koristiti **Hardware Troubleshooter** (Program za rješavanje problema s hardverom).

Za pokretanje opcije za uklanjanje kvarova kod hardvera:

1. Kliknite Start  → Help and Support (Pomoć i podrška).
2. U polje za pretraživanje unesite hardware troubleshooter U polje za pretraživanje unesite <Enter> za početak pretraživanja.
3. U rezultatima pretraživanja odaberite opciju koja najbolje opisuje problem i slijedite preostale korake rješavanja problema.

Dell dijagnostika

Ako imate problema s računalom, izvršite provjere u "Lockups and Software Problems" na stranici 32 i pokrenite program Dell Diagnostics (Dell dijagnostika) prije nego se obratite tvrtki Dell radi tehničke pomoći (Pogledajte "Kontaktiranje Della na stranici").

Preporučuje se da ispišete ove postupke prije nego što započnete.

 **NAPOMENA:** Dell Diagnostics radi samo na Dellovim računalima.

 **NAPOMENA:** Disk Drivers and Utilities (Upravljački i uslužni programi) možda neće biti isporučen s vašim računalom.

Pazite da se uređaj koji želite ispitati prikazuje u programu za postavljanje sustava. Pritisnite <F2> za vrijeme POST (Samoprovjera pri uključivanju) kako biste ušli u uslužni program za podešavanje sustava (BIOS).

Pokrenite opciju Dell Diagnostics (Dell dijagnostika) s tvrdog diska ili s medija *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi).

Pokretanje Dell Diagnostics (Dell dijagnostika) s vašega tvrdog diska

Dell Dijagnostika je smještena na skrivenoj uslužnoj particiji za dijagnozu na vašem tvrdom disku.

 **NAPOMENA:** Ako vaše računalo ne može prikazati sliku na ekranu, pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

1. Pazite na to da računalo bude uključeno u električnu mrežu koja ispravno radi.
2. Uključite (ili ponovno pokrenite) svoje računalo.
3. Kad se pojavi logotip DELL™ odmah pritisnite <F12>. Izaberite **Diagnostics** (Dijagnostika) na izborniku pokretanja sustava i pritisnite <Enter>.
Na taj način će se dozvati Pre-Boot System Assessment (PSA) na vašem računalu.

 **NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logotip sustava, pričekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

 **NAPOMENA:** Ako vidite poruku koja prikazuje da nije pronađena particija s dijagnostičkim programom, pokrenite Dell Diagnostics s diska *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi).

Ako je dohvaćeni PSA:

- a. PSA će početi s pokretanjem ispitivanja.
- b. Ako PSA uspješno završi, prikazat će se sljedeća poruka: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." (Dosad nije pronađen nikakav problem u ovom sustavu. Da li želite pokrenuti ostatak ispitivanja memorije? Ovo će potrajati oko 30 minuta ili više. Da li želite nastaviti? (Preporučuje se)).

Upotreba alata za podršku

- c. Ako imate problema s memorijom, pritisnite <F2>, u protivnom pritisnite <Esc>. Prikazat će se sljedeća poruka: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition (Pokretanje particije s Dell dijagnostikom). Press any key to continue." (Pritisnite bilo koji gumb za nastavak).
- d. Pritisnite bilo koju tipku za odlazak na prozor **Choose An Option** (izaberite neku od opcija).

Ako se PSA ne pokrene:

Pritisnite bilo koju tipku za pokretanje Dell Diagnostics s particije za dijagnostiku i pomoći na vašem tvrdom disku i podiđite na prozor **Choose An Option** (izaberite neku opciju).

4. Izaberite ispitivanje koje želite pokrenuti.
5. Ako za vrijeme ispitivanja naiđete na problem, na vašem ekranu pojavit će se poruka s kodom greške i opisom problema. Zabilježite kod greške i opis problema te kontaktirajte Dell (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka za vaše računalo se nalazi na vrhu svakog ispitnog ekrana. Servisna oznaka pomože vam pri identifikaciji vašeg računala prilikom kontaktiranja Della.

6. Kad provjere budu gotove, zatvorite ispitni ekran kako biste se vratili na prozor **Choose An Option** (Izbor opcije).
7. Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje računala, kliknite **Exit** (Izlaz).

Pokretanje Dell Diagnostics s diskova upravljačkih i uslužnih programa

 **NAPOMENA:** Disk *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi) možda neće biti isporučen s vašim računalom.

1. Umetnите disk *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi).
2. Isključite i ponovno pokrenite računalo. Kad se pojavi logotip DELL, odmah pritisnite <F12>.

 **NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logotip sustava, pričekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

 **NAPOMENA:** Sljedeći koraci samo privremeno mijenjaju redoslijed pokretanja sustava. Prilikom sljedećeg pokretanja, računalo se podiže sustav sukladno uređajima navedenima u programu za postavljanje sustava.

3. Kad se pojavi popis uređaja za pokretanje, označite **CD/DVD/CD-RW** i pritisnite <Enter>.
4. Izaberite mogućnost **Boot from CD-ROM** (Pokreni s CD-ROM-a) na izborniku koji se pojavio i pritisnite <Enter>.
5. Upišite 1 kako biste pokrenuli CD izbornik i pritisnite <Enter> za nastavak.
6. Odaberite **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Pokretanje 32-bitne Dell dijagnostike) s numeriranog popisa. Ako je navedeno više verzija, odaberite onu koja je prikladna za vaše računalo.

7. Izaberite ispitivanje koje želite pokrenuti.

8. Ako za vrijeme ispitivanja nađete na problem, na vašem ekranu pojavit će se poruka s kodom greške i opisom problema. Zabilježite kod greške i opis problema te kontaktirajte Dell (pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55).

 **NAPOMENA:** Servisna oznaka za vaše računalo se nalazi na vrhu svakog ispitnog ekrana. Servisna oznaka pomože vam pri identifikaciji vašeg računala prilikom kontaktiranja Della.

9. Kad provjere budu gotove, zatvorite ispitni ekran kako biste se vratili na prozor **Choose An Option** (Izbor opcije). Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje računala, kliknite **Exit** (Izlaz).

10. Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje računala, kliknite **Exit** (Izlaz).

11. Izvadite disk *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi).

Obnavljanje vašega operativnog sustava

Operativni sustav na vašem računalu možete obnoviti pomoću jedne od sljedećih opcija:

 **OPREZ:** Upotrebom Dell Factory Image Restore ili pomoću diska s *Operativnim sustavom* trajno će se izbrisati sve podatkovne datoteke na vašem računalu. Ako je moguće napravite sigurnosnu kopiju datoteka prije korištenja ovih mogućnosti.

mogućnost	Koristite
Obnavljanje sustava	kao prvo rješenje
Dell DataSafe Local Backup	ako obnavljanjem sustava ne riješite problem
Medij za oporavak sustava	kad kvar operativnog sustava onemogući upotrebu programa System Restore and DataSafe Local Backup kad instaliranje tvorničkih postavki na novo instaliranom tvrdom disku
Obnavljanje Dellovih tvorničkih postavki	za obnavljanje vašeg računala u operativno stanje u kojemu je bio kad ste dobili računalo
Disk s <i>Operativnim sustavom</i>	za reinstalira samo operativni sustav na vašem računalu

 **NAPOMENA:** Disk *Operativni sustav* možda neće doći s vašim računalom.

Obnavljanje sustava

Microsoft® Windows® Operativni sustav Windows nudi opciju System Restore (Obnavljanje sustava) koja vam omogućuje da vaše računalo vratite u prethodno radno stanje (bez utjecaja na podatkovne datoteke) ako su promjene u hardveru, softveru ili nekim drugim postavkama sustava dovele računalo u neželjeno radno stanje. Sve promjene koje opcija System Restore (Obnavljanje sustava) čini računalu mogu se vratiti na prethodno stanje.

 **OPREZ:** Radite redovne sigurnosne kopije podatkovnih datoteka. System Restore (Obnavljanje sustava) ne nadgleda vaše podatkovne datoteke i ne vraća ih u prvobitno stanje.

Pokretanje System Restore (Obnavljanje sustava)

1. Kliknite Start .
2. U okviru Start Search (Počni traženje), upišite System Restore (Obnavljanje sustava) i pritisnite <Enter>.

 **NAPOMENA:** Možda će se pojaviti prozor Kontrola korisničkih računa. Ako ste administrator računala, pritisnite Continue (Nastavi); u suprotnom se obratite svom administratoru za nastavak željene akcije.

3. Kliknite Dalje i slijedite upute na ekranu.

Ako funkcija System Restore (Obnavljanje sustava) ne riješi problem, možete poništiti posljednju obnovu sustava.

Poništavanje posljednje obnove sustava

 **NAPOMENA:** Prije nego poništite zadnje obnavljanje sustava, spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i napustite sve programe. Nemojte mijenjati, otvarati ili brisati bilo koju datoteku ili program dok se ne završi vraćanje sustava u prethodno stanje.

1. Kliknite Start .
2. U okviru Start Search (Počni traženje), upišite System Restore (Obnavljanje sustava) i pritisnite <Enter>.
3. Kliknite Undo my last restoration (Poništi zadnje obnavljanje) i pritisnite Next (Dalje).
4. Slijedite upute koje se pojave na preostalim ekranima.

Dell DataSafe lokalna sigurnosna kopija

 **OPREZ:** Pomoću Dell DataSafe Local Backup trajno se uklanaju svi programi koji su instalirani od trenutka kupovine računala. Priprema medij za sigurnosnu kopiju aplikacija koje morate instalirati na računalu prije korištenja programa Dell DataSafe Local Backup. Dell DataSafe Local Backup koristite samo ako System Restore (Obnavljanje sustava) ne rješava problem vašeg operativnog sustava.

 **OPREZ:** Iako je Dell DataSafe Local Backup predviđen za zaštitu podatkovnih datoteka na vašem računalu, preporučujemo vam da arhivirate sve vaše datoteke s podacima prije pokretanja programa Dell DataSafe Local Backup.

 **NAPOMENA:** Dell DataSafe Local Backup možda neće biti dostupno u svim regijama.

 **NAPOMENA:** Ako Dell DataSafe Local Backup nije dostupan na vašem računalu, koristite Dell Factory Image Restore (pogledajte "Obnavljanje Dellovih tvorničkih postavki" na stranici 47) za obnavljanje operativnog sustava.

Možete koristiti Dell DataSafe Local Backup za obnavljanje vašega tvrdog diska na operativno stanje koje je postojalo u trenutku kupnje računala, bez brisanja datoteka s podacima.

Dell DataSafe Local Backup će vam omogućiti:

- Arhiviranje i obnavljanje vašeg računala na prijašnje radno stanje
- Izradu medija za oporavak sustava

Osnove za Dell DataSafe Local Backup

Za obnavljanje tvorničkih postavki uz istodobno čuvanje datoteka s podacima:

1. Isključite računalo.
2. Odvojite sve uređaje (USB pogon, pisač, itd.) koji su povezani s računalom i uklonite sav novo dodani unutarnji hardver.

 **NAPOMENA:** Nemojte odvajati zaslon, tipkovnicu, miša i kabel za napajanje.

3. Uključite računalo.
4. Kad se pojavi logotip DELL™ više puta pritisnite <F8> za pristup prozoru **Advanced Boot Options** (napredne opcije pokretanja).

 **NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logotip sustava, pričekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

5. Odaberite **Repair Your Computer** (Popravak računala).
6. Izaberite **Dell DataSafe Restore i Emergency Backup** na izborniku **System Recovery Options** (Opcije za oporavak sustava) i slijedite upute na ekranu.

 **NAPOMENA:** Postupak obnavljanja može potrajeti i do sat vremena u ovisnosti o veličini podataka koji se moraju obnoviti.

 **NAPOMENA:** Više pojedinosti potražite u članku 353560 iz baze znanja na support.dell.com.

Nadogradnja na Dell DataSafe Local Backup Professional

 **NAPOMENA:** Dell DataSafe Local Backup Professional će možda biti instaliran na vašem računalu ako ste ga naručili prilikom u vrijeme kupovine.

Dell DataSafe Local Backup Professional donosi dodatne funkcije koje će vam omogućiti da:

- Arhiviranje i obnavljanje vašeg računala na temelju vrsta datoteka
- Spremite sigurnosnu kopiju vaših datoteka na lokalni uređaj za pohranu
- Planirana automatska arhiviranja

Nadogradnja na Dell DataSafe Local Backup Professional:

1. Dvaput kliknite na lokalnu ikonu  za Dell DataSafe Local Backup.
2. Kliknite **NADOGRADI SADA!**.
3. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili nadogradnju.

Medij za oporavak sustava

 **OPREZ:** Iako je medij za oporavak sustav predviđen za zaštitu podatkovnih datoteka na vašem računalu, preporučujemo vam da arhivirate sve vaše datoteke s podacima prije pokretanja programa za oporavak sustava.

Medij za oporavak sustava, koji ste izradili pomoću Dell DataSafe Local Backup, možete koristiti za vraćanje vašega tvrdog diska u puno radno stanje u kojemu je bio kad ste kupili računalo uz istodobnu zaštitu datoteka s podacima na vašem računalu.

Medij za oporavak sustava iskoristite u slučaju da:

- greške operativnog sustava koja onemogućuje upotrebu opcija oporavka koje su instalirane na vašem računalu.
- greške tvrdog diska koja onemogućuje oporavak podataka.

Za obnavljanje tvorničke slike računala uz pomoć medija za oporavak sustava:

1. Umetnите disk za oporavak sustava ili USB modul kako biste iznova pokrenuli računalo.
2. Kad se pojavi logotip DELL™ odmah pritisnite <F12>.
 **NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logotip sustava, pričekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.
3. Izaberite na popisu odgovarajući uređaj za pokretanje i pritisnite <Enter>.
4. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili oporavak sustava.

Obnova na Dellove tvorničke postavke

 **OPREZ:** Korištenje Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvorničke slike) trajno briše sve podatke na tvrdom disku i uklanja sve programe ili upravljačke programe koje ste instalirali od kupovine računala. Ako je moguće arhivirajte podatke prije korištenja ove opcije.
Mogućnost Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvorničkih postavki Della) koristite samo ako **System Restore (Obnavljanje sustava)** ne rješava problem vašeg operativnog sustava.

 **NAPOMENA:** Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvorničkih postavki Della) možda nije dostupna u određenim državama ili na određenim računalima.

 **NAPOMENA:** Ako Dell Factory Image Restore nije dostupan na vašem računalu, koristite Dell DataSafe Local Backup (pogledajte "Dell DataSafe Local Backup" na stranici 44) kako biste obnovili operativni sustav.

Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvorničkih postavki Della) koristite kao zadnju metodu obnavljanja rada vašeg sustava. Ove mogućnosti obnavljaju vaš tvrdi disk na operativno stanje u kojemu je bio kad ste kupili računalo. Svi programi i datoteke koji su dodani nakon kupovine računala – uključujući podatkovne datoteke – se trajno brišu iz tvrdog diska. Podatkovne datoteke uključuju dokumente, proračunske tablice, poruke e-pošte, digitalne fotografije, glazbene datoteke itd. Ako je moguće napravite sigurnosnu kopiju podataka na vašem sustavu prije upotrebe mogućnosti Factory Image Restore (Obnavljanje tvorničkih postavki).

Izvođenje Dell obnove tvorničke slike

1. Uključite računalo.
2. Kad se pojavi logotip Dell, više puta pritisnite <F8> kako biste pristupili prozoru **Advanced Boot Options** (Napredne opcije pokretanja).

 **NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logotip sustava, pričekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.

3. Odaberite **Repair Your Computer** (Popravak računala). Pojavljuje se prozor **System recovery Options** (mogućnosti oporavka sustava).
4. Odaberite izgled tipkovnice i pritisnite **Next** (Dalje).
5. Za pristup mogućnostima oporavka pristupite kao lokalni korisnik. Za pristup naredbenom retku u polje Korisničko ime upišite administrator, zatim pritisnite **OK** (U redu).
6. Pritisnite **Dell Factory Image Restore** (Obnavljanje tvorničkih postavki Della).

Pojavit će se pozdravni ekran **Dell Factory Image Restore** (Obnavljanje tvorničkih postavki Della).

-  **NAPOMENA:** Ovisno o konfiguraciji, možda trebate odabratи **Dell Factory Tools** (Dellovi tvornički alati), zatim **Dell Factory Image Restore** (Obnavljanje tvorničkih postavki Della).
7. Pritisnite **Next** (Dalje). Pojavljuje se ekran potvrde brisanja podataka.
 8. Kliknite potvrdni okvir da želite nastaviti s ponovnim formatiranjem tvrdog diska i obnavljanjem softvera sustava na tvorničke postavke, zatim kliknite **Next** (Dalje). Postupak obnavljanja započinje i može potrajati pet ili više minuta do završetka. Kad je dovršeno obnavljanje tvorničkih postavki sustava i tvornički instaliranih aplikacija, pojavljuje se poruka.
 9. Kliknite **Finish** (Završi) za ponovno pokretanje računala.

Traženje pomoći

Ako budete imali problema s računalom, možete napraviti sljedeće korake za diagnosticiranje i rješavanje problema:

1. Pogledajte "Rješavanje problema" na str. 27 radi informacija o postupcima koji se odnose na probleme na koje nailazi vaše računalo.
2. Pogledajte "Dell dijagnostika" na str. 38 radi postupaka o tome kako pokrenuti Dell Diagnostics.
3. Popunite "Diagnostic Checklist" (Kontrolni dijagnostički popis) na stranici 54.
4. Koristite Dellov prošireni skup online usluga koje su dostupne na **support.dell.com** radi pomoći s instalacijom i rješavanjem problema. Pogledajte "Online usluge" na stranici 51 radi proširenog popisa Dell online podrške.
5. Ako prethodni koraci nisu riješili problem, pogledajte "Kontaktiranje Della" na stranici 55.

 **NAPOMENA:** Pozovite Dell podršku s telefona pored računala tako da vam osoblje za podršku pomoći s potrebnim postupcima.

 **NAPOMENA:** Dellov kod za brzi servis možda neće biti dostupan u svim zemljama.

Kad Dellov automatski telefonski sustav od vas to zatraži, upišite svoj kod za brzu uslugu kako biste poziv preusmjerili neposredno na prikladno osoblje za podršku. Ako nemate kod za brzi servis (Express Service Code), otvorite mapu **Dell Accessories** (Pribor za Dell), dvaput kliknite ikonu **Express Service Code** i slijedite upute.

 **NAPOMENA:** Neke od sljedećih usluga neće biti dostupne na svim lokacijama izvan kontinentalnog dijela SAD. Zovite vašega lokalnog predstavnika Della i zatražite informacije o dostupnosti.

Tehnička Usluga za podršku i korisnike

Dellova usluga podrške je dostupna za odgovor na sva vaša pitanja o hardveru Dell. Naše osoblje služi se računalnom dijagnostikom kako bi vam pružilo brze i točne odgovore.

Za kontakt Dellove usluge podrške, pogledajte "Prije nego nazovete" na stranici 54 i zatim potražite kontaktne podatke za vašu regiju ili pođite na support.dell.com.

DellConnect

DellConnect™ je jednostavni online alat koji omogućava predstavnicima Dell servisa da pristupe vašem računalu preko širokopojasne veze, da dijagnosticiraju problema i da ga otklone pod vašim nadzorom. Više pojedinosti potražite na stranici support.dell.com/dellconnect.

Online usluge

Više o Dellovim proizvodima možete saznati na sljedećim web stranicama:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (samo Azija/Tih ocean)
- www.dell.com/jp (samo Japan)
- www.euro.dell.com (samo Europa)
- www.dell.com/la (Latinska Amerika i Karibi)
- www.dell.ca (samo Kanada)

Dellovoj podršci možete pristupiti kroz sljedeće adrese e-pošte i web stranice:

Web-stranice Dell Podrške

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (samo Japan)
- support.euro.dell.com (samo Europa)

Dell Support e-poštaadrese

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (samo zemlje Latinske Amerike i karipske zemlje)
- apsupport@dell.com (samo azijske/tihooceanske zemlje)

Adrese e-pošte Marketinga i prodaje tvrtke Dell

- apmarketing@dell.com (samo azijske/tihooceanske zemlje)
- sales_canada@dell.com (samo Kanada)

Anonimni protokol za prijenos datoteka (FTP)

- ftp.dell.com

Prijavite se kao korisnik: anonymous (anonimno) i koristiti svoju adresu e-pošte kao svoju lozinku.

Automatska usluga o stanju narudžbe

Za provjeru statusa naručenih proizvoda u Dellu možete poći na **support.dell.com** ili možete nazvati automatsku govornu uslugu o stanju vaše narudžbe. Snimljeni glas će od vas zatražiti potrebne podatke kako bi smo pronašli i prijavili vašu narudžbu. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji, potražite u "Kontaktiranje Della" na stranici 55.

Ako imate problema sa svojom narudžbom, poput dijelova koji nedostaju, pogrešnih dijelova ili neispravnog računa, obratite se tvrtki Dell radi pružanja pomoći. Ako imate problema sa svojom narudžbom, poput dijelova koji nedostaju, pogrešnih dijelova ili neispravnog računa, obratite se tvrtki Dell radi pružanja pomoći. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji, potražite u "Kontaktiranje Della" na stranici 55.

Informacije o proizvodu

Ako trebate informacije o proizvodima koji su dostupni u Dellu ili ako želite uputiti narudžbu, posjetite **www.dell.com**. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji ili za razgovor sa prodajnim specijalistom potražite u "Kontaktiranje Della" na stranici 55.

Povrat predmeta radi popravka u okviru jamstva ili uz naplatu

Pripremite sve stavke koje vraćate, bez obzira da li u okviru jamstva ili uz naplatu, na sijedeći način:



NAPOMENA: Prije vraćanja proizvoda u Dell, izradite sigurnosnu kopiju svih podataka na vašem tvrdom disku ili bilo kojem drugom uređaju za čuvanje podataka na vašem računalu. Uklonite sve povjerljive, vlasničke i osobne podatke, kao i prijenosne medije poput CD diskova i medijskih kartica. Dell neće snositi odgovornost ni za kakve povjerljive, vlasničke, osobne, izgubljene ili oštećene podatke; oštećene ili izgubljene prijenosne medije koji su možda bili priloženi uz vašu pošiljku.

1. Nazovite tvrtku Dell kako biste dobili Broj autorizacije za povrat materijala i napišite ga čitko i na vidljivom mjestu na vanjski dio kutije. Telefonski broj koji možete zvati u vašoj regiji, potražite u "Kontaktiranje Della" na stranici 55.

2. Priložite kopiju računa i pismo u kojemu opisujete razlog za povratak.
3. Priložite kopiju kontrolnog dijagnostičkog popisa (pogledajte "Kontrolni dijagnostički popis" na stranici 54), gdje su navedene sve izvršene provjere i sve poruke o greškama koje je prijavio Dell Diagnostics (pogledajte "Dellova dijagnostika" na stranici 38).
4. Priložite sav pribor koji pripada stavkama koje ste vratili (kablovi za napajanje, softver, vodiči i tako dalje) ako je povrat s naplatom.
5. Zapakirajte opremu koju vraćate u originalnu (ili nadomjesnu) ambalažu.



NAPOMENA: Troškove slanja plaćate sami. Odgovorni ste i za osiguravanje vraćenog proizvoda, a preuzimate i rizik gubitka tijekom otpreme tvrtki Dell. Pošiljke s pouzećem se neće prihvataći.



NAPOMENA: Sve pošiljke u kojima nije ispunjen bilo koji od navedenih zahtjeva, bit će vraćene pošiljatelju.

Prije nego nazovete

 **NAPOMENA:** Pripomognite svoj Express kod usluge kad zovete. Kod će pomoći Dellovom automatiziranom telefonskom sustavu da usmjeri vaš poziv na što efikasniji način. Od vas se također može zatražiti servisna oznaka

Ne zaboravite popuniti sljedeći Dijagnostički kontrolni popis. Ako je moguće, uključite svoje računalo prije nego nazovete tvrtku Dell radi pomoći i zovite s telefona na ili blizu računala. Od vas se može zatražiti da upišete neke naredbe na tipkovnici, da prenesete detaljne podatke za vrijeme nekih operacija ili da iskušate druge korake za rješavanje problema koji su mogući samo na samom računalu. Pobrinite se da dokumentacija računala bude dostupna.

Dijagnostički kontrolni popis

- Ime:
- Datum:
- Adresa:
- Broj telefona:
- Servisna oznaka i kod za brzi servis (nalaze se na naljepnici na gornjoj strani računala):
- Autorizacijski broj za povrat materijala (ako ste ga dobili od tehničara Dell podrške):
- Operativni sustav i verzija:
- Uređaji:
- KArtice za proširenje:
- Jeste li spojeni na mrežu? Da/Ne
- Mreža, verzija i mrežni adapter:
- Programi i verzije:

Pogledajte u dokumentaciju vašega operativnog sustava kako biste odredili sadržaj datoteka za pokretanje računala. Ako je računalo spojeno na pisač, ispišite svaku datoteku. U protivnom, zabilježite sadržaj svake datoteke prije pozivanja Della.

- Poruka o grešci, zvučni signal ili dijagnostički kod:
- Opis problema i postupak za rješavanje problema koji ste proveli:

Kontaktiranje Dell

Kupci u Sjedinjenim Državama zovu 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NAPOMENA:** Ako ne raspolažete aktivnom vezom s internetom, podatke o kontaktu možete naći na narudžbi, otpremnici, računu ili u Dellovom prodajnom katalogu.

Dell raspolaže s nekoliko internetskih i telefonskih službi i servisnih centara. Dostupnost se razlikuje ovisno o državi i proizvodu, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Za kontaktiranje tvrtke Dell u vezi s prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom:

1. Visit www.dell.com/contactdell.
2. Izaberite zemlju ili regiju.
3. Izaberite odgovarajuću uslugu ili poveznicu za podršku, već prema potrebi.
4. Izaberite za vas najprikladniji način kontaktiranja Della.

Pronalaženje detaljnijih informacija i resursa

Ako trebate:

iznova instalirajte vaš operativni sustav

pronaći broj modela vašeg sustava

pokrenuti dijagnostički program za
vaše računalo

reinstalirati softver sustava stolnog računala

više pojedinosti o Microsoft® Windows®
operativnom sustavu i značajkama

nadograditi svoje računalo novom ili dodatnom
memorijom ili novim tvrdim diskom

iznova instalirajte ili zamjenite istrošeni ili
oštećeni dio

Pogledajte:

“Medij za oporavak sustava” na stranici 46

stražnju ili donju stranu vašeg računala

“Dell dijagnostika” na stranici 38

“Moja Dell preuzimanja” na stranici 35

support.dell.com

Service Manual (Servisni priručnik) na
support.dell.com/manuals



NAPOMENA: U nekim zemljama otvaranje
i zamjena dijelova u vašem računalu može
učiniti vaše jamstvo nevažećim. Provjerite
svoje jamstvo i politiku povrata prije ikakvih
radova unutar vašeg računala.

Ako trebate:

naći najbolje sigurnosne praktične informacije za vaše računalo, pregledati podatke o jamstvu, Termine i uvjete (samo SAD), sigurnosne upute, regulativne informacije, ergonomiske informacije i sporazum o licenci s krajnjim korisnikom

naći vašu servisnu oznaku/Kod za brzi servis – morate koristiti servisnu oznaku za identificiranje vašeg računala na support.dell.com ili za kontakt s tehničkom podrškom

naći upravljačke programe i preuzimanja preuzimanja; readme datoteke
pristupiti tehničkoj podršci i pomoći za proizvod
Provjerite status vaše narudžbe pri novim kupnjama
Pronađite rješenja i odgovore za uobičajena pitanja

pronađite podatke o promjenama u zadnji čas, o tehničkim promjenama na vašem računalu ili napredne tehničke referentne podatke i materijale za iskusne korisnike

Pogledajte:

Prije rada unutar računala, pažljivo pročitajte sigurnosne informacije koje ste dobili s računalom. Dodatne informacije o najboljim praktičnim iskustvima potražite na stranici s regulativnom sukladnošću na www.dell.com/regulatory_compliance

Gornji dio vašeg računala
Dell Support Center (Dell centar za podršku). Za pokretanje **Dell Support Center**, kliknite ikonu  u traci sa zadacima

support.dell.com

Osnovni podaci

U ovom odjeljku se nalaze podaci koji vam mogu zatrebiti prilikom pripremanja, ažuriranja upravljačkih programa i nadogradnje vašeg računala. Detaljnije podatke potražite u *Comprehensive Specifications* (Opširniji podaci) na support.dell.com/manuals.

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati po regijama. Radi pregleda pojedinosti o konfiguraciji vašeg računala, kliknite Start  → **Help and Support** (Pomoć i podrška) i izaberite mogućnost pregleda podataka o vašem računalu.

Model računala

Dell™ Inspiron™ 580s

Vrste procesora

Intel® Pentium®

Intel® Core™ i3

Intel Core i5

Podaci o računalu

Sustav skup čipova Intel H57

Pogoni

Vanjski dostupni jedno 5,25 inča ležište za
SATA DVD-ROM, SATA
DVD+/-RW Super Multi
Drive ili Blu-ray Disc™
kombinirani pogon

jedan 3,5-inčni FlexBay

Pogon s dva ležišta pogona od
internim 3,5 inča za SATA tvrde
pristupom diskove

Memorija

Priključci	četiri DIMM utičnice s internim pristupom
Kapaciteti	1 GB, 2 GB i 4 GB
Vrsta memorije	DDR3 DIMM; samo ne-ECC memorija
Najmanje	1 GB
Najviše	8 GB

 **NAPOMENA:** Upute o ugradnji vaše memorije potražite u *Service Manual* (Servisni priručnik) na adresi support.dell.com/manuals.

Video

Integrirani	Intel GMA HD
Odvojeni	PCI Express x16 kartica (po izboru)

Audio

Vrsta	integrirani 7.1 kanalni audio visoke definicije
-------	---

Komunikacije

Bežična (izbor)	PCI Express Wi-Fi kartica koja podržava 802.11a/b/g/n
Modem (opcija)	PCI modem

Osnovni podaci

Vanjski priključci

Mrežni adapter	Jedan RJ45 priključak
USB	Dva USB 2.0 priključka na prednjoj ploči i četiri USB 2.0 priključka na stražnjoj ploči
Audio	Prednja ploča - priključak za mikrofon i za slušalice Stražnja ploča - šest priključaka za podršku za 7.1 kanalni audio
Video	Jedan 15-polni VGA priključak i jedan 19-polni HDMI priključak

Napajanje

Snaga	250 W
Napon	115/230 VAC
Baterija veličine novčića	CR2032 litijeva

Fizička

Visina	377,9 mm (14,88 inča)
Širina	106 mm (4,16 inča)
Dubina	431,3 mm (16,98 inča)
Težina (početna)	7,3 kg (16,1 lb)

Okolina računala

Opsezi temperature:

U radu 10 ° do 35 °C
 (50 °F do 95 °F)

Temperatura -40 °C do 65 °C
 (-40 °F do 149 °F)

Relativna vlažnost (najviša):
 20 % do 80 %
 (nekondenzirajuće)

Maksimalne vibracije (nasumični spektar vibracija koji simulira korisničko okruženje):

U radu 0,25 GRMS

Izvan rada 2,2 GRMS

Okolina računala

Maksimalni udar (u radu – izmjereno s aktiviranom Dell Diagnostics na tvrdom disku i polusinusnim valom od 2-ms; izvan rada – izmjereno dok su glave tvrdog diska parkirane i uz polusinusni impulsni val od 2 ms):

U radu 40 G u trajanju od 2 ms s promjenom brzine 20 inča/s (51 cm/s)

Izvan rada 50 G u trajanju od 26 ms s promjenom brzine os 320 inča/s (813 cm/s)

Nadmorska visina (najveća):

U radu -15,2 do 3048 m
 (-50 do 10.000 stopa)

Čuvanje -15,2 do 10.668 m
 (-50 do 35.000 stopa)

Razina onečišćenja u zraku G2 ili niže prema definiciji iz ISA-S71. 04-1985

Dodatak

Obavijest o proizvodu Macrovision

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koju štiti Zavod za patente u SAD-u i ostala prava intelektualnog vlasništva. Korištenje ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora autorizirati Macrovision, a namijenjena je za korištenje kući i za ostala ograničena gledanja osim ako Macrovision nije drugačije odredio. Zabranjen je obrnuti inženjering ili rastavljanje.

Podaci za NOM ili Official Mexican Standard (Službeni meksički standard) (samo za Mexico)

Sljedeće informacije dolaze s uređajem i opisane su u ovom dokumentu sukladno zahtjevima Službenoga meksičkog standarda (NOM):

Uvoznik:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Broj regulativnog modela	Napon	Frekvencija	Električna potrošnja
DCSLF	115/230 VAC	50/60 Hz	6,0/3,0 A

Vlše pojedinosti potražite u informacijama u vezi sigurnosti koje ste dobili s vašim računalom.

Radi dodatnih informacija o najboljoj praksi pogledajte Regulatory Compliance Homepage (Stranica s podacima o propisima) na sljedećoj adresi: www.dell.com/regulatory_compliance.

Indeks

A

- adrese e-pošte **51**
 - za tehničku podršku **51**
- aktivnosti tvrdog diska **19**

D

- DataSafe lokalna sigurnosna kopija **44**
- DellConnect **50**
- Dell DataSafe Online Backup **26**
- Dell dijagnostika **38**
- Dell Dock **25**
- Dell Factory Image Restore **47**

F

- FTP anonimna prijava **51**

G

- gumba za uključivanje **18**
- gumb za otvaranje **19**

I

- ISP
 - Internet Service Provider - Davatelj usluge internetske veze **15**

K

- Kod za brzi servis **57**
- kompatibilnosti računala **24**
- Kontaktiranje Della online **55**

M

- mrežni priključak
 - lokacija **23**

O

- Obnavljanje sustava **42**
- obnavljanje tvorničke slike **47**
- otprema proizvoda
 - za povrat ili popravak **53**

P

- podaci **58**
- podrška za korisnike **50**
- podržana memorija **59**
- Poruke sustava **35**
- povrat u okviru jamstva **53**
- prikazujući(vanje)
 - dodatni mrežni kabel **10**
- problema, rješavanje **27**
- problemi s hardverom
 - dijagnoza **38**
 - problemi s napajanjem, rješavanje **29**

procesor **58**

proizvodi

informacije i kupovina **52**

problemi sa softverom **32**

R

- reprodukciјu i izradu **24**
- rješavanje problema **27**
- Rješavanje problema s hardverom **38**

S

- skladištenja
 - opsezi za rad i skladištenje **61**
- skup čipova **58**
- slušalice
 - priklučak s prednje strane **19**
- stanje narudžbe **52**
- stranice za podršku
- širom svijeta **51**

Indeks

Stvaranje i izvođenje DVD diskova **24**

T

tehnička podrška **50**

tvrdi disk

vrsta **58**

U

upravljački programi i preuzimanja **57**

upućivanje poziva u Dell **55**

USB 2.0

prednji konektori **18**

priklučci na stražnjoj ploči **23**

V

veza s internetom **15**

veza mrežom

sređivanje **28**

W

Windows

Čarobnjak za kompatibilnost programa **32**

Windows, reinstaliranje **42**

Tiskano u Irskoj.

www.dell.com | support.dell.com



07WNY0A00