

دليل خدمة الطراز Dell™ Vostro™ 320 من

[العمل على جهاز الكمبيوتر](#)
[إلا إلة واحدة تركيب القطع](#)
[المواصفات](#)
[برامج التشخيص](#)
[إعداد النظام](#)

الملاحظات والتبيهات والتحذيرات

 **ملاحظة:** تشير كلمة «ملاحظة» إلى معلومات مهمة تساعدك على الاستفادة من الكمبيوتر على نحو أفضل.

 **تنبيه:** تشير كلمة «تنبيه» إلى احتمال حدوث ضرر بالأجهزة أو فقدان البيانات إذا لم يتم اتباع التعليمات.

 **تحذير:** تشير كلمة «تحذير» إلى احتمال حدوث ثغرة في المعدنات أو وقوع اصابة شخصية أو الوفاة.

إذا قمت بشراء كمبيوتر Dell™ n Series، فإن تطبيق أي مراجع في هذا المستند تتعلق بأنظمة التشغيل Microsoft® Windows®.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغير دون إشعار.
حقوق النشر © لعام 2009 شركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يُحظر تماماً إعادة إصدار هذه المواد بأية طريقة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell، وشعار DELL هي علامات تجارية لشركة Vostro Dell Inc. هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لدى Intel Corporation، Core، Intel Pentium Celeron، Bluetooth، Intel Corporation، Blu-ray Disc Zveto Biometrics، LLC، TouchStrip، SIG، Inc. هي علامات تجارية لشركة Blu-ray Disc Zveto Biometrics، LLC، هي علامات تجارية لشركة Microsoft Windows Blu-ray Disc Association، LLC، هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لدى Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى؛ Flash، Adobe، Vista، Start، Windows Vista، Aero، MS-DOS، Server، Microsoft، Inc. هي علامات تجارية لأجهزة Adobe Photoshop المسجلة في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى.

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى الشركات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تأتي شركة Dell معزولة منها عنية مسجلة خاصة في هذه العلامات وأسماء بخلاف ما يخصها من أسماء وعلامات.

إعداد النظام

Dell™ دليل خدمة الطراز من Vostro™ 320

- [نظرة عامة](#)
- [الدخول إلى إعداد النظام](#)
- [خيارات إعداد النظام](#)

نظرة عامة

إن إعداد النظام هو أداة BIOS يمكن الوصول إليها أثناء إجراء الاختبار الذاتي عدّه تشغيل الفرض الصلب (POST). تتيح لك هذه الأداة تغيير المعلومات التي توفر على تكوين BIOS والنظام. يمكنك استخدام إعداد النظام لـ:

- ١ تغيير معلومات تكوين النظام بعد إضافة آية أجهزة إلى الكمبيوتر أو تغييرها أو إزالتها.
- ٢ ضبط أو تغيير أي من الخيارات الفعلية للتثبيت بواسطة المستخدم مثل كلمة مرور المستخدم.
- ٣ فرامة سعة الذاكرة الحالية أو تعين نوع محرك الأقراص الثابتة الذي تم تثبيته.

تنبيه: لا تقم بتحريك إعدادات هذا البرنامج ما لم تكن مستخدماً محترفاً للكمبيوتر، فقد يتسبب إجراء تغييرات معينة في عمل الكمبيوتر بصورة غير صحيحة.

ملاحظة: قل استخدام إعداد النظام، يوصى بتدوين معلومات شاشة إعداد النظام للرجوع إليها مستقبلاً.

الدخول إلى إعداد النظام

١. قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر.
٢. عند ظهور شعار DELL™ الأزرق، انظر ظهور المطالبة بالضغط على الزر F2 ثم اضغط على <F2> فوراً.

ملاحظة: تتيح هذه المطالبة بالضغط على الزر F2 إلى أنه قد بدأ تشغيل لوحة المفاتيح، قد تظهر هذه المطالبة بسرعة فائق، لذا يجب أن ترتفع ظهرها، ثم اضغط على <F2>. إذا ضغطت على <F2> قبل مطالبتك بذلك، فإن يكون للضغط على هذا المفتاح أي تأثير. إذا انتصرت طويلاً وظفر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتصار حتى ترى سطح مكتب Microsoft® Windows®.

قائمة التمهيد

تتيح لك قائمة التمهيد تعين ترتيب التمهيد لمرة واحدة فقط بدون الدخول إلى إعداد النظام. يمكنك أيضاً استخدام هذا الإجراء لتمهيد برنامج التسخينات على الكمبيوتر لديك للدخول إلى إعداد النظام باستخدام قائمة التمهيد:

١. قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر.
٢. عند ظهور شعار DELL™ اضغط على <F12> على الفور.
٣. قم بتغيير الخيار لدخول إعداد النظام، من ثم اضغط على <Enter>.

ملاحظة: لا يتسبب إجراء تغييرات في قائمة التمهيد في حذف آية تغييرات في ترتيب التمهيد المخزن في برنامج إعداد النظام.

خيارات إعداد النظام

معلومات النظام

ملاحظة: استخدم لوحة المفاتيح للتنقل عبر شاشات إعداد النظام.

تقدم صفحة معلومات النظام معلومات التكوين الأساسية. لا يمكنك تغيير هذه القوائم. توفر المعلومات التالية:

معلومات النظام	
عرض اسم النظام	معلومات النظام النموذجية
عرض رقم إصدار نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)	إصدار نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)
عرض رقم المسيلة الخاصة بالكمبيوتر عندما يكون هذا الرقم موجوداً	(رقم الصيانة) Service Tag
عرض معلومات حول المعالج	نوع المعالج
عرض ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني لمعالج (L2 Cache)	لعرض سعة الذاكرة التي تم تثبيتها بالمحاجيات
لتوسيع سرعة الذاكرة التي تم تثبيتها بالمحاجيات	الذاكرة العشوائية
لتوسيع سرعة الذاكرة بالمحاجات	سرعة الذاكرة
لتوسيع ما إذا كانت الذاكرة في وضع قفاز فريدية أم مزدوجة	وضع قناة الذاكرة
لإشارة إلى نوع وحدة الذاكرة التي تم تثبيتها	تقنية الذاكرة

خيارات الرئيسية

تتيح لك الصفحة الرئيسية تحديث تكوين النظام الأساسي.

خيارات الرئيسية

عرض رقم الصيانة الخاص بالكمبيوتر عندما يكون هذا الرقم موجوداً | إعداد رقم الصيانة | Service Tag Setting

عرض حقل لإدخال رقم الصيانة بدرويا في حالة عدم توفر هذا الرقم	
عرض الوقت الحالي يتنسيق بن: ٠٠:٥٦	System Time (وقت النظام)
عرض التاريخ الحالي تتنسيق ش/ث/ي ٠١	System Date (تاريخ النظام)
عرض محركات أفراد SATA المتصلة بموصل-0	SATA-0
عرض محركات أفراد SATA المتصلة بموصل-1	SATA-1
عرض محركات أفراد SATA المتصلة بموصل-2	SATA-2
الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	Halt on Error (خطأ تشغيل الإيقاف)
عرض أخطاء لوحة المفاتيح عند ضبطه على Report (إبلاغ) الإعداد الافتراضي هو Report (إبلاغ)	Keyboard Errors (أخطاء لوحة المفاتيح)
عرض أخطاء المروحة عند ضبطه على Report (إبلاغ) الإعداد الافتراضي هو Report (إبلاغ)	Fan Errors (أخطاء المروحة)

إعدادات متقدمة

تحذير: قد يتسبب تعديل القيم غير الصحيحة في أحد الإعدادات المتقدمة بعمل الكمبيوتر بشكل غير صحيح.

إعدادات متقدمة	
١ Max CPUID Value Limit (حد الأقصى لقيمة معرف وحدة المعالجة المركزية) — الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Disabled (تعطيل))	CPU Information (معلومات وحدة المعالجة المركزية)
١ Execute-Disable Bit Capability (إمكانية تفعيل تمكين البit) — الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	
١ Initiate Graphic Adapter PEG/PCI (بدء تشغيل مهارات الرسومات) — Video Memory Size (سعة ذاكرة الفيديو) ٣٢ ميجابايت تحديد وضع ذاكرة DVMT — وضع ذاكرة DVMT/FIXED Memory (ذاكرة DVMT) ٥٧٦ — (ذاكرة DVMT/FIXED Memory) ٢٥٦ ميجابايت	Integrated Graphics Configuration (تكوين بطاقات الرسومات المدمجة)
١ Compatible ATA/IDE configuration (تكوين محركات أفراد ATA/IDE) — الإعدادات المتأتية هي Disabled (تعطيل) أو Enhanced (متقدمة) أو USB Functions (وظائف وحدة USB) — الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Enhanced (متقدمة) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	Integrated Peripherals Configuration (تكوين الأجهزة الطرفية المدمجة)
١ USB Storage Function (وظيفة وحدة التخزين USB) — الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	
١ LAN Boot ROM (ذاكرة القراءة فقط ROM لتمهيد الشبكة المحلية (LAN)) — الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Disabled (تعطيل))	
١ Card Reader/1394 (وحدة القراءة 1394/فازن الطلاق) — الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	
١ 3FB/IRQ4-Onboard Serial Port (النقطة التسلسلي المدمج) — IRO7/378-Onboard Parallel Port (النقطة المتوازي المدمج) — SPP (وضع المنفذ المتوازي) — Parallel Port Mode	
١ تعيين حالة التشغيل لـ Numlock (تشغيل) أو Off (إلغاف تشغيل) (الإعداد الافتراضي هو On (تشغيل))	Bootup Num-Lock (تمهيد Num-Lock)
١ بقى BIOS تجاوز اختارات معينة أثناء التمهيد، ما يخفض الوقت المطلوب لتمهيد النظام. الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	Quick Boot (تمهيد سريع)
١ ممكن أو متعطل. إذا تم تعيين هذه الميزة، فسيتم الاحتياط بالبيانات في القسم المحمي، أمدنة وبدون أي تغيير، وسوف يتمكن PXE تلقائياً	High Performance Event (حدث حمولة محرك القرص الصلب)

إدارة الطاقة

خيارات إدارة الطاقة	
١ يحدد وضع ACPI المستخدم لتعليق الكمبيوتر. الإعداد الافتراضي هو S3	Suspend mode (وضع التعليق)
١ الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	USB Wakeup From S3 (تنشيط وحدة USB من S3)
١ استعادة الكمبيوتر إلى أحد الخيارات الثلاثة التالية، عند انقطاع / توقف الطاقة: الإعدادات المتأتية Off (إلغاف التشغيل) أو Last (التيار المتردد المفقودة) (الإعداد الافتراضي هو Off (إلغاف التشغيل))	Restore on AC Power Loss (إعادة التشغيل بعد استرداد طاقة التيار المتردد المفقودة)
١ الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	Low Power Mode (وضع الطاقة المنخفضة)
١ الإعدادات المتأتية هي Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	Resume On LAN (استئناف على الشبكة المحلية (LAN))
١ يتم ضبط ساعة الوقت الفطي (RTC) على Enabled (تمكين) أو Disabled (تعطيل) لضبط حدث تنشيط (الإعداد الافتراضي هو Enabled (تمكين))	Resume On RTC Alarm (استئناف تنبية ساعة الوقت الفعلي (RTC))

خيارات الأمان

خيارات الأمان	
١ Unlock Setup Status (حالة إعداد إلغاء التأمين)	
١ لعرض حالة كلمة مرور المراقب المحددة	Supervisor Password (كلمة مرور المراقب)
١ لعرض حالة كلمة مرور المستخدم المثبتة	User Password (كلمة مرور المستخدم)

لاتاحة إمكانية تحديد كلمة مرور المراقب المطلوبة	Change Supervisor Password (تغيير كلمة مرور المراقب)
لاتاحة إمكانية تحديد كلمة مرور المستخدم المطلوبة	Change User Password (تغيير كلمة مرور المستخدم)
الإعدادات المتاحة هي Enabled (شken) أو Disabled (تعطيل) (الإعداد الافتراضي هو Disabled (تعطيل))	Boot Menu Security (أمان قائمة التمهيد)

يوفـ جهاز الكمبيوتر لديك كلمـتـي مرور في إعداد النظم لمساعدتك على تأمين جهاز الكمبيوتر لديك:

1. كلمة مرور المراقب (Supervisor Password)
2. كلمة مرور المستخدم (User Password)

كلمة مرور المراقب Supervisor Password

إن كلمة مرور المراقب هي أعلى مستوى من كلمـتـي مرور المـنـظـمـةـ على جهاز الكمبيوتر. عند تعـينـيـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـراـقـبـ، يـجـبـ إـدخـالـهـ لـاتـاحـةـ دـخـولـ اـعـدـادـ الكـمـبـيـوـتـرـ، يـكـنـ أـيـضاـ استـخدـامـهـ لـتمـهـيدـ الـكـمـبـيـوـتـرـ إـذـ تـعـينـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ.

عـندـ تعـينـ كـلـمـةـ مرـوـرـ، سـوـفـ تـمـ مـطـالـيـتـكـ بـإـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ إـلـىـ إـعـادـ النـظـمـ، يـكـنـ أـنـ تـتـضـمـنـ كـلـمـاتـ مرـوـرـ حـتـىـ ثـمـانـيـةـ آخرـ.

ملاحظة: إذا تم استخدام كلمة مرور غير صحيحة، يمكنك تجربة عرض الإعدادات في إعداد النظام، إن تتمكن من تغيير أي إعدادات إلى أن يتم إدخال كلمة مرور الصحيحة.

ملاحظة: بمـتـغـيرـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـراـقـبـ، كـلـمـةـ مرـوـرـ عـلـىـ مـسـتـوىـ الـأـنـظـمـةـ. لـاتـخـيـلـ بـيـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ هـذـهـ وـأـيـ كـلـمـةـ مرـوـرـ حـسـابـ فـيـ نـظـمـ التـشـغـيلـ، إـذـ تـمـكـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ حـسـابـ فـيـ نـظـمـ التـشـغـيلـ، عـلـىـ الـمـسـتـخـدـمـينـ وـالـمـسـؤـولـيـنـ إـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ الحـسـابـ فـيـ نـظـمـ.

في حالة تـسـيـانـ كـلـمـةـ مرـوـرـ الـمـراـقـبـ أوـ قـدـاـهـاـ، يـكـنـ تـلـخـصـ مـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ فقطـ باـسـتـخـادـ وـصـلـاتـ مرـوـرـ CMOSـ فـيـ صـفـحةـ وـصـلـاتـ مرـوـرـ لـوـحـةـ الـنـظـمـ، سـوـفـ يـسـاـهـمـ اـسـتـخـادـ وـصـلـاتـ مرـوـرـ هـذـهـ إـلـىـ مـصـبـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ.

تمكـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـراـقـبـ

1. قـمـ بـإـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ إـلـىـ إـعـادـ النـظـمـ.
2. قـمـ بـتـغـيـرـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـراـقـبـ (Change Supervisor Password) وـاضـطـطـ علىـ <Enter>.
3. قـمـ بـإـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ وـاضـطـطـ علىـ <Enter>.
4. اـدـخـلـ كـلـمـةـ مرـوـرـ مـجـدـاـ اللـكـيـدـ وـاضـطـطـ علىـ <Enter>.

كلـمـةـ مرـوـرـ المستـخـدـمـ User Password

إنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ مـخـصـصـ فـقـطـ لـلـمـسـتـخـدـمـيـنـ الـذـيـنـ يـتـحـلـلـونـ إـلـىـ تـمـهـيدـ الـنـظـمـ علىـ الـكـمـبـيـوـتـرـ. وـلاـ يـسـمـعـ بـإـدخـالـ إـلـىـ اـعـادـ النـظـمـ، عندـ تعـينـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ، يـجـبـ إـدخـالـهـ لـتـمـهـيدـ نـظـمـ التـشـغـيلـ.

عـندـ تعـينـ كـلـمـةـ مرـوـرـ سـوـفـ تـمـ مـطـالـيـتـكـ بـكـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ بـعـلـمـةـ التـمـهـيدـ كـمـاـ هـذـهـ، يـكـنـ أـنـ تـتـضـمـنـ كـلـمـاتـ مرـوـرـ حـتـىـ ثـمـانـيـةـ آخرـ. عندـ إـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ صـحـيـحةـ، سـوـفـ يـقـاعـ نـظـمـ عملـيـةـ التـمـهـيدـ.

مـلاحظـةـ: إنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـلـىـ مـسـتـوىـ الـأـنـظـمـةـ، لـاتـخـيـلـ بـيـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ هـذـهـ وـأـيـ كـلـمـةـ مرـوـرـ حـسـابـ فـيـ نـظـمـ التـشـغـيلـ، إـذـ تـمـكـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ حـسـابـ فـيـ نـظـمـ التـشـغـيلـ، عـلـىـ الـمـسـتـخـدـمـينـ وـالـمـسـؤـولـيـنـ إـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ الحـسـابـ فـيـ نـظـمـ.

تمكـنـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ

مـلاحظـةـ: لاـ تـكـونـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ ظـاهـرـةـ أـوـ يـمـكـنـ الوصولـ إـلـيـهاـ عـلـىـ قـائـمـةـ إـعـادـ النـظـمـ إـلـىـ حـينـ يـتـعـينـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـراـقـبـ.

1. قـمـ بـتـغـيـرـ كـلـمـةـ مرـوـرـ إـذـ يـتـعـينـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـراـقـبـ عـلـىـ الـنـظـمـ، سـوـفـ ظـهـرـ كـلـمـةـ مرـوـرـ المـسـتـخـدـمـ بـلـوـنـ الرـمـاديـ وـلنـ تكونـ مـتـوـفـرـةـ.
2. قـمـ بـتـغـيـرـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ وـاضـطـطـ علىـ <Enter>.
3. قـمـ بـإـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ وـاضـطـطـ علىـ <Enter>.
4. سـوـفـ تـمـ مـطـالـيـتـكـ تـأـكـيدـ كـلـمـةـ مرـوـرـ. قـمـ بـإـدخـالـ كـلـمـةـ مرـوـرـ عـنـ الدـخـولـ وـاضـطـطـ علىـ <Enter>.

التمـهـيدـ

خيارات التمهـيدـ	
تحديد جهاز التمهـيدـ الأولـ منـ تـسـلـسلـ الأـجـهـزةـ المتـاحـةـ	1st Boot Device (جـهاـزـ التـمـهـيدـ) (الأـولـ)
الإعدادـاتـ المتـاحـةـ هـيـ Removable (جـهاـزـ قـابـلـ لـلـإـزـالـةـ) وـSATA (محـركـ أـفـراـصـ SATA) وـUSB (وحدةـ USB) وـCD/DVD (محـركـ أـفـراـصـ مـضـغـوـطـةـ/أـفـراـصـ DVD) وـNetwork (شبـكةـ) Disableds (تعـطـيلـ) (الـإـعـادـ الـافتـراضـيـ هوـ Network (شبـكةـ))	
مـلاحظـةـ: إـذـ لـمـ يـكـنـ جـهاـزـ التـمـهـيدـ الأولـ متـاحـاـ، سـوـفـ يـقـاعـ نـظـمـ تـقـانـيـاـ الـبـحـثـ عـنـ الـأـجـهـزةـ الثـالـثـةـ.	
تحديد جـهاـزـ التـمـهـيدـ الثانيـ منـ تـسـلـسلـ الأـجـهـزةـ المتـاحـةـ	2nd Boot Device (جـهاـزـ التـمـهـيدـ) (الـثـانـيـ)
الإعدادـاتـ المتـاحـةـ هـيـ Removable (جـهاـزـ قـابـلـ لـلـإـزـالـةـ) وـSATA (محـركـ أـفـراـصـ SATA) وـUSB (وحدةـ USB) وـCD/DVD (محـركـ أـفـراـصـ مـضـغـوـطـةـ/أـفـراـصـ DVD) وـNetwork (شبـكةـ) Disableds (تعـطـيلـ) (الـإـعـادـ الـافتـراضـيـ هوـ Network (شبـكةـ))	
مـلاحظـةـ: إـذـ لـمـ يـكـنـ جـهاـزـ التـمـهـيدـ الثانيـ متـاحـاـ، سـوـفـ يـقـاعـ N~ظـمـ تـقـانـيـاـ الـبـحـثـ عـنـ الـأـجـهـزةـ الـثـالـثـةـ.	
تحديد جـهاـزـ التـمـهـيدـ الثالثـ منـ تـسـلـسلـ الأـجـهـزةـ المتـاحـةـ	3rd Boot Device (جـهاـزـ التـمـهـيدـ) (الـثـالـثـ)
الإعدادـاتـ المتـاحـةـ هـيـ Removable (جـهاـزـ قـابـلـ لـلـإـزـالـةـ) وـSATA (محـركـ أـفـراـصـ SATA) وـUSB (وحدةـ USB) وـCD/DVD (محـركـ أـفـراـصـ مـضـغـوـطـةـ/أـفـراـصـ DVD) وـNetwork (شبـكةـ) Disableds (تعـطـيلـ) (الـإـعـادـ الـافتـراضـيـ هوـ Network (شبـكةـ))	
مـلاحظـةـ: إـذـ لـمـ يـكـنـ جـهاـزـ التـمـهـيدـ الثالثـ متـاحـاـ، سـوـفـ يـقـاعـ N~ظـمـ تـقـانـيـاـ الـبـحـثـ عـنـ الـأـجـهـزةـ الـأـرـبـعـةـ.	
تحديد جـهاـزـ التـمـهـيدـ الرابعـ منـ تـسـلـسلـ الأـجـهـزةـ المتـاحـةـ	4th Boot Device (جـهاـزـ التـمـهـيدـ) (الـأـرـبـعـ)
الإعدادـاتـ المتـاحـةـ هـيـ Removable (جـهاـزـ قـابـلـ لـلـإـزـالـةـ) وـSATA (محـركـ أـفـراـصـ SATA) وـUSB (وحدةـ USB) وـCD/DVD (محـركـ أـفـراـصـ مـضـغـوـطـةـ/أـفـراـصـ DVD) وـNetwork (شبـكةـ) Disableds (تعـطـيلـ) (الـإـعـادـ الـافتـراضـيـ هوـ Network (شبـكةـ))	
مـلاحظـةـ: إـذـ لـمـ يـكـنـ جـهاـزـ التـمـهـيدـ الرابعـ متـاحـاـ، سـوـفـ يـقـاعـ N~ظـمـ تـقـانـيـاـ الـبـحـثـ عـنـ الـأـجـهـزةـ الـخـامـسـةـ.	
تحديد تـسـلـسلـ أولـيـةـ الـجـهـزـةـ التـمـهـيدـ منـ مـحـركـاتـ الـأـفـراـصـ الـقـابـلـةـ لـلـإـزـالـةـ	5th Boot Device (جـهاـزـ التـمـهـيدـ) (الـخـامـسـ)
الإعدادـاتـ المتـاحـةـ هـيـ Removable (جـهاـزـ قـابـلـ لـلـإـزـالـةـ) وـSATA (محـركـ أـفـراـصـ SATA) وـUSB (وحدةـ USB) وـCD/DVD (محـركـ أـفـراـصـ مـضـغـوـطـةـ/أـفـراـصـ DVD) وـNetwork (شبـكةـ) Disableds (تعـطـيلـ) (الـإـعـادـ الـافتـراضـيـ هوـ Network (شبـكةـ))	
مـلاحظـةـ: تـسـلـسلـ أولـيـةـ الـجـهـزـةـ التـمـهـيدـ منـ مـحـركـاتـ الـأـفـراـصـ الـقـابـلـةـ لـلـإـزـالـةـ.	
تحديد تـسـلـسلـ أولـيـةـ الـجـهـزـةـ التـمـهـيدـ منـ مـحـركـاتـ الـأـفـراـصـ الـثـابـتـةـ	Hard Disk Drives (محـركـاتـ الـأـفـراـصـ الـثـابـتـةـ) (الـثـابـتـةـ)

لتحديد تسلسل أولوية أجهزة التمبييد من محركات الأقراص USB المتاحة.	USB Drives (محركات أقراص USB)
لتحديد تسلسل أولوية أجهزة التمبييد من محركات الأقراص المضغوطة/أقراص DVD المتاحة.	CD/DVD المضغوطة / أقراص (DVD)
لتحديد تسلسل أولوية أجهزة التمبييد من محركات الأقراص المتاحة على الشبكة.	Network Drives المتاحة على الشبكة

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

برامج التشخيص (Diagnostics)

دليل خدمة الطرز Dell™ Vostro™ 320 من

- مصباح زر الطاقة
- أكوا صوت التنبية
- رسائل النظام
- Dell Diagnostics
- بدء تشغيل
- استخدام Dell Diagnostics

مصباح زر الطاقة

يقوم مصباح الطاقة بالويمض أو يظل ثابتاً للإشارة إلى حالات مختلفة.

- 1 لا يوجد ضوء — الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل، أو وضع السبات، أو لا يلتقي طاقة.
- 1 ضوء أصفر ثابت — لوحة النظام لا تستغل بده تشغيل. يمكن أن تكون هناك مشكلة إما مع لوحة النظام أو مصدر الإمداد بالطاقة.
- 1 ضوء أصفر وأخضر — الكمبيوتر وجود خطأ اختبار الذاتي عند بدء تشغيل القرص الصلب (POST). سوف يووضع الضوء وتتطلب ثلاثة أكوا صوت التنبية للإشارة إلى وجود خطأ.
- 1 ضوء أبيض وأخضر — الكمبيوتر في حالة السكون. اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو فتح بدرك الملاين أو اضغط على زر الطاقة لاستئناف التشغيل العادي.
- 1 ضوء أبيض ثابت — الكمبيوتر بحالة تشغيلية تامة وفي حالة SO (وضع التشغيل ON)

أكوا صوت التنبية

قد يصدر الكمبيوتر سلسلة من أصوات التنبية أثناء بدء التشغيل إذا تعذر على الشاشة عرض الأخطاء أو المشكلات. تساعدك أكوا صوت التنبية المتكررة على استكشاف مشكلات الكمبيوتر لديك وإصلاحها.

أكوا صوت التنبية النظام	
الوصف	كود التنبية
عطل محتمل في اللوحة الأم - فشل في إحساء القدرة للنظام الأساسي للاندخال والخروج لذاكرة القراءة فقط ROM	صوت تنبية واحد
لم يتم اكتشاف ذاكرة وصول عشوائي (RAM)	صوتان للتنبية
عطل محتمل في اللوحة الأم - خطأ في مجموعة الرقاقات	3 أصوات تنبية
فشل قراءة/كتابة ذاكرة الوصول العشوائي RAM	4 أصوات تنبية
عطل في ساعة الوقت الحقيقي	5 أصوات تنبية
عطل في بطاقة التبديل أو الرقاقة	6 أصوات تنبية
خلل في المعالج	7 أصوات تنبية
عطل في الشاشة	8 أصوات تنبية

رسائل النظام

إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعاني من مشكلة، قد يعرض رسالة نظام ستساعدك على تحديد السبب والإجراء المضوري لحل المشكلة.

ملاحظة: إذا لم تكن الرسالة التي تلقيتها مدرجة بين الأهمية التالية، فاظظر الوثائق الخاصة بنظام التشغيل أو البرنامج الذي كان قبل التشغيل عند ظهور الرسالة.

رسائل النظام	
الوصف	رسائل النظام
فشل الكمبيوتر في استكمال إجراءات التمهيد ثلاث مرات متتابعة بسبب الخطأ نفسه	[تنبيه] nnnn. [Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint nnnn]. (فشل محاولات سلسلة عند تمهيد هذا النظام عند نقطة المراجعة nnnn.) For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell [المساعدة في حل هذه المشكلة، الرجاء ملاحظة نقطة المراجعة هذه والاتصال بقسم الدعم الفني التابع لشركة Dell (Technical Support)]
عطل محتمل في لوحة النظام أو انخفاض مستوى سخن بطارية ساعة الوقت الحقيقي RTC	(خطأ في المجموع الاحترافي CMOS checksum error)
احتمال فشل مروحة CPU	(خلل في مروحة وحدة المعالجة المركزية CPU fan failure)
عطل محتمل في القرص الصلب (POST)	(عطل في محرك القرص الصلب Hard-disk drive failure)
خلل محتمل في محرك الأقراص الثابتة أثناء اختبار التمهيد على محرك الأقراص الثابتة	(عطل في قراءة محرك القرص الصلب Hard-disk drive read failure)
خلل في لوحة المفاتيح أو أن الكابل غير مثبت. إذا لم يحل إعادة تثبيت الكابل المشكلة، فم باغطة ترکيب لوحة المفاتيح	(خلل في لوحة المفاتيح Keyboard failure)
لا يوجد قسم فاصل للتمهيد على القرص الصلب، أو كل القرص الصلب غير مثبت، أو لا يوجد جهاز قابل للتمهيد.	

١ إذا كان محرك الأقراص الصلبة هو جهاز التمهيد المستخدم، تأكيد من توصيل الكابلات وتنبئي محرك الأقراص بشكل صحيح وتقييمه كجهاز تمهيد ٢ قم بدخول إلى System Setup (إعداد النظام) وتأكد من أن معلومات تسلسل التمهيد صحيحة	No boot device available (لا يوجد جهاز تمهيد متاح)
قد تكون هناك رقاقة على لوحة النظام لا تعمل أو خلل في اللوحة الأم	(عدم وجود توقيت لموزع المؤقت) No timer tick interrupt
الصل جهاز USB. يحتاج جهاز USB إلى مزيد من الطاقة ليعمل بشكل صحيح. استخدم مصدر طاقة خارجي لتوصيل جهاز USB أو إذا كان الجهاز يملك كابل USB، قم بتوصيلهما.	(خطأ ارتفاع التيار بجهاز USB) USB over current error
تنبيه - قام نظام المراقبة الذاتية في القرص الصلب باكتشاف معامل قدتجاوز معدل التشغيل الطبيعي له. تتصفح شركة Dell بأن تقوم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك بالتقاطم. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (قد يشير معامل قدتجاوز نطاق تشغيله أو لا يشير، إلى وجود مشكلة محتملة في محرك القرص الصلب)	

Dell Diagnostics

إن أداة مساعدة Dell™ Diagnostics عبارة عن برنامج تشخيص للأجهزة موجود في قسم الأداة المساعدة على محرك القرص الصلب. إن آداة التشخيص المساعدة متوفرة أيضاً على Dell ResourceCD.

- ١ **Express Test** (الاختبار السريع) — يؤدي اختباراً سريعاً للأجهزة. وعادةً ما يستغرق هذا الاختبار ما بين 10 و 20 دقيقة ولا يحتج إلى أي تدخل من جانبك. قم بتشغيل Test Express (الاختبار السريع) أو لا لزيادة إمكانية تتبع المشكلة بسرعة.
- ٢ **Extended Test** (اختبار ممتد) — يؤدي فحص شامل للأجهزة. وعادةً ما يستغرق هذا الاختبار ساعة واحدة أو أكثر ويطلب منك الإجابة على الأسئلة بشكل دوري.
- ٣ **Custom Test** (اختبار مخصص) — يقوم بالاختبار جهاز معين، ويمكنك تخصيص الاختبارات التي تريد تشغيلها.
- ٤ **Symptom Tree** (قائمة الأعراض) — تمرد أكثر الأعراض التي تمت مواجهتها شيوعاً وتتيح لك إمكانية تحديد أحد الاختبارات على أساس عرض المشكلة التي تواجهها.

بدء تشغيل Dell Diagnostics

- ١ قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر.
- ٢ عند ظهور الشعار DELL، اضغط على <F12> على الغرور.
- ٣ إذا انتظرت طويلاً وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب Microsoft® Windows®، ثم بليغاف تشغيل الكمبيوتر الخاص بك وحاول مرة أخرى.
- ٤ عندما تظهر قائمة الأجهزة لبرنامج Dell Diagnostics، حدد الاختبار الذي تريد تشغيله.

استخدام Dell Diagnostics

ملاحظة: توجد علامة الخدمة الخاصة بالكمبيوتر أعلى كل شاشة اختبار. إذا كنت بالاتصال بشركة Dell، فسوف يسألوك قسم الدعم الفني عن رقم الصيانة الخاص بالكمبيوتر لديك.

- ١ بعد تحميل برنامج Dell Diagnostics وظهور شاشة Main Menu (القائمة الرئيسية)، انقر فوق الزر الخاص بالختار المطلوب.
- ٢ إذا واجهت برنامج التشخيصات مشكلة خلال اختبار، فسوف تظهر رسالة تحذير رسالة رمز خطأ ووصف المشكلة. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فاتصل بشركة Dell.
- ٣ إذا قمت بإجراء اختبار من الخيار **Custom Test** (اختبار مخصص) أو **Symptom Tree** (قائمة الأعراض) فانقر فوق علامة التبويب المناسبة والمبنية في الجدول التالي وذلك لاطلاع على المزيد من المعلومات.

الوظيفة	علامة التبويب
عرض نتائج الاختبار وأية حالات خطأ تتم مواجهتها.	Results (النتائج)
عرض حالات الخطأ التي تتم مواجهتها ورموز الخطأ ووصف المشكلة.	Errors (الأخطاء)
تشرح الاختبار وقد تبين متطلبات إجراء الاختبار.	Help (معلومات)
يعرض تكوين الأجهزة للجهاز المحدد. يحصل برنامج Dell Diagnostics على معلومات التكوين لجميع الأجهزة من إعداد النظام والذاكرة والجديد من الاختبارات الداخلية، ثم يعرض المعلومات في قائمة الأجهزة في الجزء الأيسر من الشاشة. من الممكن الاتعرض قائمة الأجهزة أسماء المكونات المركبة على الكمبيوتر لديك، أو جميع الأجهزة الملحقة بالكمبيوتر.	Configuration (التكوين)
تتيح لك تخصيص الاختبار وذلك بتغيير إعدادات الاختبار.	Parameters (المعلمات)

- ٤ قم بإغلاق شاشة الاختبار والعودة إلى شاشة القائمة الرئيسية. للخروج من برنامج Dell Diagnostics Main Menu (القائمة الرئيسية).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات راجع ورقة (GUI) Dell Diagnostics.

[عوده إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

إضافة الأجزاء وإعادة تركيبها

دليل خدمة الطراز **Vostro™ 320** من Dell™

- | | |
|------------------------------------|---|
| ● لوحة الداخلية | ● اللوحة الأمامية |
| ● عطاء وحدة الإدخال/الإخراج | ● الإطار الأمامي للشاشة |
| ● محرك الأقراص الضوئية | ● الجامل المصاكي |
| ● مجموعة الإدخال / الإخراج الخلفية | ● الغطاء الخلفي |
| ● لوحة المفاتيح | ● محرك الأقراص الثابتة |
| ● واقى لوحة النظام | ● الرقائق المعدني الخلفي |
| ● مروار المشتت الحراري | ● المشتت الحراري |
| ● وحدة الذاكرة | ● بطاقة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN) |
| ● التالفة | ● المدخل |
| ● مروحة لوحة النظام | ● لوحة النظام |
| ● البطارية الخلوية المصغرة | ● وحدة الإمداد بالطاقة |
| ● الكاميرا | ● مكبرات الصوت |

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

المواصفات

دليل خدمة الطراز Dell™ من Vostro™ 320

معلومات النظام	معالج
الديوري	الذاكرة
الوصلات	الصوت
الطاقة	محركات الأقراص
المواصفات البنية	وحدات الحكم والمبرمجيات
	المواصفات المادية

 **ملاحظة:** قد تختلف العروض باختلاف المنفذة. الحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة الكمبيوتر، انقر فوق Start (أو ) في نظام تشغيل Windows® XP (التعليمات والدعم)، ثم حدد الخيار لعرض المعلومات حول جهاز الكمبيوتر لديك.

معلومات النظام	مجموعة شرائح النظام
Intel® G41 + ICH7	

المعالج	نوع المعالج
Intel® Celeron® / Intel Pentium® / Intel Core™2 Duo Core 2 Quad 65W TDP	

الذاكرة	نوع الذاكرة
ذاكرة DDR2 سرعة 800 ميجاهرتز	موصلات الذاكرة (الفتحات)
DIMM	سعة الذاكرة
1 جيجابايت أو 2 جيجابايت	الحد الأدنى للذاكرة
1 جيجابايت	الحد الأقصى للذاكرة
ذاكرة مزدوجة 4 جيجابايت	

الصوت	نوع الصوت
صوت متكامل عالي الدقة Conexant Pebble SmartAudio	

تصنيف التحكم والمصابيح التشخيصية	
1 الضوء الأبيض — يشير الضوء الأبيض الثابت إلى حالة التشغيل؛ أو كثافتها إليه. 1 الضوء الأصفر — يشير الضوء الأصفر الثابت إلى وجود مشكلة في لوحة النظام أو وحدة الإمداد بالطاقة؛ يشير الضوء الأصفر الواضع إلى وجود مشكلة في لوحة النظام.	مصباح الطاقة
عرض نشاط محرك أقراص SATA أو CD/DVD. 1 الضوء الأبيض — يشير الضوء الأبيض الواضع إلى أن الكمبيوتر يعمل على قراءة البيانات من محرك الأقراص أو كثافتها إليه. 1 الضوء الأخضر — يشير الضوء الأخضر الواضع إلى أن الكمبيوتر يعمل على قراءة البيانات من محرك الأقراص الموسيقية.	مصباح نشاط محرك الأقراص
1 الضوء الأبيض — يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الكاميرا في وضع التشغيل.	مصباح حالة الكاميرا

محركات الأقراص	
حادية أقراص بقياس 2.5 بوصة	يمكن الوصول إليها من الخارج
حادية أقراص SATA بقياس 3.5 بوصة	يمكن الوصول إليها من الداخل

محرك أقراص SATA بقياس 3.5 بوصة	الأجهزة المتوفرة
محرك أقراص SATA DVD-ROM DVD+/-RW بقياس 5.25 بوصة	

الموصالت
الموصلات الخارجية
مهاين الشبكة RJ-45
موصولة USB 2.0، ويدعم مصدر شحن دائم بقدرة 2.0 أمبير لتوفير الطاقة للأجهزة الخارجية الموصولة غير منفذ USB.
موصل USB
الصوت ثلاثة من الجانب الأيمن ثلاثة من الجانب الأيسر
موصل تسليسي موصلان جانبيان جهة اليمين لسماعات الرأس والميكروفون
موصل PS/2 من 9 أسنان في الجهة الخلفية
موصل IEEE 1394a من 6 أسنان جانبي جهة اليمين (اختياري)
منفذ طباعة (متوازي) موصل في الجهة الخلفية يحتوي على 25 قبة

الطاقة
مصدر طاقة التيار المستمر.
القدرة الكهربائية بالواط 130
الحد الأقصى للنفث الحراري (MHD) 497.8 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
الجهد الكهربائي بالفولت 240-100 فولت~ 60/50 هرتز، 1-2 أمبير
بطاريه ليثيوم خلوية مصغره طراز CR2032 تقوية 3 فولت

المواصفات المادية
الارتفاع 386.39 ملم (15.21 بوصة)
العرض 477.39 ملم (18.79 بوصة)
العمق 103.98 ملم (4.09 بوصة)
الوزن 8.0-6.5 كيلوجرامات (3-14.3 رطل) (تحتوى باختلاف الأوضاع LCD وتكترينتها)

الفيديو
أحجام العرض عرض مقاس 17 بوصة (القافة 900 x 1440) عرض مقاس 18.5 بوصة (القافة 768 x 1366) عرض مقاس 19 بوصة (القافة 900 x 1440)
النوع الرسومات المدمجة
نقل البيانات الإشارة المقاومة لمنخفضة الجهد الكهربائي (LVDS)
وحدة التحكم بالفيديو Intel GMA X4500
ذاكرة الفيديو من 1 ميجابايت إلى 256 ميجابايت

المواصفات البيئية
نطاق درجة الحرارة:
أثناء التشغيل من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)
أثناء التخزين من 40 إلى 65 درجة مئوية (-40 إلى 149 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية:
أثناء التشغيل من 10% إلى 90% (بدون تكثيف)
أثناء التخزين من 65% إلى 95% (بدون تكثيف)
الارتفاع:
أثناء التشغيل من -15.2 إلى 3048 متراً (من -15.2 إلى 10,000 قم)
أثناء التخزين من -15.2 إلى 10,668 متراً (من -50 إلى 35,000 قم)
مستوى المواد الملوثة المحمولة جواً ISA-S71.04-1985 G2

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

اللوحة الأمامية

Dell™ دليل خدمة الطراز Vostro™ 320 من



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة اللوحة الأمامية

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسومات التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم **قبل العمل داخل الكمبيوتر**.
2. قم بتحرير اللوحة الأمامية بالضغط على ألسنة التحرير من الجهة الخلفية للكمبيوتر.

3. اسحب اللوحة الأمامية بعيداً عن الجهة الأمامية للكمبيوتر.

إعادة تركيب اللوحة الأمامية

لإعادة تركيب اللوحة الأمامية، اتبع الخطوات أدلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

غطاء وحدة الإدخال/الإخراج

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة غطاء وحدة الإدخال/الإخراج

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® من موقع ويب Adobe.com لمعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم **قبل العمل داخل الكمبيوتر**.
2. أرفع الحامل المنصلي للوصول إلى غطاء وحدة الإدخال/الإخراج.

3. قم بـ**إزالة غطاء وحدة الإدخال/الإخراج من الكمبيوتر**.

إعادة تركيب غطاء وحدة الإدخال/الإخراج

لإعادة تركيب غطاء وحدة الإدخال/الإخراج، اتبع الخطوات أدلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

الحامل المفصلي

Dell™ خدمة الطراز **Vostro™ 320** من Dell™



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة الحامل المفصلي

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).

2. [إزالة غطاء جدار الإدخال/الإخراج](#).

3. أرفع الحامل بالكامل للنفخ عن المسامير اللولبية التي تثبّت الحامل بهكل الكمبيوتر.

4. فم بزاوية المسامير التي تثبّت الحامل بالكمبيوتر.

5. أعد إملأة الحامل المفصلي.

6. أخرج الحامل المفصلي من الكمبيوتر.

إعادة تركيب الحامل المفصلي

لإعادة تركيب الحامل المفصلي، اتبع الخطوات أدناه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

محرك الأقراص الضوئية

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة محرك الأقراص الضوئية

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ[إزالة غطاء وحدة الذاكرة](#).
3. قم بـ[إزالة المسamar الذي يثبت محرك الأقراص الضوئية بداخل الكمبيوتر](#).
4. انفجِ محرك الأقراص الضوئية من داخل هيكل الكمبيوتر لتحرير محرك الأقراص الضوئية من الحاوية.
5. قم بإخراج محرك الأقراص الضوئية من الحاوية.

إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية

لإعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

اللوحة الداخلية

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة اللوحة الداخلية

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسومات التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قسم قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ [إزالة اللوحة الأمامية](#).
3. قم بفك المسامير اللولبية التي تثبيت اللوحة الداخلية بالكمبيوتر.

4. أرفع اللوحة الداخلية مباشرةً لأعلى وخارج الكمبيوتر.

إعادة تركيب اللوحة الداخلية

لإعادة تركيب اللوحة الداخلية، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

الإطار الأمامي للشاشة

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة الإطار الأمامي للشاشة

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسومات التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم ب拔掉 [البلطة الأمامية](#).
3. قم ب拔掉 [البلطة الداخلية](#).
4. باستخدام أطراف [أسلاك](#) وبداء من الأسفل نحو الأعلى، ارفع برقق الحافة الداخلية من الإطار الأمامي للشاشة بعيداً عن لوحة LCD.

ملاحظة: أثناء إعادة تركيب الإطار الأمامي للشاشة، ابدأ من الأعلى نحو الأسفل.

5. قم ب拔掉 [الإطار الأمامي للشاشة](#) من الكمبيوتر.

إعادة تركيب الإطار الأمامي للشاشة

لإعادة تركيب الإطار الأمامي للشاشة، اتبع الخطوات أدلة [يترنوب عكسى](#).

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

الغطاء الخلفي

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على الخوان.
www.dell.com/regulatory_compliance

إزالة الغطاء الخلفي

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم [بإزالة لوحة الأمان](#).
3. قم [بإزالة الترجمة الداخلية](#).
4. قم [بإزالة علامة وحدة الإنبار/الإخراج](#).
5. قم [بإزالة الحامل المصاعد](#).
6. قم [بإزالة محرك الأقراص المفتوحة](#).
7. قم [بنك المسامير التوليبية التي تثبت الغطاء الخلفي بالكمبيوتر](#).

8. أرفع الهيكل عن الغطاء الخلفي وأقلبه واحتفظ به بعيداً على سطح نظيف.

ملاحظة: أثناء إعادة تركيب الهيكل، ضع من الجانب موصل USB وموصل firewire قبل أن تضع باقي أجزاء الكمبيوتر في مكانها.

إعادة تركيب الغطاء الخلفي

لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

مجموعة الإدخال/الإخراج الخلفية

دليل خدمة الطراز **320** من **Vostro™**



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة مجموعة الإدخال/الإخراج الخلفية

ملاحظة: قد تحتاج إلى شبيث Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ[إزالة اللوحة الأمامية](#).
3. قم بـ[إزالة اللوحة الداخلية](#).
4. قم بـ[إزالة غطاء وحدة الإدخال/الإخراج](#).
5. قم بـ[إزالة الحامل المفصلي](#).
6. قم بـ[إزالة حرك الأفراد المسوقة](#).
7. قم بـ[إزالة الغطاء الخلفي](#).
8. قم بـ[إزالة المسامير الظاهرة التي ثبتت مجموعة الإدخال/الإخراج الخلفية بالكمبيوتر](#).

9. قم برفق بندور المجموعة بعيداً عن الكمبيوتر.

10. أصل كابل USB، وكابل الإدخال/الإخراج وكابل مروحة لوحة النظم من لوحة الإدخال/الإخراج.

11. ارفع مجموعة الإدخال/الإخراج الخلفية بعيداً عن الكمبيوتر.

إعادة تركيب مجموعة الإدخال/الإخراج الخلفية

لإعادة تركيب مجموعة الإدخال/الإخراج الخلفية، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

محرك الأقراص الثابتة

دليل خدمة الطراز Dell™ Vostro™ 320 من



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة محرك الأقراص الثابتة

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم ب拔掉 [البلطة الأمامية](#).
3. قم ب拔掉 [البلطة الداخلية](#).
4. قم ب拔掉 [وحدة عطاء وحدة الأدخال/الإخراج](#).
5. قم ب拔掉 [الحمل المنظمي](#).
6. قم ب拔掉 [محرك الأقراص المفتوحة](#).
7. قم ب拔掉 [العلاء التقني](#).
8. قم بتحرير شريط الرقاقي من محرك القرص الصلب.

9. قم بفك المسامير اللولبية التي تثبيت محرك القرص الصلب بالكمبيوتر.

01. أرفع محرك القرص الصلب واسحبه إلى الخارج لتخلصه عن موصل محرك القرص الصلب، ثم قم بإخراج محرك القرص الصلب من الكمبيوتر.

إعادة تركيب محرك القرص الصلب

لإعادة تركيب محرك القرص الصلب، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

ملاحظة: عند إعادة تركيب محرك القرص الصلب، استخدم الشريط الرقاقي الذي يتم شحنـه مع محرك القرص الصلب البديل لتثبيـت محرك القرص الصلـب، عوضـاً عن إعادة استخدام الشريط الرقاـقي من محرك القرص الصلـب القديـم.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

لوحة العاكس

Dell™ دليل خدمة الطراز 320 من Vostro™



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance. ⚠

إزالة لوحة العاكس

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية الذاتية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم ب拔掉 [اللباقة الأمامية](#).
3. قم ب拔掉 [اللباقة الداخلية](#).
4. قم ب拔掉 [بلاء حدة الأدخال/الإخراج](#).
5. قم ب拔掉 [الحمل المصلي](#).
6. قم ب拔掉 [محرك الأقراص المفروضة](#).
7. قم ب拔掉 [القابض](#).
8. قم ب拔掉 [الشريط من واقي لوحة العاكس](#).

9. قم بفك المسامير اللولبية التي تثبيت واقي لوحة العاكس بواقي لوحة النظام.

01. قم ب拔掉 [واقي لوحة العاكس بعيداً عن الكمبيوتر](#).

11. قم بفصل كابل لوحة العاكس عن العاكس.

21. أفصل كابلي شاشة العرض عن لوحة النظام.

31. قم بفك المسامير اللولبية التي تثبيت العاكس بواقي لوحة النظام.

41. قم ب拔掉 [لوحة العاكس من الكمبيوتر](#).

إعادة تركيب لوحة العاكس

لإعادة تركيب لوحة العاكس، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

الواقي المعدني الخلفي

دليل خدمة الطراز Dell™ Vostro™ 320 من



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على الخوان.

www.dell.com/regulatory_compliance

إزالة الواقي المعدني الخلفي

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض التوضيحات التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم [بإزالة الواجهة الأمامية](#).
3. قم [بإزالة الواجهة الداخلية](#).
4. قم [بإزالة عصاً وحدة الإنبار/الإخراج](#).
5. قم [بإزالة الحامل المفصلي](#).
6. قم [بإزالة حرك الأفراد المتعددة](#).
7. قم [بإزالة العاء الخلفي](#).
8. [إزالة مجموعة الإنبار/الإخراج الخلفية](#).
9. قم [بإزالة أشرطة رقائق الألuminium من الواقي المعدني الخلفي.](#)

تبسي: تستخدم أشرطة رقائق الألuminium لحجب الحث الكهرومغناطيسي (EMI) وعزل المكونات أرضياً. لتجنب إتلاف الواقي المعدني الخلفي، تأكد من تثبيت أشرطة رقائق الألuminium بعد استبدال الواقي المعدني الخلفي.

ملاحظة: تتحقق أشرطة رقائق الألuminium مع الواقي المعدني الخلفي البديل.

01. قم بفك المسامير الولبية التي تثبت الواقي المعدني الخلفي بالكمبيوتر.

11. ارفع الواقي المعدني الخلفي بعيداً عن الكمبيوتر.

ملاحظة: أثناء إعادة تركيب الواقي المعدني الخلفي، تأكد من توجيه كابلات لوحة الإدخال/الإخراج الخلفية بعيداً عن الواقي المعدني.

إعادة تركيب الواقي المعدني الخلفي

لإعادة تركيب الواقي المعدني الخلفي، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

واقي لوحة النظام

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة واقي لوحة النظام

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسومات التوضيحية التالية.

1. أتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ [إزالة اللوحة الأمامية](#).
3. قم بـ [إزالة الريح الداخلية](#).
4. قم بـ [إزالة علامة واحدة الإنزال/الإدخال](#).
5. قم بـ [إزالة الحامل المفصلي](#).
6. قم بـ [إزالة حرك الأفراد المسؤولية](#).
7. قم بـ [إزالة الغطاء الخلفي](#).
8. قم بـ [إزالة الرافي المعدني الخلفي](#).
9. قم بـ [فك المسامير اللولبية الذي يثبت واقي لوحة النظام بالكمبيوتر](#).

01. قم بـ [فك المسامير اللولبية التي تثبيت واقي لوحة النظام](#).

11. قم بـ [فك المسامير اللولبية التي تثبيت واقي لوحة النظام بالجهة الجانبية من الكمبيوتر](#).

21. قم بـ [فك كل لوح العاكس من المرجح على واقي لوحة النظام](#).

31. قم بـ [برفع واقي لوحة النظام من الكمبيوتر](#).

ملاحظة: أثناء تثبيت واقي لوحة النظام، تأكد من أن تقوم بتوجيه كافة الكابلات بحذر بعيداً عن الواقي.

إعادة تركيب واقي لوحة النظام

لإعادة تركيب واقي لوحة النظام، اتبع الخطوات أدلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

مروحة لوحة النظام

دليل خدمة الطراز Dell™ من Vostro™ 320



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على الخوان.

إزالة مروحة لوحة النظام

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe.com من موقع ويب Adobe® Flash® Player لعرض الرسومات التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ [إزالة المروحة الأمامية](#).
3. قم بـ [إزالة المروحة الداخلية](#).
4. قم بـ [إزالة عصاء وحدة الإنبار/الإخراج](#).
5. قم بـ [إزالة الحامل المفصل](#).
6. قم بـ [إزالة حرك الأفراد المسوقة](#).
7. قم بـ [إزالة الغشاء الداخلي](#).
8. قم بـ [إزالة الرقاقي المعنقد الداخلي](#).
9. قم بـ [إزالء لوحة النظام](#).
01. قم بذلك المسابير اللولبية التي تثبت المروحة بوافق لوحة النظام.

11. قم بـ [إزالة مروحة لوحة النظام](#).

إعادة تركيب مروحة لوحة النظام

لإعادة تركيب مروحة لوحة النظام، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

بطاقة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN)

دليل خدمة الطراز Dell™ من Vostro™ 320



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة بطاقة WLAN

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسومات التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم **قبل العمل داخل الكمبيوتر**.
2. قم بـ**إزالة اللوحة الأمامية**.
3. قم بـ**إزالة اللوحة الداخلية**.
4. قم بـ**إزالة علامة وحدة الاتصال/الإخراج الخلفي**.
5. قم بـ**إزالة حامل المفصل**.
6. قم بـ**إزالة حرك الأفراد المنوبة**.
7. قم بـ**إزالة العصاء الخلفي**.
8. قم بـ**إزالة الرقائق المعدني الخلفي**.
9. قم بـ**إزالة رافق لوحة النظام**.
10. أفصل كابلات الهوائي عن بطاقة الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

11. قم بـ**فك المسamar الموليبي الذي يثبت بطاقة WLAN بلوحة النظام**.

21. قم بـ**إزالة بطاقة WLAN من الكمبيوتر**.

إعادة تركيب بطاقة WLAN

لإعادة تركيب بطاقة WLAN، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

مكبرات الصوت

Dell™ دليل خدمة الطراز 320 من Vostro™



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة مكبرات الصوت

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. أتبع الإجراءات الواردة في قسم **قبل العمل داخل الكمبيوتر**.
2. قم بـ**إزالة اللوحة الأمامية**.
3. قم بـ**إزالة اللوحة الداخلية**.
4. قم بـ**إزالة علامة وجدة الإنزال/الإخراج**.
5. قم بـ**إزالة الحامل المفصلي**.
6. قم بـ**إزالة حرك الأفراد المسوقة**.
7. قم بـ**إزالة العداء الخلفي**.
8. قم بـ**إزالة الرقائق المعدني الخلفي**.
9. قم بـ**إزالة رaci لوحة الاظهار**.
01. افصل كابل مكبر الصوت عن لوحة النظام.

11. قم بذلك المسامير الولينية التي تثبّت مكبر الصوت بالكمبيوتر.

21. ألقاب الكمبيوتر.

31. قم بـ**إزالة كابل مكبر الصوت ومكبرات الصوت من الكمبيوتر**.

إعادة تركيب مكبرات الصوت

لإعادة تركيب مكبرات الصوت، أتبع الخطوات أدناه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

البطارية الخلوية المصغرة

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة البطارية الخلوية المصغرة

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. [قم بزيارة اللوحة الأمامية](#).
3. [قم بزيارة اللوحة الداخلية](#).
4. [قم بزيارة علامة وجدة الإدخال/الإخراج](#).
5. [قم بزيارة الجبل المصعد](#).
6. [قم بزيارة حبر الأقراص المدمجة](#).
7. [قم بزيارة العداء الملفت](#).
8. [قم بزيارة لوقي المعدن الخلفي](#).
9. [قم بزيارة وقوف لوحة الناظر](#).
01. أفع [拔出](#) البطارية الخلوية المصغرة نحو الأمام لتحريرها من حامل البطارية الخلوية المصغرة.

11. [قم بزيارة](#) [البطارية الخلوية المصغرة من الكمبيوتر](#).

إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة

لإعادة تركيب البطارية المصغرة، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

وحدة الذاكرة

Dell™ دليل خدمة الطراز 320 من Vostro™



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر [الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان](#) www.dell.com/regulatory_compliance

إزالة وحدة الذاكرة

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. [قم ب拔掉 لوحه الالاطل الامامي](#).
3. [قم ب拔掉 اللوحة الداخلية](#).
4. [قم ب拔掉 علبة وحدة الارشاد/الاخراج](#).
5. [قم ب拔掉 الحامل المفصل](#).
6. [قم ب拔掉 محرك الأقراص المفروقة](#).
7. [قم ب拔掉 العداء الخلفي](#).
8. [قم ب拔掉 الرقاقي المعنوى الخلفي](#).
9. [قم ب拔掉 رقاقي لوحة الاظن](#).
10. [الفع بمثبتك تثبيت الذاكرة لأصل لإخراج وحدة الذاكرة](#).

11. قم ب拔掉 وحدة الذاكرة من قتها على لوحة النظام وضعها على سطح نظيف ومستو.

إعادة تركيب وحدة الذاكرة

لإعادة تركيب وحدة الذاكرة، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

المشتت الحراري

Dell™ دليل خدمة الطراز 320 من Vostro™



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة المشتت الحراري

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم **قبل العمل داخل الكمبيوتر**.
2. قم بـ**إزالة اللوحة الأمامية**.
3. قم بـ**إزالة اللوحة الداخلية**.
4. قم بـ**إزالة عصا وحدة الذاكرة/الذاكرة**.
5. قم بـ**إزالة الحامل المفصلي**.
6. قم بـ**إزالة حبر الأقراص المضوينة**.
7. قم بـ**إزالة القناع الخلفي**.
8. قم بـ**إزالة الوحدة المعدنية الخلفية**.
9. قم بـ**إزالة لوحة الاظلام**.
01. قم بـ**فك المسامير اللولبية التي تثبيت وحدة المشتت الحراري بالكمبيوتر**.

11. قم بـ**إزالة المشتت الحراري من الكمبيوتر**.

ملاحظة: أثناء تثبيت المشتت الحراري، ضع الشحم الحراري على الجهة الخلفية الملساء من المعالج المثبت (أَضع الشحم الحراري على المشتت الحراري).

إعادة تركيب المشتت الحراري

لإعادة تركيب المشتت الحراري، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

المعالج

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

فك المعالج

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. [قم بإزالة اللوحة الأمامية](#).
3. [قم بإزالة اللوحة الداخلية](#).
4. [قم بإزالة عصاء وحدة الأشغال/الإخراج](#).
5. [قم بإزالة الحامل المفصل](#).
6. [قم بإزالة حبرك الأفراض المسوقة](#).
7. [قم بإزالة القناع الخلفي](#).
8. [قم بإزالة الراقي المعدن الخلفي](#).
9. [قم بإزالة رقاقة لوحة النظام](#).
01. [قم بإزالة المثبت الحراري](#).
11. [إخراج عصاء المعالج](#).
10. اضغط على رافعة التحرير لأعلى وللخارج لتحريرها من اللسان الذي يعمل على تثبيتها.
11. اسحب رافعة التحرير لتحرير عصاء المعالج.

21. ارفع عصاء المعالج.

31. ارفع المعالج برفق مبشرة من مقبس المعالج وضعه على سطح نظيف ومستو.

إعادة تركيب المعالج

لإعادة تركيب المعالج، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

مراوح المشتت الحراري

Dell™ من **Vostro™ 320** دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance. ⚠

إزالة مراوح المشتت الحراري

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع www.adobe.com لعرض التوضيحات التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ [إزالة اللوحة الأمامية](#).
3. قم بـ [إزالة اللوحة الداخلية](#).
4. قم بـ [إزالة غطاء راحة الأداء/الآخر](#).
5. قم بـ [إزالة الدليل المصغر](#).
6. قم بـ [إزالة محرك الأقراص المفروضة](#).
7. قم بـ [إزالة الغطاء الخلفي](#).
8. قم بـ [إزالة الركيز المعدني الخلفي](#).
9. قم بـ [إزالة لوحة الظل](#).
10. قم بـ [إزالة المشتت الحراري](#).
11. أصل كابلات مروحة المشتت الحراري عن لوحة النظام، ثم قم بـ [إزالة الكابلات من اللستة الترجية عند سفل الكمبيوتر](#) واسحب الكابلات عبر المفتاح في أعلى هيكل الكمبيوتر.

21. قم بـ [فك المسامير الولبية التي تثبيت مراوح المشتت الحراري بالكمبيوتر](#).

31. قم بـ [إزالة مجموعة مروحة المشتت الحراري من الكمبيوتر](#).

إعادة تركيب مراوح المشتت الحراري

لإعادة تركيب مراوح المشتت الحراري، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

لوحة النظام

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة لوحة النظام

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe Flash Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ [إزالة اللوحة الأمامية](#).
3. قم بـ [إزالة اللوحة الداخلية](#).
4. قم بـ [إزالة وحدة الإدخال/الإخراج](#).
5. قم بـ [إزالة الحامل المصاكي](#).
6. قم بـ [إزالة محرك الأقراص المفتوحة](#).
7. قم بـ [إزالة العداء الخارجي](#).
8. قم بـ [إزالة الرافي المعدن الخلالي](#).
9. قم بـ [إيقاف لوحة النظام](#).
10. قم بـ [إيقاف الشبكة المحلية اللاسلكية \(WLAN\)](#).
11. قم بـ [إزالة وحدة الذاكرة](#).
12. قم بـ [إزالة المثبت الحراري](#).
13. قم بـ [إزالة المعالج](#).
41. **أصل كابل لوحة العادس من لوحة النظام.**
51. **أصل كابل وحدة الإمداد بالطاقة عن لوحة النظام.**

61. **أصل كابل وحدة الإمداد بالطاقة عن لوحة النظام.**

71. **أصل كابل طاقة محرك القرص الصلب وكابلات محركات أقراص SATA من لوحة النظام.**

81. **أصل كابلات لوحة الإدخال/الإخراج عن لوحة النظام.**

91. **أصل كابلات مكبر الصوت وكابلات مصباح LED عن لوحة النظام.**

02. **قم بفك المسامير التوليدية التي تثبيت لوحة النظام بالهيكل.**

12. **قم بـ [إزالة لوحة النظام من الكمبيوتر](#).**

إعادة تركيب لوحة النظام

لاستبدال لوحة النظام، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

وحدة الإمداد بالطاقة

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة وحدة الإمداد بالطاقة

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بـ [إزالة اللوحة الأمامية](#).
3. قم بـ [إزالة اللوحة الداخلية](#).
4. قم بـ [إزالة وحدة الأداء/الإخراج](#).
5. قم بـ [إزالة الجبل المفصلي](#).
6. قم بـ [إزالة محرك الأقراص المفروضة](#).
7. قم بـ [إزالة العداء الحالى](#).
8. قم بـ [إزالة الرقاقي المعدنى الحالى](#).
9. قم بـ [إزالة رقاقي لوحة النظام](#).
10. قم بـ [إزالة المثبت الحراري](#).
11. قم بـ [إزالة مراوح المثبت الحراري](#).
21. أصل كابل وحدة الإمداد بالطاقة عن لوحة النظام.
31. قم بـ [إزالة كابل وحدة الإمداد بالطاقة من مسارات التوجيه الموجودة على هيكل الكمبيوتر](#).

41. قم بـ [إزالة المسامير الولبية التي تثبّت وحدة الإمداد بالطاقة من الكمبيوتر](#).

51. قم بـ [إزالة وحدة الإمداد بالطاقة من الكمبيوتر](#).

إعادة تركيب وحدة الإمداد بالطاقة

لإعادة تركيب وحدة الإمداد بالطاقة، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

مجموعة الشاشة

Dell™ من Vostro™ 320 دليل خدمة الطراز

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

- [إزالءة لوحة الشاشة](#)
- [إعادة تركيب لوحة الشاشة](#)
- [فك كابل الشاشة](#)
- [إعادة تركيب كابل الشاشة](#)

إزالءة لوحة الشاشة



ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. [قم بإزالءة اللوحة الأمامية](#).
3. [قم بإزالءة الورقة الداعنة](#).
4. [قم بإزالءة غطاء الأداة/الإدارات](#).
5. [قم بإزالءة الحامل المفصلي](#).
6. [قم بإزالءة حراك الأقراص الموسونة](#).
7. [قم بإزالءة الغطاء الخلفي](#).
8. [قم بإزالءة الرقائق المعدنية الخلفي](#).
9. [قم بإزالءة غطاء الاظلام](#).
10. [قم بإزالءة بطاقة الشبكة المحلية اللاسلكية \(WLAN\)](#).
11. [قم بإزالءة وحدة الذاكرة](#).
12. [قم بإزالءة المثبت الحراري](#).
31. [قم بإزالءة المعجل](#).
41. [قم بإزالءة لوحة الاظلام](#).
51. [قم بفك المسامير الولبية التي تثبيت لوحة الشاشة بـ هيكل الكمبيوتر](#).

61. [قم بإزالءة لوحة الشاشة من الكمبيوتر بذرء](#). احرص على عدم إلaf أي كابلات أثناء إزالءة لوحة الشاشة من هيكل الكمبيوتر.

إعادة تركيب لوحة الشاشة

لإعادة تركيب لوحة الشاشة، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

فك كابل الشاشة



1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. [قم بإزالءة لوحة الشاشة](#).
3. [قم بتحرير الشريط الذي يثبيت كابل الشاشة بموصول لوحة الشاشة](#).

4. اضغط على مشبك التثبيت الموجودة على أي من جانبي موصول لوحة الشاشة، من ثم اسحب الكابل إلى الخارج لفصله.

إعادة تركيب كابل الشاشة

لاستبدال لوحة الشاشة، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

الكاميرا

Dell™ من **Vostro™ 320** دليل خدمة الطراز



تحذير: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance.

إزالة الكاميرا

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت Adobe® Flash® Player من موقع ويب Adobe.com لعرض الرسوم التوضيحية التالية.

1. اتبع الإجراءات الواردة في قسم [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. [قم بإزالة اللوحة الأمامية](#).
3. [قم بإزالة اللوحة الداخلية](#).
4. [قم بإزالة علامة حافة الإدخال/الإخراج](#).
5. [قم بإزالة الدليل المفصلي](#).
6. [قم بإزالة محرك الأقراص المفروضة](#).
7. [قم بإزالة العلاء الخالي](#).
8. [قم بإزالة الواقي المعدني الخالي](#).
9. [قم بإزالة واقي لوحة النظام](#).
01. [فصل كابل الكاميرا عن الكاميرا](#).

11. [قم بإخراج الكاميرا برفق من هيكل المعدني](#).

إعادة تركيب الكاميرا

لإعادة تركيب الكاميرا، اتبع الخطوات أعلاه بترتيب عكسي.

[عودة إلى صفحة المحتويات](#)

العمل على جهاز الكمبيوتر

دليل خدمة الطراز Dell™ Vostro™ 320 من

- قبل العمل داخل الكمبيوتر
- الأدوات الموصى باستخدامها
- إيقاف تشغيل الكمبيوتر
- بعد العمل داخل الكمبيوتر

قبل العمل داخل الكمبيوتر

استعن بإجراءات الأمان التالية لمساعدة على حماية جهاز الكمبيوتر لديك من أي تلف محتمل، ولمساعدة كذلك على ضمان أمنك الشخصي. ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك، يفترض كل إجراء مندرج في هذا المستند توفر الشروط التالية:

- 1 اتباع الخطوات الواردة في [قسم العمل داخل الكمبيوتر](#).
- 1 فيما يلي، بقراة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.
- 1 امكانية استبدال أحد المكونات أو — في حالة شرائه بصورة منفصلة — تركيبه من خلال اتباع إجراءات الإزالة بترتيب عكسي.

نقطة: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات الآمنة. انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق مع الإشعارات التنظيمية على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance

تنبيه: لا يجب إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني مخدّم معتمد، لا يشمل الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell.

تنبيه: لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء الاستناتيكية، يُ建議 بفصل الكابل شريط مضمم خاص بالعزل الأرضي أو لمس سطح معدني غير مطلي مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر بشكل دوري.

تنبيه: تتعامل مع المكونات والبطاقات بعناية، لا تمس المكونات أو مناطق التلامس الموجودة على البطاقة. أمسك البطاقة من حوافها أو من مسند التركيب المعدني الخاص بها، وأمسك المكونات، مثل المعالج من الأطراف وليس من الأستان الخاصة به.

تنبيه: عندما تقوم بفصل أحد الكابلات، اسحبه من موصل الكابل أو من لسان السحب الخاص به، وليس من الكابل نفسه. بعض الكابلات بها موصلات مزودة بآلية قفل، وعند فصل هذا النوع من الكابلات، اضغط على السننة الفك للداخل قبل فصل الكابل.

ملاحظة: قد تظهر ألوان الكمبيوتر الخاص بك وبعض المكونات المحددة بشكل مختلف عما هو مبين في هذا المستند.

لتجنب تعرض الكمبيوتر للتلف، قم بتنفيذ الخطوات التالية قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر.

- 1 تأكيد أن استواء سطح العمل ونظفه لتجنب تعرض غطاء الكمبيوتر للخدش.
- 2 قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر (انظر [إيقاف تشغيل الكمبيوتر](#)).

تنبيه: لفصل كابل شبكة، قم أولاً بفصل الكابل من الكمبيوتر، ثم افصله من جهاز الشبكة.

3

أفصل كل كابلات الشبكة عن الكمبيوتر.

4

أفصل الكمبيوتر وجميع الأجهزة連接ه عن مأخذ التيار الكهربائي.

5

اضبط مع الإستمرار على زر التشغيل مع عدم توصيل الكمبيوتر لتأريض لوحة النظام.

6

قم ب拔掉所有的外部的电缆 (انظر [الخطاء الخارج](#)).

تنبيه: قبل تمس أي من المكونات الداخلية للكمبيوتر، عليك بفصل ارضيًّا عن طريق لمس أي سطح معدني غير مطلي، مثل السطح المعدني الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر. قم بتصفيه بورية أثناء عملك بمسن سطح معدني غير مطلي من وقت آخر لتثبيد أي كهرباء استناتيكية قد تضر بالمكونات الداخلية.

الأدوات الموصى باستخدامها

قد تتطلب إجراءات الواردة في هذا المستند توفر الأدوات التالية:

- 1 مفك براغي صغير متوهي الحالة
- 1 مفتاح قليلين (مفك براغي مصمت الرأس)
- 1 مخلطات الاستيك مصغير
- 1 القرص المضغوط الخاص ببرنامج تحديث BIOS Dell على support.dell.com (انظر موقع دعم Dell على Flash BIOS) (انظر [موقع دعم Dell](#) على support.dell.com).

إيقاف تشغيل الكمبيوتر

تنبيه: لتفادي فقد البيانات، احفظ جميع الملفات المفتوحة وقم بإغلاقها، ثم قم بابنهام جميع البرامج المفتوحة قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

- 1 إيقاف تشغيل نظام التشغيل:

في نظام التشغيل Windows Vista

انقر فوق Start (النافذة)، ثم انقر فوق السهم في الزاوية اليمنى السفلية من قائمة Start كما هو مبين أدناه، ثم انقر فوق Shut Down (إيقاف التشغيل).



في نظام التشغيل Windows XP

انقر فوق Start (النافذة) → Turn Off Computer → Turn Off (إيقاف تشغيل الكمبيوتر) → Turn Off (إيقاف التشغيل).

يتوقف الكمبيوتر عن العمل بعد انتهاء عملية إيقاف تشغيل نظام التشغيل.

2. تأكيد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وجميع الأجهزة المتصلة به، في حالة عدم إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة به تلقائياً عند إيقاف تشغيل نظام التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 6 ثوان تغريباً لإيقاف تشغيلها.

بعد العمل داخل الكمبيوتر

بعد استكمال إجراءات إعادة الترکيب، تأكيد من قيامك بتنصيب الأجهزة الخارجية والبطاقات والكلابلات قبل تشغيل الكمبيوتر.

1. أعد تركيب الغطاء الخلفي للكمبيوتر (انظر [الغطاء الخلفي](#)).
2. قم بتنصيب أي كلابلات هلف أو شبكه بالكمبيوتر.

تنبيه: لتنصيب كابل شبكة، قم أولاً بتنصيب الكابل بجهاز الشبكة ثم وصله بالكمبيوتر. △

3. قم بتنصيب الكمبيوتر وكافة الأجهزة المتصلة بالماخوذ الكهربائية الخاصة بها.
4. قم بتشغيل الكمبيوتر.

5. تحقق من أن الكمبيوتر يعمل بشكل صحيح عن طريق تشغيل برنامج [Dell Diagnostics](#). انظر [يُنصح](#).

[عودة إلى صفحة المحتوى](#)