

Power Companion de Dell


PW7015M/PW7015L

Guía del usuario

Modelo regulativo: PW7015M/PW7015L



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** la NOTA indica información importante que le ayuda a optimizar el uso de su Power Companion.

 **PRECAUCIÓN:** la PRECAUCIÓN indica posibles daños al hardware o pérdidas de datos si no se siguen las instrucciones.

 **ADVERTENCIA:** la ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o muerte.

Restricciones y renunciaciones de responsabilidad

La información contenida en este documento, incluidas las instrucciones, las precauciones y las certificaciones regulativas, la ofrece el distribuidor y Dell no la ha verificado o comprobado de forma independiente. Dell no se hace responsable de los daños causados como resultado del cumplimiento o del incumplimiento de las siguientes instrucciones.

Todas las declaraciones o las afirmaciones relacionadas con las propiedades, las capacidades, las velocidades o las cualificaciones del producto al que se hace referencia en este documento las ha realizado el proveedor y no Dell. Dell específicamente niega todo conocimiento sobre la precisión, la integridad o la verificación de dichas declaraciones. Todas las preguntas o comentarios relacionados con tales declaraciones o afirmaciones deben dirigirse al proveedor.

Normativas de exportación

El cliente reconoce que estos productos, que pueden incluir tecnología y software, están sujetos a las leyes y normativas sobre aduanas y exportaciones de los Estados Unidos ("EE. UU.") y pueden estar sujetos también a las leyes y normativas sobre aduanas y exportaciones del país en el que los productos se fabrican o se reciben. El cliente acepta cumplir dichas leyes y normativas. Además, según la legislación estadounidense, los productos no se pueden vender, alquilar o de cualquier otra forma transferir a usuarios finales o a países restringidos. Los productos tampoco se pueden vender, alquilar o de cualquier otra forma transferir a un usuario final (o que este los utilice) que esté involucrado en actividades relacionadas con armas de destrucción masiva incluidas, pero sin limitarse a las mismas, las actividades relacionadas con el diseño, el desarrollo, la producción o el uso de armas, materiales o instalaciones nucleares, misiles o el apoyo a proyectos con misiles, así como a armas químicas o biológicas según el documento Dell - Critical Handling - Confidential 3.

Copyright © 2014 Dell Inc. Reservados todos los derechos. Este producto está protegido mediante las leyes de copyright y propiedad intelectual estadounidenses e internacionales.

Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Contenido

Acerca del Power Companion	5
Características del producto	5
Contenido del paquete	6
Identificación de piezas y controles	7
Power Companion	7
Carga del Power Companion	8
Carga del dispositivo	10
Carga del ordenador portátil	10
Carga de los dispositivos móviles	11
Comprobación de la batería	12
Comprobación del estado de la carga de la batería . . .	12
Comprobación del mantenimiento de la batería	13
Estado de errores	14
Solución de problemas	15
Síntomas habituales	15
Especificaciones	16
Generales.	16
Características físicas	16
Interfaces/puertos	16
Condiciones ambientales	17

Información legal 17

- Garantía17
 - Garantía limitada y políticas de devolución 17
 - Para los clientes de Estados Unidos: 17
 - Para los clientes de Europa, Oriente Medio y África: 17
 - Para los clientes de fuera de Estados Unidos: 18

Regulación 18

- Información regulativa. 18
- Certificaciones de organismos 19

Acerca del Power Companion

Características del producto

Las características del Power Companion PW7015M/PW7015L de Dell incluyen:

Portabilidad

Es posible utilizar el Power Companion para cargar su ordenador portátil Dell o los dispositivos móviles sobre la marcha.

Compatibilidad

Admite el protocolo PSID (Power Supply Identifier, identificador de suministro de energía) específico de Dell y los adaptadores de alimentación de Dell seleccionados.

Cumplimiento





Adecuado para dispositivos que cumplen con la especificación de carga de batería USB, Revisión 1.2 (BC1.2).

Diseño compacto

Gracias a su pequeño tamaño, es perfecto para llevarlo en bolsos o bolsillos.

Contenido del paquete

El Power Companion se suministra con los siguientes artículos:



1 Power Companion


2 Guía de inicio rápido

3 Cable de salida de alimentación (4,5 mm)

4 Cable de salida de alimentación (7,4 mm)

Identificación de piezas y controles

Power Companion



- 1 Puertos de entrada de alimentación
- 2 Botón de encendido
- 3 Indicadores del estado de la batería (5)

- 4 Puertos USB (2)
- 5 Puerto de salida de alimentación

Carga del Power Companion


⚠ ADVERTENCIA: para que no se produzcan lesiones personales ni daños en el dispositivo, utilice únicamente el adaptador de alimentación de su ordenador Dell.

Antes de utilizarlo por primera vez, cargue el Power Companion con el adaptador de alimentación de su ordenador Dell.

✍ NOTA: se tardan 3 horas en cargar completamente el Power Companion.

✍ NOTA: puede cargar los dispositivos que desee con el Power Companion mientras que este se carga.

✍ NOTA: el adaptador de alimentación no se suministra con el Power Companion.




1. Conecte un extremo del adaptador de alimentación de su ordenador Dell al puerto de la entrada de alimentación del Power Companion.
2. Conecte el adaptador de alimentación de su ordenador Dell a una toma de corriente eléctrica.
 - El indicador luminoso del estado de la batería se enciende (blanco fijo) para indicar que la batería se está cargando. Consulte la sección **“Comprobación del estado de la carga de la batería”** para obtener más información.
 - Los indicadores luminosos del estado de la batería se apagan cuando la batería está cargada completamente o cuando desconecta el adaptador de alimentación.


- ✎ **NOTA:** si el indicador luminoso del estado de la batería se enciende en color ámbar mientras se está cargando la batería, significa que se ha producido un error en la carga. Compruebe si está utilizando el adaptador de alimentación correcto.
- ✎ **NOTA:** para obtener más información sobre los indicadores luminosos del estado de la batería, consulte "**Comprobación del estado de la carga de la batería**" on page 12.

Carga del dispositivo

Carga del ordenador portátil




1. Conecte un extremo del cable de salida de alimentación al puerto de la salida de alimentación del Power Companion.
2. Conecte el otro extremo del cable de salida de alimentación al puerto del adaptador de alimentación de su ordenador portátil.
3. Presione el botón de alimentación para comenzar a cargar su ordenador portátil.



NOTA: el indicador luminoso del estado de la batería parpadea en color ámbar cuando la batería del Power Companion está baja.

Carga de los dispositivos móviles

Con el Power Companion, puede cargar hasta dos dispositivos portátiles a la vez.



1. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del Power Companion.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto de carga del dispositivo móvil.

NOTA: el cable USB no se suministra con el Power Companion.


NOTA: el indicador luminoso del estado de la batería parpadea en color ámbar cuando la batería del Power Companion está baja.

Comprobación de la batería

Comprobación del estado de la carga de la batería

Para comprobar el estado de la carga de la batería, presione el botón de encendido. Los indicadores luminosos del estado de la batería se encienden e indican el estado de la carga de la batería del Power Companion.

NOTA: los indicadores luminosos del estado de la batería permanecen encendidos 5 segundos después de soltar el botón de alimentación.



Indicadores del estado de la batería	Color y estado del LED	Estado del nivel de batería
Los 5 indicadores del estado de la batería están apagados ● ● ● ● ●	Apagados	100%
Los 5 indicadores del estado de la batería están encendidos ○ ○ ○ ○ ○	Blanco (fijo)	81% – 99%
Los 4 primeros indicadores del estado de la batería están encendidos ○ ○ ○ ○ ●	Blanco (fijo)	61% – 80%
Los 3 primeros indicadores del estado de la batería están encendidos ○ ○ ○ ● ●	Blanco (fijo)	41% – 60%
Los 2 primeros indicadores del estado de la batería están encendidos ○ ○ ● ● ●	Blanco (fijo)	21% – 40%

El primer indicador del estado de la batería está encendido



Blanco (fijo)

11% – 20%

El primer indicador del estado de la batería está parpadeando




Ámbar (intermitente)

1-10% (nivel de batería bajo)

 **NOTA:** los cinco indicadores del estado de la batería se apagan cuando la batería está cargada completamente.




Comprobación del mantenimiento de la batería

El mantenimiento de la batería es una medida que indica la condición general de la batería. Indica cuánta vida útil le queda a la batería antes de que se deba sustituir el Power Companion.

 **NOTA:** las unidades del SOH (mantenimiento de la batería) son puntos de porcentaje (%).

El estado de mantenimiento de la batería es del 100% tras su fabricación y se irá deteriorando con el uso.

Mantenga presionado el botón de alimentación 5 segundos para encender el Power Companion y compruebe el estado de mantenimiento de la batería.

Indicadores del estado de la batería	Estado de mantenimiento de la batería
El último indicador del estado de la batería está encendido 	81% – 100%
Los 2 últimos indicadores del estado de la batería están encendidos 	61% – 80%
Los 3 últimos indicadores del estado de la batería están encendidos 	41% – 60%

Los 4 últimos indicadores del estado de la batería están encendidos	21% – 40%
● ○ ○ ○ ○	
Los 5 indicadores del estado de la batería están encendidos	1% – 20%
○ ○ ○ ○ ○	

Estado de errores

A continuación se muestra la tabla con los tipos de condiciones de errores.

Evento	Color y estado del indicador del estado de la batería	Estado
Todos los modos	Encendido/apagado parpadeando un segundo intercambiable con los indicadores 1º del estado de la batería (ámbar) y 2º del estado de la batería (blanco)	Nivel alto de temperatura
Error de PSID o conexión en cadena	Ámbar fijo	Error causado por utilizar el adaptador erróneo.

Solución de problemas

Síntomas habituales

en la siguiente tabla encontrará información sobre los errores más comunes que podrían producirse y las posibles soluciones.

Síntomas habituales	Soluciones posibles
El Power Companion se calienta inusualmente cuando lo coloca dentro de un bolsillo/bolso.	<ul style="list-style-type: none">• Desenchufe el cable de salida de alimentación inmediatamente.• Saque el Power Companion del bolsillo/bolso inmediatamente. Deje que se enfríe.
La batería del Power Companion se agota muy rápidamente.	Cuando lo conecte a un dispositivo móvil, cierre las aplicaciones que no esté utilizando o establezca el dispositivo en el modo de avión.
El indicador del estado de la batería no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el Power Companion se ha quedado sin batería. Cargue el Power Companion.• Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell o con su proveedor para obtener asistencia técnica.

Especificaciones

Generales

Número de modelo	PW7015M (4 celdas, 45 W) / PW7015L (6 celdas, 65 W)
Adaptadores de alimentación de entrada compatibles	Adaptadores de alimentación de Dell seleccionados
Salidas compatibles	PW7015M: 19,5 V, 2,3 A PW7015L: 19,5 V, 3,34 A
Salidas USB	5 V, hasta 2,1 A
LED	5 indicadores del estado de la batería

Características físicas

Peso	PW7015M: 293 g (0,29 kg) PW7015L: 417 g (0,42 kg)
Medidas (L. x An. x Al.)	PW7015M: 121,5 x 65 x 21,5 mm (4,78 x 2,56 x 0,85 in) PW7015L: 162 x 65 x 21,5 mm (6,38 x 2,56 x 0,85 in)
Longitud del cable	65,5 mm (2,58 in)

Interfaces/puertos

Entradas	Un conector cilíndrico de 7,4 mm (hembra) Un conector cilíndrico de 4,5 mm (hembra)
Salidas	Un conector patentado por Dell (hembra) Dos puertos USB (compatible con la carga de batería 1.2)

Condiciones ambientales

Temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Almacenamiento: de 20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad	90% de nivel máximo de humedad relativa; sin condensación

Información legal

Garantía

Garantía limitada y políticas de devolución

Los productos de la marca Dell tienen una garantía de hardware limitada de 1 año.

Para los clientes de Estados Unidos:

La compra y el uso de este producto están sujetos al acuerdo del usuario final de Dell, que puede encontrar en <http://www.dell.com/terms>. Este documento contiene una cláusula de arbitraje vinculante.

Para los clientes de Europa, Oriente Medio y África:

Los productos de la marca Dell que se venden y se utilizan están sujetos a los derechos legales de consumidores nacionales aplicables, los términos de cualquier acuerdo de venta minorista que haya suscrito (que se aplicará entre usted y el distribuidor) y los términos del acuerdo del usuario final de Dell.

Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional; puede encontrar todos los detalles del contrato del usuario final y de los términos de la garantía de Dell en la página <http://www.dell.com>. Seleccione su país de la lista en la parte inferior de la página "principal" y, a continuación, haga clic en el vínculo de los "términos y condiciones" para obtener la información sobre los términos del usuario final o en el vínculo de "soporte" si desea consultar los términos de la garantía.

Para los clientes de fuera de Estados Unidos:

Los productos de la marca Dell que se venden y se utilizan están sujetos a los derechos legales de consumidores nacionales aplicables, los términos de cualquier acuerdo de venta minorista que haya suscrito (que se aplicará entre usted y el distribuidor) y los términos de la garantía de Dell. Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional; puede encontrar todos los detalles de los términos de la garantía de Dell en la página <http://www.dell.com>. Seleccione su país de la lista en la parte inferior de la página "principal" y, a continuación, haga clic en el vínculo de los "términos y condiciones" o en el vínculo de "soporte" si desea consultar los términos de la garantía.

Regulación

Modelo del Power Companion de Dell: PW7015M/PW7015L

Modelo regulativo: PW7015M/PW7015L

Información regulativa

Advertencia: Los cambios o las modificaciones que se realicen en esta unidad no los aprueban expresamente la parte responsable para el cumplimiento que podría anular el permiso del usuario de utilizar el equipo.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se producirán interferencias en una instalación determinada.

Si se confirma que el equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a que intente corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma que se encuentre en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el proveedor o con un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Deben utilizarse cables protegidos con esta unidad para garantizar el cumplimiento con los límites FCC de la Clase B.

Certificaciones de organismos

EE. UU. y Canadá (CUL), EE. UU. (FCC), EE. UU. - California (BC), Alemania (GS Mark), UE/AELC (CE), Japón (PSE&VCCI), países de todo el mundo (CB), Tailandia (TISI), Rusia (EAC), Australia (RCM), Sudáfrica, Corea (KC), Arabia Saudí (SASO), Kenia (PVOC), Ucrania, Serbia, Uzbekistán, Taiwán (BSMI).