


用于 Microsoft System Center Operations Manager
和 Microsoft System Center Essentials 的 Dell Printer
Management Pack Suite 版本 5.0
安装指南



注、小心和警告

 **注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2013 Dell Inc.

本文中使用的商标：Dell™、Dell 徽标、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™ 和 Vostro™ 是 Dell 公司的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® 和 Celeron® 是 Intel 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。AMD® 是 Advanced Micro Devices 公司的注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™ 和 AMD Sempron™ 是 AMD (Advanced Micro Devices) 公司的商标。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® 和 Active Directory® 是微软公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Red Hat® 和 Red Hat® Enterprise Linux® 是 Red Hat 公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标。Novell® 和 SUSE® 是 Novell 公司在美国和其他国家/地区的注册商标。Oracle® 是 Oracle 公司和/或其关联公司的注册商标。Citrix®、Xen®、XenServer® 和 XenMotion® 是 Citrix Systems 公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter® 和 vSphere® 是 VMware 公司在美国或其他国家/地区的注册商标或商标。IBM® 是国际商用机器公司的注册商标。

2013 - 01

Rev. A00

目录

注、小心和警告.....	2
章 1. 概述.....	5
前提条件.....	5
管理系统要求.....	5
Printer Management Pack 的内容.....	5
支持的操作系统.....	5
安装 Dell Printer Management Pack 版本 5.0.....	5
导入 Dell Printer Management Pack.....	6
导入后任务.....	6
从之前版本的 Management Pack 升级.....	6
从 Dell Printer Management Pack 版本 4.x 升级.....	6
从 Dell Printer Management Pack 版本 3.x 升级.....	7
升级到 OpsMgr 2012.....	7
删除 Management Pack.....	7
安全注意事项.....	7

概述

本指南提供适用于以下系统的 Dell Printer Management Pack Suite 版本 5.0 的安装说明：Microsoft System Center 2012 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2，和 Microsoft System Center Essentials (SCE) 2010。

 注：本指南中提及的所有关于 OpsMgr 的参考说明均适用于 System Center 2012 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager、System Center Operations Manager 2007 R2，和 System Center Essentials 2010，除非另外指明。

前提条件

以下是安装该 Printer Management Pack 版本 5.0 的前提条件：

管理系统要求


要在管理服务器上安装 Dell Printer Management Pack Suite 版本 5.0，请确保您拥有下列各项：

- System Center 2012 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager、System Center Operations Manager 2007 R2，或 System Center Essentials 2010。
- 在管理服务器上安装该套件并导入 Dell Printer Management Pack Suite 的管理员权限。

Printer Management Pack 的内容

Dell Printer Management Pack Suite 版本 5.0 包装在自解压可执行 **Dell_Printer_Management_Pack_v5.0_A00.exe** 文件中，其包括：

- **Dell.Connections.HardwareLibrary.mp** — Base Folder Utility 4.0
- **Dell.NetworkDevice.Printer.mp** — 适用于 OpsMgr 2007 R2 和 SCE 2010 的 Dell Printer Management Pack
- **Dell.Printer.OM12.mp** — 适用于 OpsMgr 2012 的 Dell Printer Management Pack
- **DellMPv50_Printer_IG.pdf** — 安装指南
- **Readme.txt** — Readme File

 注：该自解压可执行文件在以下网址提供：dell.com/support。

支持的操作系统


- 对于 System Center 2012 Operations Manager，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/jj656649.aspx。
- 对于 System Center 2012 SP1 Operations Manager，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/jj628210.aspx。
- 对于 System Center Operations Manager 2007 R2，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/bb309428.aspx。
- 对于 System Center Essentials 2010，请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/bb422876.aspx。

安装 Dell Printer Management Pack 版本 5.0

要安装 Dell Printer Management Pack 版本 5.0，请执行以下步骤：

1. 从 dell.com/support 下载并解压缩该自解压可执行文件。
2. 将管理包导入 OpsMgr 控制台。
有关更多信息，请参阅[导入 Dell Printer Management Pack](#)。
3. 执行导入后任务。
有关更多信息，请参阅[导入后任务](#)。

导入 Dell Printer Management Pack

 **注：**导入 Printer Management Pack 前，先导入 Base Folder Utility ([Dell.Connections.HardwareLibrary.mp](#))。

要导入 Printer Management Pack:

1. 运行 `Dell_Printer_Management_Pack_v5.0_A00.exe` 文件以提取 Printer Management Pack 或公用程序。
默认位置为 `C:\Dell Management Packs\Printer Management Pack5.0`。
2. 启动 OpsMgr 控制台。
3. 单击**管理**。
4. 展开**管理树**，右键单击 **Management Pack**，然后单击**导入 Management Pack**。
5. 单击**添加**并选择**从磁盘添加**。
6. 键入或者浏览至 Management Pack 被提取到的目标位置。
7. 选择 **Dell Printer** (对于 OpsMgr 2012，为 `Dell.Printer.OM12.mp`，而对于 OpsMgr 2007 R2 或 SCE 2010，则为 `Dell.NetworkDevice.Printer.mp`) 和 **Base Folder Utility 4.0** (`Dell.Connections.HardwareLibrary.mp`) 然后单击**打开**。
随即显示 **导入 Management Pack** 屏幕，所选的 Management Pack 或公用程序显示在 **导入列表**中。
8. 单击**安装**以导入 Management Pack。
9. 在导入 Management Pack 之后，单击**关闭**。

导入后任务

在导入 Dell Printer Management Pack 后，您必须执行以下任务来确保可从 OpsMgr 控制台来查找并监测 Dell 打印机：


1. 使用 OpsMgr 查找向导查找 Dell 打印机。有关使用查找向导的更多信息，请参阅 OpsMgr 联机帮助，网址：technet.microsoft.com。
2. 单击**监测** → **Dell** 并确保显示以下各项：
 - 在**警报视图**下，**打印机(OM07)警报**或**打印机(OM12)警报**
 - 在**图表视图**下，**打印机(OM07)图表**或**打印机(OM12)图表**
 - 在**状态视图**下，**打印机(OM07)状态**或**打印机(OM12)状态**

从之前版本的 Management Pack 升级

如果您已安装旧版 Dell Printer Management Pack，则可直接升级到当前版本。

从 Dell Printer Management Pack 版本 4.x 升级

您可以通过导入版本 5.0 的 Management Pack，从 Dell Printer Management Pack 版本 4.x 实现升级。要导入 Dell Printer Management Pack 版本 5.0，请遵循[安装 Dell Printer Management Pack 版本 5.0](#) 中的步骤。

 **注：**当您从版本 4.x 升级到版本 5.0 时，在升级前显示严重或警告状态的设备将在升级后显示正常状态，即使它们仍然处于严重或警告状态。这些设备仅在随后的监测周期内才显示正确的运行状况。



注: 将 Management Pack 升级到版本 5.0 之后, 您可能会看到 **图表视图** 中的某些组件仍然显示默认图标。要查看新图标, 请使用 **/clearcache** 选项重新启动 OpsMgr。

从 Dell Printer Management Pack 版本 3.x 升级

不支持从 3.x 版本升级。请确保删除 Dell Printer Management Pack 版本 3.x, 然后再导入 Dell Printer Management Pack 版本 5.0。

升级到 OpsMgr 2012

在从 OpsMgr 2007 R2 升级到 OpsMgr 2012 之前, 您必须导入 Dell Printer Management Pack 版本 5.0。

有关从 OpsMgr 2007 R2 升级到 OpsMgr 2012 的信息, 请参阅 technet.microsoft.com/en-us/library/hh476934.aspx。

删除 Management Pack



小心: 删除任何 Management Pack 都可能影响某些用户角色的范围。



注: 在删除 Dell Printer Management Pack 时, 请确保您先删除 Management Pack, 然后再删除 **Dell Base Hardware Library**。Management Pack 依赖于 **Dell Base Hardware Library**。

要删除 Management Pack 或公用程序:

1. 启动 OpsMgr 控制台。
2. 单击**管理**。
3. 展开**管理**并单击 **Management Packs** (管理包)。
4. 从 **Management Packs** (管理包) 窗格, 选择 **Dell Printer** (对于 OpsMgr 2012, 为 Dell.Printer.OM12.mp, 而对于 OpsMgr 2007 或 SCE 2010, 则为 Dell.NetworkDevice.Printer.mp)。
5. 右键单击 **Dell Printer** (对于 OpsMgr 2012, 为 Dell.Printer.OM12.mp for OpsMgr 2012, 而对于 OpsMgr 2007 或 SCE 2010, 则为 Dell.NetworkDevice.Printer.mp) 然后单击 **删除**。
6. 右键单击 **Dell Base Hardware Library**, 然后单击**删除**。

删除 Management Pack 或公用程序之后, 建议重新启动 OpsMgr 控制台。

安全注意事项

不同操作的访问权限是由 OpsMgr 在内部进行处理的。可以使用 OpsMgr 控制台中 **管理安全功能** 下的 **用户角色** 选项来设置。您的角色的配置文件决定了您可以执行的操作。

有关安全事项的更多信息, 请参阅适用于以下系统的说明文件: Microsoft System Center 2012 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, 或 Microsoft Systems Centre Essentials 2010 联机帮助, 网址: technet.microsoft.com。