

适用于 Dell™ PowerEdge™ 系统的
Microsoft® Windows Server® 2003 R2
(32 位, x86) 标准版 SP2、企业版 SP2
和 Web 版 SP2

重要信息



注和注意



注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：“注意”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

©2007 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**OpenManage** 和 **PowerEdge** 是 Dell Inc. 的商标；**Broadcom** 是 Broadcom Corporation 的注册商标；**Microsoft** 和 **Windows Server** 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家和地区的商标或注册商标；**Intel** 和 **SpeedStep** 是 Intel Corporation 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。


目录

受支持的 BIOS、系统固件和 RAID 控制器驱动程序的最低版本	5
将受信任的站点添加至您的浏览器	12
Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2 和企业版 SP2 中的硬件管理组件	12
Windows 激活要求	16
已知问题	17
索引	21

此说明文件提供了有关 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 x86 标准版 SP2、企业版 SP2 和 Web 版 SP2 操作系统的重要信息。

本说明文件介绍了以下主题：

- 受支持的 BIOS、系统固件和 RAID 控制器驱动程序的最低版本
- 将受信任的站点添加至您的浏览器
- Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2 和企业版 SP2 中的硬件管理组件
- Windows 激活要求
- 已知问题

 **注意：** 为避免系统可能感染病毒，Dell™ 建议使用其它系统从 Microsoft Web 站点 www.microsoft.com 下载所有推荐的增补软件、修补程序和 Service Pack。在系统上安装更新之前，请确保系统已连接到网络。

受支持的 BIOS、系统固件和 RAID 控制器驱动程序的最低版本


 **注：** 本节中的表列出了在受支持的 Dell PowerEdge™ 系统上支持 SP2 的最低要求。Dell 强烈建议您使用位于 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com/support/downloads 或 **Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities** 介质上的最新 BIOS、固件和驱动程序。

表 1-1 提供了支持 SP2 的 PowerEdge 系统和受支持的 BIOS 及底板管理控制器 (BMC) 固件的最低版本的列表。

表 1-2 列出了系统固件和受支持的独立磁盘冗余阵列 (RAID) 控制器驱动程序的最低支持版本。本地驱动程序由操作系统附带；而非本地驱动程序则不随附于操作系统。可以从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com/support/downloads 下载非本地驱动程序和公用程序，或在 Dell 系统附带的 **Dell PowerEdge Services and Diagnostic Utilities** 介质上找到它们。

如果您的系统未在表 1-1 或表 1-2 中列出，请参阅您的系统说明文件以确定 SP2 是否是受支持的操作系统。

表 1-3 列出了支持执行禁用 (XD) 和增强型 Intel® SpeedStep® 技术 (EIST) 的最低 BIOS 要求。采用 Intel EM64T 技术的 PowerEdge 系统支持 SP2 中的以下功能：

- **数据执行保护 (DEP)**，需要支持 XD 的处理器（从 2004 年 10 月起，受支持的 PowerEdge 系统附带该处理器）。

- **系统均衡处理器电源和性能**，在受支持的 Intel 处理器上采用 EIST。是否支持此操作系统功能取决于处理器型号、频率和步进。

DEP 和系统均衡处理器电源和性能是 SP2 中需要硬件支持的功能。

表 1-1. 受支持的 BIOS/BMC 的最低版本

PowerEdge 系统	受支持的 BIOS/BMC 版本
最新版本	
800	A03/A06 或更高
830	A04/A04 或更高
840	A02/A02 或更高
850	A04/A04 或更高
860	A02/A02 或更高
1800	A07/A08 或更高
1850	A06/A09 或更高
1855MC	A05/A04 或更高
1900	1.2.0/A02 或更高
1950	1.2.0/A06 或更高
1955	1.1.0/A03 或更高
2800	A06/A09 或更高
2850	A06/A09 或更高
2900	1.2.0/A04 或更高
2950	1.2.0/A04 或更高
2970	1.0.0/A00 或更高
6800	A04/A09 或更高
6850	A04/A09 或更高
6950	1.1.2/A02 或更高
SC420	A02 或更高
SC430	A04 或更高
SC440	1.2.0 或更高
SC1420	A04 或更高

表 1-1. 受支持的 BIOS/BMC 的最低版本 (续)

PowerEdge 系统	受支持的 BIOS/BMC 版本
SC1425	A03/A07 或更高
SC1430	1.1.0 或更高
SC1435	1.0.0/A03 或更高
早期系统	
300	A03 或更高
350	A09 或更高
400SC	A10 或更高
500SC	A07 或更高
600SC	A09 或更高
650	A05 或更高
700	A06 或更高
750	A06 或更高
1300	A12 或更高
1400	A09 或更高
1500SC	A06 或更高
1550	A09 或更高
1600SC	A12 或更高
1650	A11 或更高
1655MC	A03 或更高
1750	A12 或更高
2300	A15 或更高
2400	A09 或更高
2450	A09 或更高
2500	A07 或更高
2550	A09 或更高
2600	A14 或更高
2650	A21 或更高

表 1-1. 受支持的 BIOS/BMC 的最低版本 (续)

PowerEdge 系统	受支持的 BIOS/BMC 版本
4300	A12 或更高
4350	A06 或更高
4400	A11 或更高
4600	A13 或更高
6300	A13 或更高
6350	A13 或更高
6400	A14 或更高
6450	A14 或更高
6600	A17 或更高
6650	A17 或更高
8450	A06 或更高

表 1-2. 系统固件和受支持的 RAID 控制器驱动程序的最低支持版本

产品和受支持平台	受支持的固件版本	受支持的驱动程序版本
串行连接 SCSI (SAS) 5/E	00.10.49.00.06.12.02.00 或更高	1.24.04.00 或更高
SAS 5/i	00.10.49.00.06.12.02.00 或更高	1.24.04.00 或更高
PowerEdge 840、860、1900、2900、2970、6950、SC440、SC1430 和 SC1435 上的 SAS 5/iR	00.10.49.00.06.12.02.00 或更高	1.24.04.00
PowerEdge 1955 上的 SAS 5/iR	00.10.49.00.06.12.02.00 或更高	1.24.04.00
PowerEdge 1950、2900 和 2950 上的 PowerEdge 可扩充 RAID 控制器 (PERC) 5/E 适配器	5.1.1-0040 或更高	2.8.0.32 或更高
PowerEdge 1950、2900 和 2950 上集成的 PERC 5/i	5.1.1-0040 或更高	2.8.0.32 或更高
PERC 4e/DC	522A 或更高	6.46.2.32
PERC 4e/Si (PE1850)	522A 或更高	6.46.2.32 或更高
PERC 4e/Di	522A 或更高	6.46.2.32 或更高
PERC 4e/DC	522A 或更高	6.46.2.32 或更高
PERC 4/SC 和 PERC 4/DC	352B 或更高	6.46.2.32 或更高
PE 1750 上的 PERC 4/Di	422A 或更高	6.46.2.32 或更高
PE 2600 上的 PERC 4/Di	252A 或更高	6.46.2.32 或更高
PE1655MC 上的 PERC 4/im	1.00.12 或更高	1.09.11 或更高
PE1855MC 上的 PERC 4/im	1.03.23 或更高	1.09.11 或更高
PERC 3/SC、PERC 3/DC、PERC 3/DCL 和 PERC 3/QC	199A 或更高	6.46.2.32 或更高
PERC 3/Di 和 PERC 3/Si	2.8.1.6098 或更高	2.8.0.6085 或更高
PERC 2	2.8.1.6099 或更高	2.8.0.6085 或更高
PERC 2/Si (PE2400)	2.8.1.6098 或更高	2.8.0.6085 或更高

表 1-2. 系统固件和受支持的 RAID 控制器驱动程序的最低支持版本 (续)

产品和受支持平台	受支持的固件版本	受支持的驱动程序版本
PERC 2/SC	3.13 或更高	6.46.2.32 或更高
PE 2300、4300 和 6300 上的 PERC 2/DC	1.06 或更高	6.46.2.32 或更高
PE 2400、4400 和 6400 上的 PERC 2/DC	1.06 或更高	6.46.2.32 或更高
PERC 320/DC	5813 或更高	5810 或更高
Adaptec U320 SCSI RAID 0 或 1	4.30.4S5 或更高	2.0.38.0 或更高
Adaptec 39160	3.10 或更高	6.4.630.100 或更高
Adaptec 39320/39320A	4.30.1 或更高	3.0.0.0 或更高
1020/1030 嵌入式	1.03.23 或更高	1.09.11 或更高
高性价比 Raid 控制器 (CERC) SATA 2s	N/A	6.0.50.5 或更高
CERC SATA 1.5/6CH	4.1.0.7417 或更高	4.1.1.7040 或更高
CERC ATA 100/4CH	6.67	6.46.2.32 或更高

 **注:** 驱动程序和固件位于 **Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities** 介质或 **System Support** 介质和 Dell 支持 Web 站点 **support.dell.com** 上。

表 1-3 列出了要支持执行禁用 (XD) 和 EIST 的最低 BIOS 要求。

表 1-3. 在 Dell PowerEdge 系统上支持 XD 和 EIST 的最低 BIOS 要求

PowerEdge 系统	支持 XD 所需的 BIOS 的最低版本	支持 EIST 所需的 BIOS 的最低版本
830	A04	A04
840	A02	A02
850	A04	A04
860	A02	A02
1800	A07	A07
1850	A06	A06
1855	A05	A05
1900	1.2.0	1.2.0
1950	1.2.0	1.2.0
1955	1.1.0	1.1.0
2800	A06	A06
2850	A06	A06
2900	1.2.0	1.2.0
2950	1.2.0	1.2.0
6800	A04	A04
6850	A04	A04
SC430	A04	A04
SC440	1.2.0	1.2.0
SC1420	A04	不支持 EIST
SC1425	A03	A03
SC1430	1.1.0	1.1.0


将受信任的站点添加至您的浏览器

由于增强了 Microsoft 安全标准，当您首次访问站点时，系统可能会提示您将 Internet 或内部网站添加至受信任的站点区域中。

将受信任的站点添加至您的浏览器的步骤

- 1 在“工具”菜单中，单击“Internet 选项”。
系统将显示“Internet 选项”窗口。
- 2 单击“安全”选项卡。
系统将显示“安全”选项卡菜单。
- 3 单击“受信任的站点” → “站点”。
系统将显示“可信站点”窗口。
- 4 在“将该网站添加到区域中：”字段中，键入站点的地址，然后单击“添加”。
站点将显示在“网站：”框中。
- 5 重复步骤 4 以添加任何其它站点，然后单击“关闭”。
系统将显示“Internet 选项”窗口。
- 6 单击“确定”。

Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2 和企业版 SP2 中的硬件管理组件

 **注：**Windows Server 2003 x86 Web 版 SP2 操作系统中不提供硬件管理组件。

Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2 和企业版 SP2 包含一个称为硬件管理的可选组件，该组件由用于改进系统硬件管理的一组功能组成。

有关硬件管理组件的详细信息，请参阅 Microsoft Web 站点

www.microsoft.com/technet/scriptcenter/preview/wsm/intro.mspix 上的相关文章。

有关安装其它 R2 组件的详细说明，请参阅位于用户指南 Web 站点 www.dell.com/ostechsheets 上的适用于 Dell PowerEdge 系统的 Microsoft Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2、企业版 SP2 和 Web 版 SP2 的安装与设置指南。

在具有 BMC 的系统上安装硬件管理组件时，系统可能会显示以下信息：

An IPMI device has been registered within the system BIOS; all 3rd party IPMI drivers must be removed from the system prior to installation in order to prevent system instability; if all 3rd party drivers have been removed or you wish to ignore this risk press 'OK' otherwise press 'Cancel'. (IPMI 设备已被注册到系统 BIOS 中；为了防止系统不稳定，在安装之前必须从系统中删除所有的第三方 IPMI 驱动程序；如果所有的第三方驱动程序已被删除或您希望忽略此风险，请按“OK” [确定]，否则请按“Cancel” [取消]。)

继续操作之前，Dell 建议您卸载所有的第三方智能平台管理接口 (IPMI) 驱动程序。



注：Dell OpenManage™ 4.5.x 要求使用 Dell IPMI 驱动程序，而不能使用 R2 IPMI 驱动程序。如果您使用 Dell OpenManage 4.5.x 管理第八代 PowerEdge 系统，Dell 强烈建议您不要在那些系统上安装 R2 IPMI 驱动程序。有关 R2 IPMI 驱动程序对 Dell OpenManage 套件的影响及 Dell OpenManage 可能存在的限制的信息，请访问 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com。

安装硬件管理组件后，请使用以下命令手动安装 IPMI 设备驱动程序（如果需要）：`Rundll32 ipmisetp.dll, AddTheDevice`

可以在“**设备管理器**”中“**系统设备**”下的“**Microsoft 通用 IPMI 兼容设备**”条目下查看 IPMI 设备。

有关 R2 IPMI 驱动程序对 Dell OpenManage 套件的影响及 Dell OpenManage 可能存在的限制的信息，请访问 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com。

Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2 和企业版 SP2 硬件管理组件和 IPMI 驱动程序仅支持具有 BMC（支持 IPMI 版本 1.5 及更高版本）的 PowerEdge 系统。Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2 和企业版 SP2 IPMI 驱动程序不支持具有 BMC（支持 IPMI 版本 1.0）的 PowerEdge 系统。这些系统可以继续使用 Dell OpenManage IPMI 驱动程序。

表 1-4 提供了 PowerEdge 系统上 R2 IPMI 驱动程序和 Dell OpenManage IPMI 驱动程序的支持值表。

表 1-4. R2 IPMI 和 Dell OpenManage 驱动程序的支持值表

PowerEdge 系统	R2 IPMI 驱动程序支持	Dell OpenManage IPMI 驱动程序支持
最新版本		
800	是	是
830	是	是
840	是	是
850	是	是
860	是	是
1800	是	是
1850	是	是
1855	是	是
1900	是	是
1950	是	是
1955	是	是
2800	是	是
2850	是	是
2900	是	是
2950	是	是
2970	是	是
6800	是	是
6850	是	是
6950	是	是
SC420	否	否
SC430	否	否
SC440	否	否
SC1420	否	否

表 1-4. R2 IPMI 和 Dell OpenManage 驱动程序的支持值表 (续)

PowerEdge 系统	R2 IPMI 驱动程序支持	Dell OpenManage IPMI 驱动程序支持
SC1425	是	是
SC1430	否	否
SC1435	是	是
早期版本		
300	否	否
350	否	否
400SC	否	否
500SC	否	否
600SC	否	否
650	否	是 (安装有 Dell 远程辅助卡 [DRAC])
700	否	是 (安装有 DRAC)
750	否	是 (安装有 DRAC)
1300	否	否
1400	否	否
1500SC	否	是
1550	否	是
1600SC	否	是 (安装有 DRAC)
1650	否	是
1655MC	否	否
1750	否	是
2300	否	是
2400	否	是
2450	否	是
2500	否	是
2550	否	是

表 1-4. R2 IPMI 和 Dell OpenManage 驱动程序的支持值表 (续)

PowerEdge 系统	R2 IPMI 驱动程序支持	Dell OpenManage IPMI 驱动程序支持
2600	否	是
2650	否	是
4300	否	是
4350	否	是
4400	否	是
4600	否	是
6300	否	是
6350	否	是
6400	否	是
6450	否	是
6600	否	是
6650	否	是
8450	否	是

Windows 激活要求

使用 Dell 提供的操作系统介质安装的系统在安装或 Microsoft 产品激活过程中不需要 Product ID (PID)。



注：如果未使用 Dell 提供的介质，则系统将显示“**Activate Windows**”（**激活 Windows**）窗口，表示需要激活。

有关重新安装操作系统的详细信息，请参阅[适用于 Dell PowerEdge 系统的 Microsoft Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2、企业版 SP2 和 Web 版 SP2 的安装与设置指南](#)。

已知问题

本节包含与 Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2、企业版 SP2 和 Web 版 SP2 操作系统有关的已知问题。

- **在无人看管的操作系统安装过程中，将静态 IP 地址分配给虚拟总线驱动程序网络接口时失败**

操作系统安装完成后，将在无人安装文件的 `TcpipParams.AdapterX` 部分中指定的所有参数恢复为默认值。在所有使用虚拟总线驱动程序型号（例如 Broadcom® 5708）的网卡上均会出现此问题。

操作系统使用设备节点跟踪每个设备。网卡的设备节点连接至虚拟总线，不包含外围组件互连 (PCI) 映射数据。由于 Windows 无人看管安装程序使用 PCI 映射数据将设备与其设置相匹配，因此无法检测网卡。

要解决此问题，请使用无人安装文件的 `TcpipParams.AdapterX` 部分中的介质访问控制 (MAC) 地址。从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 下载最新的网络驱动程序。有关详情，请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的 **Best Practices for Installation of Microsoft Windows on Dell Servers with Broadcom NetXtreme Devices**（**在使用 Broadcom NetXtreme 设备的 Dell 服务器上安装 Microsoft Windows 的最佳做法**）。

- **在设备管理器中，存储背板显示为一个黄色警示符号**

在某些存储背板上安装 Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2、企业版 SP2 和 Web 版 SP2 操作系统时，会出现此问题。背板 `inf` 文件（操作系统的一部分）可能不具有最新服务器背板的条目。

要解决此问题，请从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 下载并安装最新的 `inf` 文件。如果操作系统是出厂时已安装好的或者系统上已安装 Dell OpenManage Server Assistant，则不会出现此问题，因为在安装过程中已包括了最新的 `inf` 文件。

- **在基于 x64 的客户机上无法启动 x64 操作系统的 Windows 部署服务 (WDS) 安装**

如果从运行 WDS 的基于 Windows Server 2003 的计算机上安装 x64 操作系统，则可能会出现以下错误：

PXE-T01: File not Found (PXE-T01: 未找到文件) 和

PXE-E3B: TFTP Error - File not Found
(PXE-E3B: TFTP 错误 — 未找到文件)

由于客户机将不正确的体系结构报告给 WDS，因此会出现此问题。

要解决此问题，请使用 `Wdsutil.exe` 命令行工具在 WDS 中启用体系结构检测。要执行此操作，请在服务器的命令提示符后键入以下命令：

```
wdsutil /set-server /architecturediscovery:yes
```

有关详情，请参阅 Microsoft 支持 Web 站点 support.microsoft.com 上的 Microsoft 知识库文章 932447 和 222177。

- **在设备管理器中 IPMI 驱动程序显示为一个黄色警示符号。**

如果手动在未配置 BMC 的系统上安装 R2 IPMI 驱动程序，则在“**设备管理器**”中，该驱动程序将显示为带有一个黄色警示符号，并显示一条信息，指明无法启动该驱动程序。

这是预期行为，因为驱动程序无法与 BMC 通信。

要解决此问题，请勿在具有不受支持的 BMC 或缺少 BMC 的系统上安装 IPMI 驱动程序。

- **在 R2 系统上启用 Microsoft 群集服务 (MSCS)。**

要在 R2 系统上启用 MSCS，则必须在安装 R2 其它组件之前对 MSCS 进行配置。如果系统上已安装其它 R2 组件，请首先卸载这些组件，并配置 MSCS，然后重新安装 R2 组件。此步骤可以确保 R2 组件在群集环境中正确工作。

- **与第三方超级终端的兼容性问题**

在 Windows Server 2003 R2 x86 标准版 SP2、企业版 SP2 和 Web 版 SP2 与某些终端仿真程序（例如 Hilgraeve HyperTerminal v6.3）之间存在兼容性问题。在这两个系统之间建立串行连接是不可能的。

- **将 ICH5R 或 ICH6R 用作 Intel I/O Controller Hub（南桥）的 PowerEdge 系统中的机载 SATA 控制器将显示为 Ultra ATA 控制器。**

Microsoft 将 IDE 端口驱动程序 (`atapi.sys`) 用于机载 SATA 控制器。对于 SATA 控制器，不更新属于端口驱动程序的 `inf` 文件的设备说明部分。此问题将导致 PowerEdge 系统上的机载 SATA 控制器显示为 Ultra ATA Storage Controller - 24D1 或 Ultra ATA Storage Controller - 2652。

- **安装多语言用户界面 (MUI) 之后，用户界面组件仍显示英语文本。**

尽管已安装 MUI，但 Microsoft Management Console 3.0、Windows Deployment Services 和 Microsoft File Server Manager 中的用户界面组件（如：列表、菜单、对话框、帮助和其它位置）仍显示英语文本。有关自定义用户界面组件和下载 MUI 更新软件包的信息，请参阅 Microsoft 支持 Web 站点 support.microsoft.com 上的 Microsoft 知识库文章 925148。

- **当您第二次尝试使用 MUI 介质更改语言设置时，MUI 安装将失败。**


当您安装 MUI 介质内容时，MUI 软件包将使用 `MUISetup.exe` 进行安装。如果您尝试使用 `MUISetup.exe` 再次安装 MUI 软件包，Windows MUI 应用程序将不会启动。出现此问题是由于 `MUISetup.exe` 检查 `%windir%\mui` 文件夹以查看二进制是否匹配，但此文件夹已通过系统文件保护机制被该文件的更新版本所取代。由于二进制的这种差异，MUI 窗口将无法启动。

要更改当前的语言设置，从命令提示符下运行以下命令

```
muisetup.exe /i <语言 ID>
```

要删除当前的语言设置，从命令提示符下运行以下命令

```
muisetup.exe /u <语言 ID>
```

 **注：**您可以在帮助文件中找到语言 ID 列表。

有关其它 Windows Server 2003 R2 SP2 版本中这种问题的信息，请参阅 Dell 说明文件 Web 站点 www.dell.com/ostechsheets 上相应的重要信息说明文件。

索引

英文

BIOS

- 系统, 5
- 支持 EIST 的最低要求, 10
- 支持 XD 的最低要求, 10

EIST, 10

IPMI

- 驱动程序, 13
- 设备, 13

Microsoft, 12

Windows Server 2003 R2

- 重要信息, 12

XD, 10

H

黄色警示符号, 16

S

设备管理器

- 黄色警示符号, 16

受信任的站点

- 添加至浏览器, 12

Y

已知问题

- IPMI 驱动程序显示为一个黄色警示符号, 18

硬件管理, 12

Z

重要信息

- Windows Server 2003 R2, 12

