

# Dell S3222DGM 顯示器

## 使用指南

顯示器型號: S3222DGM  
安規型號: S3222DGMc





註：「註」指出可協助您善用電腦的重要資訊。



注意：「注意」代表若未遵守指示，可能會導致硬體毀損或資料遺失。



警告：「警告」代表財物損失及人員傷亡的可能性。

Copyright © 2021 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell、EMC 及其他商標皆為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標可能是個別擁有者所有之商標。

2021 – 07

版次 A02



# 目錄

安全說明	6
關於顯示器	7
包裝內容物	7
產品特色	9
辨識各部位與控制鈕	10
正面視圖	10
背面視圖	11
側視圖	12
仰視圖	12
顯示器規格	14
解析度規格	15
支援的影像模式	16
預設顯示模式	17
物理特性	20
環境特性	21
隨插即用功能	22
LCD 顯示器品質與像素原則	22
設置顯示器	23
連接立座	23
連接顯示器	25
連接 HDMI 及 DisplayPort 1.2 連接線	25
整理連接線	26



使用 Kensington 安全鎖 (選購) 固定顯示器 . . . . .	27
拆下立座 . . . . .	28
壁掛套件 (選購) . . . . .	29
<b>操作顯示器 . . . . .</b>	<b>30</b>
開啟顯示器電源 . . . . .	30
使用搖桿控制鈕 . . . . .	30
搖桿說明 . . . . .	31
使用控制按鈕 . . . . .	31
控制按鈕 . . . . .	32
使用螢幕顯示 (OSD) 功能表 . . . . .	33
進入功能表系統 . . . . .	33
功能表與電源按鈕鎖 . . . . .	40
OSD 警告訊息 . . . . .	43
設定最大解析度 . . . . .	46
使用傾斜及垂直延伸 . . . . .	47
傾斜延伸 . . . . .	47
垂直伸展 . . . . .	47
人體工學 . . . . .	48
搬動顯示器 . . . . .	50
維護準則 . . . . .	51
清潔顯示器 . . . . .	51
<b>疑難排解 . . . . .</b>	<b>52</b>
自我測試 . . . . .	52
內建診斷 . . . . .	54
常見問題 . . . . .	56



產品特定問題 . . . . .	59
<b>附錄</b> . . . . .	<b>60</b>
FCC 聲明 (僅限美國) 及其他法規資訊 . . . . .	60
聯絡 Dell . . . . .	60
EU 產品節能標章和產品資訊表單資料庫 . . . . .	60
RoHS 聲明 (僅針對台灣) . . . . .	61



# 安全說明

請使用以下安全準則保護顯示器不受到可能的損壞，並確保您的自身安全。除非另有說明，本文件中的每個程序皆假設您已閱讀顯示器隨附的安全資訊。

 **使用顯示器前，請閱讀顯示器隨附及印於產品上的安全資訊。將文件妥善保存於安全的位置，以供日後參考。**

 **注意：若進行非本說明書所述之控制、調整或程序，可能會暴露於電擊、電氣危險及／或機械性危險中。**

- 將顯示器置於堅固的表面，並小心地進行搬動。螢幕相當脆弱，若摔落或受到尖銳物撞擊皆可能會損壞。
- 請確認顯示器額定值可使用您所在位置的 AC 電源運作。
- 請將顯示器保持於室內溫度。過冷或熱的環境可能會對顯示器液晶產生負面影響。
- 將顯示器電源線連接至鄰近且便於使用的牆壁插座。請參閱[連接顯示器](#)。
- 請勿將顯示器置於潮濕表面，或在接近水的地方使用顯示器。
- 請勿使顯示器受到劇烈震動或高度衝擊。例如，請勿將顯示器放置於汽車行李箱內。
- 長期不使用顯示器時，請拔除顯示器插頭。
- 為避免觸電，請勿嘗試拆下任何護蓋，或觸碰顯示器內部。
- 詳細閱讀這些說明。妥善保管此文件以供未來參考。遵循標記在產品上的所有警告和說明。
- 入耳式耳機與頭戴式耳機過大的聲音壓力會造成聽力喪失。調整等化器以最大化增加入耳式耳機與頭戴式耳機輸出電壓，以及聲音壓力等級。
- 此設備可採水平位置安裝在牆壁或懸掛在天花板。



# 關於顯示器


## 包裝內容物

顯示器隨附元件如下表所示。若缺少任何元件，請聯絡 Dell。如需更多資訊，請參閱 [聯絡 Dell](#)。

 註：部分品項屬於選購品，因此並未隨附於顯示器。部分功能或媒體不適用於特定國家。

	顯示器
	立架
	底座
	電源線 (視國家而定)
	HDMI 2.0 連接線 (1.8 公尺)



	DisplayPort 1.2 連接線 (1.8 公尺)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 快速安裝指南</li><li>• 安全、環境與法規資訊</li></ul>



## 產品特色

Dell S3222DGM 顯示器採用主動式矩陣、薄膜式電晶體 (TFT)、液晶顯示 (LCD) 及 LED 背光技術。顯示器特色包括：

- 80.01 公分 (31.5 英吋) 可視顯示區域 (對角線測量)。
- 2560 x 1440 解析度，並支援低解析度的全螢幕顯示。
- AMD FreeSync™ Premium Technology 可減少圖形失真如畫面撕裂和破碎，達到更平順、流暢的遊戲體驗。
- 在 MPRT 模式支援 144 Hz 和 165 Hz 高更新率及 1 ms 快速反應時間。

 **註：MPRT 模式中可達 1 ms，以減少可見的動態模糊，並提高影像反應性。但此模式可能會使影像產生輕微且可見的視覺瑕疵。由於每個系統設定及每位玩家的需求皆不同，因此我們建議使用者多體驗不同模式，以便尋找正確的設定。**


- 色階達 99% sRGB。
- DisplayPort 與 HDMI 數位連線。
- 啟用遊戲主機 VRR 支援能力。
- 隨插即用功能 (若電腦支援)。
- 螢幕顯示 (OSD) 調整功能，可輕鬆設定並優化影像。
- 遊戲強化功能，如計時器、畫面播放速率計數器和暗處穩定器，除了能強化遊戲模式如 FPS、MOBA/RTS、運動或 RPG 外還有額外 3 種遊戲模式能為您個人化自己的喜好。
- 可拆式立座以及符合影像電子標準協會 (VESA™) 的 100 mm 載掛孔，提供彈性的載掛方案。
- 傾斜和高度調節功能。
- 安全鎖插孔。
- 待機模式時小於等於 0.3 W。
- 支援 Dell 顯示管理程式。
- 讓人安心的 DELL 原廠面板交換。
- 採不閃屏畫面功能，可達到最佳眼睛舒適度，並有效降低藍光強度。

 **警告：顯示器散發藍光產生的長時間影響會造成視力受損，其中包括眼睛疲勞或數位視覺疲勞等。ComfortView Plus 功能的設計用途為減少顯示器散發藍光數量，以達到最佳眼睛舒適度。**



## 辨識各部位與控制鈕


### 正面視圖



標號	說明	用途
1	電源開／關按鈕 (配備電源狀態顯示燈)	開啟或關閉顯示器。 亮白燈表示顯示器已啟動且正常運作。 閃爍白燈表示顯示器進入待機模式。
2	崁燈	完成顯示器設定後，輕按觸控感應器即可開啟或關閉崁燈(請參閱 <a href="#">崁燈</a> )。 此功能可透過 OSD (請參閱 <a href="#">Downlight (崁燈)</a> ) 啟動或停用。 <b>註：</b> 2021 年 7 月起製造的顯示器，崁燈 <b>只能</b> 用 OSD 選單才能開啟或關閉。



## 背面視圖




含顯示器立座的背面圖


標號	說明	用途
1	搖桿	用於控制 OSD 選單。(如需更多資訊,請參閱 <a href="#">操作顯示器</a> )
2	功能按鈕	按下功能按鈕,調整 OSD 功能表中的項目。(如需更多資訊,請參閱 <a href="#">操作顯示器</a> )
3	連接線整理槽	可將連接線穿過插槽,方便加以整理。
4	VESA 載掛孔 (4)	位於 VESA 護蓋後方的四個 VESA 載掛孔 (100 mm x 100 mm),可用於透過 VESA 相容壁掛套件以壁掛方式安裝顯示器。請參閱 <a href="#">壁掛套件 (選購)</a> 。
5	安規資訊貼紙	列出本產品通過的安規。
6	立座釋放按鈕	從顯示器上釋放立座。
7	法規標籤 (包括條碼序號和維修標籤貼紙)	列出本產品通過的安規。如需聯絡 Dell 以取得技術支援,請參考此貼紙。Dell 維修標籤為一獨特英數字識別碼,可讓 Dell 維修技師識別您電腦中的硬體元件並存取保固資訊。



## 側視圖




## 仰視圖



無顯示器立座的底部圖

標號	說明	用途
1	電源接頭	連接電源線 (您的顯示器隨附)。
2	安全鎖插孔	使用安全鎖 (另售) 鎖定您的顯示器以防未授權移動您的顯示器。請參閱 <a href="#">使用 Kensington 安全鎖 (選購) 固定顯示器</a> 。
3	立座鎖定功能	使用 M3 x 6 mm 螺絲將立座固定在顯示器上 (螺絲未隨附)。
4	HDMI 1.2.0 連接埠	使用 HDMI 連接線連接電腦。
5	HDMI 2.2.0 連接埠	使用 HDMI 連接線連接電腦。



6	背光燈	<p>顯示器完成設定後，輕觸觸控感應器即可開啟或關閉背光燈。</p> <p>原廠設定為開啟，因此若連接電源線背光燈將啟動</p>  <p><b>註：</b>2021年7月起製造的顯示器，背光燈<b>只能</b>用OSD選單才能開啟或關閉。</p>
7	DisplayPort 1.2	使用 DisplayPort 連接線連接電腦。
8	耳機輸出連接埠	連接至耳機。



## 顯示器規格

型號	S3222DGM
螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
面板類型	垂直對齊
可視影像	
對角線	800.1 公釐 (31.5 英吋)
水平, 有效區域	697.3 公釐 (27.5 英吋)
垂直, 有效區域	392.3 公釐 (15.4 英吋)
面積	273550.8 平方公釐 (423.5 平方英吋)
原生解析度及更新率	2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI 2.0) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DisplayPort 1.2)
像素點距	0.2724 mm x 0.2724 mm
每英吋像素 (PPI)	93
可視角度	
水平	178° (標準值)
垂直	178° (標準值)
亮度輸出	350 cd/m <sup>2</sup> (標準值)
對比度	3000:1 (標準值)
面板塗層	SAG 40%, 3H
背光	LED 側光系統
反應時間	快速模式 8 ms 灰階至灰階 超快速模式 4 ms 灰階至灰階 極快模式 2 ms 灰階至灰階 MPRT 模式 1 ms 灰階至灰階  註：極快模式中可達 2 ms 灰階至灰階模式，以減少可見的動態模糊，並提高影像反應性。但此模式可能會使影像產生輕微且可見的視覺瑕疵。由於每個系統設定及每位玩家的需求皆不同，因此我們建議使用者多體驗不同模式，以便尋找正確的設定。
曲度	1800R (標準值)



色深	1670 萬色 (RGB 8 位元)
色階	≥99% sRGB
連線介面	2 x HDMI 2.0 配備 HDCP 2.2 (2560 x 1440, 高達 144 Hz) 1 x DisplayPort 1.2 配備 HDCP 2.2 (2560 x 1440, 高達 165 Hz) 1 x 耳機輸出
邊框寬度 (顯示器邊緣至有效區域)	
頂部	7.85 mm
左 / 右	7.92 mm
底部	24.10 mm
調整能力	
可調整立座高度	100 mm
傾斜	-5° 至 21°
旋轉	N/A
傾斜度調整	N/A
Dell 顯示管理程式兼容性	輕鬆排列及其他按鍵功能
安全性	安全鎖插孔 (纜線鎖另售)

## 解析度規格

<b>型號</b>	<b>S3222DGM</b>
水平掃描範圍	30 kHz 至 250 kHz (自動)
垂直掃描範圍	48 Hz 至 144 Hz (HDMI 2.0) 48 Hz 至 165 Hz (DisplayPort 1.2)
預設最大解析度	2560 x 1440 @ 60 Hz 配備 HDCP 2.2 2560 x 1440 @ 144 Hz 配備 HDCP 2.2 (HDMI 2.0) 2560 x 1440 @ 165 Hz 配備 HDCP 2.2 (DisplayPort 1.2)



## 支援的影像模式

型號	S3222DGM
影像顯示能力 (HDMI/ DisplayPort)	480p、480i、576p、576i、720p、1080p、1080i、QHD

 註：本顯示器支援 AMD FreeSync™ Premium Technology°



## 預設顯示模式

### HDMI 預設顯示模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
IBM、720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
VESA、640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA、640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA、800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA、800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA、1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA、1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA、1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA、1280 x 800	49.31	59.91	71.00	+/+
VESA、1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA、1280 x 1024	79.98	75.02	135.00	+/+
VESA、1600 x 1200	75.00	60.00	162.00	+/+
VESA、1680 x 1050	65.29	59.95	146.25	-/+
VESA、1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA、1920 x 1080	137.26	120.00	285.50	+/+
VESA、1920 x 1080	162.27	144.00	337.52	+/+
VESA、1920 x 1200	74.56	59.89	193.25	+/+
VESA、2560 x 1440	183.00	120.00	497.75	+/-
VESA、2560 x 1440	88.79	59.95	241.50	+/-
VESA、2560 x 1440	222.06	144.00	592.00	+/-



## DisplayPort 預設顯示模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
IBM、720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
VESA、640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA、640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA、800 x 600	37.88	60.32	40.00	+/+
VESA、800 x 600	46.88	75.00	49.50	+/+
VESA、1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
VESA、1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA、1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA、1280 x 1024	63.98	60.02	108.00	+/+
VESA、1280 x 1024	79.98	75.02	135.00	+/+
VESA、1600 x 900	60.00	60.00	108.00	+/+
VESA、1600 x 1200	75.00	60.00	162.00	+/+
VESA、1680 x 1050	65.29	59.95	146.25	-/+
VESA、1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA、1920 x 1080	137.26	120.00	285.50	+/-
VESA、1920 x 1080	166.59	143.98	346.50	+/-
VESA、1920 x 1080	186.50	165.00	387.81	+/-
VESA、1920 x 1200	74.56	59.89	193.25	-/+
VESA、2560 x 1440	88.79	59.95	241.50	+/-
VESA、2560 x 1440	183.00	120.00	497.75	+/-
VESA、2560 x 1440	222.15	143.97	604.25	+/-
VESA、2560 x 1440	244.32	165.00	645.00	+/-



## 電氣規格

型號	S3222DGM
影像輸入訊號	HDMI 2.0 (HDCP), 每條差動線路 600 mV, 每個差動對的輸入阻抗為 100 ohm DisplayPort 1.2, 每條差動線路 600 mV, 每個差動對的輸入阻抗為 100 ohm
AC 輸入電壓 / 頻率 / 電流	100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1.6 A (最大)
湧浪電流	120 V: 0° C (冷啟動) 時 30 A (最大) 240 V: 0° C (冷啟動) 時 60 A (最大)
耗電量	0.25 W (關閉模式) <sup>1</sup> 0.3 W (待機模式) <sup>1</sup> 26 W (開啟模式) <sup>1</sup> 50 W (最大) <sup>2</sup> 28 W (開啟模式功耗) <sup>3</sup> 87.56 kWh (總電耗) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 定義於 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013。

<sup>2</sup> 最大亮度與對比度設定。

<sup>3</sup> 開啟模式功耗: 模式耗電量的測量參考 Energy Star 測試方式。  
TEC: 整體 kWh 耗電量的測量參考 Energy Star 測試方式。

本文件僅供參考, 所示效能為實驗室數據。產品效能隨所訂購的軟體、組件及周邊設備而異, Dell 無義務更新相關資訊。

因此, 客戶不應仰賴此資訊做出電氣容差或其他決定。Dell 不明示或暗示保證資訊之準確性或完整性。



## 物理特性

<b>型號</b>	<b>S3222DGM</b>
訊號連接線類型	· 數位: DisplayPort: 20 針腳 · 數位: HDMI: 19 針腳
<b>尺寸(含立座)</b>	
高度(伸長)	555.98 公釐 (21.89 英吋)
高度(縮回)	455.98 公釐 (17.95 英吋)
寬度	708.76 公釐 (27.90 英吋)
深度	237.61 公釐 (9.35 英吋)
<b>尺寸(不含立座)</b>	
高度	424.20 公釐 (16.70 英吋)
寬度	708.76 公釐 (27.90 英吋)
深度	82.39 公釐 (3.24 英吋)
<b>立座尺寸</b>	
高度	420.30 公釐 (16.55 英吋)
寬度	284.64 公釐 (11.21 英吋)
深度	237.61 公釐 (9.35 英吋)
<b>重量</b>	
含包裝的重量	14.50 公斤 (31.97 磅)
含立座組件與線材的重量	10.16 公斤 (22.40 磅)
不含立座組件的重量(無連接線)	7.44 公斤 (16.40 磅)
立座組件的重量	2.27 公斤 (5.00 磅)
前框光澤	黑框 2-4 個光澤度單位



## 環境特性

<b>型號</b>	<b>S3222DGM</b>
<b>遵循標準</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>· 符合 RoHS 規範</li><li>· 不含任何 BFR/PVC 的螢幕 (不包括外部連接線)。</li><li>· 顯示器僅使用無砷玻璃與無水銀材質製造</li></ul>	
<b>溫度</b>	
運作	0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)
未運作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 存放: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)</li><li>· 搬運: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)</li></ul>
<b>濕度</b>	
運作	10% 至 80% (非冷凝)
未運作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 存放 10 % 至 90 % (非冷凝)</li><li>· 運送 10 % 至 90 % (非冷凝)</li></ul>
<b>高度</b>	
運作 (最大值)	5,000 m (16,400 ft)
未運作 (最大值)	12,192 m (40,000 ft)
<b>排熱量</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 171.00 BTU/時 (最大值)</li><li>· 95.76 BTU/時 (開啟模式)</li></ul>



## 隨插即用功能

您可將顯示器安裝在任何支援隨插即用功能的系統。顯示器會自動透過顯示資料通道 (DDC) 協定，將延伸顯示識別資料 (EDID) 提供給電腦，因此系統可自行配置並將顯示器設定最佳化。大多數的顯示器安裝步驟皆會自動進行；若有需要，則可自行選擇其他設定。如要進一步瞭解如何變更顯示器設定，請參閱[操作顯示器](#)。

## LCD 顯示器品質與像素原則

在 LCD 顯示器的製造過程中，有一或多個像素保持不變狀態並非異常情況。這些像素不容易察覺，且不會影響顯示器的品質或可用性。如需更多有關 Dell 顯示器品質與像素原則的資訊，請瀏覽 Dell 支援網站：[www.dell.com/pixelguidelines](http://www.dell.com/pixelguidelines)。




# 設置顯示器

## 連接立座


 註：顯示器出廠時立座尚未裝上。

 註：下列程序適用於顯示器隨附的立座。若您連接第三方立座，請參閱該立座隨附說明文件。

1. 依包裝箱摺片上的說明，從頂端墊子拆下立座並固定。
2. 將底座連接至立架。
3. 開啟底座上的螺絲柄，然後鎖緊螺絲以固定立架至底座。
4. 關閉螺絲柄。



5. 將立座上的掛勾滑入顯示器上的插槽，並壓下立座總成以卡至定位。



6. 將顯示器立起。



## 連接顯示器

**⚠ 警告：**開始此章節的任何程序前，請遵循[安全說明](#)的指示。

**📌 註：**請勿同時將所有連接線接至顯示器。建議先將連接線穿過理線槽，再連接至顯示器。

將顯示器接至電腦：

1. 將電腦關機，然後拔除電源線。
2. 將 HDMI 或 DisplayPort 連接線從顯示器連接至電腦。

### 連接 HDMI 及 DisplayPort 1.2 連接線



3. 請將電腦與顯示器的電源線插入牆壁的插座。




## 整理連接線

請利用連接線整理槽配置連接顯示器的連接線。



4. 開啟顯示器電源。




## 使用 Kensington 安全鎖 (選購) 固定顯示器

您可使用 Kensington 安全鎖將顯示器固定於能夠支撐顯示器重量，以免其意外摔落的固定物體。

安全鎖插孔位於顯示器底部。(請參閱[安全鎖插孔](#))

如需更多有關使用 Kensington 安全鎖 (另售) 的資訊，請參閱安全鎖隨附文件。

使用 Kensington 安全鎖將顯示器固定於桌面。



 註：圖像僅限用於說明用途。安全鎖實際外觀可能有所差異。




## 拆下立座

- 註：為了避免在拆下立座時刮傷螢幕，請務必將顯示器置於乾淨的柔軟表面上。
- 註：下列程序僅適用於顯示器隨附的立座。若您連接第三方立座，請參閱該立座隨附說明文件。

1. 將顯示器放在軟布或桌面邊緣的軟墊上。




2. 按住顯示器後方的立座釋放按鈕。



3. 將立座總成自顯示器向上舉起拆下。



## 壁掛套件 (選購)



(螺絲尺寸：M4 x 10 公釐)。

請參閱 VESA 相容壁掛套件隨附的說明。

1. 沿桌面邊緣，將顯示器置於軟布或軟墊上。
2. 拆下立座。請參閱[拆下立座](#)。
3. 拆下固定顯示器背蓋的四顆螺絲。
4. 將壁掛套件的固定架安裝至顯示器上。
5. 若要將顯示器安裝至牆壁，請參閱壁掛套件隨附的說明書。


 **註：僅適用於符合 UL 或 CSA 或 GS 標準，且最小重量／負載量為 29.76 公斤的壁掛架。**



# 操作顯示器


## 開啟顯示器電源

按下  按鈕即可啟動顯示器。



## 使用搖桿控制鈕

使用顯示器後側的搖桿鈕來調整影像設定。



1. 按下搖桿按鈕啟動 OSD 主功能表。
2. 上 / 下 / 左 / 右移動搖桿以切換選項。
3. 再按一下搖桿鈕可確認設定並離開。




## 搖桿說明

搖桿	說明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• OSD 功能表開啟時，按下按鈕可確認選項或儲存設定。</li><li>• OSD 功能表關閉時，按下按鈕可啟動 OSD 主功能表。請參閱<a href="#">進入功能表系統</a>。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用於 2 路 (左右) 方向導覽。</li><li>• 向右移動可進入子功能表。</li><li>• 向左移動可從子功能表離開。</li><li>• 增加 (向右) 或減少 (向左) 選取功能表項目的參數。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用於 2 路 (上下) 方向導覽。</li><li>• 切換功能表項目。</li><li>• 增加 (向上) 或減少 (向下) 選取功能表項目的參數。</li></ul>

## 使用控制按鈕

使用顯示器後側的控制按鈕調整顯示的影像。



## 控制按鈕


下表為控制按鈕的說明：

控制 按鈕	說明
1  Menu (功能表)	使用 <b>Menu (功能表)</b> 按鈕可啟動螢幕顯示 (OSD) 並選擇 OSD 功能表。請參閱 <a href="#">進入功能表系統</a> 。
2  Exit (離開)	使用此按鈕可返回主功能表或離開 OSD 主功能表。
3  Shortcut key (快捷鍵) /Preset Modes (預設模式)	使用此按鈕可選擇多種預設模式。
4  Shortcut key (快捷鍵) /Downlight (嵌燈)	使用此按鈕可開啟或關閉螢幕底部的嵌燈。
5  Shortcut key (快捷鍵) /Brightness (亮度)	使用按鈕調整亮度。



# 使用螢幕顯示 (OSD) 功能表


## 進入功能表系統

圖示	功能表與子功能表	說明
	<b>Game (遊戲)</b>	
	<b>Preset Modes (預設模式)</b>	<p>當您選擇 <b>preset modes (預設模式)</b> 時，您可在清單中選擇 <b>Standard (標準)</b>、<b>FPS</b>、<b>MOBA/RTS</b>、<b>RPG</b>、<b>SPORTS (運動)</b>、<b>Game 1 (遊戲 1)</b> / <b>Game 2 (遊戲 2)</b> / <b>Game 3 (遊戲 3)</b>、<b>ComfortView</b>、<b>Warm (暖色)</b>、<b>Cool (冷色)</b> 或 <b>Custom Color (自訂色彩)</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Standard (標準)</b>：載入顯示器的預設色彩設定。此為預設模式。</li><li>● <b>FPS</b>：載入最適合第一人稱射擊遊戲的色彩設定。</li><li>● <b>MOBA/RTS</b>：載入最適合多人線上戰鬥競技場遊戲 (MOBA) 與即時戰略 (RTS) 遊戲的色彩設定。</li><li>● <b>RPG</b>：載入最適合角色扮演遊戲的色彩設定。</li><li>● <b>SPORTS (運動)</b>：載入最適合「運動」遊戲的色彩設定。</li><li>● <b>Game 1 (遊戲 1) / Game 2 (遊戲 2) / Game 3 (遊戲 3)</b>：讓您為遊戲需求自訂色彩設定。</li><li>● <b>ComfortView</b>：減少畫面散發的藍光數量，讓您的眼睛在觀看畫面時更不易疲勞。 <b>警告</b>：顯示器散發藍光產生的長時間影響會造成受傷，如數位視覺疲勞、眼睛疲勞和視力受損。長時間使用顯示也可能會造成身體疼痛，如頸部、手臂、背部和肩部。如需更多資訊，請參閱 <a href="#">人體工學</a>。</li><li>● <b>Warm (暖色)</b>：增加色溫。螢幕會以紅／黃色調呈現較暖和的感覺。</li></ul>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Cool (冷色)</b>：降低色溫。螢幕會以藍色色調呈現較冷冽的感覺。</li> <li>● <b>Custom Color (自訂色彩)</b>：可手動調整色彩設定。移動搖桿可調整 <b>Gain (增益)</b>、<b>Offset (位移)</b>、<b>Hue (色調)</b> 和 <b>Saturation (飽和度)</b> 值並建立您自己的預設色彩模式。</li> </ul>
<b>Game Enhance Mode (遊戲強化模式)</b>	<p>調整 Game Enhance Mode (遊戲強化模式) 為 Off (關閉)、Timer (定時器)、Frame Rate (畫面播放速率) 或 Display Alignment (顯示對齊)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Off (關閉)</b>：在遊戲強化模式下選擇停用功能。</li> <li>● <b>Timer (定時器)</b>：允許您停用或啟用顯示器左上方的定時器。定時器會自遊戲開始時顯示經過的時間。在時間間隔清單中選擇選項，以確保您留意剩餘的時間。</li> <li>● <b>Frame Rate (畫面播放速率)</b>：選擇開啟能讓您顯示目前遊玩遊戲時的每秒畫格。速率越高，動作的呈現越流暢。</li> <li>● <b>Display Alignment (顯示對齊)</b>：啟動功能可有助於確保完美對齊多個顯示畫面的視訊內容。</li> </ul>
<b>AMD FreeSync Premium</b>	能讓您設定 AMD FreeSync Premium 開啟或關閉。
<b>Response Time (反應時間)</b>	能讓您設定反應時間為 Fast (快速)、Super Fast (超快速)、Extreme (極快) 或 MPRT。
<b>Dark Stabilizer (暗處穩定器)</b>	此功能可改善暗色遊戲場景中的能見度。數值越高 (0 至 3)，暗處顯示影像的能見度越佳。
<b>Hue (色調)</b>	<p>此功能可將影像的色彩往綠色或紫色偏移。這可用來調整想要的膚色色彩。</p> <p>使用搖桿可調整從 0 至 100 的色調範圍。向上移動搖桿可增加視訊影像的綠色色度。</p> <p>向下移動搖桿可增加視訊影像的紫色色度。</p> <p> <b>註：</b>色調調整僅限在您選擇 FPS、MOBA/RTS、SPORTS 或 RPG 預設模式時使用。</p>





	<p><b>Saturation (飽和度)</b></p>	<p>此功能可調整視訊影像的色彩飽和度。使用搖桿可調整飽和度，範圍介於 0 到 100°。向上移動搖桿可調高視訊影像的彩色深度。向下移動搖桿可調高視訊影像的單色調深度。</p> <p> <b>註：飽和度調整僅限在您選擇 FPS、MOBA/RTS、SPORTS 或 RPG 預設模式時使用。</b></p>
	<p><b>Reset Game (重設遊戲)</b></p>	<p>能將遊戲功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。</p>
	<p><b>Brightness/ Contrast (亮度/對比度)</b></p>	<p>使用此功能表可調整亮度和對比度。</p> 
	<p><b>Brightness (亮度)</b></p>	<p>亮度調整背光的明亮度 (最低為 0; 最高為 100)。向上移動搖桿可調高亮度。向下移動搖桿可調低亮度。</p>
	<p><b>Contrast (對比度)</b></p>	<p>請先調整亮度，並只在需要進一步調整時再調整對比度。</p> <p>向上移動搖桿可調高對比度，而向下移動搖桿則可調低對比度 (範圍介於 0 和 100)°。</p> <p>對比度功能可調整顯示器畫面上暗處與亮度之間的差異程度。</p>
	<p><b>Input Source (輸入來源)</b></p>	<p>使用輸入來源功能表選擇連接至顯示器的各種影像訊號。</p> 
	<p><b>DP</b></p>	<p>若使用 DP 接頭請選擇 DP (DisplayPort) 輸入。按搖桿按鈕以確認選項。</p>




	<b>HDMI 1</b>	若使用 HDMI 接頭，選擇 <b>HDMI 1</b> 或 <b>HDMI 2</b> 輸入。按下搖桿鈕以確認選項。
	<b>HDMI 2</b>	
	<b>Auto Select (自動選擇)</b>	開啟功能以允許顯示器自動掃描可用的輸入來源。按下搖桿鈕以確認選項。
	<b>Reset Input Source (重設輸入來源)</b>	能將輸入來源功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。
	<b>Display (顯示)</b>	使用顯示設定調整影像。 
	<b>Aspect Ratio (長寬比)</b>	將影像比例調整成 16:9、Auto Resize (自動調整大小)、4:3 或 1:1。
	<b>Input Color Format (輸入色彩格式)</b>	可設定為以下影像輸入模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>RGB</b>：若使用 DisplayPort 或 HDMI 連接線將顯示器連接到電腦 (或媒體播放器)，請選擇此選項。</li> <li>● <b>YCbCr</b>：若您的媒體播放器僅支援 YCbCr 輸出，則選擇此選項。</li> </ul> 
	<b>Sharpness (銳利度)</b>	讓影像看起來更銳利或柔和。 上下移動搖桿可調整影像銳利度，範圍介於「0」到「100」。
	<b>Reset Display (重設顯示)</b>	選擇此選項可復原至預設的顯示設定。




	<b>Audio (音效)</b>	
	<b>Volume (音量)</b>	允許您設定耳機輸出的音量。使用搖桿可調整音量，範圍介於 0 到 100。
	<b>Reset Audio (重設音訊)</b>	能將音效功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。
	<b>Menu (功能表)</b>	選擇此選項調整 OSD 設定值，如 OSD 的語言、功能表顯示在畫面上的持續時間等。  
	<b>Language (語言)</b>	可將 OSD 顯示設為八種語言。(英語、西班牙語、法語、德語、巴西葡萄牙語、俄語、簡體中文或日語) 之一。
	<b>Transparency (透明度)</b>	選擇此選項以上下移動搖桿 (最小 0/最大100) 變更功能表透明度。
	<b>Timer (計時器)</b>	OSD 持續時間：可設定按下按鈕後 OSD 持續顯示的時間長度。移動搖桿可調整滑桿 (1 秒為單位)，設定為 5 至 60 秒。
	<b>Reset Menu (重設功能表)</b>	能將重設功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。
	<b>Personalize (個人化)</b>	選擇此選項可調整個人化設定。  



	<p><b>Shortcut Key 1 (快捷鍵 1)</b></p> <p><b>Shortcut Key 2 (快捷鍵 2)</b></p> <p><b>Shortcut Key 3 (快捷鍵 3)</b></p>	<p>選擇 Preset modes (預設模式)、Game Enhance Mode (遊戲強化模式)、AMD FreeSync Premium、Dark Stabilizer (暗處穩定器)、Brightness/Contrast (亮度/對比度)、Input Source (輸入來源)、Aspect Ratio (長寬比)、Volume (音量)、Downlight (嵌燈) 設為快捷鍵。</p>
	<p><b>Power Button LED (電源按鈕 LED)</b></p>	<p>可設定電源燈的狀態以節省電力。</p>
	<p><b>Downlight (嵌燈)</b></p>	<p>讓您開啟或關閉顯示器底部的燈。 嵌燈開啟時，將亮藍色。 若要關閉觸控感應器，請選擇 <b>Off</b> (關閉)。  <b>註</b>: 2021 年 7 月起製造的顯示器，嵌燈<b>只能</b>用 OSD 選單才能開啟或關閉。</p>
	<p><b>Reset Personalization (重設個人化)</b></p>	<p>能將個人化功能表下的所有設定值恢復至原廠預設值。</p>
	<p><b>Others (其他)</b></p>	<p>變更 DDC/CI、LCD 調適等 OSD 設定。</p> 
	<p><b>Display Info (顯示器資訊)</b></p>	<p>顯示出顯示器目前的設定。</p>



<p><b>DDC/CI</b></p>	<p>DDC/CI (顯示資料通道／命令介面) 可透過電腦的軟體調整顯示器參數 (亮度、色彩平衡等)。您可選擇關閉，停用此功能。啟用此功能將可獲得最佳的使用者體驗，並讓顯示器發揮最佳效能。</p> 
<p><b>LCD Conditioning (LCD 調適)</b></p>	<p>可協助減少不常見的的影像殘留情況。此程序所需的執行時間視影像殘留程度而定。您可選擇開啟，啟用此功能。</p> 
<p><b>Firmware (韌體)</b></p>	<p>顯示有關顯示器的韌體版本。</p>
<p><b>Service Tag (維修標籤)</b></p>	<p>顯示顯示器的維修標籤號碼。維修標籤為一組獨特的英數字元識別碼，可讓 Dell 辨識產品規格並存取保固資訊。</p> <p> <b>註：護蓋背面的標籤上也印有維修標籤。</b></p>
<p><b>Reset Others (重設其他)</b></p>	<p>能將Others (其他) 設定功能表內的所有設定值恢復至原廠預設值。</p>
<p><b>Factory Reset (原廠值重設)</b></p>	<p>將所有預設值恢復至原廠預設值。</p>


 **註：本顯示器內建自動校正亮度以補償 LED 衰退的功能。**



## 功能表與電源按鈕鎖

避免使用者存取或變更顯示器上的 OSD 功能表設定。

功能表與電源按鈕鎖設定預設為停用。



**註：若要存取鎖定或解鎖功能表 – 請按住按鈕 5 四秒。**

若要存取鎖定功能表，請按住按鈕 5 四秒。鎖定功能表將出現在顯示器右下角。


**註：功能表與電源按鈕進入解除鎖定狀態時，可使用這個方法存取鎖定功能表。**



若要存取解鎖功能表，請按住按鈕 5 四秒。解鎖功能表將出現在顯示器右下角。

**註：功能表與電源按鈕進入鎖定狀態時，可存取解鎖功能表。**





總共有三個鎖定選項。

	<b>Menu (功能表)</b>	<b>說明</b>
1	Menu Buttons (功能表按鈕) 	選擇 <b>Menu Buttons (功能表按鈕)</b> 時，無法變更 OSD 功能表設定。除 Power (電源) 按鈕外，其他所有按鍵皆會鎖定。
2	Power Buttons (電源按鈕) 	選擇 <b>Power Buttons (電源按鈕)</b> 時，無法使用電源按鈕關閉顯示器。
3	Menu + Power (功能表 + 電源 按鈕) 	選擇 <b>Menu + Power Buttons (功能表 + 電源按鈕)</b> 時，無法變更 OSD 功能表設定，且電源按鈕會鎖定。
4	內建診斷 	請參閱 <a href="#">內建診斷</a> ，瞭解詳情。

在以下情況， 圖示會出現在顯示器中央：

- 按下搖桿及控制按鈕 (按鈕 1 - 5) 時。這表示 OSD 功能表按鈕會進入鎖定狀態。
- 按下電源按鈕 (按鈕 6) 的時候。這表示電源按鈕會進入鎖定狀態。
- 按下這六個按鈕任何一個的時候。這表示 OSD 功能表按鈕和電源按鈕會進入鎖定狀態。




## 將 OSD 功能表按鈕和電源按鈕解除鎖定：

1. 按住按鈕 5 四秒。解鎖功能表會出現。
2. 選擇解鎖圖示  將顯示器上的按鈕解鎖。




## OSD 警告訊息

若顯示器不支援特定解析度模式，將顯示以下訊息：



這表示顯示器無法與來自電腦的訊號同步。請參閱[顯示器規格](#)瞭解本顯示器可處理的水平與垂直頻率範圍。建議的模式為 2560 x 1440。

**DDC/CI** 功能停用前，會顯示以下訊息：



顯示器進入 **Standby Mode (待機模式)** 時，會出現下列訊息：



若您按下電源按鈕以外的任何按鈕，則會依據您所選擇的輸入來源，出現下列訊息：



若未連接 HDMI 或 DisplayPort 連接線，則會出現浮動對話方塊，如下所示。若保持此狀態，顯示器會在 4 分鐘後進入 Standby Mode (待機模式)。



或




或





S3222DGM

在其他功能中選擇原廠值重設的 OSD 項目時，將出現下列訊息：



S3222DGM

請參閱[疑難排解](#)以獲得更多詳細資訊。



## 設定最大解析度

若要設定顯示器的最大解析度：

使用 Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 時：

1. 若為 Windows 8 或 Windows 8.1，請選擇桌面磚以切換為傳統桌面。
2. 在桌面上按右鍵，然後點選 **Screen Resolution (螢幕解析度)**。
3. 按一下螢幕解析度的下拉式清單，然後選擇 **2560 x 1440**。
4. 按一下 **OK (確定)**。

使用 Windows® 10 時：

1. 在桌面上按右鍵，然後按一下 **Display settings (顯示設定)**。
2. 按一下 **Advanced display settings (進階顯示設定)**。
3. 按一下 **Resolution (解析度)** 的下拉式清單，然後選擇 **2560 x 1440**。
4. 按一下 **Apply (套用)**。

若無 **2560 x 1440** 選項，則需更新顯示卡圖形驅動程式。依據電腦的情況，完成下列其中一項程序：

若您使用 Dell 桌上型或筆記型電腦：

- 前往 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)，輸入電腦的維修標籤資訊，然後下載顯示卡的最新驅動程式。

若您並非使用 Dell 電腦（筆記型或桌上型）：

- 前往您電腦的支援網站，然後下載最新的顯示卡驅動程式。
- 前往您的顯示卡網站，下載最新的顯示卡驅動程式。



## 使用傾斜及垂直延伸

 註：這些數值適用於顯示器隨附的立座。若要使用任何其他立座來架設顯示器，請參閱該立座隨附的說明文件。


### 傾斜延伸



 註：顯示器出廠時立座尚未裝上。

### 垂直伸展

 註：立座會垂直向上延伸至 100 mm。



## 人體工學


△ **注意：不正確或長時間使用鍵盤可能會導致受傷。**

△ **注意：長時間觀看顯示器畫面可能會使眼睛疲勞。**

設定及使用電腦工作站時，請遵守下列準則以獲得舒適的高效體驗：

- 放置電腦時，顯示器及鍵盤在您工作時應位於您的正前方。市售的特製支架可協助您正確放置鍵盤。
- 若要減少長時間使用顯示器產生的眼睛疲勞及頸部/手臂/背部/肩部疼痛風險，建議您：
  1. 將螢幕設置在離眼睛 20 至 28 英吋 (50 - 70 公分) 處。
  2. 頻繁眨眼可保持眼睛濕潤，或在長時間使用顯示器後用水沾濕眼部。
  3. 每兩小時定時且頻繁的休息約 20 分鐘。
  4. 在休息期間望向顯示器以外的遠方，並凝視遠方 20 英尺處目標至少 20 秒。
  5. 在休息期間做伸展操以放鬆頸部、手臂、背部和肩部壓力。
- 坐在顯示器前方時，確認顯示器畫面等於或稍低於眼部高度。
- 調整顯示器傾斜度、對比度及亮度設定。
- 調整四周的環境光線 (如頂部照明、檯燈及附近窗戶的窗簾或百葉窗)，以減少顯示器畫面上的反射及眩光情形。
- 使用可提供腰部支撐的座椅。
- 使用鍵盤或滑鼠時，前臂以自然且舒適的姿勢與手腕保持水平。
- 使用鍵盤或滑鼠時，請務必預留雙手放置空間。
- 使上臂自然放置於兩側。
- 確認雙腳平放於地面。
- 坐下時，確認腿部重量落於雙腳上，而非座椅前半部。若需要維持正確姿勢，請調整座椅高度，或使用腳踏板。
- 增加工作活動變化。妥善安排工作，以免長時間久坐。嘗試定時站起身，並四處走動。
- 保持桌下空間清潔，無可能會妨礙就坐舒適度或導致潛在絆倒危險的阻礙物及連接線或電源線。







## 搬動顯示器

將顯示器抬起或移動時，為確保安全搬動顯示器，請遵循以下準則：

- 移動或抬起顯示器前，請先關閉電腦及顯示器的電源。
- 拔除顯示器的所有連接線。
- 使用原包裝材料，將顯示器裝入原包裝箱內。
- 抬起或移動顯示器時，請緊握顯示器底部邊緣及側邊，但請勿過度施加壓力。




- 抬起或移動顯示器時，請確保螢幕背對您且勿按壓顯示區域，以免造成任何刮傷或損壞情形。



- 搬運顯示器時，請避免使其遭受任何突然的撞擊或震動。
- 抬起或移動顯示器時，請勿在搬動底座或立架時將顯示器上下顛倒。否則，可能會使顯示器意外受損或造成人員受傷。





## 維護準則

### 清潔顯示器

**⚠ 警告：**清潔顯示器前，請將顯示器的電源線從插座上拔除。

**△ 注意：**清潔顯示器前，請先詳閱並遵守安全說明。

拆開包裝、清潔或搬動顯示器時，最好依照以下所列的指示操作：

- 若要清潔螢幕，請用乾淨的軟布沾水後稍微沾濕。可行時，使用適合防靜電塗層的特製螢幕清潔紙或溶液。請勿使用含苯、稀釋劑、氨、研磨劑的清潔劑或壓縮空氣。
- 使用稍微沾濕的布清潔顯示器。請勿使用任何去汙劑，以免去汙劑在顯示器上留下霧狀痕跡。
- 若您拆開顯示器包裝箱時發現白色粉末，請用擦拭布清除。
- 請小心搬動顯示器，因為黑色顯示器可能會被刮傷並出現白色刮痕。
- 為了維持顯示器的最佳影像品質，請使用動態變換的螢幕保護程式，並在不使用顯示器時將電源關閉。



# 疑難排解


**警告：**開始此章節的任何程序前，請遵循[安全說明](#)的指示。

## 自我測試

本顯示器提供自我測試功能，可檢查顯示器是否正常運作。若已正確連接顯示器與電腦，但顯示器螢幕仍未亮起，則請依照下列步驟執行顯示器自我測試：


1. 關閉電腦與顯示器的電源。
2. 從顯示器拔除所有影像訊號線。如此一來，就不必涉及電腦。
3. 開啟顯示器電源。

若顯示器正常運作，則應偵測到無訊號狀態，並出現以下訊息。在自我測試模式下，電源 LED 指示燈會亮起白色。



S3222DGM


或



S3222DGM

或





S3222DGM

**註：若影像訊號線已拔除或受損，則系統正常運作期間也會出現此方塊。**


4. 關閉顯示器電源，接回影像訊號線，接著開啟電腦及顯示器的電源。  
若接回訊號線後顯示器畫面依舊空白，請檢查影像控制器與電腦。



## 內建診斷


本顯示器內建診斷工具，可協助判斷您所遭遇的螢幕異常現象是顯示器內部問題或電腦與顯示卡的問題。


**註：僅可在拔除影像訊號線，且顯示器進入自我測試模式後，才可執行內建診斷功能。**



執行內建診斷：

1. 確保螢幕清潔（螢幕表面無灰塵）。
2. 拔除電腦或顯示器背後的影像訊號線。顯示器接著會進入自我測試模式。
3. 按住按鈕 5 持續四秒即可進入 OSD 解鎖／鎖定功能表。





4. 移動搖桿以反白診斷圖示  圖示可執行內建診斷。
5. 仔細檢查畫面是否有異常。
6. 按下搖桿可變更測試模式。
7. 重複步驟 5 及 6，在紅色、綠色、藍色、黑色、白色及文字圖案畫面下檢查顯示器。

文字圖案畫面出現後，即代表測試完成。若要離開，再次按下右向搖桿。

若您在內建診斷工具協助下，未發現任何螢幕異常，則代表顯示器運作正常。請檢查顯示卡及電腦。



## 常見問題

以下表格列出您可能遭遇的常見顯示器問題以及可行的解決方法：

常見症狀	可行解決方案
無影像／電源 LED 熄滅	<p>確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器和電腦。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 使用其他電氣設備，確認電源插座正常運作。</li><li>· 確定已按下電源按鈕。</li><li>· 確保透過 <b>Input Source (輸入來源)</b> 功能表，選擇正確的輸入來源。</li></ul>
無影像／電源 LED 亮起	<ul style="list-style-type: none"><li>· 利用 OSD 調高亮度與對比度控制項。</li><li>· 執行顯示器的自我測試功能，進行檢查。</li><li>· 檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。</li><li>· 執行內建診斷。</li><li>· 確保透過 <b>Input Source (輸入來源)</b> 功能表，選擇正確的輸入來源。</li></ul>
對焦不全	<ul style="list-style-type: none"><li>· 不要使用影像訊號延長線。</li><li>· 將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li><li>· 將影像解析度變更成正確的長寬比。</li></ul>
影像晃動／抖動	<ul style="list-style-type: none"><li>· 將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li><li>· 檢查環境因素。</li><li>· 移動顯示器並在另一個房間內進行測試。</li></ul>
像素遺失	<ul style="list-style-type: none"><li>· 持續開啟並關閉電源。</li><li>· 像素永久遺失屬於 LCD 技術的自然瑕疵。</li><li>· 如要進一步瞭解 Dell 顯示器品質與像素原則，請瀏覽 Dell 支援網站： <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>。</li></ul>
像素固定不變	<ul style="list-style-type: none"><li>· 持續開啟並關閉電源。</li><li>· 像素永久遺失屬於 LCD 技術的自然瑕疵。</li><li>· 如要進一步瞭解 Dell 顯示器品質與像素原則，請瀏覽 Dell 支援網站： <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>。</li></ul>



亮度問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li> <li>透過 OSD 調整亮度及對比度控制項目。</li> </ul>
幾何狀扭曲	<ul style="list-style-type: none"> <li>將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li> <li>透過 OSD 調整水平和垂直控制項目。</li> </ul>
水平／垂直線條	<ul style="list-style-type: none"> <li>將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li> <li>執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別線條是否也會在自我測試模式中出現。</li> <li>檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。</li> <li>執行內建診斷。</li> </ul>
同步處理問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li> <li>執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別畫面不規則情況是否也會在自我測試模式中出現。</li> <li>檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。</li> <li>以安全模式重新啟動電腦。</li> </ul>
安全相關問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>請勿執行任何疑難排解步驟。</li> <li>立即聯絡 Dell。</li> </ul>
偶發問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器及電腦。</li> <li>將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li> <li>執行顯示器的自我測試功能進行檢查，並且判別偶發問題是否也會在自我測試模式中發生。</li> </ul>
色彩遺失	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行顯示器的自我測試功能，進行檢查。</li> <li>確保影像訊號線已經正確且穩固地連接顯示器及電腦。</li> <li>檢查影像訊號線的針腳是否彎曲或受損。</li> </ul>



色彩錯誤	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 在 <b>Color Setting (色彩設定)</b> OSD 中，將 <b>Color Setting Mode (色彩設定模式)</b> 變更成 <b>Graphics (圖形)</b> 或 <b>Video (影片)</b> (視應用情況而定)。</li> <li>· 在 <b>Color (色彩)</b> 設定 OSD 中，嘗試不同的 <b>Preset Modes (預設模式)</b>。在 <b>Color (色彩)</b> 設定 OSD 的 <b>Custom Color (自訂色彩)</b> 中，調整 <b>R/G/B</b> 設定值。</li> <li>· 在 <b>Color settings (色彩設定)</b> OSD 中，將 <b>Input Color Format (輸入色彩格式)</b> 變更成 <b>RGB</b> 或 <b>YPbPr</b>。</li> <li>· 執行內建診斷。</li> </ul>
顯示器長時間顯示同一張靜態影像後，出現影像殘留現象	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 將螢幕設定成在螢幕閒置幾分鐘後自動關閉。您可於 Windows Power Options (電源選項) 或 Mac Energy Saver (電源設定) 設定當中進行調整。</li> <li>· 或者，使用動態變換的螢幕保護程式。</li> </ul>
影像殘影或過度	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 視使用情況將 <b>Display (顯示)</b> OSD 中的 <b>Response Time (反應時間)</b> 變更成 <b>Fast (快速)</b>、<b>Super Fast (超快速)</b>、<b>MPRT</b> 或 <b>Extreme (極快)</b>。</li> </ul>



## 產品特定問題

特定症狀	可行解決方案
畫面影像過小	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查 <b>Display (顯示)</b> 設定 OSD 中的 <b>Aspect Ratio (長寬比)</b> 設定值。</li><li>• 將顯示器復原至原廠設定值 (<b>Factory Reset (原廠值重設)</b>)。</li></ul>
無法透過面板下方的按鈕調整顯示器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 關閉顯示器電源，拔除電源線後再次插上，接著開啟顯示器電源。</li><li>• 檢查 OSD 功能表是否已鎖定。若已鎖定，按住按鈕 5 四秒即可解鎖。</li></ul>
按下使用者控制項目時，未出現輸入訊號	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查訊號來源。移動滑鼠或按鍵盤上任一按鍵，以確定電腦未處於待機模式。</li><li>• 檢查影像訊號線是否接受。視需要拔除再接回影像訊號線。</li><li>• 重新設定電腦或影片播放器。</li></ul>
畫面並未充滿整個螢幕	<ul style="list-style-type: none"><li>• 基於 DVD 的不同影像格式 (長寬比)，顯示器可能無法以全螢幕顯示。</li><li>• 執行內建診斷。</li></ul>



# 附錄

 **警告：**若進行非本說明書所述之控制、調整或程序，可能會暴露於電擊、電氣危險及／或機械性危險中。

關於安全說明資訊，請參閱**安全環境及法規資訊 (SERI)**。

## FCC 聲明 (僅限美國) 及其他法規資訊

如需 FCC 聲明及其他法規資訊，請參閱法規遵循網站：[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

## 聯絡 Dell

美國用戶，請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **註：**若無可用的網際網路連線，則可在購買發票、裝貨單、帳單或 Dell 商品目錄上找到聯絡資訊。

Dell 提供多種線上及電話支援與服務方式。服務適用性因國家及產品而異，且並非所有地區皆提供所有服務。

- 線上技術協助 — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- 聯絡 Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

## EU 產品節能標章和產品資訊表單資料庫

S3222DGM：<https://eprel.ec.europa.eu/qr/591357>



## RoHS 聲明 (僅針對台灣)

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板/支架	—	0	0	0	0	0
電路板組件	—	0	0	0	0	0
FP顯示螢幕	—	0	0	0	0	0
電線/連接器	—	0	0	0	0	0
電源設備	—	0	0	0	0	0
配件	—	0	0	0	0	0
備考1. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

