


# Inspiron 13

## 7000 Series

# Servisni priručnik

Model računala: Inspiron 13-7359  
Regulativni model: P57G  
Regulativna vrsta: P57G002



# Napomene, oprezi i upozorenja

---

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.
  -  **OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjegići te probleme.
  -  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.
- 

**Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana.** Ovaj proizvod zaštićen je američkim i medunarodnim zakonom o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Dell™ i logotip Dell u zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim sudskim nadležnostima. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2015 - 07

Rev. A00

# Sadržaj

<b>Prije radova na unutrašnjosti računala.....</b>	<b>10</b>
Prije nego počnete .....	10
Sigurnosne upute.....	10
Preporučeni alati.....	11
<b>Nakon rada na unutrašnjosti računala.....</b>	<b>13</b>
<b>Uklanjanje poklopca kućišta.....</b>	<b>14</b>
Postupak.....	14
<b>Ponovno postavljanje poklopca kućišta.....</b>	<b>15</b>
Postupak.....	15
<b>Uklanjanje baterije.....</b>	<b>16</b>
Predradnje.....	16
Postupak.....	16
<b>Ponovno postavljanje baterije.....</b>	<b>18</b>
Postupak.....	18
Koraci nakon postupka.....	18
<b>Uklanjanje memorijskog modula.....</b>	<b>19</b>
Predradnje.....	19
Postupak.....	19
<b>Ponovno postavljanje memorijskog modula.....</b>	<b>21</b>
Postupak.....	21
Koraci nakon postupka.....	22

<b>Uklanjanje tvrdog pogona.....</b>	<b>23</b>
Predradnje.....	23
Postupak.....	23
<b>Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....</b>	<b>25</b>
Postupak.....	25
Koraci nakon postupka.....	25
<b>Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....</b>	<b>26</b>
Predradnje.....	26
Postupak.....	26
<b>Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....</b>	<b>28</b>
Postupak.....	28
Koraci nakon postupka.....	28
<b>Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....</b>	<b>29</b>
Predradnje.....	29
Postupak.....	29
<b>Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....</b>	<b>31</b>
Postupak.....	31
Koraci nakon postupka.....	31
<b>Uklanjanje pomoćne ploče tipkovnice.....</b>	<b>32</b>
Predradnje.....	32
Postupak.....	32
<b>Ponovno postavljanje pomoćne ploče tipkovnice.....</b>	<b>34</b>
Postupak.....	34
Koraci nakon postupka.....	34

<b>Uklanjanje ploče napajanja i gumba za glasnoću.....</b>	<b>35</b>
Predradnje.....	35
Postupak.....	35
<b>Ponovno postavljanje ploče napajanja i gumba za glasnoću.....</b>	<b>37</b>
Postupak.....	37
Koraci nakon postupka.....	37
<b>Uklanjanje zvučnika.....</b>	<b>38</b>
Predradnje.....	38
Postupak.....	38
<b>Ponovno postavljanje zvučnika.....</b>	<b>40</b>
Postupak.....	40
Koraci nakon postupka.....	40
<b>Uklonite podlogu osjetljivu na dodir.....</b>	<b>41</b>
Predradnje.....	41
Postupak.....	41
<b>Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir.....</b>	<b>44</b>
Postupak.....	44
Koraci nakon postupka.....	44
<b>Uklanjanje ventilatora.....</b>	<b>45</b>
Predradnje.....	45
Postupak.....	45
<b>Ponovno postavljanje ventilatora.....</b>	<b>47</b>
Postupak.....	47
Koraci nakon postupka.....	47

<b>Uklanjanje sklopa hladila.....</b>	<b>48</b>
Predradnje.....	48
Postupak.....	48
<b>Ponovno postavljanje sklopa hladila.....</b>	<b>50</b>
Postupak.....	50
Koraci nakon postupka.....	50
<b>Uklanjanje I/O ploče.....</b>	<b>51</b>
Predradnje.....	51
Postupak.....	51
<b>Ponovno postavljanje I/O ploče.....</b>	<b>53</b>
Postupak.....	53
Koraci nakon postupka.....	53
<b>Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....</b>	<b>54</b>
Predradnje.....	54
Postupak.....	54
<b>Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje... ..</b>	<b>56</b>
Postupak.....	56
Koraci nakon postupka.....	56
<b>Uklanjanje matične ploče.....</b>	<b>57</b>
Predradnje.....	57
Postupak.....	57
<b>Ponovno postavljanje matične ploče.....</b>	<b>61</b>
Postupak.....	61
Koraci nakon postupka.....	62
Unošenje servisne oznake u BIOS program za postavljanje sustava.....	62

<b>Uklanjanje sklopa zaslona.....</b>	<b>63</b>
Predradnje.....	63
Postupak.....	63
<b>Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....</b>	<b>66</b>
Postupak.....	66
Koraci nakon postupka.....	66
<b>Uklanjanje sklopa držača pisaljke.....</b>	<b>67</b>
Predradnje.....	67
Postupak.....	68
<b>Ponovno postavljanje sklopa držača pisaljke.....</b>	<b>70</b>
Postupak.....	70
Koraci nakon postupka.....	70
<b>Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....</b>	<b>71</b>
Predradnje.....	71
Postupak.....	71
<b>Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.....</b>	<b>73</b>
Postupak.....	73
Koraci nakon postupka.....	73
<b>Uklanjanje ploče zaslona.....</b>	<b>74</b>
Predradnje.....	74
Postupak.....	74
<b>Ponovno postavljanje ploče zaslona.....</b>	<b>76</b>
Postupak.....	76
Koraci nakon postupka.....	76

<b>Uklanjanje šarki zaslona.....</b>	<b>77</b>
Predradnje.....	77
Postupak.....	77
<b>Ponovno postavljanje šarki zaslona.....</b>	<b>79</b>
Postupak.....	79
Koraci nakon postupka.....	79
<b>Uklanjanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene....</b>	<b>80</b>
Predradnje.....	80
Postupak.....	80
<b>Ponovno postavljanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....</b>	<b>82</b>
Postupak.....	82
Koraci nakon postupka.....	82
<b>Uklanjanje kamere.....</b>	<b>83</b>
Predradnje.....	83
Postupak.....	83
<b>Ponovno postavljanje kamere.....</b>	<b>85</b>
Postupak.....	85
Koraci nakon postupka.....	85
<b>Uklanjanje ploče s gumbom za Windows.....</b>	<b>86</b>
Predradnje.....	86
Postupak.....	86
<b>Ponovno postavljanje ploče s gumbom za Windows.....</b>	<b>88</b>
Postupak.....	88
Koraci nakon postupka.....	88

<b>Uklanjanje kabela zaslona.....</b>	<b>89</b>
Predradnje.....	89
Postupak.....	89
<b>Ponovno postavljanje kabela zaslona.....</b>	<b>91</b>
Postupak.....	91
Koraci nakon postupka.....	91
<b>Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....</b>	<b>92</b>
<b>Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>93</b>
Izvori za samopomoć.....	93
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	94

# Prije radova na unutrašnjosti računala

---



**OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.



**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

## Prije nego počnete

- 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2 Isključite vaše računalo.
  - Windows 10: Kliknite ili dotaknite **Sliku** → **Napajanje** → **Isključi**.
  - Windows 8.1: na zaslonu **Start**, kliknite ili dotaknite ikonu napajanja → **Isključi**.
  - Windows 7: Kliknite ili dotaknite **Start** → **Isključi**.
- 3 Odsvojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
- 4 Odsvojite sve kabele poput telefonskih kabela, mrežnih kabela itd., iz vašeg računala.
- 5 Odsvojite sve priključene i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša, monitora itd., iz vašeg računala.
- 6 Uklonite sve medijske kartice i optički pogon iz računala, ako postoji.

## Sigurnosne upute

Kako biste zaštitili vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa.

- ⚠ UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ UPOZORENJE:** Odspojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
- ⚠ OPREZ:** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
- ⚠ OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
- ⚠ OPREZ:** Trebate izvoditi samo rješavanje problema i popravke prema ovlaštenju ili po uputama tehničkog tima za pomoć Dell. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute koje su isporučene s proizvodom ili na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi ispraznili staticki elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.
- ⚠ OPREZ:** Kada isključujete kabel, povlačite ga za utikač ili za jezičak za povlačenje, a ne za sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li priključci i ulazi točno orientirani i poravnati.
- ⚠ OPREZ:** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

## Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati sljedeći alati:

- križni odvijač
- plastično šilo

# Nakon rada na unutrašnjosti računala

---



**OPREZ:** Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.

- 1** Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala.
- 2** Priklučite sve vanjske uređaje, periferne, i kabele uklonjene prije rada na računalu.
- 3** Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelova koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4** Priklučite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
- 5** Uključite računalo.


# Uklanjanje poklopca kućišta



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1 Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 2 Uklonite vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta na kućište računala.
- 3 Pomoću plastičnog šila, izdignite poklopac računala s računala.



1 plastično šilo

3 vijci (10)

2 poklopac kućišta

# Ponovno postavljanje poklopca kućišta

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Pomaknите jezičke na poklopcu kućišta u utore na kućištu računala i umetnite poklopac kućišta na mjesto.
- 2** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta na kućište računala.

# Uklanjanje baterije




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

Uklonite [poklopac kućišta](#).

## Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 2 Uklonite kabel tvrdog pogona kroz vodilice bateriji.
- 3 Podignite bateriju sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 kabel tvrdog pogona

2 vijci (2)

3 baterija

- 4** Okrenite računalo.
- 5** Pritisnite i držite gumb za uključivanje za 5 sekunda kako biste uzemljili matičnu ploču.

# Ponovno postavljanje baterije

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Poravnajte otvore vijaka na bateriji s otvorima vijaka na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici, te postavite bateriju na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Provucite kabel tvrdog pogona kroz vodilice bateriji.
- 3** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.

## Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje memorijskog modula

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

- 1** Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memoriski modul ne iskoči.

- 2** Uklonite memorijski modul iz utora memorijskog modula.



1 memorijski modul

2 sigurnosne spajalice (2)

3 utor za memorijski modul

# Ponovno postavljanje memorijskog modula

---




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezićem na utoru za memoriski modul.

- 2** Čvrsto gurnite memorijski modul u priključak pod kutom i pritisnite memorijski modul prema dolje dok ne uskoči na mjesto.

 **NAPOMENA:** Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnите.



## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje tvrdog pogona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**OPREZ:** Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.



**OPREZ:** Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Postupak


- 1** Uklonite vijke kojima je sklop tvrdog pogona pričvršćen na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Korištenjem jezička za izvlačenje odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.

- 3** Podignite sklop tvrdog pogona zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 vijci (2) 2 sklop tvrdog pogona  
3 kabel tvrdog pogona 4 jezičak za izvlačenje

- 4** Odspojite umetak iz tvrdog pogona.  
**5** Uklonite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.  
**6** Podignite nosač tvrdog pogona iz tvrdog pogona.



1 vijci (4) 2 tvrdi pogon  
3 nosač tvrdog pogona 4 umetak

# Ponovno postavljanje tvrdog pogona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**OPREZ:** Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

## Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na tvrdom pogonu s otvorima za vijke na nosaču tvrdog pogona.
- 2 Ponovno postavite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.
- 3 Priključite umetak na sklop tvrdog pogona.
- 4 Poravnajte otvore na sklopu tvrdog pogona s otvorima vijaka na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 5 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 6 Priključite kabel tvrdog pogona na matičnu ploču.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**OPREZ:** Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

## Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

Pomoću plastičnog šila nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na I/O ploči.



- 1 plastično šilo
- 3 utor za bateriju

2 baterija na matičnoj ploči

# Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

Pozitivnu stranu okrenite prema gore i bateriju na matičnoj ploči postavite u utor za bateriju na I/O ploči.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje kartice za bežičnu vezu

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

- 1** Isključite antenske kabele iz kartice za bežičnu vezu.
- 2** Uklonite vijak koji pričvršćuje karticu za bežičnu vezu na I/O ploču.

- 3** Izvucite i podignite karticu za bežičnu vezu iz utora kartice za bežičnu vezu.



# Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak



**OPREZ:** Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

- 1 Poravnajte zarez na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za karticu za bežičnu vezu na I/O ploči.
- 2 Umetnите karticu za bežičnu vezu pod kutom u utor za karticu za bežičnu vezu.
- 3 Poravnajte otvor za vijak na kartici za bežičnu vezu s otvorom za vijak na I/Oj ploči.
- 4 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje karticu za bežičnu vezu na I/O ploču.
- 5 Priklučite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.

Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Priklučci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	bijela
Pomoćni (crni trokut)	crna

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje pomoćne ploče tipkovnice

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

- 1** Podignite zasune priključaka i odspojite kabеле tipkovnice i pozadinskog osvjetljenja tipkovnice iz pomoćne ploče tipkovnice.

- 2** Podignite pomoćnu ploču tipkovnice sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1 kabel tipkovnice         | 2 kabel pozadinskog<br>osvjetljenja tipkovnice |
| 3 kabel tipkovnice         | 4 kabel pozadinskog<br>osvjetljenja tipkovnice |
| 5 pomoćna ploča tipkovnice |  |

# Ponovno postavljanje pomoćne ploče tipkovnice

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Postavite pomoćnu ploču tipkovnice na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Spojite kabele tipkovnice i kabele pozadinskog osvjetljenja tipkovnice i pritisnite zasune kako biste osigurali kabele.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje ploče napajanja i gumba za glasnoću

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.

## Postupak

- 1** Odlijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje kable za napajanje i gumba za glasnoću na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Odsvojite kabele za napajanje i ploče gumba za glasnoću s I/O ploče.
- 3** Uklonite kabele za napajanje i ploče gumba za glasnoću iz vodilica na zvučniku.
- 4** Odlijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje ploče za napajanje i gumba za glasnoću na zvučnik.

- 5** Podignite ploču za napajanje i gumbu za glasnoću zajedno s kabelima sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



# Ponovno postavljanje ploče napajanja i gumba za glasnoću



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Postavite ploče za napajanje i gumba za glasnoću u utor na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 2** Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje ploče za napajanje i gumba za glasnoću na zvučnik.
- 3** Usmjerite kabele za napajanje i ploče gumba za glasnoću kroz vodilice na zvučniku.
- 4** Spojite kabele za napajanje i ploče gumba za glasnoću na I/O ploču.
- 5** Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje kable za napajanje i gumba za glasnoću na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

## Koraci nakon postupka

- 1** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 2** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje zvučnika

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [ploče za napajanje i gumba za glasnoću](#).

## Postupak

- 1** Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
- 2** Odlijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje kabel zvučnika na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 3** Uklonite kabel zvučnika iz vodilica na sklalu oslonca za ruku i tipkovnici.

- 4** Otpustite zvučnike iz točki poravnjana i podignite zvučnike zajedno s kabelima iz sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 kabel zvučnika

2 zvučnici (2)

3 vodilice

4 ljepljiva traka

# Ponovno postavljanje zvučnika

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Pomoću točki za poravnanje na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici, postavite zvučnike na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 3** Nalijepite ljepljive trake koje pričvršćuju kabel zvučnika na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 4** Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [ploče za napajanje i gumba za glasnoću](#).
- 2** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklonite podlogu osjetljivu na dodir




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Postupak


- 1 Podignite zasun priključka i odspojite kabel tipkovnice iz pomoćne ploče tipkovnice.



1 kabel tipkovnice


2 pomoćna ploča tipkovnice

- 2** Podignite zasun priključka i isključite kabel podloge osjetljive na dodir iz podloge osjetljive na dodir.
- 3** Uklonite vijke koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 4** Podignite nosač podloge osjetljive na dodir sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



- 1** kabel podloge osjetljive na dodir
  - 2** nosač podloge osjetljive na dodir
  - 3** vijci (4)
- 5** Odlijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

- 6** Podignite podlogu osjetljivu na dodir iz računala.



1 ljepljiva traka

2 podloga osjetljiva na dodir

# Ponovno postavljanje podloge osjetljive na dodir

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Jezičke na podlozi osjetljivoj na dodir pogurajte u utore na sklop oslonca za dlan i tipkovnici.
- 2** Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 3** Poravnajte otvore za vijak na nosaču podloge osjetljive na dodir s otvorima za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 4** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 5** Umetnите kabel podloge osjetljive na dodir u priključak i pritisnite prema dolje na zasunu kako biste osigurali kabel.
- 6** Umetnите kabel tipkovnice u priključak na dopunsku ploču tipkovnice i pritisnite prema dolje na zasun priključka kako biste osigurali kabel.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje ventilatora




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

- 1 Podignite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz matične ploče.
- 2 Uklonite kabel I/O ploče iz vodilica na ventilatoru.




1 kabel I/O ploče

2 priključak kabela I/O ploče

- 3 Odsvojite kabel ventilatora iz matične ploče.

- 4** Uklonite vijke koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 5** Podignite ventilator sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 ventilator

2 vijci (2)

3 kabel ventilatora

# Ponovno postavljanje ventilatora

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Poravnajte otvore za vijak na ventilatoru s otvorima za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 2** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 3** Priključite kabel ventilatora na matičnu ploču.
- 4** Usmjerite kabel I/O ploče kroz vodilice na ventilatoru.
- 5** Pomaknite kabel I/O ploče u priključak za kabel I/O ploče na matičnoj ploči i pritisnite prema dolje zasun kako biste pričvrstili kabel.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje sklopa hladila

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**UPOZORENJE:** Hladilo se tijekom uobičajenog rada može jako ugrijati. Omogućite dovoljno vremena za hladilo da se ohladi prije nego ga dodirujete.



**OPREZ:** Kako biste osigurali maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladilu. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.


## Predradnje

- 1 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

- 1 Redoslijedom (naznačenim na sklopu hladila) otpustite pričvrsne vijke koji pricvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.

**2** Podignite sklop hladila s matične ploče.



1 sklop hladila procesora

2 pričvrsni vijci (3)

# Ponovno postavljanje sklopa hladila

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](#).



**OPREZ:** Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.



**NAPOMENA:** Možete ponovno koristiti originalno termalno mazivo ako ponovno zajedno ugrađujete originalnu matičnu ploču i sklop hladila . Ako mijenjate matičnu ploču ili sklop hladila , koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

## Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 2 Redoslijedom (naznačenim na sklopu hladila) pritegnite pričvrsne vijke koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje I/O ploče

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [tvrdi pogon](#).
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [bateriju s matične ploče](#).

## Postupak

- 1** Podignite zasun pomoću jezička za povlačenje i odspojite kabel I/O ploče iz I/O ploče.
- 2** Odspojite kabele za napajanje i ploče gumba za glasnoću s I/O ploče.
- 3** Uklonite vijak koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

**4** Podignite I/O ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 vijak

2 I/O ploča

3 kabel za napajanje i gumba  
za glasnoću

4 kabel I/O ploče

5 jezičak za izvlačenje

# Ponovno postavljanje I/O ploče

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Korištenjem vodilica poravnjanja, postavite I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Poravnajte otvor za vijak na I/O ploči s otvorom za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice.
- 3** Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 4** Spojite kabele za napajanje i ploče gumba za glasnoću na I/O ploču.
- 5** Priklužite kabel I/O ploče na I/O ploču.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [bateriju na matičnoj ploči](#).
- 2** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 3** Ponovno postavite [tvrdi pogon](#).
- 4** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 5** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje priključka adaptera za napajanje

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Postupak

- 1** Odspojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.
- 2** Uklonite vijak koji pričvršćuje priključak za adapter napajanja na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.

- 3** Podignite priključak adaptera za napajanje, zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



- 1 vijak  
2 priključak adaptera za napajanje  
3 kabel priključka adaptera za napajanje

# Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1 Postavite priključak za adapter napajanja u utor na sklopu oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2 Poravnajte otvor za vijak na priključku za adapter napajanja s otvorom za vijak na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 3 Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje matične ploče

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.



**NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promijene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.



**NAPOMENA:** Prije odspajanja kabela iz matične ploče, zapamtite lokacije priključaka tako da točno ponovno možete priključiti kabele nakon zamijene matične ploče.


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [memorijski modul](#).
- 4** Uklonite [ventilator](#).
- 5** Uklonite [hladilo](#).

## Postupak


- 1** Uklonite vijke koji pričvršćuju nosač kabela zaslona na matičnu ploču i podignite nosač kabela zaslona s matične ploče.
- 2** Korištenjem jezičaka za izvlačenja, odspojite kabel zaslona iz matične ploče.

- 3** Odlijepite ljepljivu traku na priključku ploče gumba Windows i odspojite kabel ploče gumba Windows iz matične ploče.



- 4** Korištenjem jezička za izvlačenje odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
- 5** Podignite zasun i odspojite kabel tipkovnice iz matične ploče.
- 6** Otvorite zasune i odspojite kabel pozadinskog osvjetljenja i kabel podloge osjetljive na dodir iz matične ploče.


- 7 Odsvojite kabel zvučnika i kabel priključka adaptera za napajanje iz matične ploče.



- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 kabel priključka adaptera za napajanje    | 2 kabel tipkovnice                  |
| 3 kabel tvrdog pogona                       | 4 kabel podloge osjetljive na dodir |
| 5 kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice | 6 kabel zvučnika                    |

- 8 Uklonite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču za sklop srednjeg oslonca za ruku i tipkovnicu.

- 9** Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 vijak

2 matična ploča

# Ponovno postavljanje matične ploče

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.



**NAPOMENA:** Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.

## Postupak

- 1 Poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na sklalu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 2 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 3 Spojite kabel priključka za adapter napajanja i kabel zvučnika na matičnu ploču.
- 4 Umetnите kabel podloge osjetljive na dodir i kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice u njihove priključke na matičnoj ploči i zatvorite zasune kako biste osigurali kabele.
- 5 Umetnите kabel tipkovnice u priključak i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 6 Priklučite kabel tvrdog pogona na matičnu ploču.
- 7 Priklučite kabel ploče gumba Windows na priključak na matičnoj ploči i zlijepite traku na priključku ploče gumba Windows kako biste osigurali kabel.
- 8 Priklučite kabel zaslona na matičnu ploču.
- 9 Poravnajte otvore za vijke na nosaču kabela zaslona s otvorima za vijke na matičnoj ploči.

- 10 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju nosač kabela zaslona u matičnu ploču.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 2 Ponovno postavite [ventilator](#).
- 3 Ponovo postavite [memorijske module](#).
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 5 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

## Unošenje servisne oznake u BIOS program za postavljanje sustava

- 1 Uključite računalo.
- 2 Pritisnite F2 kada se prikaže logotip DELL za ulaz u BIOS u program za postavljanje.
- 3 Idite do **Glavne** kartice i unesite servisnu oznaku u polje **Postavi servisnu oznaku**.

# Uklanjanje sklopa zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [ventilator](#).
- 4** Uklonite [hladilo](#).

## Postupak

- 1** Isključite antenske kabele iz karticu za bežičnu vezu.
- 2** Uklonite vijke koji pričvršćuju nosač kabela zaslona na matičnu ploču.
- 3** Podignite nosač kabela zaslona s matične ploče.
- 4** Korištenjem jezičaka za izvlačenja, odspojite kabel zaslona iz matične ploče.

- 5 Odlijepite ljepljivu traku na priključku ploče gumba Windows i odspojite ih iz matične polče.




- 6 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.



**OPREZ: Postavite računalo na meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.**

- 7 Postavite gornju stranu računala prema dolje na ravnoj površini.
- 8 Uklonite vijke kojima je sklop zaslona pričvršćen na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 9 Odlijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje kabel zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.

**10** Podignite sklop zaslona sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



1 sklop zaslona

2 vijci (3)

3 ljepljiva traka

4 šarke zaslona (2)

# Ponovno postavljanje sklopa zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak



**OPREZ:** Postavite računalo na meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

- 1** Postavite sklop zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona s otvorima za vijke na sklalu oslonca za ruku i tipkovnici.
- 3** Nalijepite ljepljivu traku koja pričvršćuje kabel zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 4** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop zaslona na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 5** Okrenite računalo i zatvorite zaslon.
- 6** Umetnите priključak ploče gumba Windows u zasun priključka na matičnoj ploči i pritisnite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 7** Zalijepite traku na kabel ploče gumba Windows.
- 8** Priključite kabel zaslona na matičnu ploču.
- 9** Poravnajte otvore za vijke na nosaču kabela zaslona s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 10** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju nosač kabela zaslona u matičnu ploču.
- 11** Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 2** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje sklopa držača pisaljke

---




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).


# Postupak

- 1 Gurnite kako biste oslobodili pisaljku iz držača za pisaljku.



- 2 Uklonite vijak i podignite bravu pisaljke sa sklopa za ruku i tipkovnicu.

- 3** Podignite držač pisaljku sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice.



# Ponovno postavljanje sklopa držača pisaljke

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Postavite držač za pisaljku i bravu pisaljke na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 2** Poravnajte otvor za vijak na držaču pisaljke i bravi pisaljke s otvorom za vijak na sklop oslonca za ruku i tipkovnici.
- 3** Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje držač pisaljke i bravu pisaljke na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu.
- 4** Umetnите pisaljku u držač pisaljke i umetnite na mjesto.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnica

---




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [sklopa držača pisaljke](#).
- 5** Uklonite [pomoćnu ploču tipkovnice](#).
- 6** Uklonite [podlogu osjetljivu na dodir](#).
- 7** Uklonite [ventilator](#).
- 8** Uklonite [hladilo](#).
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [zvučnike](#).
- 11** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 13** Uklonite [matičnu ploču](#).

## Postupak

Nakon izvođenja koraka u predradnjama ostali su sklop oslonca za ruku i tipkovnica.



- 1 sklop oslonca za ruku i tipkovnica

# Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku i tipkovnica

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

Postavite sklop oslonca za ruku i tipkovnicu na ravnu površinu s tipkovnicom okrenutom prema dolje.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 2 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 3 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [zvučnike](#).
- 5 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 6 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 7 Ponovno postavite [ventilator](#).
- 8 Ponovno postavite [podlogu osjetljivu na dodir](#).
- 9 Ponovno postavite [pomoćnu ploču tipkovnice](#).
- 10 Ponovno postavite [sklop držača pisaljke](#).
- 11 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 12 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 13 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje ploče zaslona




**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).

## Postupak

- 1** Uklonite kabel zaslona iz vodilica unutar pokrova šarki.



**1** sklop ploče zaslona

**2** kabel zaslona

- 2** Korištenjem plastičnog šila, izdignite sklop ploče zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene.



1 plastično šilo

2 sklop ploče zaslona

- 3** Uklonite [kameru](#).  
**4** Uklonite [ploču gumba Windows](#).

Nakon izvođenja gornjih koraka, ostao nam je okvir zaslona.



1 ploču zaslona

# Ponovno postavljanje ploče zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](#).

## Postupak

- 1** Postavite ploču zaslona na ravnu površinu.
- 2** Ponovno postavite [ploču gumba Windows](#).
- 3** Ponovno postavite [kameru](#).
- 4** Provucite kabel zaslona u vodilice unutar pokrova šarki.
- 5** Poravnajte sklop ploče zaslona sa sklopom stražnjeg pokrova zaslona i antenom, te lagano umetnите sklop stražnjeg zaslona i antene na mjesto.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 3** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje šarki zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 4** Uklonite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).

## Postupak

- 1** Postavite sklop stražnjeg pokrova zaslona i antene na ravnu površinu.
- 2** Uklonite antenske kabele iz vodilica na poklopcima šarki.
- 3** Uklonite vijke koji šarke zaslona pričvršćuju za sklop stražnjegi pokrova zaslona i antene.

**4** Podignite šarke zaslona sa sklopa stražnjeg pokrova zaslona i antene.



- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1 vijci (8)         | 2 stražnji poklopac zaslona i sklop antene |
| 3 pokrovi šarki (2) | 4 antenski kabeli (2)                      |
| 5 šarke zaslona (2) |  |

# Ponovno postavljanje šarki zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona s otvorima za vijke na sklopu stražnjeg pokrova zaslona i antena.
- 2** Ponovno postavite vijke koji šarke zaslona pričvršćuju za sklop stražnjeg pokrova zaslona i antenu.
- 3** Usmjerite antenske kabele kroz vodilice na šarki zaslona i pričvrstite ih na mjestu.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 4** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 4** Uklonite [ploču zaslona](#).
- 5** Uklonite [šarke zaslona](#).

## Postupak

Nakon izvršenja koraka iz predradnji ostali su vam sklop stražnjeg poklopca zaslona i antena.



- 1 stražnji poklopac zaslona i sklop  
antene

# Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](#).

## Postupak

Postavite sklop stražnjeg pokrova zaslona i antene na ravnu površinu.

## Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [šarke zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#).
- 5 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje kamere

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 4** Uklonite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).


## Postupak



**OPREZ:** Postavite sklop ploče zaslona na meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

- 1** Postavite sklop ploče zaslona licem prema dolje na ravnu površinu.
- 2** Pomoću plastičnog šila, izdignite kabel kamere iz okvira zaslona.

**3** Okrenite kameru i odspojite kabel kamere iz modula kamere.



# Ponovno postavljanje kamere

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Priključite kabel kamere na modul kamere.
- 2** Korištenjem točke poravnjana postavite modul kamere na okvir zaslona i umetnите na mjesto.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 4** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje ploče s gumbom za Windows

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 4** Uklonite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).


## Postupak



**OPREZ:** Postavite sklop ploče zaslona na meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

- 1** Postavite sklop ploče zaslona licem prema dolje na ravnu površinu.
- 2** Uklonite vijak koji pričvršćuje ploču gumba Windows na okviru zaslona.
- 3** Okrenite ploču gumba Windows.
- 4** Odlijepite ljepljivu traku i odspojite kabel ploče gumba Windows s ploče gumba Windows.

- 5** Podignite ploču gumba Windows s okvira zaslona.



1 ploča gumba Windows

3 kabel ploče gumba  
Windows

2 vijak

4 ljepljiva traka

# Ponovno postavljanje ploče s gumbom za Windows

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Umetnите kabel ploče gumba Windows u priključak za ploču gumba Windows i pritisnite zasun kako biste osigurali priključak kabela.
- 2** Okrenite ploču gumba Windows i poravnajte otvor za vijak na ploči gumba Windows s otvorenim za vijak na pokrovu zaslona.
- 3** Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje ploču gumba Windows na pokrov zaslona.
- 4** Preokrenite sklop ploče zaslona.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 4** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Uklanjanje kabela zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Predradnje

- 1** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 4** Uklonite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).
- 5** Uklonite [kameru](#).

## Postupak

- 1** Odlijepite ljepljivu traku i podignite zasun kako biste odspojili kabel zaslona s ploče zaslona.
- 2** Odspojite kabel ploče gumba Windows.
- 3** Odlijepite ljepljivu traku, podignite zasun priključka kako biste odspojili kabel ploče dodirnog zaslona s ploče dodirnog zaslona.
- 4** Uklonite kabel kamere iz vodilice na okviru zaslona.
- 5** Podignite zasun priključka i odspojite kabel zaslona iz dodirne ploče.
- 6** Zapamtite kuda je proveden kabel i uklonite kabel zaslona iz vodilica na okviru zaslona.

**7** Podignite kabel zaslona s okvira zaslona.



# Ponovno postavljanje kabela zaslona

---



**UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postupak

- 1** Provucite kabel zaslona kroz vodilice na okviru zaslona.
- 2** Umetnите kabel zaslona u priključak na dodirnoj ploči i pritisnite zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 3** Provucite kabel kamere kroz vodilice na okviru zaslona.
- 4** Nalijepite ljepljivu traku, priključite kabel ploče dodirnog zaslona i pritisnite prema dolje zasun priključka kako biste osigurali kabel.
- 5** Umetnите kabel ploče gumba Windows u priključak za ploču gumba Windows i pritisnite zasun kako biste osigurali priključak kabela.
- 6** Nalijepite ljepljivu traku na priključak ploče gumba Windows.

## Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [kameru](#).
- 4** Ponovno postavite [bateriju](#).
- 5** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

# Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

---

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamjene matične ploče. za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Kliknite na **Podrška proizvodu**, upišite servisnu oznaku prijenosnog računala i kliknite **Pošalji**.



**NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite na **Upravljački programi i preuzimanja**.
- 5 Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6 Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
- 7 Kliknite na **Preuzmi datoteku** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
- 8 Spremite datoteku po završetku preuzimanja, navigirajte u mapu gdje ste spremili BIOS datoteku za ažuriranje.
- 9 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

---

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Informacije o Dell proizvodima i uslugama

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 i Windows 10

aplikaciju Dell pomoć i podrška



Windows 10

Aplikacija Početak



Windows 8.1

Aplikacija Pomoć + savjeti



Pristup pomoći u Windows 8,  
Windows 8.1 i Windows 10

U Windows tražilici upišite **Pomoć i podrška** i pritisnite **Enter**.

Pristup pomoći u Windows 7

Kliknite **Start** → **Pomoć i podrška**.

Pomoć na mreži za operacijski sustav

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Informacije o rješavanju problema,  
korisničke priručnike, upute za  
postavljanje, specifikacije o  
proizvodu, blogovi s tehničkom  
pomoći, upravljački programi,  
ažuriranja softvera itd.

Saznajte o svom operacijskom  
sistemu, postavljanju i korištenju

Pogledajte *Ja i moj Dell* na  
[www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

računala, izradi sigurnosne kopije,  
dijagnostikama itd.

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.