

# Inspiron 14

## 3000 Series

# Priručnik za servisiranje

Model računalnika: Inspiron 14-3451  
Regulativni model: P60G  
Regulativni tip: P60G002



# Opombe, svarila in opozorila

---

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
  -  **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
  -  **Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
- 

**Copyright © 2015 Dell Inc. Vse pravice pridržane.** Ta izdelek je zaščiten z ameriškimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell™ in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2015 - 01

Rev. A00

# Kazalo

<b>Preden začnete delo v notranjosti računalnika.....</b>	<b>10</b>
Preden začnete .....	10
Varnostna navodila.....	10
Priporočena orodja.....	11
<b>Ko končate delo v notranjosti računalnika.....</b>	<b>12</b>
<b>Odstranjevanje baterije.....</b>	<b>13</b>
Postopek.....	13
<b>Ponovna namestitev baterije.....</b>	<b>14</b>
Postopek.....	14
<b>Odstranjevanje pokrova osnove.....</b>	<b>15</b>
Pred postopkom.....	15
Postopek.....	15
<b>Ponovna namestitev pokrova osnove.....</b>	<b>17</b>
Postopek.....	17
Po postopku.....	17
<b>Odstranjevanje trdega diska.....</b>	<b>18</b>
Pred postopkom.....	18
Postopek.....	18
<b>Ponovna namestitev trdega diska.....</b>	<b>21</b>
Postopek.....	21
Po postopku.....	21

<b>Odstranjevanje pomnilniških modulov.....</b>	<b>22</b>
Pred postopkom.....	22
Postopek.....	22
<b>Ponovna namestitev pomnilniških modulov.....</b>	<b>24</b>
Postopek.....	24
Po postopku.....	25
<b>Odstranjevanje brezžične kartice.....</b>	<b>26</b>
Pred postopkom.....	26
Postopek.....	26
<b>Ponovna namestitev brezžične kartice.....</b>	<b>28</b>
Postopek.....	28
Po postopku.....	28
<b>Odstranjevanje tipkovnice.....</b>	<b>29</b>
Pred postopkom.....	29
Postopek.....	29
<b>Ponovna namestitev tipkovnice.....</b>	<b>32</b>
Postopek.....	32
Po postopku.....	32
<b>Odstranjevanje naslona za dlani.....</b>	<b>33</b>
Pred postopkom.....	33
Postopek.....	33
<b>Ponovna namestitev naslona za dlani.....</b>	<b>38</b>
Postopek.....	38
Po postopku.....	38

<b>Odstranjevanje sledilne ploščice.....</b>	<b>40</b>
Pred postopkom.....	40
Postopek.....	40
<b>Ponovna namestitev sledilne ploščice.....</b>	<b>43</b>
Postopek.....	43
Po postopku.....	43
<b>Odstranjevanje plošče gumba za vklop.....</b>	<b>44</b>
Pred postopkom.....	44
Postopek.....	44
<b>Namestitev plošče gumba za vklop.....</b>	<b>46</b>
Postopek.....	46
Po postopku.....	46
<b>Odstranjevanje zvočnikov.....</b>	<b>47</b>
Pred postopkom.....	47
Postopek.....	47
<b>Ponovna namestitev zvočnikov.....</b>	<b>49</b>
Postopek.....	49
Po postopku.....	49
<b>Odstranjevanje V/I-plošče.....</b>	<b>50</b>
Pred postopkom.....	50
Postopek.....	50
<b>Ponovna namestitev V/I-plošče.....</b>	<b>52</b>
Postopek.....	52
Po postopku.....	52

<b>Odstranjevanje matične plošče.....</b>	<b>53</b>
Pred postopkom.....	53
Postopek.....	53
<b>Ponovna namestitev matične plošče.....</b>	<b>56</b>
Postopek.....	56
Po postopku.....	57
<b>Odstranjevanje gumbne baterije.....</b>	<b>58</b>
Pred postopkom.....	58
Postopek.....	58
<b>Ponovna namestitev gumbne baterije.....</b>	<b>60</b>
Postopek.....	60
Po postopku.....	60
<b>Odstranjevanje hladilnika.....</b>	<b>61</b>
Pred postopkom.....	61
Postopek.....	61
<b>Ponovna namestitev hladilnika.....</b>	<b>63</b>
Postopek.....	63
Po postopku.....	63
<b>Odstranjevanje ventilatorja.....</b>	<b>64</b>
Pred postopkom.....	64
Postopek.....	64
<b>Ponovna namestitev ventilatorja.....</b>	<b>66</b>
Postopek.....	66
Po postopku.....	66

<b>Odstranjevanje sklopa zaslona.....</b>	<b>67</b>
Pred postopkom.....	67
Postopek.....	67
<b>Ponovna namestitev sklopa zaslona.....</b>	<b>72</b>
Postopek.....	72
Po postopku.....	72
<b>Odstranjevanje okvirja zaslona.....</b>	<b>73</b>
Pred postopkom.....	73
Postopek.....	73
<b>Ponovna namestitev okvirja zaslona.....</b>	<b>75</b>
Postopek.....	75
Po postopku.....	75
<b>Odstranjevanje plošče zaslona.....</b>	<b>76</b>
Pred postopkom.....	76
Postopek.....	76
<b>Ponovna namestitev plošče zaslona.....</b>	<b>79</b>
Postopek.....	79
Po postopku.....	79
<b>Odstranjevanje tečajev zaslona.....</b>	<b>81</b>
Pred postopkom.....	81
Postopek.....	81
<b>Ponovna namestitev tečajev zaslona.....</b>	<b>83</b>
Postopek.....	83
Po postopku.....	83

<b>Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona.....</b>	<b>84</b>
Pred postopkom.....	84
Postopek.....	84
<b>Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona.....</b>	<b>86</b>
Postopek.....	86
Po postopku.....	86
<b>Odstranjevanje kamere.....</b>	<b>87</b>
Pred postopkom.....	87
Postopek.....	87
<b>Ponovna namestitev kamere.....</b>	<b>89</b>
Postopek.....	89
Po postopku.....	89
<b>Odstranjevanje vrat za napajalnik.....</b>	<b>90</b>
Pred postopkom.....	90
Postopek.....	90
<b>Ponovna namestitev vrat za napajalnik.....</b>	<b>92</b>
Postopek.....	92
Po postopku.....	92
<b>Odstranjevanje osnove računalnika.....</b>	<b>93</b>
Pred postopkom.....	93
Postopek.....	93
<b>Ponovna namestitev osnove računalnika.....</b>	<b>95</b>
Postopek.....	95
Po postopku.....	95
<b>Posodobitev BIOS-a.....</b>	<b>96</b>

<b>Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>97</b>
Viri samopomoči.....	97
Vzpostavljanje stika z družbo Dell.....	97

# Preden začnete delo v notranjosti računalnika

---

 **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.

 **OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

## Preden začnete

- 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe.
- 2 Zustavite računalnik.
  - Windows 8.1: Na **začetnem** zaslonu tapnite ali kliknite ikono za napajanje  → **Zustavitev računalnika**.
  - Windows 7: kliknite ali tapnite **Start** → **Zustavitev**.

 **OPOMBA:** Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za izklop poiščite v dokumentaciji vašega operacijskega sistema.

- 3 Računalnik in vse priključene izključite naprave iz električnih vtičnic.
- 4 Iz računalnika izključite vse telefonske kable, omrežne kable in druge kable.
- 5 Iz računalnika izključite vse priključene naprave, kot so tipkovnica, miška, monitor in druge naprave.
- 6 Iz računalnika odstranite vse pomnilniške kartice in optične pogone.
- 7 Potem ko izklopite računalnik, pritisnite gumb za vklop in ga držite 5 sekund, da vzpostavite delovanje matične plošče.

## Varnostna navodila

Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost.

 **Opozorilo: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za več informacij o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).**

-  **Opozorilo:** Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden ga priklopite v vir napajanja.
-  **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista.
-  **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.
-  **POZOR:** Odpravljanja težav in popravil se lahko lotite le, če vam to dovoli oziroma naroči ekipa za tehnično pomoč pri podjetju Dell. Škode, ki nastane pri neodobrenih popravilih, garancija ne krije. Glejte varnostna navodila, ki so priložena izdelku, ali spletno stran dell.com/regulatory\_compliance.
-  **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.
-  **POZOR:** Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri odklapljanju kablov poskrbite, da bodo poravnani in se zato nožice na priključkih ne bodo zvile. Pri priklapljanju kablov poskrbite, da bodo priključki in vrata pravilno obrnjeni ter poravnani.
-  **POZOR:** Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.
-  **POZOR:** Pritisnite in izvrzite nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic.

## Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali ta orodja:

- izvijač Philips
- plastično pero.

# Ko končate delo v notranjosti računalnika

---



**POZOR:** Če v notranjosti računalnika pustite neprivite ali raztresene vijke, ti lahko resno poškodujejo računalnik.

- 1** Ponovno namestite vse vijke in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki.
- 2** Preden začnete delo na računalniku, priključite vse zunanje naprave in kable, ki ste jih odstranili.
- 3** Preden začnete delo na računalniku, namestite vse medijske kartice, diske in druge dele, ki ste jih odstranili pred delom v računalniku.
- 4** Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
- 5** Vklopite računalnik.


# Odstranjevanje baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Zaprite zaslon in obrnite računalnik.
- 2 Potisnite zapah za zaklep akumulatorja v odklenjen položaj.
- 3 Baterijo dvignite pod kotom in jo odstranite iz ležišča baterije.



1 Baterija

2 Zapah za sprostitev baterije

- 4 Obrnite računalnik in odprite zaslon.
- 5 Pritisnite gumb za vklop in ga zadržite 5 sekund, da ozemljite matično ploščo.

# Ponovna namestitev baterije

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Zaprite zaslon in obrnite računalnik.
- 2 Namestite baterijo v ležišče in jo potisnite tako, da se zaskoči na mesto.



**OPOMBA:** Prepričajte se, da je zapah za sprostitev baterije zaprt.

# Odstranjevanje pokrova osnove

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

Odstranite [baterijo](#).

## Postopek

- 1 Odstranite vijke, s katerimi je pokrov osnove pritrjen na osnovo računalnika.

- 2** S prsti nežno potisnite pokrov osnove in jo odstranite z osnove računalnika.



1 Osnova računalnika

2 Vijaka (2)

3 Pokrov osnove

# Ponovna namestitev pokrova osnove

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Jezičke na pokrovu osnove poravnajte z režami na osnovi računalnika in ga nežno potisnite na ustrezno mesto.
- 2 Namestite vijake, s katerimi je pokrov osnovne pritrjen na osovo računalnika.

## Po postopku

Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje trdega diska

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory\_compliance.



POZOR: Trdi diskovi so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.



POZOR: Trdega diska ne odstranjujte, ko je računalnik vključen ali v stanju spanja, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke.

## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnove](#).

## Postopek

- 1 Odstranite vijaka, s katerima je sklop trdega diska pritrjen na ohišje računalnika.
- 2 Dvignite zapah in izključite kabel trdega diska z matične plošče.

- 3** Sklop trdega diska dvignite z ohišja računalnika.



1 Vijaki (4)


2 sklop trdega diska

3 Kabel trdega diska

4 zapah

- 4** Odstranite vijke, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na sklop trdega diska.
- 5** Nosilec trdega diska dvignite s sklopa trdega diska.

**6** S trdega diska izključite vmesnik.



1 Vijaki (4)

3 trdi disk

2 Nosilec trdega diska

4 Vmesnik

# Ponovna namestitev trdega diska

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



POZOR: Trdi disk so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.

## Postopek

- 1 Priključite vmesnik na trdi disk.
- 2 Poravnajte odprtine za vijke na nosilcu trdega diska z odprtinami za vijke na sklopu trdega diska.
- 3 Ponovno namestite vijke, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na sklop trdega diska.
- 4 Poravnajte luknje za vijke na sklopu trdega diska z luknjami za vijke na osnovi računalnika.
- 5 Ponovno namestite vijke, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na osnovno računalnika.
- 6 Kabel trdega diska priključite na matično ploščo in pritisnite na priključni zapah, da pritrdite kabel.

## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 2 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje pomnilniških modulov

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnove](#).

## Postopek

- 1 S konicami prstov razširite pritrdilni sponki na vsaki strani reže pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.

**2** Pomnilniški modul potisnite in odklopite iz reže za pomnilniški modul.



1 Pritrdilni sponki (2)

2 pomnilniški modul

# Ponovna namestitev pomnilniških modulov

---




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.

- 2** Pomnilniški modul trdno in pod kotom potisnite v režo ter ga pritisnite navzdol, da se zaskoči na mestu.

 **OPOMBA:** Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.



## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 2 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje brezžične kartice

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnove](#).

## Postopek

- 1 Antenska kabla izključite iz brezžične kartice.
- 2 Odstranite vijak, s katerim je brezžična kartica pritrjena na matično ploščo.

- 3** Potisnite in privzdignite brezžično kartico iz reže za brezžično kartico.



1 Antenska kabla (2)

3 Vijak

5 jeziček

2 Brezžična kartica

4 Zareza

6 Reža za brezžično kartico

# Ponovna namestitev brezžične kartice

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek



**POZOR:** Ne postavljajte kablov pod brezžično kartico, da je ne poškodujete.

- 1 Zarezo na brezžični kartici poravnajte z jezičkom na reži za brezžično kartico in nato potisnite kartico v režo.
- 2 Pritisnite drugi konec brezžične kartice in ponovno namestite vijak, s katerim je brezžična kartica pritrjena na matično ploščo.
- 3 Antenske kable priključite na brezžično kartico.

Priključki na brezžični kartici	Barva antenskega kabla
Glavni (bel trikotnik)	Bela
Pomožni (črn trikotnik)	Črna

## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 2 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje tipkovnice

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Pred postopkom

Odstranite [baterijo](#).

## Postopek

- 1 S plastičnim peresom nežno sprostite jezičke, s katerimi je tipkovnica pritrjena na sklop naslona za dlani.

- 2** Previdno obrnite tipkovnico in jo postavite na sklop naslona za dlani.



1 Jezički (5)


3 tipkovnico

2 Plastično pero

4 Sklop naslona za dlani

- 3** Dvignite zapah in izključite kabel tipkovnice iz matične plošče.

- 4** Tipkovnico skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani.



1 zapah

3 tipkovnico

2 Kabel tipkovnice

4 Sklop naslona za dlani

# Ponovna namestitev tipkovnice

---

 Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Kabel tipkovnice priključite na matično ploščo in pritisnite na priključni zapah, da pritrdirite kabel.
- 2 Previdno obrnite tipkovnico, jezičke na tipkovnici potisnite v reže na sklopu naslona za dlani in pritisnite tipkovnico, da se zaskoči na mestu.

## Po postopku

Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje naslona za dlani

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [tipkovnico](#).

## Postopek

- 1** Odstranite vijke, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ohišje računalnika.


- 2** Dvignite priključna zapaha in izključite kabel sledilne ploščice in kabel gumba za vklop z matične plošče.



- |          |                          |          |                    |
|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Kabel gumba za napajanje | <b>2</b> | Vijaki (5)         |
| <b>3</b> | Sklop naslona za dlani   | <b>4</b> | Ohišje računalnika |
| <b>5</b> | kabel sledilne ploščice  | <b>6</b> | Zapaha (2)         |

- 3** Zaprite zaslon in obrnite računalnik.  
**4** Odstranite vijke, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ohišje računalnika.

**5** Kabel zvočnika odklopite z matične plošče.




1 Vijaki (8)

2 Ohišje računalnika

3 Kabel zvočnika

- 6** Dvignite ohišje računalnika in sklop naslona za dlani ločite od ohišja s plastičnim pisalom.




1 Ohišje računalnika

2 Sklop naslona za dlani

3 Plastično pero

- 7** Obrnite računalnik in odprite zaslon, kolikor je mogoče.

- 8** Sklop naslona za dlani dvignite pod kotom in ga odstranite z ohišja računalnika.



1 Sklop naslona za dlani

2 Ohišje računalnika

- 9** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 6 v poglavju »[Odstranjevanje sledilne ploščice](#)«.
- 10** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 4 v poglavju »[Odstranjevanje plošče gumba za vklop](#)«.
- 11** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 4 v poglavju »[Odstranjevanje zvočnikov](#)«.

# Ponovna namestitev naslona za dlani

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Ponovna namestitev zvočnikov](#)«.
- 2 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 4 v poglavju »[Ponovna namestitev plošče gumba za vklop](#)«.
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Ponovna namestitev sledilne ploščice](#)«.
- 4 Potisnite kabel zvočnika skozi režo na ohišju računalnika.
- 5 Odprtine za vijke na sklopu naslona za dlani poravnajte z odprtinami za vijke na ohišju računalnika.
- 6 Ponovno namestite vijke, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ohišje računalnika.
- 7 Kabel sledilne ploščice in kabel gumba za vklop potisnite v priključka na matični plošči in pritisnite na priključna zapaha, da kabla zavarujete.
- 8 Zaprite zaslon in obrnite računalnik.
- 9 Ponovno namestite vijke, s katerimi je sklop naslona za dlani pritrjen na ohišje računalnika.
- 10 Kabel zvočnika priključite na matično ploščo.
- 11 Obrnite računalnik in odprite zaslon.

## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 2 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.

**3** Ponovno namestite [pokrov osnove](#).

**4** Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje sledilne ploščice

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [tipkovnico](#).
- 5** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.

## Postopek

- 1** Naslon za dlani obrnite na glavo ter ga postavite na čisto in ravno površino.
- 2** Odstranite vijke, s katerimi je nosilec sledilne ploščice pritrjen na sledilno ploščico.

- 3** Odstranite sledilne ploščice s sklopa naslona za dlani.




1 Nosilec sledilne ploščice

2 Vijaki (3)

- 4** Dvignite zapah in izključite kabel sledilne ploščice iz sledilne ploščice.  
**5** Odstranite trak, s katerim je sledilna ploščica pritrjena na naslon za dlani.

**6** Sledilno ploščico dvignite s sklopa naslona za dlani.



1 Trak

2 Sklop naslona za dlani

3 zapah

4 kabel sledilne ploščice

# Ponovna namestitev sledilne ploščice

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Poravnajte luknje za vijke na sledilni ploščici z luknjami za vijke na sklpu naslona za dlani in pazite, da bo sledilna ploščica na mestu.
- 2 Prilepite trak, s katerim je sledilna ploščica pritrjena na naslon za dlani.
- 3 Poravnajte luknje za vijke na nosilcu sledilne ploščice z luknjami za vijke na sklpu naslona za dlani.
- 4 Ponovno namestite vijke, s katerimi je nosilec sledilne ploščice pritrjen na sklop naslona za dlani.
- 5 Sklop naslona za dlani obrnite na glavo.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 2 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 4 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 5 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje plošče gumba za vklop

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [tipkovnico](#).
- 5** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.

## Postopek

- 1** Naslon za dlani obrnite na glavo ter ga postavite na čisto in ravno površino.
- 2** Odstranite kabel plošče gumba za vklop skozi režo na sklopu naslona za dlani.
- 3** Odstranite vijak, s katerim je napajalna plošča gumba za vklop pritrjena na naslon za dlani.

- 4** Potisnite in odstranite ploščo gumba za vklop skupaj s kablom s spodnje strani jezička na sklopu naslona za dlani.



1 Vijak  
3 jeziček

2 Plošča gumba za vklop  
4 Kabel plošče gumba za vklop

# Namestitev plošče gumba za vklop

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Potisnite ploščo gumba za vklop pod jeziček na sklopu naslona za dlani in poravnajte odprtino za vijak na plošči gumba za vklop z odprtino za vijak na sklopu naslona za dlani.
- 2 Ponovno namestite vijak, s katerim je plošča gumba za vklop pritrjena na naslon za dlani.
- 3 Potisnite kabel plošče gumba za vklop skozi režo na sklopu naslona za dlani.
- 4 Sklop naslona za dlani obrnite na glavo.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 2 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 4 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 5 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje zvočnikov

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [tipkovnico](#).
- 5** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.

## Postopek

- 1** Naslon za dlani obrnite na glavo ter ga postavite na čisto in ravno površino.
- 2** Zapomnите si lokacijo zvočnikov in zvočnike snemite s sklopa naslona za dlani.
- 3** Zapomnите si, kakšna je kabelska napeljava za zvočnik, in odstranite kabel iz vodil na sklopu naslona za dlani.

**4** Zvočnika skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani.



1 Sklop naslona za dlani

2 Kabel zvočnika

3 Zvočnika (2)

# Ponovna namestitev zvočnikov

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 S pomočjo oznak za poravnavo namestite zvočnika na sklop naslona za dlani.
- 2 Kabel zvočnika napeljite skozi vodila za napeljavo na sklopu naslona za dlani.
- 3 Sklop naslona za dlani obrnite na glavo.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 2 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 4 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 5 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje V/I-plošče

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [tipkovnico](#).
- 5** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.

## Postopek

- 1** Dvignite zapah in odklopite kabel V/I-plošče z V/I-plošče.
- 2** Odstranite vijak, s katerim je V/I-plošča pritrjena na ohišje računalnika.

- 3** Dvignite in odstranite ploščo V/I s spodnje strani jezička na ohišju računalnika.



1 Vijak  
3 zapah  
5 jeziček

2 Plošča V/I  
4 Kabel plošče V/I

# Ponovna namestitev V/I-plošče

---

 Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Potisnite V/I-ploščo pod zavihek na osnovi računalnika in poravnajte luknjo za vijak na V/I-plošči z luknjo na osnovi računalnika.
- 2 Ponovno namestite vijak, s katerim je V/I-plošča pritrjena na osovo računalnika.
- 3 Kabel V/I-plošče priključite na V/I-ploščo ter pritisnite na priključni zapah, da pritrdite kabel.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 2 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 4 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 5 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje matične plošče

-  **Opozorilo:** Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **OPOMBA:** Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitev BIOS, potem ko ponovno namestite matično ploščo.
-  **OPOMBA:** S ponovno namestitvijo matične plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitev BIOS.
-  **OPOMBA:** Preden odklopite kable iz matične plošče, si zapomnите lokacijo priključkov, da jih boste lahko pozneje, ko boste ponovno namestili matično ploščo, lahko spet pravilno priključili.


## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4 Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6 Odstranite [tipkovnico](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.

## Postopek

- 1 Odlepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na matično ploščo.
- 2 Dvignite zapahe priključka ter odklopite kabel zaslona in kabel plošče V/I z matične plošče.

**3** Kabel vrat za napajalnik odklopite z matične plošče.



1 Kabel vrat za napajalnik

3 Trak

5 matična plošča


2 Kabel zaslona

4 Zapaha (2)

6 Kabel plošče V/I

**4** Odstranite vijak, s katerim je matična plošča pritrjena na ohišje računalnika.

- 5** Dvignite sistemsko ploščo z ohišja računalnika.



1 matična plošča

2 Vijak

- 6** Obrnite sistemsko ploščo.  
**7** Odstranite [gumbno baterijo](#).  
**8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje](#)«.

# Ponovna namestitev matične plošče

---



**Opozorilo:** Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



**OPOMBA:** Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitev BIOS, potem ko ponovno namestite matično ploščo.



**OPOMBA:** S ponovno namestitvijo matične plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitev BIOS.

## Postopek

- 1 Ponovno namestite [gumbno baterijo](#).
  - 2 Sledite postopku od koraka 2 do koraka 4 v poglavju »[Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje](#)«.
  - 3 Obrnite matično ploščo.
  - 4 Odprtino za vijak na matični plošči poravnajte z odprtino za vijak na osnovi računalnika.
- 
- POZOR: Prepričajte se, da pod matično ploščo ni kablov.**
- 5 Ponovno namestite vijak, s katerim je matična plošča pritrjena na osovo računalnika.
  - 6 Kabel vrat za napajalnik priključite na matično ploščo.
  - 7 Kabel zaslona in kabel V/I-plošče potisnite v matično ploščo ter pritisnite zapahe navzdol, da ju pritrdite.
  - 8 Prilepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na matično ploščo.

## **Po postopku**

- 1** Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 2** Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 3** Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 4** Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 5** Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 6** Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 7** Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje gumbne baterije

---

-  **Opozorilo:** Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu dell.com/regulatory\_compliance.
-  **POZOR:** Ko odstranite gumbno baterijo, se vse nastavitev BIOS-a ponastavijo na privzete. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitev BIOS-a, preden odstranite gumbno baterijo.

## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4 Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6 Odstranite [tipkovnico](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 6 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.

## Postopek

S plastičnim peresom previdno dvignite gumbno baterijo iz predalčka za baterijo.



- 1 Ležišče za baterijo  
3 Plastično pero

- 2 gumbasta baterija  
4 matična plošča

# Ponovna namestitev gumbne baterije

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

S pozitivno stranko navzgor potisnite gumbno baterijo v ležišče na matični plošči.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 3 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 2 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 3 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 4 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 5 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 6 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 7 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 8 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje hladilnika

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 6 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.

## Postopek

- 1** Po vrstnem redu (označenem na termalnem sklopu za hlajenje) odvijte zaskočnevijke, ki pritrjujejo termalni sklop za hlajenje na matično ploščo.
- 2** Kabel ventilatorja odklopite z matične plošče.

- 3** Dvignite termalni sklop za hlajenje s sistemske plošče.



1 Kabel ventilatorja

3 termalni sklop za hlajenje

2 matična plošča

4 Pritrdilni vijaki (4)

- 4** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje ventilatorja](#)«.

# Ponovna namestitev hladilnika

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Ponovna namestitev ventilatorja](#)«.
- 2 Odprtine za vijke na termalnem sklopu za hlajenje poravnajte z odprtinami za vijke na matični plošči.
- 3 Po vrstnem redu (označenem na termalnem sklopu za hlajenje), odvijte zaskočne vijke, ki pritrjujejo termalni sklop za hlajenje na matično ploščo.
- 4 Priključite kabel ventilatorja na matično ploščo.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 3 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 2 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 3 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 4 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 5 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 6 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 7 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 8 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje ventilatorja

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4 Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6 Odstranite [tipkovnico](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 6 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje](#)«.

## Postopek

- 1 Odstranite vijke, s katerimi je ventilator pritrjen na termalni sklop za hlajenje.

**2** Termalni sklop za hlajenje obrnите na glavo.




1 Vijaki (4)

2 Ventilator

3 termalni sklop za hlajenje

**3** Odstranite ventilator s termalnega sklopa za hlajenje.



1 Ventilator

2 termalni sklop za hlajenje

# Ponovna namestitev ventilatorja

---

 **Opozorilo:** Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Ventilator postavite na termalni sklop za hlajenje.
- 2 Termalni sklop za hlajenje obrnite na glavo.
- 3 Ponovno namestite vijke, s katerimi je ventilator pritrjen na termalni sklop za hlajenje.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 2 do koraka 4 v poglavju »[Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje](#)«.
- 2 Sledite postopku od koraka 3 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 4 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 5 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 6 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 8 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 9 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje sklopa zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.

## Postopek

- 1** Zaprite zaslon in obrnite računalnik.

- 2** Potisnite kable antene skozi režo na ohišju računalnika.




1 Antenska kabla (2)

2 Ohišje računalnika

- 3** Obrnite računalnik in odprite zaslon.  
**4** Dvignite zapah in odklopite kabel V/I-plošče z V/I-plošče.

- 5** Odstranite kabel plošče V/I iz ohišja računalnika.



1 sklop zaslona


3 Kabel plošče V/I

2 Ohišje računalnika

4 zapah

- 6** Zapomnите si, kako je speljan kabel antene, in odstranite kabel iz vodil na ohišju računalnika.


- 7** Zapomnите si, kako je speljan kabel zaslona, in odstranite kabel iz vodil na ohišju računalnika.



- 1 sklop zaslona  
2 Kabel zaslona  
3 Ohišje računalnika  
4 Antenska kabla (2)

- 8** Odstranite vijke, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na ohišje računalnika.

**9** Sklop zaslona dvignite z ohišja računalnika.



1 sklop zaslona

3 Tečaja (2)

2 Vijaka (2)

# Ponovna namestitev sklopa zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Odprtine za vijke na tečajih zaslona poravnajte z odprtinami za vijke na osnovi računalnika.
- 2 Ponovno namestite vijke, s katerimi so tečaji zaslona pritrjeni na osnovno računalnika.
- 3 Kabel zaslona napeljite skozi vodila na osnovni računalnik.
- 4 Kabla antene speljite skozi vodila in ju potisnite skozi režo na osnovi računalnika.
- 5 Kabel V/I-plošče priključite na V/I-ploščo ter pritisnite na priključni zapah, da pritrdite kabel.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 2 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev sklopa zaslona za dlani](#)«.
- 3 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 4 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 5 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 6 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 7 Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).
- 8 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje okvirja zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje zaslona za dlani](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.

## Postopek

- 1** S prsti previdno dvignite notranje robove okvirja zaslona.

**2** Dvignite okvir zaslona in ga odstranite s sklopa zaslona.



1 Okvir zaslona

2 Plošča zaslona

# Ponovna namestitev okvirja zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

Okvir zaslona poravnajte s hrbtnim pokrovom zaslona in ga previdno potisnite na njegovo mesto.

## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 2 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Odstranjevanje zaslona za dlani](#)«.
- 4 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 5 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 6 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 8 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 9 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje plošče zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9** Odstranite [sklop zaslona](#).
- 10** Odstranite [okvir zaslona](#).

## Postopek

- 1** Odstranite vijke, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona.

**2** Ploščo zaslona obrnite na glavo in jo nežno položite na čisto površino.




1 Vijaki (4)

2 Plošča zaslona

**3** Odlepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na ploščo zaslona.

**4** Dvignite zapah in kabel zaslona odklopite s hrbtnne plošče zaslona.



- 1 Plošča zaslona
- 3 Kabel zaslona
- 5 Hrbtni pokrov zaslona

- 2 Zapah
- 4 Trak

# Ponovna namestitev plošče zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1** Postavite ploščo zaslona na čisto in ravno površino.
- 2** Kabel zaslona priključite na ploščo zaslona, nato pa pritisnite zapah, da pritrdite kabel.
- 3** Prilepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na hrbtno ploščo zaslona.
- 4** Obrnite zaslonsko ploščo.
- 5** Poravnajte odprtine za vijke na plošči zaslona z odprtinami za vijke na hrbtnem pokrovu zaslona.
- 6** Ponovno namestite vijke, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona.

## Po postopku

- 1** Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 2** Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 4** Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlanj](#)«.
- 5** Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 6** Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 7** Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 8** Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.

**9** Ponovno namestite [pokrov osnove](#).

**10** Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje tečajev zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9** Odstranite [sklop zaslona](#).
- 10** Odstranite [okvir zaslona](#).
- 11** Odstranite [ploščo zaslona](#).

## Postopek

- 1** Odstranite vijke, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona.

**2** Tečaja zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona.



1 Vijaki (6)

2 Tečaja zaslona (2)

3 Hrbtni pokrov zaslona

# Ponovna namestitev tečajev zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Poravnajte odprtine za vijke na tečajih zaslona z odprtinami za vijke na hrbtnem pokrovu zaslona.
- 2 Ponovno namestite vijke, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona.

## Po postopku

- 1 Namestite [ploščo zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 3 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 4 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 5 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 6 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 7 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 8 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 9 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 10 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 11 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona

---


 **Opozorilo:** Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlanj](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9** Odstranite [okvir zaslona](#).
- 10** Odstranite [sklop zaslona](#).
- 11** Odstranite [ploščo zaslona](#).
- 12** Odstranite [tečaje zaslona](#).

## Postopek

Ko ste odstranili vse dele v okviru predpostopka, ostane hrbtni pokrov zaslona.



1 Hrbtni pokrov zaslona

# Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

Postavite hrbtni pokrov zaslona na čisto in ravno površino.

### Po postopku

- 1 Ponovno namestite [tečaja zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 3 Namestite [ploščo zaslona](#).
- 4 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 5 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 6 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 7 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 8 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 9 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 10 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 11 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 12 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje kamere

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1** Odstranite [baterijo](#).
- 2** Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4** Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5** Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6** Odstranite [tipkovnico](#).
- 7** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlani](#)«.
- 8** Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9** Odstranite [sklop zaslona](#).
- 10** Odstranite [okvir zaslona](#).

## Postopek

- 1** Upoštevajte položaj kamere in s plastičnim peresom previdno potisnite kamero s hrbtnega pokrova zaslona.

- 2** Iz kamere odklopite kabel in kamero odstranite s hrbtnega pokrova zaslona.



**1** Hrbtni pokrov zaslona

**3** Plastično pero

**2** Kamera

**4** Kabel kamere

# Ponovna namestitev kamere

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Kabel kamere priklopite na kamero.
- 2 Prilepite kamero na hrbtni pokrov zaslona.

## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 4 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlanj](#)«.
- 5 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 6 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 7 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 8 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 9 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 10 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje vrat za napajalnik

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4 Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6 Odstranite [tipkovnico](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlanj](#)«.
- 8 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 5 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9 Odstranite [sklop zaslona](#).

## Postopek

- 1 Zapomnите si, kako je speljan kabel vrat za napajalnik, in odstranite kabel iz vodil na ohišju računalnika.
- 2 Odstranite vijak, s katerim so vrata za napajalnik pritrjena na ohišje računalnika.

**3** Vrata za napajalnik skupaj s kablom dvignite iz ohišja računalnika.



1 Vijak

3 Vodilo za napeljavo

2 Kabel vrat za napajalnik

4 Vrata za napajalnik

# Ponovna namestitev vrat za napajalnik

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

- 1 Potisnite vrata za napajalnik v režo na osnovi računalnika.
- 2 Ponovno namestite vijak, s katerim je priključek napajalnika pritrjen na osnovno računalnika.
- 3 Kabel vrat za napajalnik napeljite skozi vodila na osnovi računalnika.

## Po postopku

- 1 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 2 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 3 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev naslona za dlani](#)«.
- 4 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 5 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 6 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 8 Ponovno namestite [pokrov osnove](#).
- 9 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Odstranjevanje osnove računalnika

---




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Pred postopkom

- 1 Odstranite [baterijo](#).
- 2 Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 4 Odstranite [pomnilniške module](#).
- 5 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 6 Odstranite [tipkovnico](#).
- 7 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 8 v poglavju »[Odstranjevanje naslona za dlanji](#)«.
- 8 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 6 v poglavju »[Odstranjevanje matične plošče](#)«.
- 9 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje termalnega sklopa za hlajenje](#)«.
- 10 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje plošče V/I](#)«.
- 11 Odstranite [sklop zaslona](#).
- 12 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Odstranjevanje vrat napajjalnika](#)«.

## Postopek

Ko ste odstranili vse dele v okviru predpostopka, ostane samo še ohišje računalnika.



1 Ohišje računalnika

# Ponovna namestitev osnove računalnika

---



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postopek

Postavite računalnik na čisto in ravno površino.

## Po postopku

- 1 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Ponovna namestitev vrat za napajalnik](#)«.
- 2 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 3 Sledite postopku od koraka 1 do koraka 3 v poglavju »[Ponovna namestitev plošče V/I](#)«.
- 4 Sledite postopku od koraka 2 do koraka 4 v poglavju »[Ponovna namestitev termalnega sklopa za hlajenje](#)«.
- 5 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 8 v poglavju »[Ponovna namestitev matične plošče](#)«.
- 6 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 11 v poglavju »[Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani](#)«.
- 7 Ponovno namestite [tipkovnico](#).
- 8 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 9 Ponovno namestite [pomnilniške module](#).
- 10 Sledite postopku od koraka 4 do koraka 6 v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 11 Ponovno namestite [pokrov osnovne plošče](#).
- 12 Ponovno namestite [baterijo](#).

# Posodobitev BIOS-a

---

Ko je na voljo posodobitev ali po ponovni namestitvi matične plošče boste morda morali posodobiti BIOS. Za posodobitev BIOS-a:

- 1 Vklopite računalnik.
  - 2 Obiščite spletno mesto [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
  - 3 Kliknite **Product Support** (Podpora za izdelek), vnesite servisno oznako svojega prenosnika in kliknite **Submit** (Pošlji).
-  **OPOMBA:** Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
- 4 Kliknite **Drivers & Downloads** (Gonilniki in prenosi).
  - 5 Pojdite dol do **Or, show me all available drivers for...** (Ali pa mi pokaži razpoložljive gonilnike za ...) in izberite **BIOS** na spustnem seznamu **Category** (Kategorija).
-  **OPOMBA:** V spustnem meniju **Change OS** (Spremeni operacijski sistem) izberite operacijski sistem, ki je nameščen na računalniku.
- 6 Razširite **BIOS**, da si boste lahko ogledali razpoložljive datoteke BIOS.
  - 7 Kliknite **Download File** (Prenesi datoteko), da se prenese najnovejša različica BIOS-a za vaš računalnik.
  - 8 Shranite datoteko in ko je prenos dokončan, poiščite mapo, kamor ste shranili posodobitveno datoteko.
  - 9 Dvakliknite ikono datoteke za posodobitev BIOS-a in upoštevajte navodila na zaslonu.

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

---

## Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo na naslednjih spletnih virih samopomoči:

Informacije o samopomoči	Možnosti samopomoči
Dostop do pomoči Windows	<b>Windows 8.1</b> – Odprite čarobni gumb »Iskanje«, v iskalno polje vnesite <b>Pomoč in podpora</b> in pritisnite tipko <b>Enter</b> . <b>Windows 7</b> – Kliknite <b>Start</b> → <b>Pomoč in podpora</b> .
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	Obiščite spletno mesto <b>dell.com</b>
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitev, specifikacije izdelka, spletni dnevnik s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	Obiščite spletno mesto <b>dell.com/support</b>
Informacije o sistemu Microsoft Windows 8.1	Obiščite spletno mesto <b>dell.com/windows8</b>
Informacije o sistemu Microsoft Windows 7	Kliknite <b>Start</b> → <b>Vsi programi</b> → <b>Dokumentacija Dell za pomoč</b> .
Naučite se več o operacijskem sistemu, o tem, kako namestiti in uporabljati računalnik, o varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in tako dalje.	Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani <b>dell.com/support/manuals</b> .

## Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite **dell.com/contactdell**.



**OPOMBA:** Storitve so odvisne od države in izdelka in niso na voljo za vse države.



**OPOMBA:** Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisu ali v katalogu izdelkov Dell.