

## システムマニュアルアップデート: Dell™ Latitude™ L400

- [概要](#)
- [Dell Latitude L400 ResourceCDからのドライバおよびユーティリティのインストール](#)
- [各オペレーティングシステムのドライバおよびユーティリティ](#)
- [自動化されていないドライバのインストール手順](#)

### 概要

このマニュアルは、システムに同梱されているDell Latitude L400 ResourceCDからの、システムドライバおよびユーティリティのインストールに関する情報を提供します。コンピュータのすべてのユーティリティ、およびDellで取り付けたデバイス用のすべてのドライバは、コンピュータがお手元に届いたときに、操作できる状態になっています。お客様ご自身でインストールや設定を行う必要はありません。しかしながら、ドライバまたはユーティリティのインストールが必要な場合は、お手元のResourceCDを使用してください。

 **メモ:** ResourceCDには、お使いのシステムのDell診断プログラムおよびシステムのマニュアルが含まれています。

次のドライバをインストールする場合は、以下の順番でインストールすることをお勧めします。

- 1 ビデオ
- 1 モデム
- 1 オーディオ

お使いのコンピュータは、Dell Latitude L400アドバンスポートリプリケータで使用できるように予め設定されています。

Dellでプリインストールしたオペレーティングシステムに関する詳細については、コンピュータに付属のオペレーティングシステムのユーザーズガイドを参照してください。

また、Dellのサポートウェブサイト<http://support.jp.dell.com>からシステムツールおよびマニュアルにもアクセスできます。WELCOME TO support.jp.dell.comページで、お使いのシステムの情報を入力し、システムのヘルプツールや情報にアクセスしてください。

### 各オペレーティングシステムのドライバおよびユーティリティ

次の表では、ResourceCDから入手できる、各オペレーティングシステム用のユーティリティおよびドライバを一覧表示します。

表内で「自動」と表記されたすべてのドライバおよびユーティリティは、インストールの手順がほとんど自動化されており、いくつかの画面上の指示に従うだけで実行できます。これらのドライバおよびユーティリティをインストールするには、[Dell Latitude L400 ResourceCDからのドライバおよびユーティリティのインストール](#)の手順1から8を実行し、手順8のインストールオプションを使用してください。

表内で「手順を参照」と表記されたドライバは、より多くの手順を実行する必要があります。これらのファイルのいずれかをインストールする場合には、このマニュアルに記載された、該当する[インストール手順](#)を参照してください。

表 1. 各オペレーティングシステムのドライバおよびユーティリティ

ドライバ	Windows® 98	Windows Me	Windows NT®	Windows 2000
ビデオ	自動	自動	自動	自動
オーディオ	自動	自動	自動	自動
タッチパッド	自動	自動	自動	自動
NIC	<a href="#">手順を参照</a>	<a href="#">手順を参照</a>	<a href="#">手順を参照</a>	<a href="#">手順を参照</a>
内蔵モデム	自動	自動	自動	自動
CD-ROM	自動	自動	自動	自動
SpeedStep	自動	自動	自動	自動
ソフトウェアウェーブテーブル	—	—	自動	—
オペレーティングシステムのアップデート	自動	自動	—	—
ユーティリティ				

BayManager	自動	自動	自動	—
Softex, PCカード	—	—	自動	—
Softex, APM	—	—	自動	—

## Dell Latitude L400 ResourceCDからのドライバおよびユーティリティのインストール

ResourceCDからドライバまたはユーティリティをインストールするには、次の手順を実行してください。

1. 開いているすべてのアプリケーションプログラムの作業を保存します。
2. ResourceCDをCD-ROMまたはDVD-ROMドライブに挿入します。  
ほとんどの場合、CDは自動的に実行を開始します。開始しない場合は、Microsoft® Windows Explorerを起動し、CD-ROMドライブのディレクトリをクリックしてCDの内容を表示し、それからStart.htmファイルをクリックします。
3. 言語のボタンをクリックして、使用したいユーザインタフェース言語を選択します。  
**オペレーティングシステムの種類の一覧および、すべてのソフトウェアカテゴリを表示するシステムソフトウェアの用途画面**が現われます。
4. **オペレーティングシステムの種類**で、お使いのオペレーティングシステムをクリックしてドライバの一覧、Utilitiesサブディレクトリ、およびDocumentationサブディレクトリを表示します。
5. インストールしたいドライバ(たとえばaudio)またはユーティリティの種類をクリックします。  
お使いのシステムで使用される特定のドライバまたはユーティリティへのリンクが表示されます。
6. リンクをクリックして**言語**画面を表示させます。
7. ドライバまたはユーティリティ(利用可能な場合)用の使用したい言語をクリックするか、**マルチプル**をクリックします。
8. ドライバの情報画面で、次のいずれかを実行します。
  1. **インストールボタン**(存在する場合)をクリックして自動インストールを開始します。ダイアログボックスで、**このプログラムを上記の場所から実行する**を選択し、画面の指示に従ってインストールを完了します。
  1. **インストールボタンがない**場合は、自動インストールはできません。インストール手順については、Readmeリンクをクリックするか、次の該当する手順に進みます。

 **メモ:** ドライバファイルに進むように指示された場合は、ドライバ情報画面のCDディレクトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示してください。

## 自動化されていないドライバのインストール手順

上記のテーブルで「手順を参照」と記載されたドライバまたはユーティリティをインストールするには、この項の該当する手順を実行してください。

### Windows 98用のNICドライバのインストール

1. 作業を保存し、ResourceCDを挿入します。手順を継続する前に、CDインタフェースを閉じてかまいません。
2. **スタート**ボタンをクリックし、**設定**を選択してから**コントロールパネル**をクリックします。
3. **コントロールパネル**で**システム**アイコンをダブルクリックします。
4. **システムのプロパティ**ウィンドウで、**デバイス マネージャ**タブをクリックします。
5. **その他のデバイス**をダブルクリックしてから、PCI Ethernet Controllerを右クリックします。
6. **プロパティ**をクリックします。
7. **ドライバ**タブをクリックします。
8. **ドライバの更新**をクリックします。  
**デバイス ドライバの更新ウィザード**ウィンドウが表示されます。
9. **次へ**をクリックします。
10. **特定の場所にあるすべてのドライバの一覧**を作成し、**インストールするドライバを選択する**を選択し**次へ**をクリックします。
11. **ネットワークアダプタ**を選択し、**次へ**をクリックします。
12. **ディスク使用**をクリックします。

13. CDドライブの指示場所(たとえば、d:\)を入力し、**参照**をクリックします。
14. **フォルダ**領域で、**network**サブディレクトリを見つけ、**network**サブディレクトリをダブルクリックしてから、**R21083**フォルダをダブルクリックし、次に**OK**をクリックします。
15. **ディスクからインストール**ダイアログボックスで、選択したディレクトリを確認し、**OK**をクリックします。
16. **3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)**が選択されていることを確認してから、**OK**をクリックします。  
システムがファイルを見つけられなかったという内容のメッセージを表示したら、**R21083**フォルダへ戻り、**OK**をクリックします。
17. **デバイス ドライバの更新ウィザード**がドライバの場所を確認したら、**次へ**をクリックします。
18. 指示された場合は、Windows 98オペレーティングシステムのCDを挿入します。特定のWindows 98ファイルを求められた場合は、**OK**をクリックし、Windows 98 CD上のファイルの位置を特定します。(ファイルの位置を探すためにCDを検索する必要があるかもしれません。)
19. ソフトウェアのインストールが完了したというメッセージを受け取ったら、**完了**をクリックします。
20. システムを再起動するように指示されたら、オペレーティングシステムのCDを取り出し、**はい**をクリックします。

#### Windows 2000用のNICドライバのインストール

1. 作業を保存し、ResourceCDを挿入します。手順を継続する前に、CDインターフェースを閉じてもかまいません。
2. **スタート**ボタンをクリックし、**設定**を選択してから**コントロールパネル**をクリックします。
3. **コントロールパネル**で**システム**アイコンをダブルクリックします。
4. **システムのプロパティ**ウィンドウで、**ハードウェア**タブをクリックします。
5. **デバイス マネージャ**をクリックします。
6. **ネットワークアダプタ**をダブルクリックしてから、**3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)**を右クリックします。
7. **プロパティ**をクリックします。
8. **ドライバ**タブをクリックします。
9. **ドライバの更新**をクリックします。  
**デバイス ドライバのアップデートウィザード**ウィンドウが表示されます。
10. **次へ**をクリックします。
11. **このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する**を選択し、**次へ**をクリックします。
12. **ディスク使用**をクリックします。
13. CDドライブの指示場所(たとえば、d:\)を入力し、**参照**をクリックします。
14. **network**サブディレクトリを見つけ、**network**サブディレクトリをダブルクリックしてから、**R21083**フォルダをダブルクリックし、次に**開く**をクリックします。
15. **フロッピーディスクからインストール**ダイアログボックスで、選択したディレクトリを確認し、**OK**をクリックします。
16. **3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)**が選択されていることを確認してから、**次へ**をクリックします。
17. **デバイス ドライバのアップグレードウィザード**がドライバの場所を確認したら、**次へ**をクリックします。
18. ソフトウェアのインストールが完了したというメッセージを受け取ったら、**完了**をクリックします。
19. **3Com**画面で**閉じる**をクリックします。
20. CDを取り出し、システムを再起動します。

#### Windows Me用のNICドライバのインストール


1. 作業を保存し、ResourceCDを挿入します。手順を継続する前に、ご希望であればCDインターフェースを閉じてもかまいません。
2. **スタート**ボタンをクリックし、**設定**を選択してから**コントロールパネル**をクリックします。
3. **コントロールパネル**で**システム**アイコンをダブルクリックします。



**メモ:**システムアイコンを表示させるには、画面の左側にあるすべての[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]のリンクをクリックする必要がある場合があります。

4. システムのプロパティウィンドウで、**デバイス マネージャ**タブをクリックします。
5. **ネットワークアダプタ**をダブルクリックしてから、3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)を右クリックします。
6. **プロパティ**をクリックします。
7. **ドライバ**タブをクリックします。
8. **ドライバの更新**をクリックします。  
**デバイス ドライバの更新ウィザード**ウィンドウが表示されます。
9. **ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)**を選択します。
10. **次へ**をクリックします。
11. **リムーバブル メディア**のチェックをクリックして外し、**検索場所の指定**をクリックしてチェックします。
12. CDDライブの指示場所(たとえば、d:\)を入力し、**参照**をクリックします。
13. **network**サブディレクトリを見つけ、**network**サブディレクトリをダブルクリックしてから、**R21083**フォルダをダブルクリックし、次に**OK**をクリックします。
14. **デバイスドライバの更新ウィザード**ダイアログボックスで、**次へ**をクリックします。
15. 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)が選択されていることを確認してから、**次へ**をクリックします。
16. **デバイス ドライバの更新ウィザード**がドライバの場所を確認したら、**次へ**をクリックします。
17. ソフトウェアのインストールが完了したというメッセージを受け取ったら、**完了**をクリックします。
18. システムを再起動するように指示されたら、オペレーティングシステムのCDを取り外し、**はい**をクリックします。

#### Windows NT用のNICドライバのインストール

 **メモ:** Windows NTでDell Latitude L400 ResourceCDを使用するには、コンピュータにInternet Explorer 4.xをインストールする必要があります。Windows NTはInternet Explorer 3.xがインストールされた状態で出荷されるので、ResourceCDのドライバをインストールする前にIE4.xをインストールしなければなりません。Internet Explorer 4.0インストールCDはお使いのシステムに付属しています。

以下の手順は、ご使用のシステムがTCP/IPプロトコルを使用し、コンピュータの内蔵NICを通してネットワークにアクセスするように設定されていると前提した場合のもので、その他のネットワーク設定の場合については、Windows NTのマニュアルを参照してください。

1. 作業を保存し、ResourceCDを挿入します。手順を継続する前に、ご希望であればCDインタフェースを閉じてかまいません。
2. **マイ コンピュータ**アイコンをダブルクリックし、**コントロールパネル**をダブルクリックしてから、**ネットワーク**アイコンをダブルクリックします。
3. **ネットワークの構成**ダイアログボックスで、**はい**をクリックしてWindows NT ネットワークをインストールします。
4. **ネットワーク セットアップウィザード**ダイアログボックスで、**次へ**をクリックして**ネットワークに接続(デフォルト)**を受諾します。
5. **検索開始**をクリックします。
6. **一覧から選択**をクリックします。
7. **ディスク使用**をクリックします。
8. Windows NT Explorerを使って、ResourceCDのネットワークドライバへのパスを識別します(たとえば、d:\network\R21083)。
9. Windows NT Explorerを閉じ、表示されたスペースにパスを入力してから、**OK**をクリックします。
10. **OEMオプションの選択**ダイアログボックスで、**OK**をクリックし3Com Etherlink PCI NICを受諾します。
11. **次へ**をクリックします。
12. TCP/IPプロトコルを受諾するために、**次へ**をクリックします。
13. 希望のネットワークサービスを選択し、**次へ**をクリックします。
14. Windows NTがソフトウェアをインストールする準備ができたことを知らせるメッセージが表示されたら、**次へ**をクリックします。
15. **Windows NTセットアップ**ダイアログボックスで、Windows NT CDを挿入し、d:\N386 (d:はドライブの指名字)を入力し、**続行**をクリックします。
16. 指示に従ってネットワークを設定します。

17. ネットワークのインストールが完了したというメッセージを受け取ったら、**完了**をクリックします。

18. **はい**をクリックしてコンピュータを再起動します。

---

このマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。  
© 2000年 すべての著作権はDell Computer Corporationにあります。

Dell Computer Corporationからの書面による許可なしには、いかなる方法においてもこのマニュアルの複写、転載を禁じます。

このマニュアルに使用されている商標について: Dell、およびLatitudeは、Dell Computer Corporationの商標です。Microsoft、Windows、Windows NT、およびMS-DOSは、Microsoft Corporationの登録商標です。3Comは3Com Corporationの登録商標です。

このマニュアルでは、上記以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切Dell Computer Corporationに所属するものではありません。

---

初版: 2001年 1月 5日

Rev. A00-00