

Inspiron 5491 2n1

Setup and Specifications



Contents

1 ដំឡើង Inspiron 5491 2n1 របស់អ្នក.....	4
2 ទំនិញដែលបានរៀន Inspiron 5491 2n1.....	5
ស្រួតចាំ.....	5
ខ្លឹមសារ.....	5
ប្រភេទ.....	6
អ្នកប្រើ.....	7
ខ្លឹមសារ.....	7
ម៉ូឌុល.....	8
3 លក្ខណៈពិសេសនៃ Inspiron 5491 2n1.....	9
ម៉ូឌុលដែលកំណត់រួចរាល់.....	9
វិស័យកម្រិត និងម៉ូឌុល.....	9
អង្គភាពដែលបានកំណត់.....	9
សំណុំឈ្នួល.....	9
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្រិត.....	10
អង្គភាពដែលបានកំណត់.....	10
រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង.....	10
ទំហំកម្រិត.....	11
អ្នកប្រើ.....	11
កម្រិតស្រាប់.....	12
Intel Optane memory (optional).....	12
កម្រិតដែលបានកំណត់.....	13
កម្រិត (យើង).....	13
កម្រិត.....	13
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង.....	14
កម្រិតដែលបានកំណត់.....	14
កម្រិតដែលបានកំណត់.....	14
កម្រិត.....	15
អ្នកប្រើ.....	15
កម្រិតដែលបានកំណត់ (ផ្ទៃក្រឡា).....	16
វិស័យ.....	16
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង.....	17
4 កម្រិតដែលបានកំណត់.....	18
5 កម្រិតដែលបានកំណត់នៃ Dell.....	19

1. ភ្នំបាប៉ងទៅអោយបាប៉ងទី៩តាមពលនិងចុះបរិក្ខណៈក្នុងតាមពល។



2. បញ្ចប់កំណត់តម្លៃ Windows

ធុរៈកើតចោលកាលណាដែលខ្ញុំបានឮសំឡេងបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានឮសំឡេងបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះ។

- [illegible]

3. ស្ត្រីរងគ្រោះ និងបុរសម្នាក់ទៀត បានប្តូរទៅលើកទី២ ពីម៉ាក Dell ម៉ាកទី២ មកជាមួយម៉ាក Windows

តារាង 1. ស្តង់ដារកម្មវិធី Dell



My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

ទឹកចំណាត់ការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Dell ស្រាប់ពីទិញ ឬប្រើប្រាស់ផលិតផល Dell របស់ខ្ញុំ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានសេវាបច្ចេកទេស និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្របតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន។ ទំព័រនេះផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។



SupportAssist

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានសេវាបច្ចេកទេស និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្របតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន។ ទំព័រនេះផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។



ការប្រើប្រាស់ផលិតផល Dell

អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានសេវាបច្ចេកទេស និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្របតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន។ ទំព័រនេះផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។



ការប្រើប្រាស់ផលិតផល Dell

ទំព័រនេះផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។ ទំព័រនេះផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។

ទំរង់ប្រភពឥតគិតថ្លៃ **Inspiron 5491 2n1**

សុត្តន្តបិដក



- ### 1. រចនាសម្ព័ន្ធ SD

អានពី នឹងសរសេរចូលក្នុង SD។


- ## 2. 新增 USB 2.0

ក្នុងបាបនៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ ឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ ឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ ឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញ 480 Mbps។

3. រកប្រភពទិន្នន័យសមស្រប (រង្វង់ដេកប្រាំបី)

[illegible]

ខ ពាងផ្គុំ ១៤ ចង



1. រដ្ឋបាលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ

ភ្នំបាបអោយទៅដល់ក្រុងសៀមរាប។

2. តន្ត្រីប្រពៃណីខ្មែរ តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរ តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរ តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរ តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរ

[illegible]

ពណ៌ស — អោងចាប់ទ័ងត្រូវបាត់ចាប់ ហើយផ្ទុកចំពងសត្វ។

ពណ៌លឿងទុំ — ក្នុងតុប្បយូនៃកំពុងដំណើរការជាមួយឆ្មាថ្ម ហើយឆ្មាថ្មមានចំនង 5% ។

បទ—

- អោយបាបទំនិញតាមលក្ខខណ្ឌបាត់ ហើយបាត់សាកស្នូលរង្វា។
- ក្នុងពេលនេះកំពុងដំណើរការជួយឱ្យបាត់ ហើយឱ្យសាកបាត់បរិស្ថាន 5% ។

[illegible]

3. រចនា USB 3.1 ជំហានទី 1 (បណ្តាញ C) ដោយអោយបញ្ចូលទិន្នន័យ/រចនាសម្ព័ន្ធទី 2)

[illegible][illegible]

វិធានការ USB ឬក្រុមប្រឹក្សា C ទៅកាន់កាន់កាន់កាន់ DisplayPort (ស្រាប់តែកាន់កាន់កាន់កាន់) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតកាន់កាន់កាន់កាន់ DisplayPort ។

- #### 4. 接続 HDMI

ក្នុងតាមបទព័ត៌មានស្តីពី ឬធុបករណ៍ HDMI ណាមួយផ្សេងទៀត។ ផ្តល់ការបញ្ជូននិងទទួលបាននូវសំឡេង និងអ្នកប្រើប្រាស់។


- ## 5. រក្សា USB ផ្តល់បាន 3.1 ចំនួន 1

ក្នុងបាញ់ក្បាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលបានបកស្រាយពីទុក្ខបង្កឱ្យកើតឡើងនូវការបាត់បង់ទិន្នន័យ 5 Gbps ។

- ## 6. រចនា USB ផ្គត់ចក្ខុ 3.1 ចំណុច 1


7. រងទុក្ខកាល

បទពិសោធន៍



ទំព័រ ១ នៃ ២

អរូក រូង ០



1. ចំណែកនៃការប្រើប្រាស់ទឹកស្រាវជ្រាវ

ផ្តុំគ្នាជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃសេវា និងការបង្កើនចំណូលសម្រាប់ការថែទាំ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន។

2. ကာကွယ်ရေး

អនុព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រី និងកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧

3. ពន្ធដារប្រើប្រាស់តាមការសម្រេចរបស់

បរើកនពៅពលក ាមដេរីកកំពុងតែប្តូរទី។

4. ម៉ូក្រាហ្វិកត្រូវតែមានលក្ខណៈ

ផ្តល់ព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ និងសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាម។

ខ ចាងក្រុម



1. ឧបករណ៍បំពងសំឡេងចង្ហាន់តូចៗ

ផ្តល់ការបញ្ជូនសេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

2. សុំលក់ដីស្រែចម្ការចំនួន ០១ ហិកតា

[illegible]

3. ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទាំងស្រុងចាំបាច់

ម៉ូឌុល

កុំព្យូទ័រដ៏ទៃទៀត



កុំព្យូទ័រដ៏ទៃទៀត



កុំព្យូទ័រដ៏ទៃទៀត



កុំព្យូទ័រដ៏ទៃទៀត



លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ Inspiron 5491 2n1

ម៉ូឌុលណែនាំកុំព្យូទ័រ

Inspiron 5491 2n1

វិធីសាស្ត្រ និងទម្រង់

តារាង 2. វិធីសាស្ត្រ និងទម្រង់

វិធីសាស្ត្រ	តម្លៃ
កម្រិតស្រទាប់	
មុខ	19.74 មម (0.78 អ៊ីញ)
ខាងក្រោយ	19.95 មម (0.79 អ៊ីញ)
ទទឹង	328 មម (12.91 អ៊ីញ)
ជម្រៅ	232.80 មម (9.17 អ៊ីញ)
ទម្រង់ (អតិបរមា)	1.86 គ.ក (4.10 ផ្ទៃ)



ចំណាំ៖ ទម្រង់នៃកុំព្យូទ័រនេះអាចខុសពីរូបភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថត។ ទម្រង់នៃកុំព្យូទ័រនេះអាចខុសពីរូបភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថត។

អង្គភាពដំណើរការ

តារាង 3. លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃអង្គភាពដំណើរការ

វិធីសាស្ត្រ	តម្លៃ	តម្លៃ	តម្លៃ
អង្គភាពដំណើរការ	Intel Core i3 ជំនាញទី 10	Intel Core i5 ជំនាញទី 10	Intel Core i7 ជំនាញទី 10
រំលង	15 រំលង	15 រំលង	15 រំលង
ចំនួនស្រទាប់	2	4	4
ចំនួនស្រទាប់	4	8	8
ល្បឿន	រហូតដល់ 4.1 GHz	រហូតដល់ 4.2 GHz	រហូតដល់ 4.9 GHz
រូបភាពដំណើរការ L3	4 MB	6 MB	8 MB
ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន Intel UHD	ក្រុមហ៊ុន Intel UHD	ក្រុមហ៊ុន Intel UHD

សំណុំឈើ

តារាង 4. លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសំណុំឈើ

វិធីសាស្ត្រ	តម្លៃ
សំណុំឈើ	CML-U PCH-LP

បរិយាយ	កម្រិត
អង្គភាពប្រើប្រាស់	Intel Core i3/i5/i7 ជំនាញទី 10
ទទឹងខ្សែកែច្នៃប្រចាំថ្ងៃ DRAM	64-bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe bus	រចនាសម្ព័ន្ធ PCIe ជំនាញទី 3

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

អង្គភាពប្រើប្រាស់

តារាង 5. លក្ខណៈពិសេសនៃកម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់

បរិយាយ	កម្រិត
រចនាសម្ព័ន្ធ	រចនាសម្ព័ន្ធ SODIMM ព័ត៌មាន
ប្រភេទ	DDR4
ល្បឿន	2666 MHz
កម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់	16 GB
កម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់	4 GB
អង្គភាពប្រើប្រាស់កម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់	4 GB, 8 GB និង 16 GB
កម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់កម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់	• 4 GB DDR4 រចនាសម្ព័ន្ធ 2666 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 រចនាសម្ព័ន្ធ 2666 MHz (1 x 8 GB) • 8 GB DDR4 រចនាសម្ព័ន្ធ 2666 MHz (2 x 4 GB) • 12 GB DDR4 រចនាសម្ព័ន្ធ 2666 MHz (4 GB + 8 GB) • 16 GB DDR4 រចនាសម្ព័ន្ធ 2666 MHz (1 x 16 GB) • 16 GB DDR4 រចនាសម្ព័ន្ធ 2666 MHz (2 x 8 GB)

រចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់

តារាង 6. លក្ខណៈពិសេសនៃកម្រិតអង្គភាពប្រើប្រាស់ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់

បរិយាយ	កម្រិត
ទំនាក់ទំនង	
បណ្តាញ	ម៉ូដឹមទំនាក់ទំនង
USB	• រចនាសម្ព័ន្ធ USB 2.0 មួយ • រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាញទី 1 ចំនួនពីរ • រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាញទី 1 (ប្រភេទ C) ចំនួនមួយដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង/DisplayPort
អ៊ូឡីយ៉ូ	រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ូឡីយ៉ូ
វីដេអូ	រចនាសម្ព័ន្ធ HDMI 1.4b ចំនួនមួយ

បរិយាយ	កម្មវត្ថុ
កម្មវត្ថុដែលបានកាត់ចេញ	ខ្សែ SD-card មួយ
ខ្សែដែលបានបំប្លែងជាមធ្យម	ខ្សែដែលបានបំប្លែងជាមធ្យម 4.5 មម x 2.9 មម មួយ
សន្ទុកស្រទាប់	ចាក់ស្រទាប់ Noble
តារាងកម្មវត្ថុ	
M.2	- ខ្សែ M.2 មួយ សម្រាប់កាត Wi-Fi និងប៊ីតូប្លូធាន - ខ្សែ M.2 2230/2242/2280 មួយ សម្រាប់ផ្ទុកយន្តការប្រតិបត្តិការ Intel Teton Glacier

ទំនាក់ទំនង

បំពង់ប្រតិបត្តិការ

តារាង 7. លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់បំពង់ប្រតិបត្តិការ

បរិយាយ	កម្មវត្ថុ	កម្មវត្ថុ	កម្មវត្ថុ
លេខបំពង់	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462	Intel 9560
អត្រាបញ្ជូន	រហូតដល់ 433 Mbps	រហូតដល់ 433 Mbps	រហូតដល់ 867 Mbps
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលបានកាត់ចេញ	Dual band 2.4 GHz/5 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz
ស្ថានភាពដែលបានបញ្ជូន	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - ប៊ីតូប្លូធាន 5.0	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - ប៊ីតូប្លូធាន 5.0	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - ប៊ីតូប្លូធាន 5.0
ការអភិវឌ្ឍន៍	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP
ប៊ីតូប្លូធាន	ប៊ីតូប្លូធាន 4.2	ប៊ីតូប្លូធាន 5.0	ប៊ីតូប្លូធាន 5.0

អង្គប្រតិបត្តិការ

តារាង 8. លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អង្គប្រតិបត្តិការ

បរិយាយ	កម្មវត្ថុ
ប្រភេទ	អង្គប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ Realtek
ឧបករណ៍បញ្ជូន	Realtek ALC3204
ការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ដែលបានកាត់ចេញ	ប្រើប្រាស់ស្រទាប់
អត្រាបញ្ជូនដែលបានកាត់ចេញ	អង្គប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
អត្រាបញ្ជូនដែលបានកាត់ចេញ	ឧបករណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ជូនប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍បំពង់សំឡេង	តង់
អំពូលប្រតិបត្តិការដែលបានកាត់ចេញ	ប្រើប្រាស់ (ក្នុងអង្គប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ)

បរិយាយ	តម្លៃ
ឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យស្របតាមតម្រូវការ	កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យស្របតាមតម្រូវការ
កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យស្របតាមតម្រូវការ	
ផ្ទៃក្រឡា	2 ឆ្នាំ
ទំហំ	2.5 ឆ្នាំ
កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យស្របតាមតម្រូវការ	មិនមាន
ម៉ូឌុលទិន្នន័យ	ម៉ូឌុលទិន្នន័យស្របតាមតម្រូវការ

កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ

តារាង 9. លក្ខណៈពិសេសនៃកាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ

ប្រភេទកាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ	ប្រភេទកាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ	សមត្ថភាព
កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ 2.5 អ៊ីឡី	SATA AHCI 6 Gbps	រហូតដល់ 2 TB
កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ M.2 2230/2242/2280	SATA AHCI 6 Gbps	256 GB
កាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ M.2 2230/2242/2280	PCIe ឆ្នាំទី 3.0x4 NVMe រហូតដល់ 32 Gbps	រហូតដល់ 1 TB
M.2 2280 Intel Teton Glacier	- PCIe ឆ្នាំទី 3.0x2 សម្រាប់ NVMe - PCIe Gen3.0x2 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ Intel Optane	រហូតដល់ 512 GB

Intel Optane memory (optional)

Intel Optane technology utilizes 3D XPoint memory technology and functions as a non-volatile storage cache/accelerator and/or storage device depending on the Intel Optane memory installed in your computer.

Intel Optane Memory H10 with solid-state storage

Intel Optane Memory H10 with solid-state storage functions as both a non-volatile storage cache/accelerator (enabling enhanced read/write speeds for hard-drive storage) and a solid-state storage solution. It neither replaces nor adds to the memory (RAM) installed on your computer.

Table 10. Intel Optane Memory H10 with solid-state storage specifications

Description	Values
ប្រភេទកាតព្វកិច្ចបញ្ចូលទិន្នន័យ	PCIe NVMe Gen 3 x2 - One PCIe NVMe Gen 3 x2 for Optane memory - One PCIe NVMe Gen 3 x2 3D QLC NAND Flash
ឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យ	M.2
Form factor	2280
Capacity (Optane memory)	Up to 32 GB
Capacity (QLC—solid-state storage)	Up to 512 GB

i

NOTE: Intel Optane Memory H10 with solid-state storage is supported on computers that meet the following requirements:

- 9th Generation or higher Intel Core i3/i5/i7 processors
- Windows 10 64-bit version or higher (Anniversary Update)
- Intel Rapid Storage Technology driver version 17.2 or higher

កម្មវិធីវិវត្តន៍បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

តារាង 11. លក្ខណៈបឋមនៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

භවිතය	ප්‍රභවය
ප්‍රභවය	ප්‍රභවය SD-card ප්‍රභවය
ප්‍රභවය	- ප්‍රභවය SD (SD) - ප්‍රභවය SDHC (SDHC) - ප්‍රභවය SDXC (SDXC)

ក្រុម ចាតុប្ប (ឃើងត)

ឆ្នាំទី 12. លក្ខណៈរបស់បុគ្គលិកទំនើបនៃក្រុមហ៊ុន

[illegible]

កំណត់សម្គាល់

គតាចារ 13. សកទូណៈបឋមទូរាជទេវសាស្ត្រនៃកាកបាទក្រហម

[illegible]

បរិយាយ	តម្លៃ
ទំហំអេក្រង់	1280 x 720 (HD) ៣១ 30 fps
កាមេរ៉ាខាងលើអេក្រង់	
រូបភាពហ្វូន	មិនគាំទ្រ
ទំហំអេក្រង់	មិនគាំទ្រ
ម៉ូឌុលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអេក្រង់	
កាមេរ៉ាខាងលើ	78.6 អ៊ីន្ទ័រ
កាមេរ៉ាខាងលើអេក្រង់	មិនគាំទ្រ

បន្ថែម៖

តារាង 14. លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់បន្ថែម៖

បរិយាយ	តម្លៃ
កុំណត់បង្ហាញ	
ផ្ទៃក្រឡា	1229
បញ្ចូល	929
ទំហំក្រឡា	
ផ្ទៃក្រឡា	105 ម.ម (4.13 អ៊ីញ)
បញ្ចូល	65 មម (2.56 អ៊ីញ)

កាតព្វកិច្ចរបស់បន្ថែម៖

សូមទាក់ទងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់បន្ថែម៖ Windows 10 សូមទាក់ទងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់បន្ថែម៖ Microsoft [4027871](#) តាមរយៈ [support.microsoft.com](#) ។

តារាងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ

តារាង 15. លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ

បរិយាយ	តម្លៃ	តម្លៃ
ប្រព័ន្ធ	45 W	65 W
អង្កត់ទ្វីប (ឧបករណ៍ត្រូវបាន)	4.5 មម x 2.9 មម	4.5 មម x 2.9 មម
កម្រិតប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ (អតិបរមា)	1.30 A	1.60 A
ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ (ប្រព័ន្ធ)	2.31 A	3.34 A
កម្រិតប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ	19.50 VDC	19.50 VDC
កម្រិតប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ		

បរិយាយ	តម្លៃ
កម្រិតសំ	173.99 មម (6.85 អ៊ីញ)
ទទឹង	309.35 មម (12.18 អ៊ីញ)
អង្កត់ទ្រូង	355.60 មម (14 អ៊ីញ)
គុណភាពបង្ហាញដើម	1920 x 1080
បរិមាត្រកាតិចស៊ីន	2.07
ភាពស្រស់ភ្នែកមួយអ៊ីញ (PPI)	157
សមាមាត្រកាតស្រប (អប្បបរមា)	600:1
រយៈពេលឆ្លើយតប (អតិបរមា)	35 msec ឡើង/ចុះ
អត្រាប្រែប្រួល	60 Hz
ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង	+/- 80 ដឺក្រេ
ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុងប្រកប	+/- 80 ដឺក្រេ
កម្រិតកាតិចស៊ីន	0.161 មម
ការប្រើប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា)	3.5 W
ការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រព័ន្ធ VS ថាមពលប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់	TrueLife ផ្ទុកមួយកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃ (CG)
ផ្ទុកប្រព័ន្ធកាតិចស៊ីន	មិន

កម្រិតដែលបានស្របតាមមុខរបៀប (ជ្រុងមុខ)

តាមរយៈ 18. លក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប

បរិយាយ	តម្លៃ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	សម្រាប់កាត
កម្រិតគុណភាពស្របតាមមុខរបៀប	108 កាតិចស៊ីន x 88 កាតិចស៊ីន
កម្រិតស្របតាមមុខរបៀប	5.49 មម x 4.47 មម
ទំហំកាតិចស៊ីនស្របតាមមុខរបៀប	114 x 114 កាតិចស៊ីន

វិធីសាស្ត្រ

តាមរយៈ 19. លក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប

កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប	កម្រិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្របតាមមុខរបៀប
Nvidia NV N17S-G0 (MX230)	MS Hybrid	2 GB	GDDR5

គុំ ចាប បំប៉ន ផ្សេងៗ ក្នុង តារាង

[illegible]

ឆ្នាំទី ២២. បញ្ញត្តិអំពីការបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

កន្លែងចងក្រង	អតិថិជន
F1	បិទអត្ថបទ
F2	បន្តបញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិ
F3	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
F4	ចាប់ផ្តើម/បញ្ចប់ ប្រព័ន្ធ
F5	ចាប់ផ្តើម/បញ្ចប់ ប្រព័ន្ធ
F6	ចាប់ផ្តើម/បញ្ចប់ ប្រព័ន្ធ
F8	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
F9	ស្វ័យប្រវត្តិ
F10	បិទបញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់ (ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ)
F11	បន្តបញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិ
F12	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
Fn + PrtScr	បិទ/បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
Fn + S	បិទបញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
Fn + Esc	បិទបញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់ Fn
Fn + B	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិ (Pause/Break)
Fn + Insert	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិ
Fn + R	ស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
Fn + Ctrl	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់
Fn + H	បញ្ជីស្វ័យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់

កតាមទទួលបានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ Dell

အထွေထွေအချက်အလက်

អុនកអានទទួលបានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ កុំព្យូទ័រ Dell ដោយកាត់បន្ថយពេលវេលាដំឡើងផ្ទុកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

ឧបាសក 23. អតីតបានជំនួយឥតសងប្រាក់ពីអ្នកផ្សេងៗ

[illegible]

កាតាឡូង ចាកចំឡងឯមកកាតាឡូង **Dell**

ក្រាហ្វិកទាំងនេះទំនងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Dell សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ក្រាហ្វិកទាំងនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទេ ប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកទាំងនេះ ឬប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកទាំងនេះ ឬប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកទាំងនេះ សូមទស្សនាទីប្រើប្រាស់ www.dell.com/contactdell។

- [illegible]