

XPS 13 7390 2 合 1

設定和規格

註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

1 設定您的 XPS 13 7390 2 合 1	4
2 XPS 13 7390 2 合 1 檢視	6
右側.....	6
左側.....	6
底座.....	7
顯示器.....	8
底部.....	9
模式.....	9
3 XPS 13 7390 2 合 1 電腦規格	11
尺寸和重量.....	11
處理器.....	11
Chipset (晶片組).....	11
作業系統.....	12
記憶體.....	12
連接埠和連接器.....	12
通訊.....	13
音效.....	13
存放時.....	14
媒體讀卡機.....	14
鍵盤.....	14
攝影機.....	15
觸控墊.....	15
觸控墊手勢.....	15
電源變壓器.....	15
電池.....	16
顯示器.....	17
指紋辨識器.....	17
影像.....	18
電腦環境.....	18
4 Dell 低藍光顯示器	19
5 鍵盤快捷鍵	20
6 獲得幫助和聯絡 Dell 公司	22

設定您的 XPS 13 7390 2 合 1

註: 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

1. 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕



註: 出貨時，電池會進入省電模式，以節省電力。首次開啟電腦時，請務必將電源變壓器連接至電腦。

2. 完成 Windows 設定。

依畫面上的說明完成設定。進行設定時，Dell 建議您：

- 連線到網路以進行 Windows 更新。
- **註:** 如果您要連線至安全的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 如果已連線至網際網路，請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連線至網際網路，請建立離線帳戶。
- 在**支援與保護**畫面中，輸入您的詳細連絡資料。

3. 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用。

表 1. 找到 Dell 應用程式



資源	說明
	My Dell 集中提供重要的 Dell 應用程式、說明文章及其他重要的電腦資訊。此軟體也會通知您有關保固狀態、推薦的配件及可用軟體更新的資訊。
	SupportAssist 可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊，請參閱 SupportAssist 的說明文件，網址為 www.dell.com/support 。

表 1. 找到 Dell 應用程式(續)

資源	說明
	 註: 在 SupportAssist 中, 按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。
	Dell Update 當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時, 使用這些程式來更新電腦。如需使用 Dell Update 的詳細資訊, 請參閱知識庫文章 SLN305843 , 網址為 www.dell.com/support 。
	Dell Digital Delivery 下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。如需使用 Dell Digital Delivery 的詳細資訊, 請參閱知識庫文章 153764 , 網址為 www.dell.com/support 。

XPS 13 7390 2 合 1 檢視

右側



1. 具備電力傳輸功能的 Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠


支援 USB 3.1 第 2 代 Type-C、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 3，也可讓您使用顯示器轉接器連接外接式顯示器。連接 USB 3.1 第 2 代時資料傳輸速率可高達 10 Gbps，連接 Thunderbolt 3 時則可高達 40Gbps。支援 Power Delivery，可讓裝置在彼此之間提供雙向電源供應。提供高達 5 V/3 A 的電源輸出，充電速度更快。

註：需要使用 USB Type-C 至 DisplayPort 轉接器 (另售) 來連接 DisplayPort 裝置。

2. 耳麥連接埠

連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

左側



1. 電源變壓器//Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠


連接 Thunderbolt 3 裝置和 Dell 擴充基座。支援 USB 3.1 第 2 代、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 3，且也可讓您使用顯示器轉接器連接外接式顯示器。連接 USB 3.1 第 2 代時資料傳輸速率可高達 10 Gbps，連接 Thunderbolt 3 時則可高達 40Gbps。支援 Power Delivery，可讓裝置在彼此之間提供雙向電源供應。提供高達 5 V/3 A 的電源輸出，充電速度更快。

註：需要使用 USB Type-C 至 DisplayPort 轉接器 (另售) 來連接 DisplayPort 裝置。

2. microSD 卡插槽

讀取和寫入 microSD 卡。

底座



1. 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，或以兩根手指輕觸來以右鍵點選。

2. 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

3. 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

4. 附指紋辨識器的電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下電源按鈕可使電腦進入睡眠狀態，而按住電源按鈕 10 秒鐘可強制關閉電腦。

將手指放在電源按鈕上即可透過指紋辨識器登入。

i 註: 您可以在 Windows 中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

顯示器



1. 左側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

2. 環境光線感應器

偵測環境光線、自動調整鍵盤背光和顯示器亮度。

3. 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

4. 攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

5. 右側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

底部



1. 左側喇叭
提供音訊輸出。
2. 服務標籤
服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。
3. 右側喇叭
提供音訊輸出。

模式

筆記型電腦



平板電腦



底座



帳篷模式



XPS 13 7390 2 合 1 電腦規格

尺寸和重量

表 2. 尺寸和重量

說明	值
高度：	
正面	6.94 mm (0.27 in)
背面	13.10 mm (0.52 in)
寬度	296.40 mm (11.67 in)
厚度	207.40 mm (8.17 in)
重量 (最大)	1.33 kg (2.92 lb) ⓘ 註: 電腦的重量視訂購的組態與製造變異而定。

處理器

本節說明 XPS 7390 2 合 1 支援的處理器。

表 3. 處理器

說明	值		
處理器	第 10 代 Intel Core i3	第 10 代 Intel Core i5	第 10 代 Intel Core i7
瓦特數	15 W	15 W	15 W
核心數	2	4	4
執行緒數	4	8	8
速度	最高 3.4 GHz	最高 3.6 GHz	最高 3.9 GHz
快取記憶體	4 MB	6 MB	8 MB
內建顯示卡	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Plus Graphics

Chipset (晶片組)

表 4. Chipset (晶片組)

說明	值
Chipset (晶片組)	ICL PCH-LP
處理器	第 10 代 Intel Core i3/i5/i7

表 4. Chipset (晶片組)(續)

說明	值
DRAM 匯流排寬度	64 位元
快閃 EPROM	32MB
PCIe 匯流排	最高 Gen 3

作業系統

- Windows 10 家用版 (64 位元)
- Windows 10 專業版 (64 位元)

記憶體

表 5. 記憶體規格

說明	值
記憶體類型	雙通道 LPDDR4X
記憶體速度	3733 MHz
最大記憶體	32 GB
最小記憶體	4 GB
支援的記憶體組態	<ul style="list-style-type: none"> · 4 GB (3733 MHz) · 8 GB (3733 MHz) · 16 GB (3733 MHz) · 32 GB (3733 MHz)

連接埠和連接器

表 6. 外接式連接埠和連接器

外接式：	
USB	兩個 Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠 (具備 Power Delivery/ DisplayPort 功能)
音效	一個耳麥連接埠
影像	USB Type-C 轉 DisplayPort 轉接器 (另售)
媒體讀卡器	一張 microSD 卡
銜接連接埠	N/A
電源變壓器連接埠	USB Type-C 連接埠
安全保護	N/A

表 7. 內部連接埠和連接器

內部：	
M.2	一個 M.2 1216 內建 Wi-Fi 和藍牙模組 ⓘ 註: 如需深入瞭解不同類型 M.2 卡的功能，請參閱知識庫文章 SLN301626 。

通訊

無線模組

表 8. 無線模組規格


說明	值
型號	Rivet Killer 1650s
傳輸速率	最高 2400 Mbps
支援頻帶	2.4 GHz/5 GHz
無線標準	<ul style="list-style-type: none"> · WiFi 802.11a/b/g · Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) · Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) · Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
加密	<ul style="list-style-type: none"> · 64 位元/128 位元 WEP · AES-CCMP · TKIP
Bluetooth (藍牙)	藍牙 5

音效

表 9. 音效規格

說明	值
控制器	具備 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3281-CG
立體聲轉換	支援
內部介面	高傳真音效介面
外接式介面	通用音效插孔
喇叭	2
內置揚聲器放大器	支援
外部音量控制	鍵盤快捷鍵控制項
喇叭輸出：	
	平均
	2 W

表 9. 音效規格(續)

說明	值
峰值	2.5 W
超低音喇叭輸出	不支援
麥克風	數位陣列麥克風  註: 麥克風通過商務用 Skype 的 VOIP 認證

存放時

您的電腦支援一個 1620 內建固態硬碟。


 註: 請在更換電腦元件之前備份個人資料。

表 10. 儲存裝置規格

儲存類型	介面類型	容量
一個 1620 內建固態硬碟	PCIe Gen3.0x4 NVMe, 最高 32 Gbps	最高 1 TB

媒體讀卡機

表 11. 媒體讀卡機規格

說明	值
類型	一個 micro-SD 卡插槽
支援的插卡	<ul style="list-style-type: none"> · Micro SD (mSD) · Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) · Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

鍵盤

表 12. 鍵盤規格


說明	值
類型	背光鍵盤
布局	QWERTY
按鍵數目	<ul style="list-style-type: none"> · 美國和加拿大：81 鍵 · 英國：82 鍵 · 日本：85 鍵
大小	X=19.05 mm 鍵距 Y=18.05 mm 鍵距
快捷鍵	<p>鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。</p> <p> 註: 您可以定義系統的主要行為的功能鍵 (F1 - F12)，進入 BIOS 設定程式變更功能鍵行為。</p>

表 12. 鍵盤規格(續)

說明	值
	鍵盤快捷鍵

攝影機

表 13. 攝影機規格

說明	值
攝影機數量	一個
類型	HD RGB 攝影機
位置	前置攝影機
感應器類型	CMOS 感應器
解析度：	
靜態影像	0.92 百萬像素
影像	1280x720 (HD) (30 fps)
對角線檢視角度	78 度

觸控墊

表 14. 觸控墊規格

說明	值
解析度：	
水平	1296
垂直	752
尺寸：	
水平	112 mm (4.41 in)
垂直	66.70 mm (2.63 in)

觸控墊手勢

如需有關 Windows 10 觸控墊手勢的詳細資訊，請參閱 Microsoft 知識庫文章 [4027871](https://support.microsoft.com)，網址為：support.microsoft.com。

電源變壓器

表 15. 電源變壓器規格

說明	值
類型	45 W (USB Type-C)
連接器尺寸：	

表 15. 電源變壓器規格(續)

說明		值
	外部直徑	不適用 (USB Type-C 外形規格)
	內部直徑	不適用 (USB Type-C 外形規格)
輸入電壓		100 VAC - 240 VAC
輸入頻率		50 Hz - 60 Hz
輸入電流 (最大值)		1.30 A
輸出電流 (連續)		2.25 A
額定輸出電壓		20 VDC
溫度範圍：		
	運作時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
	存放時	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

電池

下表列出 XPS 13 7390 2 合 1 的電池規格。

表 16. 電池規格

說明		值
電池類型		4 芯 51 WHr「智慧型」鋰離子電池
電池電壓		7.60 VDC
電池重量 (最大)		0.23 kg
電池尺寸：		
	高度	5.81 mm
	寬度	105.50 mm
	厚度	253.40 mm
溫度範圍：		
	運作時	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)
	存放時	-20°C 至 65°C (-4°F 至 149°F)
電池運作時間		依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
電腦充電時間 (約略)		3 小時 (電腦關機)
<p>i 註: 請使用 Dell Power Manger 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 Dell Power Manager 的詳細資訊，請前往 www.dell.com/ 參閱 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i></p>		<p>i 註: 請使用 Dell Power Manger 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 Dell Power Manager 的詳細資訊，請參閱 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i>，網址為 https://www.dell.com/。</p>
幣式電池		不支援

顯示器

表 17. 顯示器規格

說明	值	
類型	完整高解析度	超高解析度
面板技術	寬視角 (WVA)	寬視角 (WVA)
亮度 (一般)	500 尼特	500 尼特
尺寸 (可使用區域) :		
高度	288 mm (11.34 in)	288 mm (11.34 in)
寬度	180 mm (7.09 in)	180 mm (7.09 in)
對角線	339.60 mm (13.4 in)	339.60 mm (13.4 in)
Native Resolution	1920 x 1200	3840x2400
百萬像素	2.304	9.216
色域	100% (sRGB)	100% (sRGB) , 90% (DCI-P3)
每吋像素數 (PPI)	169.3	338.6
對比率 (最小值)	1200:1	1200:1
回應時間 (最大值)	35 ms	35 ms
更新頻率	60 Hz	60 Hz
水平視角	85 度	85 度
垂直視角	85 度	85 度
像素距離	0.15 mm	0.08 mm
耗電量 (最大)	3.07 W	6.58 W
防眩光與亮面表面	防反光、防髒汙	防反光、防髒汙
觸控選項	有	有

指紋辨識器

表 18. 指紋辨識器規格

說明	值
感應器技術	電容式
感應器解析度	500 dpi
感應器區域	4.06 mm x 3.25 mm
感應器像素大小	64 x 80

影像

表 19. 視訊規格

內建顯示卡			
控制器	外接式顯示器支援	記憶體大小	處理器
Intel UHD Graphics	USB Type-C 轉 DisplayPort 轉接器 (另售)	共用系統記憶體	第 10 代 Intel Core i3/i5
Intel Iris Plus Graphics	USB Type-C 轉 DisplayPort 轉接器 (另售)	共用系統記憶體	第 10 代 Intel Core i7

電腦環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (ISA-s71.04-1985 定義)

表 20. 電腦環境

說明	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G†	160 G†
海拔高度 (最大)	-15.2 m 至 3,048 m (4.64 ft 至 5,518.4 ft)	-15.2 m 至 10,668 m (4.64 ft 至 19,234.4 ft)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

Dell 低藍光顯示器

警告: 長期接觸顯示器發出的藍光可能會導致人身傷害，例如眼睛疲勞、疲累和視力受損。長時間使用顯示器也可能會導致身體各部位疼痛，例如頸部、手臂、背部和肩部。

Dell 低藍光顯示器採用零閃爍螢幕，讓眼睛看得更舒適。ComfortView 功能可減少顯示器發出的藍光量，讓眼睛看得更舒適。

為了減少長時間使用顯示器導致眼睛疲勞、頸部/手臂/背部/肩部疼痛，建議您：

1. 將螢幕放置在距離眼睛 50 cm 至 70 cm (20 吋至 28 吋) 的位置。
2. 長時間使用顯示器後，頻繁眨眼讓眼睛溼潤，或用水弄濕眼睛。
3. 每使用兩小時，請規律休息 20 分鐘。
4. 將視線自顯示器移開，在休息時凝視 20 ft 遠處的物體至少 20 秒。
5. 休息時伸展身體，以緩解頸部、手臂、背部和肩部肌肉的緊繃。

鍵盤快捷鍵

註: 鍵盤字元可能會有所不同，視鍵盤的語言設定而定。快速鍵使用的按鍵仍然相同，而且適用於所有的語言設定。

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。按鍵下半部顯示的符號，表示按下按鍵時會出現的字元。同時按下 Shift 鍵和按鍵，會出現按鍵上半部顯示的符號。例如，按下 **2**，會出現 **2**；同時按下 **Shift** 鍵和 **2**，則會出現 **@**。

鍵盤上排的 F1 至 F12 鍵是控制多媒體的功能鍵，按鍵下半部的圖示即是各按鍵所代表的功能。按下功能鍵即可執行圖示所顯示的工作。例如：按下 F1 鍵可靜音（請參閱下表）。

不過，如果特定的軟體應用程式需使用功能鍵 F1 至 F12，同時按下 **Fn** 鍵 + **Esc** 鍵即可停用多媒體功能。之後若要控制多媒體，可按下 **Fn** 鍵和所需的機能鍵。例如：若要靜音，請按下 **Fn** 鍵和 **F1** 鍵。

註: 您也可以可以在 BIOS 設定程式中變更 **Function Key Behavior** (功能鍵行為)，定義功能鍵 (F1 至 F12) 的主要行為。

表 21. 鍵盤快速鍵清單
























功能鍵	重新定義按鍵 (用於多媒體控制)	行為
	 + 	靜音
	 + 	降低音量
	 + 	提高音量
	 + 	播放/暫停
	 + 	切換鍵盤背光 (選配) 註: 非背光鍵盤的 F5 功能鍵沒有背光圖示，不支援切換鍵盤背光功能。
	 + 	降低亮度
	 + 	增加亮度
	 + 	切換至外部顯示器

表 21. 鍵盤快速鍵清單(續)

功能鍵	重新定義按鍵 (用於多媒體控制)	行為
	 + 	擷取畫面格
	 + 	首頁
	 + 	移至結尾

Fn 鍵也可與鍵盤上選定的按鍵搭配使用，以執行其他次要功能。

表 22. 鍵盤快速鍵清單

功能鍵	行為
 + 	暫停/中斷
 + 	切換捲動鎖定
 + 	系統要求
 + 	開啟應用程式功能表
 + 	切換 Fn 鍵鎖定

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源


您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 23. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
My Dell 應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows
故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源。	www.dell.com/support
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	<ol style="list-style-type: none"> 請前往 www.dell.com/support。 在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取支援>知識庫。 在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。
學習並瞭解下列關於產品的資訊： <ul style="list-style-type: none"> · 產品規格 · 作業系統 · 安裝和使用您的產品 · 資料備份 · 故障排除和診斷 · 原廠和系統修復 · BIOS 資訊 	請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 <i>我和我的 Dell</i> 。 若要在 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品： <ul style="list-style-type: none"> · 選擇 Detect Product (偵測產品)。 · 在 View Products (檢視產品) 下的下拉式選單中找到您的產品。 · 在搜尋列內輸入 Service Tag number (服務標籤號碼) 或 Product ID (產品 ID)。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

 註：提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 註：如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。