

Bilgi güncellemesi-12. nesil PowerEdge sunucularında SATA sürücü hızı

Bu belge, SATA sürücüleri destekleyen 12. nesil PowerEdge sistemleri hakkında bilgi sağlar.

Aşağıdaki tabloda, 6 Gbps hızda SATA sürücüleri destekleyen arka panel yapılandırmalarına sahip 12. nesil PowerEdge sistemleri listelenmiştir.

Tablo 1. Sistemler—Genişletme yongası olmayan arka panel

Sistemler	Arka panel yapılandırması	Depolama denetleyicisi
R620	2 x 2,5 inç PCIe SSD içeren 4 x 2,5 inç	H310, H710, H710P
R820	8 x 2,5 inç	H710, H710P
T320	8x 3,5 inç	H310, H710, H710P
T420	8x 3,5 inç	H310, H710, H710P
T620	8x 3,5 inç	H310, H710, H710P

Tablo 2. Sistemler-Genişletme yongası içeren arka panel

Sistemler	Arka panel yapılandırması
R620	10 x 2,5 inç
R720	16 x 2,5 inç
R720xd	12 x 3,5 inç
R820	16 x 2,5 inç
T320	16 x 2,5 inç
T420	16 x 2,5 inç
T620	16 x 2,5 inç
	12 x 3,5 inç
	32 x 2,5 inç



Aşağıdaki tabloda, 6 Gbps hızda SATA sürücülerini desteklemeyen arka panel yapılandırmalarına sahip 12. nesil PowerEdge sistemleri listelenmiştir.

Tablo 3. Sistemler—Genişletme yongası olmayan arka panel

Sistemler	Arka panel yapılandırması	Depolama denetleyicisi
R620	4 x 2,5 inç	H310, H710, H710P
	8 x 2,5 inç	
R720	8 x 2,5 inç	H310, H710, H710P
	8 x 3,5 inç	
R820	8 x 2,5 inç	H310
R320	8 x 2,5 inç	H310, H710, H710P
	4 x 3,5 inç	
R420	8 x 2,5 inç	H310, H710, H710P
	4 x 3,5 inç	
R520	8 x 3,5 inç	H310, H710, H710P

Tablo 4. Sistemler—Genişletme yongası içeren arka panel

Sistem	Arka panel yapılandırması
R720xd	24 x 2,5 inç
	2 x 2,5 inç arka sürücü içeren 24 x 2,5 inç
	2 x 2,5 inç arka sürücü içeren 12 x 3,5 inç

SATA sürücülerini 6 Gbps hızda kullanmak için, belirlenen 6 Gbps hız limitini PowerEdge RAID Denetleyicisi 8'i (PERC8) kullanarak değiştirin. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Dell PowerEdge RAID Denetleyicisi (PERC) 8 Kullanıcı Kılavuzu*, Dell.com/storagecontrollermanuals.