


Dell™ OptiPlex™ XE

安裝與配件資訊

桌上型 — 前視圖與後視圖



關於警告



警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

- 1 磁碟機活動指示燈
- 2 Wi-Fi 活動指示燈
- 3 網路活動指示燈 1
- 4 網路活動指示燈 2
- 5 DVD 光碟機支架
- 6 USB 2.0 連接器 (2)
- 7 外接式電源按鈕連接器
- 8 診斷指示燈 (4)
- 9 電源按鈕、電源指示燈
- 10 電源供應器診斷按鈕
- 11 電源供應器診斷指示燈
- 12 機箱蓋釋放門鎖
- 13 掛鎖扣環
- 14 安全纜線插槽
- 15 電源線連接器
- 16 背面板連接器
- 17 擴充卡插槽 (4)





管制型號：D01D；管制類型：D01D001 — 桌上型
管制型號：D01S；管制類型：D01S001 — 小型

2009 年 11 月




ON836NA00

小型 — 前視圖與後視圖




- 1 磁碟機活動指示燈
- 2 Wi-Fi 活動指示燈
- 3 網路活動指示燈 1
- 4 網路活動指示燈 2
- 5 DVD 光碟機支架
- 6 USB 2.0 連接器 (2)
- 7 外接式電源按鈕連接器
- 8 診斷指示燈 (4)
- 9 電源按鈕、電源指示燈
- 10 電源供應器診斷按鈕
- 11 電源供應器診斷指示燈
- 12 機箱蓋釋放門鎖
- 13 掛鎖扣環
- 14 安全纜線插槽
- 15 電源線連接器
- 16 背面板連接器
- 17 擴充卡插槽 (2)


桌上型與小型 — 背面板




- 1 序列連接器 1
- 2 連結完整性指示燈 2
- 3 網路配接器連接器 2
- 4 網路活動指示燈 2
- 5 連結完整性指示燈 1
- 6 網路配接器連接器 1
- 7 網路活動指示燈 1
- 8 序列連接器 2
- 9 Wi-Fi 連接器
- 10 PS/2 滑鼠連接器
- 11 訊號線輸出連接器
- 12 訊號線輸入/麥克風連接器
- 13 PS/2 鍵盤連接器
- 14 VGA 連接器
- 15 24V 供電 USB 2.0 連接器
- 16 USB 2.0 連接器 (4)
- 17 DisplayPort

快速安裝


 **警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **註：**某些裝置並未隨附而需另外訂購。

1 連接網路纜線 (選配)。




2 連接 USB 鍵盤或滑鼠 (選配)。




3 僅使用下列其中一種纜線連接顯示器：


a 藍色 VGA 纜線。




b DisplayPort 纜線。




c 連接至 DisplayPort 配接器的 DVI 纜線。





d 連接至 DisplayPort 配接器的 VGA 纜線。



4 連接電源線。



5 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。



規格

 **註：** 以下僅列出依法需隨附於電腦的相關規格。如需電腦的最新完整規格清單，請參閱 support.dell.com。

系統資訊

晶片組	Intel® Q45/ICH10DO 內嵌晶片組
處理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™2 E7400• Intel® Pentium® Dual Core E5300• Intel® Celeron® 440

視訊

視訊類型：

內建	內建於系統主機板
獨立	PCI-E x16 雙通道圖形卡配備一個 DVI 連接埠和一個 DisplayPort 連接器

視訊記憶體：

內建	Microsoft® Windows® XP 最高 512 MB 的共用視訊記憶體 (系統記憶體為 1 GB) 最高 1 GB 的共用視訊記憶體 (系統記憶體為 2 GB 或更高)
----	--

視訊 (續)

Windows Vista® 與 Windows 7
最高 272 MB 的共用視訊記憶體
(系統記憶體為 1 GB)
最高 784 MB 的共用視訊記憶體
(系統記憶體為 2 GB)
最高 1296 MB 的共用視訊記憶體
(系統記憶體為 3 GB)
最高 1808 MB 的共用視訊記憶體
(系統記憶體為 4 GB)
最高 3856 MB 的共用視訊記憶體
(系統記憶體為 8 GB)
註： 視訊記憶體將依電腦記憶體總容量
與圖形應用程式動態指定。

獨立

512 MB

記憶體

記憶體模組連接器	4 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB、2 GB
記憶體類型	1066 MHz DDR3
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	8 GB

磁碟機	桌上型	小型
外部可抽換式：		
5.25 吋磁碟機支架	一個	一個 (細長型)
內部可抽換式：		
3.5 吋 SATA 磁碟機支架	兩個	一個
可用裝置：		
2.5 吋 SATA 硬碟機	兩個	兩個
3.5 吋 SATA 硬碟機	兩個	一個
5.25 吋 SATA DVD+/-RW 光碟機	一個	一個 (細長型)

控制指示燈和診斷指示燈

電源按鈕指示燈	藍色指示燈 — 藍色指示燈持續亮起表示電腦處於電源開啓狀態；藍色指示燈閃爍表示電腦處於睡眠狀態。 指示燈呈琥珀色 — 電腦無法啓動時指示燈呈琥珀色穩定，表示系統主機板或電源供應器有問題。指示燈呈琥珀色閃爍表示系統主機板有問題。
磁碟機活動指示燈	顯示 SATA 硬碟機或 CD/DVD 活動。 藍色指示燈 — 藍色指示燈閃爍表示電腦正在從磁碟機讀取資料，或正在寫入資料至磁碟機。

控制指示燈和診斷指示燈 (續)

網路連線指示燈	藍色指示燈 — 網路與電腦之間的連線正常。 熄滅 (未亮起) — 電腦未偵測到與網路的實體連線。
診斷指示燈	位於電腦前面板上的四個指示燈。如需有關診斷指示燈的資訊，請參閱 Dell Support 網站 (support.dell.com/manuals) 上的 <i>維修手冊</i> 。
Wi-Fi® 連線指示燈	藍色指示燈 — 網路與電腦之間的連線正常。 熄滅 (未亮起) — 電腦未偵測到與網路的實體連線。

電源	瓦特數	最大散熱量	電壓
桌上型 (EPA)	300 W	1204 (BTU/hr)	100 至 240 VAC， 50/60 Hz，6.0 A
小型 (EPA)	280 W	1124 (BTU/hr)	100 至 240 VAC， 50/60 Hz，5.0 A

註： 使用電源供應器額定瓦特數計算散熱量。

註： 請參閱電腦隨附的安全資訊，以獲得重要的電壓設定資訊。

幣式電池	3 V CR2032 鋰幣式電池
------	------------------

實體	桌上型	小型
高度	10.93 公分 (4.30 英吋)	8.52 公分 (3.35 英吋)
寬度	39.65 公分 (15.60 英吋)	28.96 公分 (11.40 英吋)
厚度	34.90 公分 (13.70 英吋)	32.36 公分 (12.70 英吋)
重量 (最小值)	9.38 公斤 (20.60 磅)	6.48 公斤 (14.3 磅)

環境參數

溫度		
作業時	10° 至 45°C (50° 至 113°F)	
存放時	-40° 至 60°C (-40° 至 140°F)	
相對濕度	20% 至 80% (非冷凝)	
海拔高度		
作業時	3048 公尺 (10,000 英尺) 以下	
存放時	10,668 公尺 (35,000 英尺) 以下	
空氣中懸浮污染物級別	G2 或更低 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)	

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 保固
- 條款和條件
- 法規認證
- 人體工學
- 使用者授權合約

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。
© 2009 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。馬來西亞印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標：*Dell*、*DELL* 徽標和 *OptiPlex* 是 Dell Inc. 的商標；*Microsoft*、*Windows* 和 *Windows Vista* 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標；*Intel* 和 *Celeron* 和 *Pentium* 是 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標，*Core* 是 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的商標；*WI-FI* 是 Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc. 的註冊商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

