

**Dell S2718H/S2718HX/S2718HN/  
S2718NX  
Dell Display Manager  
מדריך למשתמש**



דגם: S2718H/S2718HX/S2718HN/S2718NX  
דגם רגולטורי: S2718Hc/S2718Nc


**זכויות יוצרים © 2017 Dell Inc.** כל הזכויות שמורות. המוצר הזה מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

# תְּכוּלָה


- 4 .....סקירה כללית
- 4 .....שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות
- 5 .....הגדרת תכונות בסיסיות של תצוגה
- 5 .....הקצאת מצבים מוגדרים מראש ליישומים
- 6 .....סידור חלונות באמצעות Easy Arrange
- 7 .....ניהול כניסות וידאו מרובות
- 8 .....אפשרויות
- 8 .....החלת תכונות של חיסכון בצריכת החשמל

Dell Display Manager הוא יישום Windows לניהול צג או קבוצת צגים. יישום זה מאפשר כוונן ידני של התמונה המוצגת, הקצאת הגדרות אוטומטיות, ניהול צריכת החשמל, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell Display Manager יפעל בכל הפעלה של המערכת ויוסיף סמל למגש הוודעות. ניתן להציג פרטים אודות הצגים המחוברים על ידי העברת הסמן מעל לסמל שבמגש הוודעות.



## שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות


לחיצה על סמל Dell Display Manager במגש הוודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. אם מחוברים מספר צגי Dell למערכת, ניתן לבחור צג ספציפי מהתפריט. בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות ניתן לכוון בנוחיות את רמות הבהירות והניגודיות של הצג, ניתן לבחור ידנית מצבים קבועים מראש או לבחור מצב אוטומטי, וכן לשנות את הרזולוציה.



מתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות ניתן גם לגשת אל ממשק המשתמש המתקדם של Dell Display Manager ולהפעיל ממנו תכונות בסיסיות, להגדיר מצב אוטומטי ולגשת לתכונות נוספות.

## הגדרת תכונות בסיסיות של תצוגה

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש מהתפריט בכרטיסייה בסיסי. לחלופין, ניתן לאפשר גם מצב אוטומטי. מצב אוטומטי מחיל אוטומטית מצבים מוגדרים מראש כאשר יישומים מסוימים פעילים. הודעה שתוצג למספר רגעים תציין את המצב הנוכחי שהוגדר מראש כל אימת שהוא משתנה. ניתן לכוון גם את ערכי הבהירות והניגודיות של הצג בכרטיסייה בסיסי.




## הקצאת מצבים מוגדרים מראש ליישומים

הכרטיסייה מצב אוטומטי מאפשרת לך לשייך מצב מוגדר מראש ליישום ספציפי ולהחיל אותו אוטומטית. כאשר מצב אוטומטי זמין, Dell Display Manager יעבור אוטומטית למצב המוגדר מראש המתאים כל עוד היישום המשוך מופעל. המצב מוגדר מראש המשוך ליישום ספציפי עשוי להיות זהה בכל הצגים שמחוברים למחשב, או שונה בין צגים שונים.


התצורה של Dell Display Manager מוגדרת מראש עבור יישומים נפוצים רבים. כדי להוסיף יישום חדש לרשימת השייכים, פשוט גרוז את היישום משולחן העבודה, מתפריט ההתחלה של Windows או ממקום אחר כלשהו, ושחרר אותו ברשימה הנוכחית.

**הערה:** שייכים של מצב מוגדר מראש המיועדים לאצוות של קבצים, קובצי בתסריט וטוענים, כמו גם לקבצים שאינם קובצי הפעלה, כגון ארכיוני ZIP או קבצים ארוזים, אינם נתמכים ולא יפעלו.




# סידור חלונות באמצעות Easy Arrange

חלק מהדגמים של Dell כוללים את Easy Arrange, אשר מאפשר לסדר את שולחן העבודה של הצג שנבחר בהתאם לפריסות מוגדרות מראש או אישיות של חלונות. כאשר Easy Arrange מופעל, ניתן למקם מחדש ולשנות את הגודל של חלונות אוטומטית כך שיוקמו באזורים ספציפיים בפריסת החלונות. כדי להתחיל להשתמש ב-**Easy Arrange**, בחר צג יעד ואת אחת מהפריסות המוגדרות מראש. האזורים של אותה פריסה מוצגים לרגע בצג. לאחר מכן, גרור חלון פתוח לאורך הצג. בזמן גרירת החלון, פריסת החלונות הנוכחית מוצגת ובכל פעם שהחלון יעבור מעל אזור פעיל הוא יסומן. שחרר את החלון בכל עת לאזור הפעיל כדי להניח את החלון שם.




כדי ליצור פריסה אישית של חלונות, יש לבחור את הגודל והמיקום של החלונות (עד 10) בשולחן העבודה ולאחר מכן ללחוץ על הקישור **Save (שמור)** ב-**Easy Arrange**. הגודל והמיקום של החלונות נשמר בתור פריסה אישית והסמל של פריסה אישית ייווצר.

**הערה:** אפשרות זו אינה שומרת או זוכרת את היישומים הפתוחים. רק הגודל והמיקום של החלונות נשמרים.




כדי להשתמש בפריסה האישית, לחץ על הסמל של הפריסה האישית. כדי למחוק את הפריסה האישית הנוכחית ששמרת, סגור את כל החלונות בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור **Save (שמור)** ב-**Easy Arrange**.




## ניהול כניסות וידאו מרובות

הלשונית **Input Manager (מנהל הכניסות)** מספקת דרכים נוחות לניהול מספר כניסות וידאו המחוברות לצג Dell. היא מקלה על מעבר בין כניסות תוך כדי עבודה על מספר מחשבים. כל כניסות הווידאו הזמינות עבור הצג מופיעות ברשימה. ניתן לתת שם לכל כניסה. שמור את השינויים לאחר העריכה.

ניתן להגדיר מקש קיצור דרך למעבר מהיר לכניסה המועדפת עליך ומקש קיצור דרך נוסף למעבר מהיר בין שתי כניסות, אם אתה עובד עם שתיהן.



**הערה:** DDM מתקשר עם הצג גם כשהוא מציג וידאו ממחשב אחר. ניתן להתקין את DDM במחשב שאתה משתמש בו באופן התכוף ביותר ולשלוט ממנו במעבר בין כניסות. ניתן גם להתקין את DDM במחשבים אחרים המחוברים לצג.



## החלת תכונות של חיסכון בצריכת החשמל

בדגמי Dell הנתמכים, הכרטיסייה PowerNap תהיה זמינה ובה ניתן יהיה להגדיר אפשרויות לחיסכון בצריכת החשמל. כאשר שומר המסך של יופעל, ניתן יהיה להגדיר אוטומטית את בהירות של הצג לרמת מינימום או להעביר את הצג למצב שינה כדי לחסוך חשמל.