




**Dell Printer Management Pack Suite Version 5.0 pour
Microsoft System Center Operations Manager et
Microsoft System Center Essentials
Guide d'installation**



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© 2013 Dell Inc. Tous droits réservés.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo Dell, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ Venue™ et Vostro™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™ et AMD Sempron™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® et Active Directory® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat® et Red Hat® Enterprise Linux® sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Novell® et SUSE® sont des marques déposées de Novell Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Oracle® est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses filiales. Citrix®, Xen®, XenServer® et XenMotion® sont des marques ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware®, vMotion®, vCenter®, vSphere SRM™ et vSphere® sont des marques ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. IBM® est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

2013 - 11



Rev. A01

Table des matières

1 Présentation.....	5
Prérequis.....	5
Exigences du système de gestion.....	5
Contenu du Printer Management Pack.....	5
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	5
Installation du Dell Printer Management Pack Version 5.0.....	6
Importation de Dell Printer Management Pack.....	6
Tâches de post-importation.....	6
Mise à niveau à partir de packs de gestion précédents.....	7
Mise à niveau depuis le Dell Printer Management Pack Version 4.x.....	7
Mise à niveau depuis le Dell Printer Management Pack Version 3.x.....	7
Mise à niveau à OpsMgr 2012.....	7
Suppression des progiciels de gestion.....	7
Remarques concernant la sécurité.....	8

Présentation

Ce guide fournit des instructions relatives à l'installation de la suite Dell Printer Management Pack version 5.0 pour Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 et Microsoft System Center Essentials (SCE) 2010.

-  **REMARQUE** : Toutes les références à Operations Manager dans ce guide s'appliquent à System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 SP1 Operations Manager, System Center 2012 Operations Manager, System Center Operations Manager 2007 R2 et System Center Essentials 2010, sauf mention contraire.
-  **REMARQUE** : Ce document contient des informations sur les prérequis et les logiciels pris en charge nécessaires à l'installation de la suite Dell Printer Management Pack version 5.0. Si vous installez cette version de la suite Dell Printer Management Pack version 5.0 après un certain temps après la date de publication, vérifiez s'il existe une version mise à jour de ce document à l'adresse dell.com/support/manuals.

Prérequis

Voici les prérequis de la version 5.0 du Printer Management Pack :

Exigences du système de gestion


Pour installer le Dell Printer Management Pack Suite version 5.0 sur un serveur de gestion, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 SP1 Operations Manager, System Center 2012 Operations Manager, System Center Operations Manager 2007 R2, ou System Center Essentials 2010.
- Accès Administrateur sur le pack de gestion pour installer la suite et importer le Dell Printer Management Pack Suite.

Contenu du Printer Management Pack

La version du Dell Printer Management Pack Suite est emballée dans le fichier exécutable à auto-extraction **Dell_Printer_Management_Pack_v5.0_A00.exe** qui contient :

- **Dell.Connections.HardwareLibrary.mp** : utilitaire Base Folder utility 4.0
- **Dell.NetworkDevice.Printer.mp** : Dell Printer Management Pack pour OpsMgr 2007 R2 et SCE 2010
- **Dell.Printer.OM12.mp** : Dell Printer Management Pack pour OpsMgr 2012
- **DellMPv50_Printer_IG.pdf** : Guide d'installation
- **Readme.txt** — Fichier Lisez-moi

-  **REMARQUE** : Vous trouverez le fichier exécutable à auto-extraction sur dell.com/support.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- System Center 2012 SP1 Operations Manager, voir technet.microsoft.com/en-us/library/hh205990.aspx.
- System Center 2012 Operations Manager, voir technet.microsoft.com/en-us/library/jj628210.aspx
- System Center 2012 Operations Manager, voir technet.microsoft.com/en-us/library/jj656649.aspx
- System Center Operations Manager 2007 R2, voir technet.microsoft.com/en-us/library/bb309428.aspx

- System Center Operations Manager 2010, voir technet.microsoft.com/en-us/library/bb422876.aspx

Installation du Dell Printer Management Pack Version 5.0

Pour installer le Dell Printer Management Pack version 5.0, effectuez les étapes suivantes :

1. Téléchargez et extrayez le fichier exécutable auto-extractible depuis le site dell.com/support.
2. Importez le pack de gestion dans la console OpsMgr.
Pour en savoir plus, voir [Importation du Dell Printer Management Pack](#).
3. Effectuez les tâches de post-importation.
Pour en savoir plus, voir [Tâches de post-importation](#).

Importation de Dell Printer Management Pack

 **REMARQUE** : Importez l'utilitaire de dossier de base (**Dell.Connections.HardwareLibrary.mp**) avant d'importer le Printer Management Pack.

Pour importer le Printer Management Pack :

1. Ouvrez le fichier **Dell_Client_Management_Pack_v5.0_A00.exe** pour extraire les Printer Management Packs ou utilitaires.
L'emplacement par défaut est **C:\Dell Management Packs\Printer Management Pack\5.0**.
2. Lancez la console OpsMgr.
3. Cliquez sur **Administration**.
4. Développez l'arborescence **Administration**, effectuez un clic droit sur **Management Packs** (Progiciels de gestion) et sélectionnez **Import Management Packs** (Importer les progiciels de gestion).
5. Cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez **Ajouter depuis le disque**.
6. Saisissez ou naviguez vers l'emplacement d'extraction des progiciels de gestion.
7. Sélectionnez **Imprimante Dell** (Dell.Printer.OM12.mp pour OpsMgr 2012 et Dell.NetworkDevice.Printer.mp pour OpsMgr 2007 R2 ou SCE 2010) et **Base Folder Utility (Utilitaire de dossier de base) 4.0** (Dell.Connections.HardwareLibrary.mp) et cliquez sur **Ouvrir**.
L'écran **Import Management Packs** (Importer les progiciels de gestion) s'affiche et les progiciels de gestion/utilitaires sélectionnés s'affichent dans la **liste Importer**.
8. Cliquez sur **Installer** pour importer le progiciel de gestion.
9. Après l'importation du progiciel de gestion, cliquez sur **Fermer**.

Tâches de post-importation

Après avoir importé le Dell Printer Management Pack, vous devez effectuer les tâches suivantes pour assurer la découverte et la surveillance des imprimantes Dell depuis la Console OpsMgr :


1. Découvrez les imprimantes Dell à l'aide de l'Assistant OpsMgr. Pour savoir comment utiliser l'Assistant Découverte, voir l'aide en ligne OpsMgr sur technet.microsoft.com.
2. Cliquez sur **Surveillance** → **Dell** et vérifiez que les éléments suivants s'affichent :
 - **Alertes d'imprimante (OM07)** ou **Alertes d'imprimante (OM12)** sous **Vues d'alertes**
 - **Diagramme d'imprimante (OM07)** ou **Diagramme d'imprimantes (OM12)** sous **Vues de diagramme**
 - **État d'imprimante (OM07)** ou **État d'imprimante (OM12)** sous **Vues d'état**


Mise à niveau à partir de packs de gestion précédents

Si la version antérieure du Dell Printer Management Pack est installée sur votre ordinateur, votre mise à niveau à la version actuelle peut se faire directement.

Mise à niveau depuis le Dell Printer Management Pack Version 4.x

Effectuez une mise niveau depuis le Dell Printer Management Pack version 4.x en important le progiciel de gestion version 5.0. Pour importer le Dell Printer Management Pack version 5.0, suivez les étapes dans [Installation du Dell Printer Management Pack Version 5.0](#).

 **REMARQUE** : Lors de la mise à niveau de la version 4.x à la version 5.0, les périphériques qui affichaient un état critique ou d'avertissement avant la mise à niveau affichent alors un état normal après la mise à niveau, même s'ils sont toujours encore en état critique ou d'avertissement. Les périphériques n'affichent l'état d'intégrité correct qu'au cours du cycle de surveillance suivant.

 **REMARQUE** : Après la mise à niveau du progiciel de gestion vers la version 5.0, vous verrez peut-être quelques-uns des composants dans les **Vues Diagramme** affichant encore les icônes par défaut. Pour voir les nouvelles icônes, redémarrez OpsMgr au moyen de l'option **/clearcache** (effacer le cache).

Mise à niveau depuis le Dell Printer Management Pack Version 3.x

La mise à niveau depuis la version 3.x n'est pas prise en charge. Assurez-vous de supprimer le Dell Printer Management Pack version 3.x avant d'importer le Dell Printer Management Pack version 5.0.

Mise à niveau à OpsMgr 2012

Avant la mise à niveau vers OpsMgr 2012 depuis OpsMgr 2007 R2, il vous faut importer le Dell Printer Management Pack version 5.0.

Pour savoir comment mettre à niveau OpsMgr 2007 vers OpsMgr 2012, voir technet.microsoft.com/en-us/library/hh476934.aspx.

Suppression des progiciels de gestion

 **PRÉCAUTION** : La suppression de tout pack (progiciel) de gestion peut affecter l'étendue de certains rôles utilisateur.

 **REMARQUE** : Lors de la suppression du Dell Printer Management Pack, assurez-vous de supprimer le progiciel de gestion avant de supprimer la **Dell Base Hardware Library** (Bibliothèque du matériel de base de Dell) étant donné que le progiciel de gestion possède une dépendance sur la **Dell Base Hardware Library**.

Pour supprimer des progiciels de gestion ou des utilitaires :

1. Lancez la console OpsMgr.
2. Cliquez sur **Administration**.
3. Développez **Administration** et cliquez sur **Management Packs** (Packs de gestion).
4. Sélectionnez **Imprimante Dell** (Dell.Printer.OM12.mp pour OpsMgr 2012 et Dell.NetworkDevice.Printer.mp pour OpsMgr 2007 ou SCE 2010) depuis le volet **Management Packs**.
5. Effectuez un clic droit sur **Imprimante Dell** (Dell.Printer.OM12.mp pour OpsMgr 2012 et Dell.NetworkDevice.Printer.mp pour OpsMgr 2007 ou SCE 2010) et cliquez sur **Supprimer**.

6. Effectuez un clic droit sur **Dell Base Hardware Library** (Bibliothèque du matériel de base de Dell) et cliquez sur **Supprimer**.

Après avoir supprimé un progiciel de gestion ou un utilitaire, il est recommandé de relancer la console OpsMgr.

Remarques concernant la sécurité

OpsMgr gère en interne les droits d'accès à différentes opérations. Cette gestion se définit au moyen de l'option **Rôles d'utilisateur** sous **Administration** → **Sécurité** de la console OpsMgr. Le profil de votre rôle détermine les actions que vous êtes autorisé(e) à effectuer.

Pour plus d'informations sur les considérations en matière de sécurité, voir la documentation relative à l'aide en ligne pour Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 ou Microsoft Systems Center Essentials 2010 à l'adresse technet.microsoft.com.