


Dell™ Laser Printer 1700/1700n

Besitzerhandbuch

Enthält folgende Themen:

- Einrichten des Druckers
- Einlegen von Druckmedien
- Netzwerkdruck
- Informationen zur Software



Bestellen von Verbrauchsmaterial

Dell™ Druckkassetten können nur über Dell bezogen werden. Sie können Druckkassetten online unter www.dell.com/supplies oder per Telefon bestellen.

Australien	1300 303 290	Luxemburg	02.713 1590
Belgien	02.713 1590	Mexiko	866-851-1754
Chile	123-0-020-3397 800-20-1385	Niederlande	020 - 674 4881
Dänemark	3287 5215	Norwegen	231622 64
Deutschland	0800 2873355	Österreich	08 20 - 24 05 30 35
Finnland	09 2533 1411	Portugal	21 4220710
Frankreich	825387247	Puerto Rico	866-851-1760
Großbritannien	0870 907 4574	Schweden	08 587 705 81
Irland	1850 707 407	Schweiz	0848 801 888
Italien	800602705	Schweden	08 587 705 81
Japan	044-556-3551	Spanien	902120385
Kanada	1-877-501-4803	USA	877-INK-2-YOU
Kolumbien	01800-9-155676	VRC	800-858-2920




HINWEIS: Wenn Ihr Land hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an Ihren Dell-Händler, um Verbrauchsmaterial zu bestellen.

Dell Laser Printer 1700 Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterialartikel	Teilenummer
Druckkassette (3.000 Seiten)	00N3769
Rückgabe-Druckkassette (3.000 Seiten)	00J3815
Druckkassette (6.000 Seiten)	00H3730
Rückgabe-Druckkassette (6.000 Seiten)	00K3756
Fotoleitertrommel	D4283


Dell™ Laser Printer 1700



1	Optionale 550-Blatt-Papierzuführung	5	Papierablage
2	250-Blatt-Fach	6	Bedienerkonsole
3	Steckplatz für manuelle Zuführung	7	Vordere Abdeckung
4	Papierführungsschiene		

Zugreifen auf das *Benutzerhandbuch*

Klicken Sie zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* auf **Start** → **Programme** bzw. **Alle Programme** → **Dell Drucker** → **Dell Laser Printer 1700** → **Benutzerhandbuch**.

 **HINWEIS:** Sie können erst auf das *Benutzerhandbuch* zugreifen, wenn Sie die Treiber für Ihren Drucker installiert haben.

Hinweise, Warnhinweise und Achtung-Hinweise



HINWEIS: Ein HINWEIS enthält wichtige Informationen, die Ihnen die Verwendung des Druckers erleichtern.



WARNHINWEIS: Ein WARNHINWEIS enthält Informationen und Hinweise zu möglichen Hardware-Schäden oder Datenverlusten und bietet Tips zu deren Vermeidung.



ACHTUNG: Ein ACHTUNG-Hinweis enthält Informationen zu möglichen Sachbeschädigungen, Verletzungsgefahren und tödlichen Verletzungen.

**Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.
© 2004 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Jede Vervielfältigung auf jegliche Art und Weise ist ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung seitens Dell Inc. strikt untersagt.

In diesem Dokument verwendete Marken: *Dell*, das *DELL* Logo, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude* und *Dell Toner Management System* sind Marken von Dell Inc.; *Intel* und *Pentium* sind eingetragene Marken der Intel Corporation, *Celeron* ist eine Marke der Intel Corporation; *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Andere möglicherweise in diesem Dokument verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die Eigentümer der Marken und auf deren Produktbezeichnungen. Die Dell Computer Corporation erhebt keinerlei Ansprüche auf nicht in ihrem Eigentum stehende Marken und Handelsnamen.

EINGESCHRÄNKTE RECHTE FÜR US-REGIERUNGSBEHÖRDEN

Diese Software sowie die Dokumentation werden mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN bereitgestellt. Die Verwendung, Vervielfältigung und Weitergabe durch Regierungsbehörden unterliegt den im Unterabschnitt (c)(1)(ii) der Klausel zu *Rights in Technical Data and Computer Software* in DFARS 252.227-7013 und entsprechenden FAR-Bestimmungen festgelegten Einschränkungen: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

Informationen zu FCC-Emissionen

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B. Weitere Informationen finden Sie auf der *Treiber und Dienstprogramme-CD*.

Inhalt

1	Vorbereiten des Druckers	
	Austauschen der Schablone für die Bedienerkonsole	12
	Installieren der optionalen 550 Blatt-Papierzuführung	14
	Konfigurieren der Papierfächer	15
	Installieren einer optionalen Speicherkarte	17
2	Einlegen von Druckmedien	
	Einlegen von Druckmedien in die 250-Blatt- und 550-Blatt-Fächer	22
	Einlegen von Druckmedien in die manuelle Zuführung	25
	Verwenden der hinteren Ausgabe	26
	Richtlinien zu Druckmedien	27
	Druckmediensorten und -formate	28
3	Einrichtungsschritte zum lokalen Drucken	
	Lokale Druckereinrichtung	30
	Unter Windows XP mit einem USB- oder Parallelkabel	31
	Unter Windows 2000 mit einem UBS- oder Parallelkabel	32
	Unter Windows NT mit einem Parallelkabel	33
	Unter Windows ME mit einem USB- oder Parallelkabel	33
	Unter Windows 98 SE mit einem USB- oder Parallelkabel	35

4 Installation für den Netzwerkdruck

Netzwerkinstallation	38
Anschließen von Kabeln	38
Drucken und Überprüfen der Netzwerk-Konfigurationsseite	39
Ausführen der Installationssoftware	40

5 Überblick über die Software

Dell™ Toner Management-System	44
Statusüberwachungs-Center	44
Druckstatusfenster	44
Anwendung zum Bestellen von Druckerzubehör	45
Dell Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers	45
Dienstprogramm zum Festlegen der IP-Adresse	46
Deinstallationsprogramm für die Dell Druckersoftware	46
Treiberprofil-Manager	47
Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell	47

6 Problemlösung

Grundlegende Probleme	50
Austauschen der Druckkassette	54
Austauschen der Fotoleitertrommel	57
Beheben von Papierstaus	60

7	Kontaktieren von Dell	
	Technische Unterstützung	64
	Automatisierter Bestellstatus-Service	64
	Kontaktieren von Dell	65
8	Anhang	
	Dell Software-Lizenzvereinbarung	84
	Stichwortverzeichnis	89

ACHTUNG: SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten und Ihr System sowie Ihre Arbeitsumgebung vor potentiellen Gefahren und Schäden zu schützen.

- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Laser-Gerät.

 **ACHTUNG: Einstellungen, Anpassungen bzw. andere als die in dieser Dokumentation dargestellten Prozesse können die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.**

- Ihr Drucker erwärmt das Druckmedium beim Druckvorgang. Manche Druckmedien verursachen bei Einwirkung von Wärme Emissionen. Sie müssen eingehend mit dem in der Bedienungsanleitung aufgeführten Abschnitt zu den Richtlinien für die Auswahl der geeigneten Druckmedien vertraut sein, um die Gefahr schädlicher Emissionen zu vermeiden.

 **ACHTUNG: Falls der Drucker *nicht* mit dem Symbol  gekennzeichnet ist, *muß* er an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.**

- Das Netzkabel muß an eine Steckdose angeschlossen werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.
- Dieses Produkt entspricht den für die Verwendung mit spezifischen von Dell autorisierten Komponenten gültigen Sicherheitsstandards. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Dell übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung von Komponenten, die nicht von Dell autorisiert wurden.

ABSCHNITT 1


Vorbereiten des Druckers

- Austauschen der Schablone für die Bedienerkonsole
- Installieren der optionalen 550 Blatt-Papierzuführung
- Installieren einer optionalen Speicherkarte


Austauschen der Schablone für die Bedienerkonsole

Wenn Sie im Lieferumfang Ihres Druckers eine Bedienerkonsolenschablone in einer anderen Sprache als Englisch erhalten haben und diese verwenden möchten, befolgen Sie die hier aufgeführten Schritte:


- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, indem Sie den Knopf auf der linken Seite des Druckers drücken und die Abdeckung herunterklappen.



- 2 Entfernen Sie die englische Bedienerkonsolenschablone, indem Sie die Lasche herunterdrücken und die Konsole anheben.



- 3 Lassen Sie die anderssprachige Bedienerkonsolenschablone einrasten.



- 4 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.

Installieren der optionalen 550 Blatt-Papierzuführung


Ihr Drucker unterstützt eine zusätzliche Papierzuführung mit einer Kapazität von bis zu 550 Blatt Papier.

⚠ ACHTUNG: Wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Druckers eine 550-Blatt-Zuführung installieren möchten, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie fortfahren.

- 1 Nehmen Sie die 550-Blatt-Zuführung aus der Verpackung, und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- 2 Stellen Sie die Zuführung am gewünschten Druckerstandort auf.


✍ HINWEIS: Wenn Sie zusätzlichen Speicherplatz installieren müssen, lassen Sie rechts vom Drucker etwas Platz frei.

- 3 Richten Sie die Öffnungen im Drucker auf die Haltestifte der 550-Blatt-Zuführung aus, und setzen Sie den Drucker auf die Zuführung.




Durch das Festlegen des Druckmediums und des Formats des in die einzelnen Papierzuführungen eingelegten Papiers werden Papierstaus vermieden. Weitere Informationen finden Sie unter „Konfigurieren der Papierfächer“ auf Seite 15.

Konfigurieren der Papierfächer

 **HINWEIS:** Sie müssen vor der Konfiguration der Papierfächer zuerst die Treiber für Ihren Drucker installieren. Siehe „Einrichtungsschritte zum lokalen Drucken“ auf Seite 29 oder „Installation für den Netzwerkdruck“ auf Seite 37.

Dell Personal Laser Printer 1700/1700n

- 1 Starten Sie das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers (Start → Programme → Dell Drucker → Dell Laser Printer 1700 → Dell Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers).
- 2 Wählen Sie Ihren Dell Laser Printer 1700 aus.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Klicken Sie in der linken Spalte auf **Papier**.
- 5 Wechseln Sie in der rechten Spalte zum Abschnitt von Fach 1. Geben Sie an, welches Druckmedium bzw. Format Sie in Fach 1 eingelegt haben.
- 6 Wechseln Sie in der rechten Spalte zum Abschnitt von Fach 2. Geben Sie an, welches Druckmedium bzw. Format Sie in Papierzuführung 2 eingelegt haben.
- 7 Klicken Sie in der Menüleiste auf **Aktionen** → **Einstellungen anwenden**.
- 8 Schließen Sie das Dienstprogramm.

 **HINWEIS:** Wenn Sie ein Druckmedium anderer Art oder Größe in eine Papierzuführung einlegen, müssen Sie die Papierzuführung mithilfe des Dienstprogramms zur Einrichtung eines lokalen Druckers neu konfigurieren.

- 9 Um Ihre Druckeroptionen zu aktualisieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle.

Windows XP	<p>1 Klicken Sie auf Start → Systemsteuerung → Drucker und andere Hardware → Drucker und Faxgeräte.</p> <p>2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Dell Laser Printer 1700.</p> <p>3 Klicken Sie auf Eigenschaften → Installierte Optionen → Drucker abfragen.</p> <p>4 Klicken Sie auf OK → OK. Schließen Sie den Druckerordner.</p>
Windows 2000 Windows NT 4.0	<p>1 Klicken Sie auf Start → Einstellungen → Drucker.</p> <p>2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Dell Laser Printer 1700.</p> <p>3 Klicken Sie auf Eigenschaften → Installierte Optionen (bzw. Optionen) → Drucker abfragen (bzw. Jetzt aktualisieren).</p> <p>4 Klicken Sie auf OK → OK. Schließen Sie den Druckerordner.</p>
Windows ME Windows 98 SE	<p>1 Klicken Sie auf Start → Einstellungen → Drucker.</p> <p>2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Dell Laser Printer 1700.</p> <p>3 Klicken Sie auf Eigenschaften → Gerät (bzw. Funktionen) → Aktualisieren (bzw. Jetzt aktualisieren).</p> <p>4 Klicken Sie auf OK → OK. Schließen Sie den Druckerordner.</p>

Wenn **Aktualisieren** oder **Drucker abfragen** nicht verfügbar ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a Klicken Sie in der Liste der verfügbaren Optionen auf den Eintrag für die 550-Blatt-Papierzuführung.
- b Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- c Klicken Sie auf **OK**, und schließen Sie dann den Druckerordner.


Wenn **Jetzt aktualisieren** oder **Drucker abfragen** nicht verfügbar ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a Suchen Sie in der Liste der Optionen die 550-Blatt-Papierzuführung.
- b Ändern Sie die Einstellung von „Nicht installiert“ zu „Installiert“.
- c Klicken Sie auf **OK**, und schließen Sie dann den Druckerordner.

Dell Laser Printer 1700n


Das Papierformat sowie die Papiersorte werden für den Drucker 1700n mithilfe des Web-Tools zur Druckerkonfiguration von Dell eingestellt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Papierformat sowie die Papiersorte für den 1700n zu ändern:


- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in den Web-Browser ein.
-  **HINWEIS:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse enthält. Weitere Informationen finden Sie unter „Drucken und Überprüfen der Netzwerk-Konfigurationsseite“ auf Seite 39.
- 2 Wenn die Seite zum Druckerstatus angezeigt wird, wählen Sie in der linken Spalte **Druckereinstellungen** aus.
- 3 Wählen Sie auf der Seite zu den Druckereinstellungen die Option **Menü Papier** aus.
- 4 Wählen Sie **PAPIERFORMAT** aus.
- 5 Wählen Sie das jeweilige Papierformat für die Papierzuführungen aus.
- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- 7 Wählen Sie in der linken Spalte **Druckereinstellungen** aus.
- 8 Wählen Sie auf der Seite zu den Druckereinstellungen die Option **Menü Papier** aus.
- 9 Wählen Sie **PAPIERSORTE** aus.
- 10 Wählen Sie aus, welche Papiersorte jeweils in die Papierzuführung eingelegt ist.
- 11 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Installieren einer optionalen Speicherkarte


Die Systemplatine verfügt über einen Steckplatz für eine optionale Speicherkarte. Der Drucker unterstützt bis zu 128 MB (für eine Gesamtkapazität von 160 MB für einen Netzwerkdrucker und 144 MB für einen Drucker, der sich nicht in einem Netzwerk befindet).

 **ACHTUNG: Wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Druckers eine Speicherkarte installieren möchten, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie fortfahren.**


- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, indem Sie den Knopf auf der linken Seite des Druckers drücken und die Abdeckung herunterklappen.



- 2 Öffnen Sie die hintere Ausgabe.




- 3 Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers, indem Sie auf die beiden Verriegelungen vorne rechts am Drucker drücken und die Abdeckung zurückklappen.




- 4 Öffnen Sie die Verriegelungen an beiden Seiten des Speichersteckplatzes.

 **HINWEIS:** Für andere Drucker entworfene Speicheroptionen können unter Umständen nicht für Ihren Drucker verwendet werden.




- 5 Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.

 **WARNHINWEIS:** Speicherkarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand, beispielsweise das Druckergehäuse, bevor Sie eine Speicherkarte anfassen.

Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte.

- 6 Richten Sie die Aussparungen an der Unterseite der Karte auf die Aussparungen im Steckplatz aus.



- 7 Drücken Sie die Speicherkarte fest in den Steckplatz, bis die Verriegelungen an beiden Seiten des Steckplatzes *einrasten*.
Möglicherweise müssen Sie die Karte fest andrücken, bis sie richtig sitzt.
- 8 Achten Sie darauf, daß die Verriegelungen in die Aussparungen an der Seite der Karte eingreifen.
- 9 Schließen Sie die seitliche Abdeckung.
- 10 Schließen Sie die hintere Ausgabe.
- 11 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.

ABSCHNITT 2

Einlegen von Druckmedien

Einlegen von Druckmedien in die 250-Blatt- und
550-Blatt-Fächer

Einlegen von Druckmedien in die manuelle Zuführung


Verwenden der hinteren Ausgabe

Richtlinien zu Druckmedien


Einlegen von Druckmedien in die 250-Blatt- und 550-Blatt-Fächer

Befolgen Sie diese Anweisungen zum Einlegen von Druckmedien in das 250-Blatt- und das 550-Blatt-Fach.

- 1 Nehmen Sie das Fach aus dem Drucker.




- 2 Bereiten Sie einen Stapel Papier vor, indem Sie ihn biegen oder auffächern. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.




- 3 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das Fach ein. Stellen Sie sicher, daß das Papier die maximalen Fülllinien auf den Seitenführungen nicht übersteigt. Durch Überladen können Papierstaus entstehen.


- 4 Schieben Sie die beiden Seitenführungen und die hintere Führung an den Papierstapel, bis sie eng anliegen.




Wenn Sie Papier in den Formaten Legal oder Folio einlegen, drücken Sie die Lasche am hinteren Ende des Papierfachs herunter und erweitern Sie das Papierfach, bis die Erweiterung einrastet.



- 5 Schieben Sie das Papierfach in den Drucker.



- 6 Ziehen Sie die Papierstütze an der Papierablage heraus.




Einlegen von Druckmedien in die manuelle Zuführung

Die manuelle Einzelblattzuführung befindet sich an der Vorderseite des Druckers und kann nur jeweils ein Blatt eines Druckmediums einziehen. Sie können die manuelle Einzelblattzuführung verwenden, um schnell Papiersorten oder Papierformate zu bedrucken, die zu diesem Zeitpunkt nicht im Papierfach eingelegt sind.

So legen Sie Druckmedien in die manuelle Einzelblattzuführung ein:

- 1 Halten Sie ein Blatt des gewünschten Druckmediums mit der Druckseite nach oben in die Mitte der manuellen Einzelblattzuführung, so daß die vordere Kante die Papierführungen berührt. Anderenfalls erfaßt der Drucker das Druckmedium zu früh und zieht es unter Umständen schief ein.
- 2 Stellen Sie die Papierführungen auf die Breite des Druckmediums ein.



- 3 Halten Sie das Druckmedium vorne an beiden Seiten fest, und schieben Sie es in den Drucker, bis es automatisch erfaßt wird.

Es entsteht eine kurze Pause, in der der Drucker das Druckmedium erfaßt und dann in den Drucker zieht.




WARNHINWEIS: Schieben Sie das Druckmedium nicht mit Gewalt in die Zuführung. Dadurch können Papierstaus entstehen.

- Legen Sie Umschläge mit der Umschlagklappe nach unten und dem Briefmarkenbereich rechts oben ein.
- Halten Sie Folien an den Kanten fest, und vermeiden Sie die Berührung der Druckseite. Fingerabdrücke auf der Folie können die Druckqualität beeinträchtigen.
- Legen Sie Briefbögen mit der beschrifteten Seite nach oben und der Vorderkante des Blatts zum Einzug hin ein.
- Wenn beim Einzug des Papiers Probleme auftreten, drehen Sie das Papier um.

Verwenden der hinteren Ausgabe

Die hintere Einzelblatt-Ausgabe gewährleistet einen geraden Papierweg, wodurch die Gefahr von Wellenbildung und Papierstaus verringert wird. Dies ist besonders für Spezialdruckmedien wie Folien, Briefumschläge, Etiketten, Karten oder Karteikarten nützlich.

Sie können die hintere Papierausgabe verwenden, indem Sie einfach die hintere Ausgabeklappe öffnen. Wenn die hintere Ausgabeklappe geöffnet ist, werden alle Druckmedien dort ausgegeben. Wenn sie geschlossen ist, werden alle Druckmedien an die Papierablage oben auf dem Drucker gesendet.



Richtlinien zu Druckmedien

Durch Auswahl des richtigen Papiers oder anderer Druckmedien lassen sich Druckprobleme vermeiden. Testen Sie Papier bzw. spezielle Druckmedien, die Sie verwenden möchten, unbedingt, bevor Sie große Mengen davon kaufen.



ACHTUNG: Ihr Drucker erwärmt das Druckmedium beim Druckvorgang. Manche Druckmedien verursachen bei Einwirkung von Wärme Emissionen. Sie müssen eingehend mit dem in der Bedienungsanleitung aufgeführten Abschnitt zu den Richtlinien für die Auswahl der geeigneten Druckmedien vertraut sein, um die Gefahr schädlicher Emissionen zu vermeiden.

- Verwenden Sie xerografisches Papier mit einem Gewicht von 75 g/m².
- Verwenden Sie für Laserdrucker geeignete Folien.
- Verwenden Sie Umschläge aus Feinpostpapier mit einem Gewicht von 90 g/m².
Verwenden Sie zum Vermeiden von Papierstaus keine Umschläge, die:
 - übermäßig gewellt sind
 - zusammenkleben
 - in irgendeiner Form beschädigt sind
 - Sichtfenster, Löcher, Lochungen, Perforationen, Ausschnitte oder Stanzungen aufweisen
 - mit Metallklammern, Verschlusstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
 - mit Briefmarken versehen sind
 - freiliegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt ist
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff auf den Bögen.
- Drucken Sie höchstens 20 Etikettenbögen ohne Unterbrechung.
- Verwenden Sie nur Karten bis zu einem Gewicht von maximal 163 g/m² und ab einer Mindestgröße von 76,2 x 127 mm.

Druckmediensorten und -formate

Medien	Format	Gewicht	Füllmenge
Papier	A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Folio	64 - 163 g/m ²	Fach 1: 250 Blatt (20-lb-Papier)
		60 - 163 g/m ²	Manuelle Zuführung: 1 Blatt
		60 - 90 g/m ²	Optionale 550-Blatt-Zuführung: 550 Blatt (20-lb-Papier)
Folien	A4, Letter	n. z.	Fach 1: 10 Blatt Manuelle Zuführung: 1 Blatt
Briefumschläge	Monarch (7 3/4), 9, Com-10, C5, B5, DL	90 g/m ²	Fach 1: 10 Umschläge Man. Zuführung: 1 Umschlag
Etiketten (Papier)	Min.: 210 mm x 279 mm	64 - 163 g/m ²	Fach 1: 10 Blatt Manuelle Zuführung: 1 Blatt
	Max.: 216 mm x 297 mm		
Karteikarten	Min.: 76,2 x 127 mm	Karteikarte mit Gew. von 120 - 163 g/m ²	Fach 1: 10 Karten Manuelle Zuführung: 1 Karte
	Max.: 216 mm x 356 mm		

ABSCHNITT 3

Einrichtungsschritte zum lokalen Drucken

Lokale Druckereinrichtung

Als lokale Drucker werden Drucker bezeichnet, die über ein USB-Kabel bzw. ein Parallelkabel an einen Computer angeschlossen sind. *Wenn Ihr Drucker nicht an Ihren Computer sondern an ein Netzwerk angeschlossen ist, lesen Sie unter „Installation für den Netzwerkdruck“ auf Seite 37 weiter.*

Lokale Druckereinrichtung

Druckertreiber sind Softwarekomponenten, über die Ihr Computer mit dem Drucker kommuniziert.

Wenn Sie Ihren Dell Computer und Drucker zusammen erworben haben, sind die unter „Überblick über die Software“ auf Seite 43 beschriebenen Druckertreiber und Dienstprogramme automatisch installiert und Sie können sofort mit dem Drucken loslegen.

Wenn Sie Ihren Dell Drucker separat erworben haben, verwenden Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD, um die unter „Überblick über die Software“ auf Seite 43 beschriebenen Funktionen zu installieren. Ermitteln Sie anhand der folgenden Tabelle, welche die richtigen Installationsschritte für Ihr Betriebssystem sind.

Betriebssystem	Informationen
Windows XP	Seite 31
Windows 2000	Seite 32
Windows NT	Seite 33
Windows ME	Seite 33
Windows 98 SE	Seite 35

Sie müssen Microsoft Plug and Play abgeschlossen haben, bevor Sie die angepassten Treiber von der Druckertreiber-CD installieren können.

Unter Windows XP mit einem USB- oder Parallelkabel



HINWEIS: Unter Windows XP Professional ist es erforderlich, daß Sie zum Installieren von Druckertreibern auf Ihrem Computer über Administratorrechte verfügen.

Beim Anschließen des Kabels und Einschalten des Druckers wird der Hardware-Assistent angezeigt.

- 1 Legen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD in den Computer ein.

Der Assistent sucht automatisch nach einem geeigneten Treiber.

- 2 Blättern Sie durch die Liste der Treiber, bis Sie den ausgewählten Eintrag `D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaap2da.inf` in der Verzeichnisspalte sehen (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht).

- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Assistent kopiert alle benötigten Dateien und installiert die Druckertreiber.

- 4 Klicken Sie nach Abschluß der Installation auf **Fertig stellen**.

- 5 Die *Treiber und Dienstprogramme*-CD startet die Installationssoftware automatisch.

Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start** → **Ausführen**, geben Sie `D:\setup.exe` ein (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.

- 6 Wenn der Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Persönliche Installation - Den Drucker nur zur Verwendung auf diesem Computer installieren**, um die zusätzliche Software für Ihren Drucker zu installieren.

- 7 Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Dropdown-Listefeld aus.

- 8 Wählen Sie **Standardinstallation (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Installieren**.

Nachdem alle Dateien auf Ihrem Computer installiert wurden, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie zur erfolgreichen Installation beglückwünscht.

- 9 Klicken Sie auf **Testseite drucken**, um die Druckerinstallation zu überprüfen.

- 10 Klicken Sie nach dem erfolgreichen Drucken der Testseite auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

Unter Windows 2000 mit einem USB- oder Parallelkabel

Beim Anschließen des Kabels und Einschalten des Druckers wird der Hardware-Assistent angezeigt.

- 1 Legen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 2 Wählen Sie **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Wählen Sie **Andere Quelle angeben** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 4 Suchen Sie den Pfad, unter dem sich der Druckertreiber auf der *Treiber und Dienstprogramme*-CD befindet.

D:\Drivers\Print\Win_2kXP\

Ersetzen Sie D:\ durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks (geben Sie beispielsweise D:\ als Laufwerksbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk ein).

- 5 Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**, um den angezeigten Treiber zu installieren.

D:\Drivers\Print\Win_2kXP\dkaap2da.inf


- 7 Klicken Sie nach Abschluß der Installation auf **Fertig stellen**.
- 8 Die *Treiber und Dienstprogramme*-CD startet die Installationssoftware automatisch. Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start** → **Ausführen**, geben Sie **D:\setup.exe** ein (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.
- 9 Wenn der Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Persönliche Installation - Den Drucker nur zur Verwendung auf diesem Computer installieren**, um die zusätzliche Software für Ihren Drucker zu installieren.

- 10 Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Dropdown-Listenfeld aus.
- 11 Wählen Sie **Standardinstallation (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Installieren**.

Nachdem alle Dateien auf Ihrem Computer installiert wurden, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie zur erfolgreichen Installation beglückwünscht.

- 12 Klicken Sie auf **Testseite drucken**, um die Druckerinstallation zu überprüfen.
- 13 Klicken Sie nach dem erfolgreichen Drucken der Testseite auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

Unter Windows NT mit einem Parallelkabel


 **HINWEIS:** Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um auf Ihrem Computer Druckertreiber installieren zu können.

- 1 Legen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD ein.
- 2 Wenn der Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Persönliche Installation - Den Drucker nur zur Verwendung auf diesem Computer installieren**, um die zusätzliche Software für Ihren Drucker zu installieren.
- 3 Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Dropdown-Listefeld aus.
- 4 Wählen Sie **Standardinstallation (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Installieren**.

Nachdem alle Dateien auf Ihrem Computer installiert wurden, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie zur erfolgreichen Installation beglückwünscht.

- 5 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD zu schließen.

Unter Windows ME mit einem USB- oder Parallelkabel

 **HINWEIS:** Je nachdem, ob und welche Software oder Drucker bereits auf dem Computer installiert sind, können sich die hier abgebildeten Bildschirme unter Umständen von den auf Ihrem Computer angezeigten unterscheiden.

Wenn Sie den Drucker mit Hilfe eines USB-Kabels anschließen, müssen Sie sowohl einen Treiber für den USB-Anschluß als auch einen angepaßten Druckertreiber installieren.


Beim Anschließen des Kabels und Einschalten von Drucker und Computer wird der Hardware-Assistent angezeigt.

- 1 Legen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD ein.
Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, sucht der Assistent automatisch nach dem USB-Treiber auf der CD und installiert ihn.
Wenn Sie ein Parallelkabel verwenden, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 2 Wenn der Treiber für den USB-Anschluß gefunden wurde, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
- 3 Wählen Sie **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Der Assistent sucht nach einem Druckertreiber.

- 4 Wählen Sie aus der angezeigten Liste den Eintrag **D:\Drivers\Print\Win_9xme*<Ihr Sprachenordner>*\dkaag2da.inf** aus (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter**, um den Druckertreiber zu installieren.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation abzuschließen.
- 7 Verwenden Sie den Standarddruckernamen (beispielsweise: Dell Laser Printer 1700) oder geben Sie einen eindeutigen Namen für den Drucker ein, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 8 Klicken Sie auf **Ja (empfohlen)**, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**, um eine Testseite zu drucken.
- 9 Klicken Sie nach dem Drucken der Testseite auf **Ja**, um das Fenster zu schließen.
- 10 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen und den Assistenten zu beenden.
- 11 Die *Treiber und Dienstprogramme*-CD startet die Installationssoftware automatisch. Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start** → **Ausführen**, geben Sie **D:\setup.exe** ein (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.
- 12 Wenn der Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Persönliche Installation - Den Drucker nur zur Verwendung auf diesem Computer installieren**, um die zusätzliche Software für Ihren Drucker zu installieren.
- 13 Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Dropdown-Listenfeld aus.
- 14 Wählen Sie **Standardinstallation (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Installieren**.
Nachdem alle Dateien auf Ihrem Computer installiert wurden, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie zur erfolgreichen Installation beglückwünscht.
- 15 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD zu schließen.

Unter Windows 98 SE mit einem USB- oder Parallelkabel

 **HINWEIS:** Je nachdem, ob und welche Software oder Drucker bereits auf dem Computer installiert sind, können sich die hier abgebildeten Bildschirme unter Umständen von den auf Ihrem Computer angezeigten unterscheiden.

Wenn Sie den Drucker mit Hilfe eines USB-Kabels anschließen, müssen Sie sowohl einen Treiber für den USB-Anschluß als auch einen angepaßten Druckertreiber installieren.

Beim Anschließen des Kabels und Einschalten des Druckers wird der Hardware-Assistent angezeigt.

1 Legen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD ein, und klicken Sie auf **Weiter**.

2 Wählen Sie **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

3 Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, wählen Sie **CD-ROM-Laufwerk** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Wenn Sie ein Parallelkabel verwenden, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

4 Wenn der Assistent den Treiber für den USB-Anschluß gefunden hat, klicken Sie auf **Weiter**.

5 Klicken Sie nach der Installation des Treibers für den USB-Anschluß auf **Fertigstellen**.
Der Assistent zeigt eine Meldung zur Suche nach neuen Treibern an.

6 Klicken Sie auf **Weiter**, um nach einem Druckertreiber zu suchen.

7 Wählen Sie **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

8 Wählen Sie **Andere Quelle angeben** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

9 Suchen Sie den Pfad, unter dem sich der Druckertreiber auf der *Treiber und Dienstprogramme*-CD befindet.

D:\Drivers\Print\Win_9xme\dkaag2da.inf

10 Markieren Sie den Treiber, und wählen Sie dann die Option zum Installieren des aktualisierten Treibers aus (empfohlen).

11 Klicken Sie auf **Weiter**.

12 Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation abzuschließen.

- 13** Verwenden Sie den Standarddruckernamen (beispielsweise: Dell Laser Printer 1700) oder geben Sie einen eindeutigen Namen für den Drucker ein, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 14** Wählen Sie **Ja**, um eine Testseite zu drucken, und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.
Alle erforderlichen Dateien werden auf dem Computer installiert.
- 15** Klicken Sie nach dem Drucken der Testseite auf **Ja**, um das Meldungsfenster zu schließen.
- 16** Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.
- 17** Die *Treiber und Dienstprogramme*-CD startet die Installationssoftware automatisch.
Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start** → **Ausführen**, geben Sie **D:\setup.exe** ein (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.
- 18** Wenn der Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Persönliche Installation - Den Drucker nur zur Verwendung auf diesem Computer installieren**, um die zusätzliche Software für Ihren Drucker zu installieren.
- 19** Wählen Sie Ihren Drucker aus dem Dropdown-Listefeld aus.
- 20** Wählen Sie **Standardinstallation (empfohlen)** aus, und klicken Sie dann auf **Installieren**.
Nachdem alle Dateien auf Ihrem Computer installiert wurden, wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie zur erfolgreichen Installation beglückwünscht.
- 21** Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD zu schließen.

ABSCHNITT 4

Installation für den Netzwerkdruck


Netzwerkinstallation

Netzwerkinstallation


HINWEIS: Weitere Informationen zu den Konfigurationseinstellungen bei Netzwerkinstallationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Anschließen von Kabeln

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker ausgeschaltet und der Stecker gezogen ist.
- 2 Schließen Sie ein Ende eines Standard-UTP-Netzwerkabels der Kategorie 5 an einen LAN-Drop oder -Hub und das andere Ende an einen Ethernet-Anschluß (den mittleren Steckplatz) auf der Rückseite des Druckers an. Der Drucker paßt sich automatisch an die Netzwerkgeschwindigkeit an.



- 3 Schließen Sie ein Ende des Druckerkabels an den Anschluß auf der Rückseite des Druckers und das andere Ende an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.



- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

Nach Abschluß der internen Tests leuchtet das Lämpchen **Bereit/Daten** auf.

Wenn die Lämpchen an der Bedienerkonsole beim Einschalten des Druckers nicht aufleuchten, vergewissern Sie sich, daß die Stecker des Stromkabels sowohl an der Rückseite des Druckers als auch an der Steckdose richtig und fest eingesteckt sind.

Wenn der Drucker eingeschaltet ist, jedoch keine Druckaufträge ausgeführt werden bzw. die Fehlerleuchte kontinuierlich leuchtet, sollten Sie überprüfen, ob eine Druckkassette installiert ist.

Drucken und Überprüfen der Netzwerk-Konfigurationsseite

- 1 Wenn die Leuchte **Bereit/Daten** kontinuierlich leuchtet, drücken Sie **Fortfahren** einmal, um eine Seite mit Menüeinstellungen sowie eine Netzwerk-Konfigurationsseite zu drucken.
- 2 Vergewissern Sie sich, daß der Status auf der Netzwerk-Konfigurationsseite unter der Überschrift „Standard-Netzwerkarte“ als „Verbunden“ angegeben wird.

Wenn der Status „Nicht verbunden“ lautet:

- Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel fest an den Anschluß auf der Rückseite des Druckers angeschlossen ist.
- Schließen Sie das Ethernet-Kabel an eine andere Buchse an.

- 3 Überprüfen Sie auf der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob die Angaben für die IP-Adresse, die Netzmaske und das Gateway unter der Überschrift „TCP/IP“ korrekt sind.

Wenn Sie die IP-Adresse ändern müssen, führen Sie das Dienstprogramm zum Festlegen der IP-Adresse auf der Treiber- und Dienstprogramme-CD aus.

Ausführen der Installationssoftware

- 1 Legen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD in den Computer ein.
- 2 Die *Treiber und Dienstprogramme*-CD startet die Installationssoftware automatisch.
Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start** → **Ausführen**, geben Sie **D:\setup.exe** ein (wobei „D“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht), und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Wenn der Bildschirm der *Treiber und Dienstprogramme*-CD angezeigt wird, klicken Sie auf **Netzwerkinstallation - Den Drucker zur Verwendung in einem Netzwerk installieren**.
- 4 Wenn Sie den Drucker lokal installieren möchten, wählen Sie **Den Drucker nur zur Verwendung auf diesem Computer installieren**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Standortferne Installation:

- a Wählen Sie **Den Drucker zur Verwendung auf einem oder mehreren entfernten Computern installieren** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
 - b Geben Sie Ihren Administrator-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - c Wählen Sie die Clients und Server aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie den zu installierenden Netzwerkdrucker aus. Wenn der gewünschte Drucker nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren, oder klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**, um einen Drucker zum Netzwerk hinzuzufügen.


Wenn Sie einen *Druckserver einrichten*, fahren Sie mit Schritt 6 fort. Ein Druckserver ist ein Computer, der alle Druckaufträge der einzelnen Clients in einem Netzwerk verwaltet.

Wenn Sie einen *Client einrichten*, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Ein Client ist ein Computer, der direkt mit dem Drucker verbunden ist.

- 6 Wählen Sie **Dieser Drucker wird auf einem Server eingerichtet** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

- 7 Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus. Wenn Sie den Namen ändern möchten, unter dem der Drucker aufgelistet ist, geben Sie einen neuen Namen in das Feld **Druckername** ein.
- 8 Wenn Sie anderen Benutzern im Netzwerk den Zugriff auf diesen Drucker ermöglichen möchten, wählen Sie **Diesen Drucker für andere Computer im Netzwerk freigeben** aus, und geben Sie einen Freigabennamen ein, der einfach und eindeutig zu erkennen ist.
- 9 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 10 Wählen Sie die Software und Dokumentation aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf **Installieren**. Weitere Informationen finden Sie unter „Überblick über die Software“ auf Seite 43.
- 11 Wenn der Glückwunschbildschirm angezeigt wird, können Sie wählen, ob Sie den Computer entweder sofort oder später neu starten möchten. Klicken Sie anschließend auf **Fertigstellen**.

Verwenden Sie das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell, das auch als Drucker-integrierter Webserver bezeichnet wird, um den Status Ihres Netzwerkdruckers bequem von Ihrem Schreibtisch aus zu überwachen. Sie können die Konfigurationseinstellungen des Druckers anzeigen und ändern, den Tonerfüllstand überwachen und, sobald dies erforderlich ist, neue Druckkassetten bestellen, indem Sie einfach auf den Link zum Bestellen von Dell Verbrauchsmaterial rechts in Ihrem Web-Browser klicken.

 **HINWEIS:** Das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell ist nicht verfügbar, wenn der Drucker lokal mit einem Druckserver verbunden ist.

Starten Sie das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell, indem Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in Ihren Web-Browser eingeben. Auf dem Bildschirm wird die Druckerkonfiguration angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Sie können das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell so einrichten, daß Sie per E-Mail darauf hingewiesen werden, wenn der Drucker Verbrauchsmaterial oder einen Eingriff Ihrerseits erfordert.

So richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein:

- 1** Starten Sie das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell.
- 2** Klicken Sie auf **E-Mail-Warnkonfiguration**.
- 3** Geben Sie unter **E-Mail-Server einrichten** das primäre SMTP-Gateway und die Rückantwort-Adresse ein.
- 4** Geben Sie in das Listenfeld für die E-Mail-Adresse unter **E-Mail-Listen und -Warnungen einrichten** Ihre E-Mail-Adresse bzw. die E-Mail-Adresse des Hauptbenutzers ein.
- 5** Klicken Sie auf **Übernehmen**.

ABSCHNITT 5

Überblick über die Software

Dell™ Toner Management-System

Dell Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers


Dienstprogramm zum Festlegen der IP-Adresse

Deinstallationsprogramm für die Dell Druckersoftware

Treiberprofil-Manager


Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell

Installieren Sie die gewünschten und benötigten Software-Programme für Ihr jeweiliges Betriebssystem von der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen *Treiber und Dienstprogramme*-CD.

 **HINWEIS:** Wenn Sie den Drucker und den Computer separat erworben haben, müssen Sie die *Treiber und Dienstprogramme*-CD zum Installieren dieser Software-Anwendungen verwenden.

Dell™ Toner Management-System


Statusüberwachungs-Center

 **HINWEIS:** Diese Anwendung ist unter Windows 98 SE oder ME nicht verfügbar. Sie ist ebenfalls nicht verfügbar, wenn der Drucker lokal an einen Computer angeschlossen ist.

Mit dem Statusüberwachungs-Center können Sie mehrere Statusüberwachungsanzeigen gleichzeitig verwalten.

- Doppelklicken Sie auf einen Druckernamen, um die dazugehörige Statusüberwachungsanzeige zu öffnen, oder wählen Sie **Ausführen** aus, um die Statusüberwachungsanzeige für einen bestimmten Drucker zu öffnen.
- Wählen Sie **Anzeige** aus, um die Anzeige der Druckerliste zu ändern.
- Wählen Sie **Hilfe** aus, um die Online-Hilfe zu öffnen.

Druckstatusfenster


 **HINWEIS:** Diese Anwendung ist unter Windows NT, 98 SE oder ME nicht verfügbar. Sie ist ebenfalls nicht verfügbar, wenn der Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist.

Im Druckstatusfenster werden der Status des Druckers (Drucker bereit, Drucker offline, Fehler - Drucker überprüfen) sowie der Name des gesendeten Druckauftrags angezeigt.

Darüber hinaus wird im Druckerstatusfenster der Tonerfüllstand angezeigt, so daß folgendes möglich ist:

- Sie können den Tonerfüllstand für Ihren Drucker überwachen.
- Klicken Sie auf **Toner bestellen**, um Druckkassetten nachzubestellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Anwendung zum Bestellen von Druckerzubehör“ auf Seite 45.

Anwendung zum Bestellen von Druckerzubehör


 **HINWEIS:** Diese Anwendung ist unter Windows 98 SE oder ME nicht verfügbar.

Das Dialogfeld **Zubehör bestellen** kann über das Druckstatusfenster, das Programmfenster oder das Symbol auf dem Desktop gestartet werden.

Druckkassetten können telefonisch oder über das Internet bestellt werden.

- 1 Klicken Sie auf **Start** → **Programme** bzw. **Alle Programme** → **Dell Drucker** → **Dell Laser Printer 1700** → **Anwendung zum Bestellen von Druckerzubehör**. Das Fenster **Zubehör bestellen** wird angezeigt.
- 2 Wenn Sie über das Internet bestellen, klicken Sie auf den Link zur Dell Website zum Bestellen von Druckkassetten.
- 3 Wenn Sie telefonisch bestellen möchten, rufen Sie die Nummer an, die unter der Überschrift für die telefonische Bestellung angezeigt wird.


Dell Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers

 Diese Anwendung ist nicht verfügbar, wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist.

Verwenden Sie das Dell Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers, um Druckereinstellungen, die über den Druckertreiber nicht verfügbar sind, zu ändern und zu speichern. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, bleiben sie so lange gültig, bis Sie eine andere Auswahl treffen und anwenden oder die ursprünglichen Druckereinstellungen (die Standardeinstellungen ab Werk) wiederherstellen. Die Einstellungen sind ähnlich wie auf der Bedienerkonsole des Druckers in Menüs angeordnet.

Das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers wird automatisch bei der Installation des Dell Druckertreibers installiert. Klicken Sie auf **Start** → **Programme** bzw. **Alle Programme** → **Dell Drucker** → **Dell Laser Printer 1700** → **Dell Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers**. Das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers funktioniert nur mit Druckern, die direkt an den Computer angeschlossen sind.

Dienstprogramm zum Festlegen der IP-Adresse

 **HINWEIS:** Diese Anwendung ist nicht verfügbar, wenn der Drucker lokal an einen Computer angeschlossen ist.

Mit dem Dienstprogramm zum Festlegen der IP-Adresse können Sie IP-Adressen sowie andere wichtige IP-Parameter festlegen.

Deinstallationsprogramm für die Dell Druckersoftware

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm, um die derzeit installierte Druckersoftware oder etwaige Druckerobjekte zu entfernen. Auf das Dienstprogramm zur Deinstallation von Software können Sie auf zwei Arten zugreifen:

- 1 Nur für Benutzer von Windows XP: Klicken Sie auf **Start** → **Systemsteuerung** → **Drucker und andere Hardware** → **Drucker und Faxgeräte**.
Für Benutzer von anderen Betriebssystemen: Klicken Sie auf **Start** → **Einstellungen** → **Drucker**.
 - a Wählen Sie das zu deinstallierende Druckerobjekt aus, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
 - b Wählen Sie **Dell Software deinstallieren** aus.
 - c Wählen Sie die zu deinstallierenden Komponenten aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
 - d Klicken Sie auf **Jetzt deinstallieren**.
 - e Klicken Sie nach Abschluß der Deinstallation auf **OK**.
- 2 Klicken Sie auf **Start** → **Programme** bzw. **Alle Programme** → **Dell Drucker** → **Dell Laser Printer 1700**.
 - a Wählen Sie **Dell Software deinstallieren** aus.
 - b Wählen Sie die zu deinstallierenden Komponenten aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
 - c Klicken Sie auf **Jetzt deinstallieren**.
 - d Klicken Sie nach Abschluß der Deinstallation auf **OK**.

Treiberprofil-Manager

Mit dem Treiberprofil-Manager können Sie Treiberprofile erstellen, die angepaßte Treibereinstellungen enthalten. Ein Treiberprofil kann eine Gruppe gespeicherter Druckertreibereinstellungen sowie andere Angaben zu folgenden Einstellungen enthalten:

- Druckausrichtung und Mehrseitendruck (Dokumenteinstellungen)
- Installationsstatus von Ausgabefächern (Druckeroptionen)
- Benutzerdefinierte Papierformate (Benutzerformate)
- Textschablonen und Wasserzeichen
- Schablonenreferenzen
- Schriftartreferenzen
- Formatzuweisungen

Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell



HINWEIS: Diese Anwendung ist nicht verfügbar, wenn der Drucker lokal an einen Computer angeschlossen ist.

Mit dem Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell, das auch als Drucker-integrierter Webserver bezeichnet wird, können Sie den Status Ihres Netzwerkdruckers bequem von Ihrem Schreibtisch aus überwachen. Sie können die Konfigurationseinstellungen des Druckers anzeigen und ändern, den Tonerfüllstand überwachen und, sobald dies erforderlich ist, neue Druckkassetten bestellen, indem Sie einfach auf den Link zum Bestellen von Dell Verbrauchsmaterial rechts in Ihrem Web-Browser klicken.

Starten Sie das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell, indem Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in Ihren Web-Browser eingeben. Auf dem Bildschirm wird die Druckerkonfiguration angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Sie können das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell so einrichten, daß Sie per E-Mail darauf hingewiesen werden, wenn der Drucker Verbrauchsmaterial oder einen Eingriff Ihrerseits erfordert.

So richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein:

- 1** Starten Sie das Web-Tool zur Druckerkonfiguration von Dell.
- 2** Klicken Sie auf **E-Mail-Warnkonfiguration**.
- 3** Geben Sie unter **E-Mail-Server einrichten** das primäre SMTP-Gateway und die Rückantwort-Adresse ein.
- 4** Geben Sie in das Listenfeld für die E-Mail-Adresse unter **E-Mail-Listen und -Warnungen einrichten** Ihre E-Mail-Adresse bzw. die E-Mail-Adresse des Hauptbenutzers ein.
- 5** Klicken Sie auf **Übernehmen**.

ABSCHNITT 6

Problemlösung

Grundlegende Probleme
Austauschen der Druckkassette
Austauschen der Fotoleitertrommel
Beheben von Papierstaus

Grundlegende Probleme


Die folgenden Tabellen bieten Lösungen für grundlegende Druckerprobleme. Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können, wenden Sie sich unter support.dell.com an Dell. Es kann unter Umständen sein, daß eine Druckerkomponente von einem Kundendiensttechniker gereinigt oder ausgetauscht werden muß.


Problem	Vorgehensweise
Die Ausdrücke werden schwächer, die Leuchte Wenig Toner/Trommel aust. leuchtet jedoch nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie die Druckkassette heraus und schwenken Sie sie vorsichtig nach beiden Seiten, um den restlichen Toner verwenden zu können. • Tauschen Sie die Druckkassette aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Austauschen der Druckkassette“ auf Seite 54.

Die Leuchte **Wenig Toner/Trommel aust.** leuchtet (blinkt nicht).


HINWEIS: Wenn die Leuchte blinkt, siehe „Die Leuchte Wenig Toner/Trommel aust. blinkt.“ auf Seite 51.


- Nehmen Sie die Druckkassette heraus und schwenken Sie sie vorsichtig, um den verbleibenden Toner verwenden zu können.
- Tauschen Sie die Druckkassette aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Austauschen der Druckkassette“ auf Seite 54.



Problem	Vorgehensweise
<p>Die Leuchte Wenig Toner/Trommel aust. blinkt.</p>	<p>Ersetzen Sie die Fotoleitertrommel. Weitere Informationen finden Sie unter „Austauschen der Fotoleitertrommel“ auf Seite 57.</p>
	
<p>Die Seiten sind leer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist unter Umständen kein Toner mehr vorhanden. Ersetzen Sie die Druckkassette. Weitere Informationen finden Sie unter „Austauschen der Druckkassette“ auf Seite 54. • Möglicherweise ist ein Software-Fehler aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
<p>Unter Umständen wurden Druckerteile beschädigt bzw. fehlen Teile.</p>	<p>Wenden Sie sich unter support.dell.com an Dell.</p>
<p>Die Leuchten auf der Bedienerkonsole leuchten nicht auf, wenn der Drucker eingeschaltet wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie einen Augenblick. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Leuchten aufleuchten. • Vergewissern Sie sich, daß das Netzkabel an der Rückseite des Druckers und an der Netzsteckdose fest eingesteckt ist.
<p>Die vordere Abdeckung läßt sich nicht schließen.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob die Druckkassette ordnungsgemäß eingesetzt ist.</p>

Problem	Vorgehensweise
Der Drucker ist eingeschaltet, es wird jedoch nichts gedruckt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, daß eine Druckerkassette eingelegt ist. • Vergewissern Sie sich, daß das Parallel-, USB- oder Netzkabel fest am Anschluß auf der Rückseite des Druckers angeschlossen ist. • Drücken Sie einmal auf Fortfahren, um die Seite mit den Menüeinstellungen zu drucken und festzustellen, ob das Problem auf den Drucker oder den Computer zurückzuführen ist. • Wenn Sie die Seite mit den Menüeinstellungen drucken können, wird das Problem durch den Computer oder das Software-Programm verursacht. • Wenn Sie die Seite mit den Menüeinstellungen nicht drucken können, wenden Sie sich unter support.dell.com an Dell.
Der Drucker ist eingeschaltet und die Kontrollleuchte Fehler leuchtet.	Vergewissern Sie sich, daß die Druckerabdeckung geschlossen ist.




Problem	Vorgehensweise
<p>Die Kontrollleuchte Papier einl. leuchtet, obwohl genug Papier in die 250-Blatt- bzw. 550-Blatt-Papierzuführung eingelegt ist.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob das Fach ganz eingeschoben ist.</p>
	<p>Weitere Informationen finden Sie unter „Beheben von Papierstaus“ auf Seite 60.</p>
<p>Im Drucker ist es zu einem Papierstau gekommen.</p>	

Weitere Informationen zum Lösen von Problemen mit der Druckqualität finden Sie in Ihrem *Benutzerhandbuch*.

Austauschen der Druckkassette


⚠ ACHTUNG: Wenn Sie eine Druckkassette austauschen, setzen Sie die neue Druckkassette nicht für einen längeren Zeitraum dem Licht aus. Wenn die Druckkassette zu lange dem Licht ausgesetzt wird, kann dies zu Druckqualitätsproblemen führen.

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, indem Sie den Knopf auf der linken Seite des Druckers drücken und die Abdeckung herunterklappen.




- 2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus:
 - a Drücken Sie den Knopf am unteren Rand der Druckkassetteneinheit.


- b** Ziehen Sie die Druckkassette am Griff heraus.



- 3** Nehmen Sie die neue Druckkassette aus der Verpackung.
4 Drehen Sie die Druckkassette in alle Richtungen, um den Toner zu verteilen.



- 5 Setzen Sie die neue Druckkassette ein, indem Sie die weißen Rollen an der Druckkassette auf die weißen Pfeile der Fotoleitertrommel-Schienen ausrichten und die Druckkassette so weit wie möglich hineinschieben. Die Druckkassette *rastet* hörbar ein, wenn sie richtig eingesetzt ist.




- 6 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.


Austauschen der Fotoleitertrommel


⚠ **WARNHINWEIS:** Setzen Sie die Druckkassette bzw. die neue Fotoleitertrommel beim Austauschen nicht über längere Zeit direktem Licht aus. Wenn die Druckkassette zu lange dem Licht ausgesetzt wird, kann dies zu Druckqualitätsproblemen führen.

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, indem Sie den Knopf auf der linken Seite des Druckers drücken und die Abdeckung herunterklappen.




- 2 Nehmen Sie die Druckkassetteneinheit aus dem Drucker heraus, indem Sie am Griff der Druckkassette ziehen.

 **HINWEIS:** Drücken Sie nicht auf den Knopf der Druckkassetteneinheit.




Legen Sie die Druckkassetteneinheit auf eine flache, saubere Oberfläche.

- 3** Nehmen Sie die Druckkassette heraus:
 - a** Drücken Sie den Knopf am unteren Rand der Druckkassetteneinheit.
 - b** Ziehen Sie die Druckkassette am Griff heraus.




- 4** Nehmen Sie die neue Fotoleitertrommel aus der Verpackung.

- 5 Setzen Sie die neue Druckkassette in die neue Druckkassetteneinheit ein, indem Sie die weißen Rollen an der Druckkassette auf die weißen Pfeile der Fotoleitertrommel-Schienen ausrichten und die Druckkassette so weit wie möglich in die Druckkassetteneinheit schieben. Die Druckkassette *rastet* hörbar ein, wenn sie richtig eingesetzt ist.



- 6 Setzen Sie die Druckkassetteneinheit in den Drucker ein, indem Sie die grünen Pfeile an der Druckkassetteneinheit auf die grünen Pfeile der Druckerschienen ausrichten und die Druckkassetteneinheit so weit wie möglich hineinschieben.



- 7 Nachdem Sie die Fotoleitertrommel ausgetauscht haben, sollten Sie den Zähler der Fotoleitertrommel zurücksetzen. Um den Zähler zurückzusetzen, halten Sie die Taste **Abbrechen** gedrückt, bis alle Kontrolleuchten nacheinander aufleuchten.

➡ **WARNHINWEIS:** Wenn Sie den Zähler der Fotoleitertrommel zurücksetzen, ohne zuvor die Fotoleitertrommel ausgetauscht zu haben, kann dies zu einem Drucker Schaden und zum Verlust der Garantie führen.

- 8 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.


Beheben von Papierstaus

Wenn ein Papierstau auftritt, unterbricht der Drucker den Druckvorgang und die Bedienerkonsolenleuchten **Papierstau** und **Fortfahren** leuchten auf. Drücken Sie zweimal schnell nacheinander die Taste **Fortfahren**, um die zweite, Papierstau-spezifische Fehler-Signalfolge anzeigen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.


Nehmen Sie bei einem Papierstau nach Möglichkeit sämtliches Papier aus dem Papierweg.

So beseitigen Sie einen Papierstau:

- 1 Wenn das Papier aus einem Fach eingezogen wird, entfernen Sie das Fach, und beseitigen Sie dann eventuelle Staus.




- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung, und nehmen Sie die Druckkassetteneinheit heraus.




⚠ WARNHINWEIS: Setzen Sie die Druckkassetteneinheit nicht über längere Zeit direkter Lichteinstrahlung aus. Wenn die Druckkassette zu lange dem Licht ausgesetzt wird, kann dies zu Druckqualitätsproblemen führen.


- 3 Entfernen Sie sämtliche Papierstaus im Bereich hinter der Druckkassetteneinheit.




- 4 Heben Sie die Klappe vorne am Drucker an, und beseitigen Sie eventuelle Staus unter der Klappe.



- 5 Öffnen Sie die hintere Ausgabeklappe, und beseitigen Sie eventuelle Staus.



- 6 Nachdem Sie die Staus beseitigt haben, setzen Sie die Druckkassetteneinheit wieder ein, stellen Sie sicher, daß alle Druckerabdeckungen und -fächer geschlossen sind, und drücken Sie dann **Fortfahren**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

 **HINWEIS:** Der Drucker druckt erneut die Seiten, die den Papierstau verursacht haben.

ABSCHNITT 7

Kontaktieren von Dell

Technische Unterstützung

Automatisierter Bestellstatus-Service

Kontaktieren von Dell

Technische Unterstützung

Wenn Sie bei einem technischen Problem Hilfe benötigen, unterstützt Dell Sie gern.

- 1 Rufen Sie den technischen Kundendienst von einem Telefon in der Umgebung des Druckers aus an, so daß der technische Kundendienst Ihnen bei den erforderlichen Schritten helfen kann. Verwenden Sie Ihren Expressservice-Code, wenn Sie bei Dell anrufen. Auf diese Weise kann Ihr Anruf schneller an die entsprechenden Kundendienstmitarbeiter weitergeleitet werden.

Den Expressservice-Code finden Sie unter der vorderen Abdeckung des Druckers.



HINWEIS: In manchen Ländern ist der Expressservice von Dell unter Umständen nicht verfügbar.

- 2 In den USA sollten Geschäftskunden die Telefonnummer 1-877-459-7298 verwenden, während Privatanwender sich an die Telefonnummer 1-800-624-9896 wenden sollten.

Wenn Sie aus einem anderen Land oder aus einem anderen Kundendienstbereich anrufen, finden Sie die für Sie gültige Telefonnummer unter „Kontaktieren von Dell“ auf Seite 65.

- 3 Folgen Sie den menüartig gegliederten Anweisungen des automatisierten Telefonsystems, um sich zu einem Kundendienstmitarbeiter durchstellen zu lassen.

Automatisierter Bestellstatus-Service

Sie können den Status von Dell Produkten, die Sie bestellt haben, über die Website support.dell.com oder über den automatisierten Bestellstatus-Service überprüfen. Sie werden dann über eine aufgezeichnete Ansage aufgefordert, die Informationen anzugeben, die zum Auffinden Ihrer Bestellung und zum Melden des Bestellstatus erforderlich sind. Die entsprechende Telefonnummer für Ihre Region finden Sie unter „Kontaktieren von Dell“ auf Seite 65.

Kontaktieren von Dell

Um Dell auf elektronischem Wege zu kontaktieren, können Sie eine der folgenden Websites aufrufen:

- www.dell.com
- support.dell.com (technischer Support)
- premiersupport.dell.com (technischer Support für Bildungswesen, Behörden und Gesundheitswesen sowie mittelständische Betriebe/Großkunden, einschließlich Premier-, Platin- und Gold-Kunden)

Die länderspezifischen Internetadressen finden Sie in der folgenden Tabelle im entsprechenden Länderabschnitt.

HINWEIS: Gebührenfreie Nummern gelten jeweils nur innerhalb des Landes, unter dem sie aufgeführt werden.

Verwenden Sie zum Kontaktieren von Dell die elektronischen Adressen, Telefonnummern und Vorwahlen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt werden. Wenn Sie nicht feststellen können, welche Vorwahl Sie verwenden müssen, wenden Sie sich an eine lokale oder internationale Vermittlungsstelle.

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Amerikanische Jungferninseln	Support (allgemein)	1-877-673-3355
Anguilla	Support (allgemein)	gebührenfrei: 800-335-0031
Antigua und Barbuda	Support (allgemein)	1-800-805-5924
Argentinien (Buenos Aires)	Website: www.dell.com.ar	
Internationale Vorwahl: 00	Technischer Support und Kundenbetreuung	gebührenfrei: 0-800-444-0733
Nationale Vorwahl: 54	Vertrieb	0-810-444-3355
Ortsvorwahl: 11	Technischer Support per Fax	11 4515 7139
	Kundenbetreuung per Fax	11 4515 7138
Aruba	Support (allgemein)	gebührenfrei: 800-1578
Australien (Sydney)	E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com	
Internationale Vorwahl: 0011	E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 61	Privatanwender und Kleinbetriebe	1-300-65-55-33
Ortsvorwahl: 2	Behörden und Unternehmen	gebührenfrei: 1-800-633-559
	Abteilung Preferred Accounts (PAD)	gebührenfrei: 1-800-060-889
	Kundenbetreuung	gebührenfrei: 1-800-819-339
	Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 1-800-808-385
	Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 1-800-808-312
	Fax	gebührenfrei: 1-800-818-341
Bahamas	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6818
Barbados	Support (allgemein)	1-800-534-3066
Belgien (Brüssel)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: tech_be@dell.com	
Nationale Vorwahl: 32	E-Mail für französischsprachige Kunden: support.euro.dell.com/be/fr/emailldell/	
Ortsvorwahl: 2	Technischer Support	02 481 92 88
	Kundenbetreuung	02 481 91 19
	Vertrieb Firmenkunden	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Zentrale	02 481 91 00

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Bermuda	Support (allgemein)	1-800-342-0671
Bolivien	Support (allgemein)	gebührenfrei: 800-10-0238
Brasilien	Website: www.dell.com/br	
Internationale Vorwahl: 00	Kundenbetreuung, technischer Support	0800 90 3355
Nationale Vorwahl: 55	Technischer Support per Fax	51 481 5470
Ortsvorwahl: 51	Kundenbetreuung per Fax	51 481 5480
	Vertrieb	0800 90 3390
Britische Jungferninseln	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6820
Brunei	Technische Kundenunterstützung (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Nationale Vorwahl: 673	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb (allgemein) (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Cayman-Inseln	Support (allgemein)	1-800-805-7541
Chile (Santiago)	Vertrieb, Kundenunterstützung und technischer Support	gebührenfrei: 1230-020-4823
Nationale Vorwahl: 56		
Ortsvorwahl: 2		

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
China (Xiamen) Nationale Vorwahl: 86 Ortsvorwahl: 592	Technischer Support - Website: support.ap.dell.com/china	
	Technischer Support per E-Mail: cn_support@dell.com	
	Technischer Support per Fax	818 1350
	Technischer Support - Privatanwender/Kleinbetriebe	gebührenfrei: 800 858 2437
	Technischer Support - Firmenkunden	gebührenfrei: 800 858 2333
	Kundenbetreuung	gebührenfrei: 800 858 2060
	Privatanwender und Kleinbetriebe	gebührenfrei: 800 858 2222
	Abteilung Preferred Accounts	gebührenfrei: 800 858 2557
	Großkunden - GCP	gebührenfrei: 800 858 2055
	Großkunden - Key Accounts	gebührenfrei: 800 858 2628
	Großkunden - Nord	gebührenfrei: 800 858 2999
	Großkunden - Nord, Behörden und Bildungswesen	gebührenfrei: 800 858 2955
	Großkunden - Ost	gebührenfrei: 800 858 2020
	Großkunden - Ost, Behörden und Bildungswesen	gebührenfrei: 800 858 2669
	Support-Team für Großkunden	gebührenfrei: 800 858 2222
Großkunden - Süd	gebührenfrei: 800 858 2355	
Großkunden - West	gebührenfrei: 800 858 2811	
Großkunden - Ersatzteile	gebührenfrei: 800 858 2621	
Costa Rica	Support (allgemein)	0800-012-0435

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Dänemark (Kopenhagen) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 45	Website: support.euro.dell.com E-Mail-Support (tragbare Computer): den_nbk_support@dell.com E-Mail-Support (Desktop-Computer): den_support@dell.com E-Mail-Support (Server): Nordic_server_support@dell.com	
	Technischer Support	7023 0182
	Kundenbetreuung (relational)	7023 0184
	Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe	3287 5505
	Zentrale (relational)	3287 1200
	Fax-Zentrale (relational)	3287 1201
	Zentrale (Privatanwender/Kleinbetriebe)	3287 5000
	Fax-Zentrale (Privatanwender/Kleinbetriebe)	3287 5001
Deutschland (Langen) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 49 Ortsvorwahl: 6103	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_support_central_europe@dell.com	
	Technischer Support	06103 766-7200
	Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe	0180-5-224400
	Globale Kundenbetreuung	06103 766-9570
	Kundenbetreuung Preferred Accounts	06103 766-9420
	Kundenbetreuung Großkunden	06103 766-9560
	Kundenbetreuung Kunden der öffentlichen Hand	06103 766-9555
	Zentrale	06103 766-7000
Dominica	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6821
Dominikanische Republik	Support (allgemein)	1-800-148-0530
Ecuador	Support (allgemein)	gebührenfrei: 999-119
El Salvador	Support (allgemein)	01-899-753-0777

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Finnland (Helsinki)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 990	E-Mail: fin_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 358	E-Mail-Support (Server): Nordic_support@dell.com	
Ortsvorwahl: 9	Technischer Support	09 253 313 60
	Technischer Support per Fax	09 253 313 81
	Relationale Kundenbetreuung	09 253 313 38
	Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe	09 693 791 94
	Fax	09 253 313 99
	Zentrale	09 253 313 00
Frankreich (Paris) (Montpellier)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ Privatanwender und Kleinbetriebe	
Nationale Vorwahl: 33	Technischer Support	0825 387 270
Ortsvorwahlnummern: (1) (4)	Kundenbetreuung	0825 823 833
	Zentrale	0825 004 700
	Zentrale (Anrufe von außerhalb nach Frankreich)	04 99 75 40 00
	Vertrieb	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (Anrufe von außerhalb nach Frankreich)	04 99 75 40 01
	Firmenkunden	
	Technischer Support	0825 004 719
	Kundenbetreuung	0825 338 339
	Zentrale	01 55 94 71 00
	Vertrieb	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
Grenada	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-540-3355

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Griechenland Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 30 Ortsvorwahl:	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/ Technischer Support Technischer Support für Gold Zentrale Vertrieb Fax	 080044149518 08844140083 2108129800 2108129800 2108129812
Großbritannien (Bracknell) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 44 Ortsvorwahl: 1344	Website: support.euro.dell.com Website für Kundenbetreuung: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp E-Mail: dell_direct_support@dell.com Technischer Support (Firmenkunden/Preferred Accounts/PAD [mehr als 1000 Mitarbeiter]) Technischer Support (Direkt/PAD und allgemein) Globale Kundenbetreuung Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe Kundenbetreuung Firmenkunden Kundenbetreuung Preferred Accounts (500 bis 5000 Mitarbeiter) Kundenbetreuung Regierungsbehörden Kundenbetreuung Lokale Behörden und Bildungswesen Kundenbetreuung Gesundheitswesen Vertrieb Privatanwender/Kleinbetriebe Vertrieb Firmen/staatliche Einrichtungen Fax Privatanwender/Kleinbetriebe	 0870 908 0500 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
Guatemala	Support (allgemein)	1-800-999-0136
Guyana	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-877-270-4609

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Hongkong	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	E-Mail: ap_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 852	Technischer Support (Dimension™ und Inspiron™)	2969 3189
	Technischer Support (OptiPlex™, Latitude™ und Dell Precision™)	2969 3191
	Technischer Support (PowerApp™ und PowerVault™)	2969 3196
	Hotline für Gold Queue EEC	2969 3187
	Kundenberatung	3416 0910
	Großkunden	3416 0907
	Globale Kundenprogramme	3416 0908
	Mittelständische Unternehmen	3416 0912
	Privatanwender und Kleinbetriebe	2969 3105
Indien	Technischer Support	1600 33 8045
	Vertrieb	1600 33 8044
Irland (Cherrywood)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 16	E-Mail: dell_direct_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 353	Technischer Support	1850 543 543
Ortsvorwahl: 1	Technischer Support Großbritannien (nur innerhalb von GB)	0870 908 0800
	Kundenbetreuung Privatanwender	01 204 4014
	Kundenbetreuung Kleinbetriebe	01 204 4014
	Kundenbetreuung Großbritannien (nur innerhalb von GB)	0870 906 0010
	Kundenbetreuung Firmenkunden	1850 200 982
	Kundenbetreuung Firmenkunden (nur innerhalb von GB)	0870 907 4499
	Vertrieb Irland	01 204 4444
	Vertrieb Großbritannien (nur innerhalb von GB)	0870 907 4000
	Vertrieb per Fax	01 204 0103
	Zentrale	01 204 4444

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Italien (Mailand)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
Nationale Vorwahl: 39	Privatanwender und Kleinbetriebe	
Ortsvorwahl: 02	Technischer Support	02 577 826 90
	Kundenbetreuung	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Zentrale	02 696 821 12
	Firmenkunden	
	Technischer Support	02 577 826 90
	Kundenbetreuung	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Zentrale	02 577 821
Jamaika	Allgemeiner Support (nur innerhalb von Jamaika)	1-800-682-3639

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Japan (Kawasaki)	Website: support.jp.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	Technischer Support (Server)	gebührenfrei: 0120-198-498
Nationale Vorwahl: 81	Technischer Support außerhalb Japans (Server)	81-44-556-4162
Ortsvorwahl: 44	Technischer Support (Dimension™ und Inspiron™)	gebührenfrei: 0120-198-226
	Technischer Support außerhalb Japans (Dimension und Inspiron)	81-44-520-1435
	Technischer Support (Dell Precision™, OptiPlex™ und Latitude™)	gebührenfrei: 0120-198-433
	Technischer Support außerhalb Japans (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	81-44-556-3894
	Technischer Support (Axim™)	gebührenfrei: 0120-981-690
	Technischer Support außerhalb Japans (Axim)	81-44-556-3468
	Faxbox-Service	044-556-3490
	Automatischer Bestellservice (rund um die Uhr)	044-556-3801
	Kundenbetreuung	044-556-4240
	Vertrieb Geschäftskunden (bis zu 400 Mitarbeiter)	044-556-1465
	Vertrieb Preferred Accounts (über 400 Mitarbeiter)	044-556-3433
	Vertrieb Großkunden (über 3500 Mitarbeiter)	044-556-3430
	Vertrieb öffentliche Auftraggeber (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	044-556-1469
	Japan - globales Geschäftssegment	044-556-3469
	Einzelanwender	044-556-1760
	Zentrale	044-556-4300

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Kanada (North York, Ontario)	Online-Bestellstatus: www.dell.ca/ostatus	
Internationale Vorwahl: 011	AutoTech (automatisierter technischer Support)	gebührenfrei: 1-800-247-9362
	TechFax	gebührenfrei: 1-800-950-1329
	Kundenbetreuung (Privatanwender/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Kundenbetreuung (mittelständische Betriebe/Großkunden, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-326-9463
	Technischer Support (Privatanwender/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Technischer Support (mittelständische Betriebe/Großkunden, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Vertrieb (Privatanwender/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-387-5752
	Vertrieb (mittelständische Betriebe/Großkunden, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-387-5755
	Vertrieb (Ersatzteile und erweiterter Service)	1 866 440 3355
Kolumbien	Support (allgemein)	980-9-15-3978
Korea (Seoul)	Technischer Support	gebührenfrei: 080-200-3800
Internationale Vorwahl: 001	Vertrieb	gebührenfrei: 080-200-3600
Nationale Vorwahl: 82	Kundendienst (Seoul, Korea)	gebührenfrei: 080-200-3800
Ortsvorwahl: 2	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Fax	2194-6202
	Zentrale	2194-6000
Lateinamerika	Technische Kundenunterstützung (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundendienst (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Fax (technischer Support und Kundendienst) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Vertrieb (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Vertrieb per Fax (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 oder 512 728-3772

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Luxemburg Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 352	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_be@dell.com Technischer Support (Brüssel, Belgien) Vertrieb Privatanwender/Kleinbetriebe (Brüssel, Belgien) Vertrieb Firmenkunden (Brüssel, Belgien) Kundenbetreuung (Brüssel, Belgien) Fax (Brüssel, Belgien) Zentrale (Brüssel, Belgien)	3420808075 gebührenfrei: 080016884 02 481 91 00 02 481 91 19 02 481 92 99 02 481 91 00
Macau Nationale Vorwahl: 853	Technischer Support Kundendienst (Penang, Malaysia) Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 0800 582 604 633 4949 gebührenfrei: 0800 581
Malaysia (Penang) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 60 Ortsvorwahl: 4	Technischer Support Kundendienst Vertrieb (allgemein) Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 1 800 888 298 04 633 4949 gebührenfrei: 1 800 888 202 gebührenfrei: 1 800 888 213
Mexiko Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 52	Technische Kundenunterstützung Vertrieb Kundendienst Zentrale	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383 50-81-8800 oder 01-800-888-3355 001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383 50-81-8800 oder 01-800-888-3355
Montserrat	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-278-6822

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Neuseeland	E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 64	Privatanwender und Kleinbetriebe	0800 446 255
	Behörden und Unternehmen	0800 444 617
	Vertrieb	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
Nicaragua	Support (allgemein)	001-800-220-1006
Niederlande (Amsterdam)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail (technischer Support):	
Nationale Vorwahl: 31	(Enterprise): nl_server_support@dell.com	
Ortsvorwahl: 20	(Latitude): nl_latitude_support@dell.com	
	(Inspiron): nl_inspiron_support@dell.com	
	(Dimension): nl_dimension_support@dell.com	
	(OptiPlex): nl_optiplex_support@dell.com	
	(Dell Precision): nl_workstation_support@dell.com	
	Technischer Support	020 674 45 00
	Technischer Support per Fax	020 674 47 66
	Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe	020 674 42 00
	Relationale Kundenbetreuung	020 674 4325
	Vertrieb Privatanwender/Kleinbetriebe	020 674 55 00
	Relationaler Vertrieb	020 674 50 00
	Vertrieb Privatanwender/Kleinbetriebe per Fax	020 674 47 75
	Relationaler Vertrieb per Fax	020 674 47 50
	Zentrale	020 674 50 00
	Fax-Zentrale	020 674 47 50
Niederländische Antillen	Support (allgemein)	001-800-882-1519

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Norwegen (Lysaker) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 47	Website: support.euro.dell.com E-Mail-Support (tragbare Computer): nor_nbk_support@dell.com E-Mail-Support (Desktop-Computer): nor_support@dell.com E-Mail-Support (Server): nordic_server_support@dell.com	
	Technischer Support	671 16882
	Relationale Kundenbetreuung	671 17514
	Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe	23162298
	Zentrale	671 16800
	Fax-Zentrale	671 16865
Österreich (Wien) Internationale Vorwahl: 900 Nationale Vorwahl: 43 Ortsvorwahl: 1	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_support_central_europe@dell.com Vertrieb Privatanwender/Kleinbetriebe Fax Privatanwender/Kleinbetriebe Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe Kundenbetreuung Preferred Accounts/Firmenkunden Technischer Support Privatanwender/Kleinbetriebe Technischer Support Preferred Accounts/Firmenkunden Zentrale	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
Panama	Support (allgemein)	001-800-507-0962
Peru	Support (allgemein)	0800-50-669

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Polen (Warschau)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 011	E-Mail: pl_support_tech@dell.com	
Nationale Vorwahl: 48	Kundendienst - Telefon	57 95 700
Ortsvorwahl: 22	Kundenbetreuung	57 95 999
	Vertrieb	57 95 999
	Kundendienst - Fax	57 95 806
	Empfang - Fax	57 95 998
	Zentrale	57 95 999
Portugal	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/	
Nationale Vorwahl: 351	Technischer Support	707200149
	Kundenbetreuung	800 300 413
	Vertrieb	800 300 410 oder 800 300 411 oder 800 300 412 oder 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Support (allgemein)	1-800-805-7545
Schweden (Upplands Vasby)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: swe_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 46	E-Mail-Support für Latitude und Inspiron: Swe-nbk_kats@dell.com	
Ortsvorwahl: 8	E-Mail-Support für OptiPlex: Swe_kats@dell.com E-Mail-Support für Server: Nordic_server_support@dell.com	
	Technischer Support	08 590 05 199
	Relationale Kundenbetreuung	08 590 05 642
	Kundenbetreuung Privatanwender/Kleinbetriebe	08 587 70 527
	Support für das Mitarbeiterprogramm (EPP)	20 140 14 44
	Technischer Support per Fax	08 590 05 594
	Vertrieb	08 590 05 185

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Schweiz (Genf) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 41 Ortsvorwahl: 22	Website: support.euro.dell.com E-Mail: swisstech@dell.com E-Mail für französischsprachige Privatanwender/Kleinbetriebe sowie Großkunden: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	Technischer Support (Privatanwender/Kleinbetriebe) 0844 811 411 Technischer Support (Firmenkunden) 0844 822 844 Kundenbetreuung (Privatanwender/Kleinbetriebe) 0848 802 202 Kundenbetreuung (Firmenkunden) 0848 821 721 Fax 022 799 01 90 Zentrale 022 799 01 01
Singapur (Singapur) Internationale Vorwahl: 005 Nationale Vorwahl: 65	Technischer Support Kundendienst (Penang, Malaysia) Vertrieb (allgemein) Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 800 6011 051 604 633 4949 gebührenfrei: 800 6011 054 gebührenfrei: 800 6011 053
Spanien (Madrid) Internationale Vorwahl: 00 Nationale Vorwahl: 34 Ortsvorwahl: 91	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/ Privatanwender und Kleinbetriebe Technischer Support Kundenbetreuung Vertrieb Zentrale Fax Firmenkunden Technischer Support Kundenbetreuung Zentrale Fax	902 100 130 902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 541 902 118 539 902 100 130 902 118 546 91 722 92 00 91 722 95 83
St. Kitts und Nevis	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-877-441-4731
St. Lucia	Support (allgemein)	1-800-882-1521

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
St. Vincent und die Grenadinen	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-877-270-4609
Südafrika (Johannesburg)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 09/091	E-Mail: dell_za_support@dell.com	
Nationale Vorwahl: 27	Technischer Support	011 709 7710
Ortsvorwahl: 11	Kundenbetreuung	011 709 7707
	Vertrieb	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Zentrale	011 709 7700
Südostasien und Pazifikraum	Technische Kundenunterstützung, Kundendienst und Vertrieb (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Taiwan	Technischer Support (tragbare Computer und Desktop-Computer)	gebührenfrei: 00801 86 1011
Internationale Vorwahl: 002	Technischer Support (Server)	gebührenfrei: 0080 60 1256
Nationale Vorwahl: 886	Vertrieb (allgemein)	gebührenfrei: 0080 651 228
	Vertrieb Firmenkunden	gebührenfrei: 0080 651 227
Thailand	Technischer Support	gebührenfrei: 0880 060 07
Internationale Vorwahl: 001	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
Nationale Vorwahl: 66	Vertrieb	gebührenfrei: 0880 060 09
Trinidad und Tobago	Support (allgemein)	1-800-805-8035
Tschechische Republik (Prag)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: czech_dell@dell.com	
Nationale Vorwahl: 420	Technischer Support	02 2186 27 27
Ortsvorwahl: 2	Kundenbetreuung	02 2186 27 11
	Fax	02 2186 27 14
	TechFax	02 2186 27 28
	Zentrale	02 2186 27 11
Turks- und Caicosinseln	Support (allgemein)	gebührenfrei: 1-866-540-3355
Uruguay	Support (allgemein)	gebührenfrei: 000-413-598-2521

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Nationale Vorwahl Ortsvorwahl	Abteilungsname oder Dienst, Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlnummern, örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
USA (Austin, Texas)	Automatisierter Bestellstatus-Service	gebührenfrei: 1-800-433-9014
Internationale Vorwahl: 011	AutoTech (tragbare Computer und Desktop-Computer)	gebührenfrei: 1-800-247-9362
Nationale Vorwahl: 1	Kunden (Privatanwender und Home Office)	
	Technischer Support	gebührenfrei: 1-800-624-9896
	Kundendienst	gebührenfrei: 1-800-624-9897
	DellNet™ Service und Support	gebührenfrei: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Mitarbeiterprogramm (EPP)	gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Website der Finanzierungsdienste: www.dellfinancialservices.com	
	Finanzierungsdienste (Leasing/Darlehen)	gebührenfrei: 1-877-577-3355
	Finanzierungsdienste (Dell Preferred Accounts [DPA])	gebührenfrei: 1-800-283-2210
	Unternehmen	
	Kundendienst und technischer Support	gebührenfrei: 1-877-459-7298
	Mitarbeiterprogramm (EPP)	gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Technischer Support - Projektoren	gebührenfrei: 1-877-459-7298
	Öffentliche Auftraggeber (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	
	Kundendienst und technischer Support	gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Mitarbeiterprogramm (EPP)	gebührenfrei: 1-800-234-1490
	Dell Vertrieb	gebührenfrei: 1-800-289-3355 oder gebührenfrei: 1-800-879-3355
	Dell Outlet-Verkauf (von Dell erneuerte Computer)	gebührenfrei: 1-888-798-7561
	Vertrieb von Software und Peripheriegeräten	gebührenfrei: 1-800-671-3355
	Ersatzteilvertrieb	gebührenfrei: 1-800-357-3355
	Erweiterter Service und Garantie	gebührenfrei: 1-800-247-4618
	Fax	gebührenfrei: 1-800-727-8320
	Dell Dienste für Gehörlose, Schwerhörige oder Sprachbehinderte	gebührenfrei: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Venezuela	Support (allgemein)	8001-3605

ABSCHNITT 8

Anhang

Dell Software-Lizenzvereinbarung

Dell Software-Lizenzvereinbarung

Das vorliegende Dokument ist eine gesetzlich verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Benutzer, und Dell Products, L.P. („Dell“). Diese Vereinbarung gilt für sämtliche im Lieferumfang des Dell Produkts enthaltene Software, für die keine separaten Lizenzvereinbarungen zwischen Ihnen und dem Hersteller oder Besitzer der Software geschlossen wurden (zusammenfassend als „Software“ bezeichnet). Durch das Öffnen oder Beschädigen der Siegel der Software-Verpackung(en), das Installieren oder Herunterladen der Software oder das Verwenden der auf dem Computer vorinstallierten bzw. eingebetteten Software erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, geben Sie sämtliche Software und Software-Artikel (CDs, Disketten, Dokumentationsunterlagen und Verpackung) unverzüglich zurück und löschen Sie jegliche vorinstallierte oder eingebettete Software.

Sie dürfen die von Ihnen erworbene Software nicht kopieren, um sie auf mehreren Computern gleichzeitig auszuführen. Nur wenn Sie mehrere Lizenzen für die Software erworben haben, dürfen Sie die Software auf entsprechend vielen Computern gleichzeitig verwenden. Der Begriff „verwenden“ beinhaltet das Laden der Software im temporären Speicher oder das dauerhafte Speichern auf dem Computer. Die Installation der Software auf einem Netzwerksystem, von dem aus andere Computer darauf zugreifen, ist im Rahmen der „Verwendung“ der Software nicht zulässig, es sei denn, Sie haben für jeden der auf die Software zugreifenden Computer eine separate Lizenz für die Software erworben. Sie müssen gewährleisten, daß die Anzahl der Benutzer, die die auf dem Netzwerksystem installierte Software verwenden, nicht die Anzahl der vorhandenen Lizenzen übersteigt. Wenn mehr Benutzer die auf dem Netzwerksystem installierte Software verwenden als Lizenzen vorhanden sind, müssen Sie zusätzliche Lizenzen erwerben, bis die Anzahl der Lizenzen der Anzahl der Benutzer entspricht, die auf die Software zugreifen und diese verwenden. Wenn Sie ein Geschäftskunde von Dell oder ein Dell angegliedertes Unternehmen sind, erteilen Sie hiermit Dell bzw. einem von Dell ausgewählten Vertreter die Erlaubnis, während der üblichen Geschäftszeiten Prüfungen im Hinblick auf Ihre Verwendung der Software durchzuführen, und Sie erklären sich in diesem Zusammenhang zur Zusammenarbeit und Unterstützung bei solchen Prüfungen sowie zur Bereitstellung aller Daten und Informationen, die sich unmittelbar auf Ihre Verwendung der Software beziehen, bereit. Das Ziel einer solchen Prüfung ist es, Ihre Einhaltung der in dieser Vereinbarung festgelegten Nutzungsbedingungen festzustellen.

Die Software unterliegt US-amerikanischen Urheberrechten sowie internationalen Vereinbarungen. Sie dürfen eine Kopie der Software anfertigen, und zwar ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken bzw. dürfen Sie die Software auf eine Festplatte kopieren, sofern Sie die Original-CD oder -Diskette ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken aufbewahren. Sie dürfen die Software nicht vermieten oder verleihen oder das dazugehörige Dokumentationsmaterial kopieren. Sie dürfen die Software jedoch dauerhaft an einen Dritten übertragen, sofern Sie keine Kopien zurückbehalten und der Empfänger den hier festgelegten Vereinbarungen zustimmt. Jede Übertragung muß die aktuellsten Updates und alle vorherigen Versionen umfassen. Sie dürfen die Software nicht zurückentwickeln, dekompileieren oder disassemblieren. Von den im Lieferumfang Ihres Computers enthaltenen 3,5-Zoll-Disketten und/oder 5,25-Zoll-Disketten dürfen Sie nur die für Ihren Computer geeigneten Disketten verwenden. Sie dürfen die Disketten nicht für andere Computer oder Netzwerke verwenden und sie nicht an andere Benutzer verleihen, vermieten, weitergeben oder übertragen, es sei denn, dies wird im Rahmen dieser Vereinbarung ausdrücklich zugelassen.

Eingeschränkte Gewährleistung

Dell gewährleistet, daß die Software-Disketten bei normaler Verwendung für einen garantierten Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Erhalt keine Material- oder Verarbeitungsschäden aufweisen. Diese Gewährleistung gilt nur für Sie und kann nicht übertragen werden. Jedwede stillschweigende Gewährleistungen sind auf neunzig (90) Tage ab Erhalt der Software beschränkt. Da in einigen Rechtssprechungen keine Einschränkungen der Dauer stillschweigender Gewährleistungen zulässig sind, trifft diese Einschränkung unter Umständen nicht auf Sie zu. Die Haftung von Dell und seinen Zulieferern sowie Ihre exklusive Reklamationsmöglichkeit beschränken sich auf (a) die Rückerstattung des für die Software gezahlten Kaufpreises oder (b) den Ersatz von Disketten, die nicht den in dieser Vereinbarung zugesicherten Standards entsprechen und die unter Angabe einer RMA-Nummer auf Ihre eigenen Kosten und Ihr eigenes Risiko an Dell zurückgesendet werden. Diese eingeschränkte Gewährleistung ist hinfällig, wenn die Beschädigungen der Diskette(n) auf Unfälle, Mißbrauch, fehlerhafte Verwendung oder einen Eingriff bzw. eine Veränderung zurückzuführen sind, die von einer anderen Partei als Dell verursacht bzw. vorgenommen wurden. Für alle als Ersatz gelieferten Disketten gilt jeweils der verbleibende Gewährleistungszeitraum der Original-Diskette oder eine Gewährleistungsfrist von dreißig (30) Tagen (je nachdem, welcher Zeitraum länger ist).

Dell übernimmt keine Gewährleistung dafür, daß die Funktionen der Software Ihren Anforderungen entsprechen, und kann eventuelle Störungen oder Fehler bei der Verwendung der Software nicht ausschließen. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Auswahl der Software für die von Ihnen angestrebten Ziele sowie für die Verwendung der Software und die dadurch erzielten Ergebnisse.

DELL LEHNT, AUCH IM NAMEN SEINER ZULIEFERER, JEDWEDE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ZUR HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FÜR DIESE SOFTWARE UND ALLE IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATIONSMATERIALIEN AB. Im Rahmen dieser eingeschränkten Gewährleistung haben Sie bestimmte gesetzlich festgelegte Rechte. Je nach vor Ort gültiger Rechtsprechung haben Sie unter Umständen weitere Rechte.

DELL ODER SEINE ZULIEFERER KÖNNEN ZU KEINER ZEIT FÜR JEDWEDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, UND OHNE EINSCHRÄNKUNGEN, SCHÄDEN DURCH GESCHÄFTSVERLUSTE, GESCHÄFTSAUSFÄLLE, VERLUST VON GESCHÄFTSDATEN ODER ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE), DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ENTSTEHEN, HAFTBAR GEMACHT WERDEN, UND ZWAR AUCH DANN NICHT, WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. Da in einigen Rechtsprechungen eine solche Ausschlußklausel bzw. Haftungseinschränkung im Hinblick auf indirekte oder Folgeschäden nicht zulässig ist, trifft die oben aufgeführte Einschränkung unter Umständen nicht auf Sie zu.

Eingeschränkte Rechte der US-Regierungsbehörden

Die Software sowie das Dokumentationsmaterial sind gemäß der Definition in 48 C.F.R. 2.101 „handelsübliche Gegenstände“, die sich aus „handelsüblicher Computer-Software“ und „handelsüblicher Software-Dokumentation“ gemäß der Definition in 48 C.F.R. 12.212 zusammensetzen. In Übereinstimmung mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.F.R. 227.7202-1 bis 227.7202-4 werden die Software sowie die Dokumentation allen in US-Regierungsbehörden tätigen Benutzern ausschließlich mit den hierin festgelegten Rechten bereitgestellt. Der Vertragspartner/Hersteller ist Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Allgemein

Diese Lizenzvereinbarung gilt bis zu ihrer Aufhebung. Sie gilt als aufgehoben, wenn die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind oder Sie gegen eine der festgelegten Bedingungen verstoßen. Sie erklären sich einverstanden, bei Aufhebung dieser Vereinbarung die Software sowie dazugehöriges Dokumentationsmaterial und eventuelle Kopien zu vernichten. Diese Lizenzvereinbarung unterliegt der Gesetzgebung im US-Bundesstaat Texas. Die einzelnen Bedingungen dieser Vereinbarung sind abtrennbar. Wenn sich eine Bedingung als nicht durchsetzbar erweist, hat dies keinerlei Auswirkungen auf die Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen oder Klauseln dieser Vereinbarung. Diese Vereinbarung ist für Rechtsnachfolger und Bevollmächtigte gesetzlich bindend. Dell und Sie erklären hiermit, im Hinblick auf die Software oder diese Vereinbarung im gesetzlich zulässigen Rahmen auf gerichtliche Schritte zu verzichten. Da eine solche Verzichtserklärung in einigen Rechtsprechungen nicht zulässig ist, trifft sie unter Umständen nicht auf Sie zu. Sie erklären hiermit, daß Sie die vorliegende Vereinbarung gelesen und verstanden haben und sich mit den hierin aufgeführten Bedingungen einverstanden erklären. Darüber hinaus erklären Sie, daß die vorliegende Vereinbarung die zwischen Ihnen und Dell getroffenen Vereinbarungen über die Software umfassend und exklusiv wiedergibt.

Stichwortverzeichnis

A

Anwendung für
Zubehörbestellungen
verwenden, 45

B

Bestellen von
Verbrauchsmaterial, 2

D

Deinstallationsprogramm für
Druckersoftware
verwenden, 46

Dell

kontaktieren, 65

Dell Toner

Management-System, 44

Dienstprogramm zum

Festlegen der IP-Adresse
verwenden, 46

Dienstprogramm zur

Einrichtung eines lokalen
Druckers verwenden, 45

Drucken

lokal, 29

Menüeinstellungsseite, 39

Netzwerk, 37

Netzwerk-Konfigurationsseite,
39

Richtlinien zu

Druckmedien, 27

Drucker

Speicher, 17

Drucker anschließen

Ethernet-Kabel, 38

Parallelkabel, 30

USB-Kabel, 30

Druckkassette

austauschen, 54

Druckmedien, 28

Sorten und Formate, 28

E

Ethernet-Kabel

anschließen, 38

Etiketten

Formate und Gewichte, 28

F

Folien

Formate und Gewichte, 28

Fotoleiter-Kit

siehe Fotoleitertrommel

Fotoleitertrommel

austauschen, 57

I

Installieren

Druckertreiber

unter Windows 2000, 32

unter Windows 98, 35

unter Windows ME, 33

unter Windows NT, 33

unter Windows XP, 31

optionale Karten, 17

optionale Papierzuführung, 14

optionalen Speicher, 17

K

Karten

Formate und Gewichte, 28

Karten installieren, 17

Kundendienst

Dell kontaktieren, 65

O

Optionale Papierzuführung
installieren, 14

P

Papier
Formate und Gewichte, 28
Papierstaus, 60

Papier einlegen
Standard- und optionale
Papierzuführungen, 22

Papierstaus, 60
beheben, 60

Papierstaus beheben, 60

Papierzuführungen füllen, 22

Parallelkabel anschließen, 30

Problemlösung, 50
Druckkassette
austauschen, 54
Fotoleitertrommel
austauschen, 57
grundlegende Probleme, 50
Papierstaus beheben, 60

R

Richtlinien zu
Druckmedien, 27

S

Software deinstallieren, 46

Software-Anwendungen
Anwendung für
Zubehörbestellungen, 45
deinstallieren, 46
Dell Toner
Management-System, 44
Dienstprogramm zum
Festlegen der
IP-Adresse, 46
Dienstprogramm zur
Einrichtung eines lokalen
Druckers, 45
Statusüberwachung, 44
Treiberprofil-Manager, 47

Speicher installieren, 17

Statusüberwachung
verwenden, 44

T

Toner bestellen, 2

Treiberprofil-Manager
verwenden, 47

U

Umschläge
Formate und Gewichte, 28

USB-Kabel anschließen, 30

V

Verbrauchsmaterial
bestellen, 2

W

Web-Server verwenden, 47

Web-Tool zur
Druckerkonfiguration
verwenden, 47