



Dell Networking 207 Serisi Eriřim Noktaları

Yönetmelikler Yönünden Uygunluk ve Güvenlik Bilgileri Kılavuzu

Giriř

Bu belge Dell Networking 207 Serisi eriřim noktaları (W-AP207 ve W-IAP207) ürünlerine yönelik yerel ve uluslararası yönetmeliklere uygunluk ve güvenlik bilgileri içermektedir. Cihazın bölgenizdeki mevzuat standartlarına uygun olduğundan emin olmak için lütfen aşağıdaki bölümlere başvurunuz.

- Elektriksel ve Çevresel Spesifikasyonlar
- Yönetmelikler Yönünden Bilgiler
- Dell Ekipmanının Uygun bir Şekilde İmha Edilmesi

Elektriksel ve Çevresel Spesifikasyonlar

Bu ürünle ilgili ek spesifikasyonlar için lütfen **dell.com** adresindeki veri sayfasına başvurun.



DİKKAT: Tüm Dell eriřim noktası ürünlerinin montajı sertifikalı bir teknisyen tarafından profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Topraklamanın yapılması ve geçerli yerel ve ulusal elektrik mevzuatına uygunluğunun sağlanması montaj teknisyeninin sorumluluğundadır.

Elektriksel

- Ethernet:
 - Bir adet 10/100/1000 Base-T otomatik algılamalı Ethernet arabirimi (RJ-45)
- Güç:
 - Maksimum güç tüketimi (USB hariç): 13.5W (PoE) veya 12W (DC)
 - Doğrudan DC güç kaynağı: 12Vdc nominal, +/- %5
 - Ethernet üzerinden Güç (PoE): 802.3af uyumlu güç kaynağı
 - Yalnızca řu cihazlara bağlayın: IEC 60950-1 veya IEC 60601-1 3. sürüm onaylı ürün ve güç kaynakları.



NOT: Dell onaylı olanlar haricinde bir güç adaptörü Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da kullanılacaksa, adaptörün NRTL tarafından listelenmiş, 12 VDC çıkış değerine sahip, minimum 2A, "LPS" veya "Sınıf 2" işaretli ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki standart bir prize takılmaya uygun olması gerekmektedir.

Çevresel

- Çalışma:
 - Sıcaklık: 0° C ila +50° C (+32° F ila +122° F)
 - Bağıl Nem: %5 ila %93 yoğunlaşmayan
- Saklama ve nakliye
 - Sıcaklık: -40° C ila +70° C (40° F ila +158° F)

Yönetmelikler Yönünden Bilgiler

Aşağıdaki yönetmelik kapsamındaki model adları 207 Serisi eriřim noktaları için geçerlidir:

- W-AP207/W-IAP207: APIN0207



NOT: Ülkelere özgü kısıtlama ve ek mevzuat ve güvenlik kılavuzları için Dell denetleyici ve Instant eriřim noktası ürünleriyle birlikte verilen *Dell Networking W-Serisi Güvenlik Çevre ve Yönetmelik Bilgileri* belgesine başvurun.



DİKKAT: Eriřim noktaları radyo iletim cihazları olarak sınıflandırılmış olup cihazın kullanılacağı ülkenin mevzuatına tâbidir. Bu ekipmanın yapılandırılması ve çalıştırılmasına yönelik hususlarının ilgili ülke mevzuatına uyumunun sağlanmasından ağ yöneticileri sorumludur. Eriřim noktalarının eriřim noktasının kullanılacağı yere uygun kanal atamalarını kullanmasına özellikle dikkate edilmelidir. Ülkenizdeki onaylı kanalların tam listesi için dell.com adresindeki Dell Networking W-Serisi İndirilebilir Yönetmeliklere Uygunluk Tablosu (DRT) sürüm notları'na başvurun

FCC

Bu aygıt elektronik olarak etiketlenmiştir.

Denetleyici tarafından yönetilen erişim noktalarına ilişkin FCC kimliğini görüntülemek için:

1. Denetleyici Web Kullanıcı Arabiriminde oturum açın
2. **Bakım > Denetleyici >Hakkında** seçeneklerine göz atın

Instant erişim noktalarına ilişkin FCC kimliğini görüntülemek için:

1. Sanal denetleyici Web Kullanıcı Arabiriminde oturum açın
2. **Bakım >Hakkında** seçeneklerine gidin



DİKKAT: RF Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu ekipman, FCC RF radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipmanın kurulumu ve çalıştırılması sırasında, 2,4 GHz ve 5 GHz frekansları için, radyasyon kaynağı ile vücudunuz arasındaki minimum 20 cm'lik uzaklık korunmalıdır. Bu verici, başka herhangi bir anten veya verici ile ortak konumlandırılmamalı veya bağlantılı olarak çalıştırılmamalıdır.



DİKKAT: Bu cihaz iletilecek bilgi olmadığında veya arıza durumunda iletimi otomatik olarak kesebilir. Bu özelliğin denetimin iletimini, bilgi sinyali gönderimini veya teknolojinin gerektirdiği durumlar için tekrarlanan kod kullanımını yasaklama amacı taşımadığını dikkate alın.

FCC Sınıf B Kısım 15

Bu ekipman, FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca test edilmiş ve Sınıf B dijital cihazlara ilişkin sınırlara uygun olduğu saptanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, telsiz haberleşme için zararlı sinyal karışmasına yol açabilir.

Aygıt kullanımı şu koşullara tâbidir:

- Bu aygıt zararlı sinyal karışmasına neden olmamalıdır.
- Bu aygıt, arzu edilmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilecek her türlü sinyal karışması dahil olmak üzere alınan her türlü sinyal karışmasını kabul etmelidir.

Ekipmanın kapatılıp açılmasıyla anlaşılabilir olmak üzere, bu ekipman sinyal karışmasına neden olursa, kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden biri veya daha fazlasını uygulayarak sinyal karışmasını düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerinde yer alan bir prize takın.
- Yardım almak için bayiye veya tecrübeli bir radyo veya TV teknisyenine danışın.



DİKKAT: Bu aygıtta yapılacak olan ve uygunluktan sorumlu tarafça açık olarak onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybetmesine neden olabilir.

Kanada

Industry Canada "Dijital Aygıt" CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) başlıklı enterferansa neden olan ekipman standardında açıklanan radyo gürültüsü emisyonu Sınıf B sınırlarına uygundur.

Industry Canada mevzuatı gereğince bu radyo alıcı vericisi yalnızca türü ve maksimum (veya daha az) kazanç değeri alıcı verici için Industry Canada tarafından onaylanmış bir anten kullanılarak çalıştırılabilir. Diğer kullanıcılara yönelik potansiyel radyo sinyal karışmasını azaltmak için anten türü ve kazanç, eşdeğer izotropik yayılan güç (e.i.r.p.) başarılı bir iletişim için gerekenden fazla olmayacak şekilde seçilmelidir.

Bu cihaz Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tâbidir: (1) bu aygıt sinyal karışmasına yol açamaz ve (2) bu aygıt aygıtın arzu edilmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilecek sinyal karışması da dahil olmak üzere alınan tüm sinyal karışmalarını kabul etmelidir.



DİKKAT: Bu cihaz denetlenemeyen ortamlar için belirlenen IC RSS-102 RF maruziyet limitlerine uygundur. Bu ekipmanın kurulumu ve çalıştırılması sırasında, radyasyon kaynağı ile vücudunuz arasındaki uzaklık minimum 20 cm olmalıdır.



DİKKAT: 5150 ila 5250 MHz frekans aralığında çalıştırıldığında, ortak kanallı Mobil Uydu Sistemleri ile zararlı sinyal karışması potansiyelinin azaltılması amacıyla, bu aygıtın kullanımı Industry Canada mevzuatında kapalı alanlarla sınırlandırılmıştır. Yüksek güçte radarların 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz bantlarına birincil kullanıcı (öncelikli kullanıcılar) olarak atandığı hususu kullanıcıların bilgisine sunulur. Bu radarlar Lisans Muafiyetli LE-LAN cihazlarında sinyal karışması ve/veya hasara neden olabilir.



AB Yönetmeliklerine Uygunluk

Dell işbu ürünün aşağıda listelenen yönergelerle uyumlu olduğunu beyan eder:

- EMC Yönergesi 2005
- Düşük Voltaj Yönergesi 2006
- R&TTE Yönergesi 1999
- REACH Yönetmeliği (EC) No.: 1907/2006
- RoHS Yönergesi 2011
- WEEE Yönergesi 2002

Bu yönergelerle ilişkin uygunluk beyanname dell.com adresinde görülebilir.

Tıbbi

1. Ekipman tutuşabilir karışımların olduğu yerlerde kullanıma uygun değildir.
2. Yalnızca IEC 60950-1 veya IEC 60601-1 3. sürüm onaylı ürün ve güç kaynaklarına bağlayın. Sonuçta ortaya çıkan tıbbi sistemin IEC 60601-1 3. sürüm gereksinimlerine uyumundan son kullanıcı sorumludur.
3. Kuru bir bezle silmeniz yeterlidir; başka bakım gerektirmez.
4. Servise tâbi parça bulunmamaktadır, ünite tamir için üreticiye geri gönderilmelidir.
5. Dell onayı olmadan üründe değişiklik yapılamaz.

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Uyarı: Kaliforniya Yasa Teklifi 65 Uyarı Beyanı: Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme kusurlarına yol açtığı bilinen kimyasallar içermektedir.

RF Uyarısı

해당무선설비는 전 파혼신의 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .



NOT: Beklenen Hizmet Ömrü 10 yıldır. Ek uygunluk bilgisi için cihazın yan tarafındaki etikete başvurun.

Dell Ekipmanının Uygun bir Şekilde İmha Edilmesi

Dell ürünlerini yerel mevzuata göre bertaraf edin. Global Çevresel Uygunluk ve Dell ürünleri hakkında en güncel bilgiler için dell.com adresini ziyaret edin.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları



Ömrünün sonuna gelen Dell ürünleri, AB Üyesi Ülkeler, Norveç ve İsviçre'de ayrıca toplanmak ve işleminden geçirilmek zorundadır. Bu nedenle, bu ürünler, solda gösterilen sembole (üzerinde çarpı bulunan tekerlekli çöp kutusu) ile işaretlenir. Bu ülkelerde bu ürünlerin ömürlerinin sonunda uygulanacak işlemler, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili 2002/96/EC sayılı Yönergeyi uygulayan ülkelerin geçerli ulusal mevzuatına uygun olacaktır.

Hindistan RoHS

Bu ürün Hindistan Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen E-Waste (Yönetim ve İşletim) Kuralları tarafından tarif edilen RoHS koşullarıyla uyumludur.

Avrupa Birliği RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması)



Dell ürünleri, 2011/65/EC sayılı AB Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Yönergesine de uygundur. AB RoHS elektrikli ve elektronik ekipman imalatında belirli tehlikeli malzemelerin kullanımına kısıtlamalar getirmektedir. Özellikle, RoHS Yönergesi uyarınca kısıtlamaya tâbi olan malzemeler Kurşun (baskılı devre ünitelerinde kullanılan Lehim dahil), Kadmiyum, Cıva, Hekzavalan Krom ve Bromür'dür. Bazı Dell ürünleri, RoHS Yönergesi Ek 7 kapsamında listelenen istisnalara (baskılı devre ünitelerinde kullanılan lehim içerisindeki Kurşun) tabidir. Söz konusu yönergeye uygunluğun gösterilmesi için, ürün ve ambalajlar sol tarafta gösterilen "RoHS" etiketi ile işaretlenecektir.

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönergesi (RoHS)

Dell ürünleri, Çin çevre beyanı gerekliliklerine de uygun olup ürünlerin üzerinde sol tarafta görülen “EFUP 25” etiketi bulunmaktadır.



有毒有害物质声明

Hazardous Materials Declaration

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路模块 (circuit modules)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies)	O	O	O	O	O	O
金属部件 (Metal Parts)	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	O	O	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

对销售之目的所售产品，本表显示供应链的电子产品信息可能包含这些物质。
This table shows where these substances may be found in the supply chain of electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product.

此标志为针对所涉产品的环保使用期标志。某些零部件会有一个不同的环保使用期 (例如, 电缆单元模块贴在其产品上。
此环保使用期只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。
The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.



Telif Hakkı Bilgileri

© Telif Hakkı 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Dell™, DELL™ logosu ve PowerConnect™ Dell Inc. ticari markalarıdır.

Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabındaki teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Menşei ABD'dir. Diğer bütün ticari markaların mülkiyeti kendi sahiplerine aittir.

Açık Kaynak Kodu

Bu ürün GNU Genel Kamu Lisansı, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı ve/veya diğer açık kaynak lisansları altında lisanslanmış yazılım kodları içerir. Bu üçüncü şahıs yazılım kodlarının bir kopyasını ücretsiz olarak HPE-Aruba-gplquery@hpe.com adresinden talep edebilirsiniz. Lütfen kaynak kodunu isterken ürünü ve sürümünü belirtiniz.



dell.com