



Dell PowerEdge M915 시스템 메모리— 정보 갱신본

본 설명서는 사용 중인 시스템에서 지원하는 추가적인 메모리 구성에 대한 정보를 제공합니다.

이 시스템에서는 다음과 같은 DIMM이 지원됩니다.

- 4GB 이중 랭크 UDIMM, 1333MHz
- 4GB 이중 랭크 RDIMM, 1333MHz
- 4GB, 8GB 및 16GB 이중 랭크 RDIMM, 1600MHz
- 16GB 이중 랭크 및 32GB 4중 랭크 RDIMM, 1333MHz

메모리 설치 지침에 대한 자세한 내용은 *하드웨어 소유자 매뉴얼* (support.dell.com/manuals)을 참조하십시오.

표 1에서는 위에 나열된 DIMM을 사용하여 지원되는 메모리 구성을 보여줍니다.

표 1. 지원되는 메모리 구성

전체 실제 메모리(GB)	프로세서 개수	메모리 모듈 - 개수 및 종류	메모리 스페어링 지원	메모리 모듈 위치
32	2개	4GB 8개*	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
64	2개	4GB 16개*	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
	2개	8GB 8개	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	4	4GB 16개*	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4

표 1. 지원되는 메모리 구성 (계속)

전체 실제 메모리(GB)	프로세서 개수	메모리 모듈 - 개수 및 종류	메모리 스페어링 지원	메모리 모듈 위치
128	2개	16GB 8개	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	2개	8GB 16개	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
	4	8GB 16개	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4
	4	4GB 32개*	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
192	2개	16GB 8개 및 8GB 8개	Y	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, B8 주: 8GB 메모리 모듈은 x1, x2, x3 및 x4로 번호가 지정된 슬롯에 설치해야 하고 4GB 메모리 모듈은 슬롯 x5, x6, x7 및 x8에 설치해야 합니다.
256	2개	16GB 16개	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
	2개	32GB 8개	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	4	8GB 32개	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
	4	16GB 16개	N	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4

표 1. 지원되는 메모리 구성 (계속)

전체 실제 메모리(GB)	프로세서 개수	메모리 모듈 - 개수 및 종류	메모리 스페어링 지원	메모리 모듈 위치
512	2개	32GB 16개	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
	4	16GB 32개	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
1024	4	32GB 32개	Y	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

* UDIMM 및 RDIMM을 모두 지원합니다. 이 표에 나열된 4GB DIMM을 사용하는 다른 구성에서는 RDIMM만 해당됩니다.

© 2012 Dell Inc.

본 설명서에 사용된 상표인 Dell™, DELL 로고 및 PowerEdge™는 Dell Inc.의 상표입니다.

