



Mémoire système - Mise à jour des informations

Ce document offre des informations sur les configurations de mémoire supplémentaire prises en charge par les systèmes Dell PowerEdge suivants :

- R410
- T410
- R510

Pour plus d'informations sur les consignes d'installation de la mémoire, consultez le *Hardware Owner's Manual* (Manuel du propriétaire) correspondant à votre système, à l'adresse support.dell.com/manuals.

Les systèmes PowerEdge R410, T410, et R510 prennent en charge des barrettes de mémoire DIMM à registres, en double rangée, de 16 Go et à basse tension (RDIMM) cadencées à 1333 MHz.

Le Tableau 1 répertorie les configurations de mémoire supplémentaire utilisant des barrettes de mémoire RDIMM de 16 Go.

Tableau 1. Configurations de la mémoire (par processeur)

Mode de mémoire	Taille de barrette de mémoire (Go)	Logements de barrettes de mémoire				Monoprocesseur		Biprocesseur	
		4	1	2	3	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)
Optimiseur	16 Go		X			16	toute	32	toute
			X	X		32		64	
			X	X	X	48		96	
		X	X	X	X	64		128	
Fonctions ECC avancées ¹	16 Go		X	X		32	toute	64	toute
Mise en miroir	16 Go		X	X		32	16	64	32

1. Requier des barrettes de mémoire x4 ou x8

© 2012 Dell Inc.

Marques mentionnées dans ce document : Dell™, le logo DELL et PowerEdge™ sont des marques de Dell Inc.

Juin 2012

