



# Sistem Belleği—Bilgi Güncelleştirmesi

Bu belge, aşağıdaki Dell PowerEdge sistemleri tarafından desteklenen ek bellek yapılandırmaları hakkında bilgi sağlamaktadır:

- R410
- T410
- R510

Genişleme belleği takma yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) adresinde sistemin *Donanım Kullanıcı El Kitabına* bakın.

PowerEdge R410, T410 ve R510 sistemleri 16 GB çift aşamalı, 1333 MHz'de düşük voltaj tescilli DIMM'lerini (RDIMM'ler) destekler.

Tablo 1 16 GB RDIMM'leri kullanarak ek bellek yapılandırmalarını listeler.

**Tablo 1. Bellek Yapılandırmaları (İşlemci Başına)**

Bellek Modu	Bellek Modülü Boyutu (GB)	Bellek Soketleri				Tek İşlemci		Çift İşlemci	
		4	1	2	3	Fiziksel Bellek (GB)	Kullanılabilir Bellek (GB)	Fiziksel Bellek (GB)	Kullanılabilir Bellek (GB)
Optimizer	16 GB		X			16	tümü	32	tümü
			X	X		32		64	
			X	X	X	48		96	
		X	X	X	X	64		128	
Gelişmiş ECC <sup>1</sup>	16 GB		X	X		32	tümü	64	tümü
Yansıtma	16 GB		X	X		32	16	64	32

1.x4- veya x8-tabanlı bellek modüllerinin kullanılmasını gerektirir

© 2012 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve PowerEdge™ Dell Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

2012 - 06

