



Dell PowerEdge R910, R815 ve R715 Sistemleri için Genişleme Kartları—Bilgi Güncelleştirmesi

Bu güncelleme support.dell.com/manuals adresindeki *Donanım Kullanıcı El Kitabı*'nda bulunan bilgileri geçersiz kılmaktadır.

Aşağıdaki tablolar, uygun soğutma ve mekanik uygunluk sağlamak üzere genişleme kartlarının takılması için bir kılavuz sağlamaktadır. En yüksek öncelikli genişletme kartlarının, belirtilen yuva önceliğine uygun olarak önce takılması gerekir. Kart önceliği ve yuva önceliği sırasına uygun olarak diğer tüm genişletme kartlarının takılması gerekir.

Tablo 1. Genişleme Kartı Takma Önceliği - Dell PowerEdge R910

Kart Önceliği	Kart Türü	Bir PCIe Yükseltici Olmadan Yuva Önceliği	Yuva Önceliği PCIe Yükseltici ile	İzin Verilen Maksimum
1	PERC H800	2, 3, 4, 6, 7,1	2, 3, 4, 6, 1	2
2	6 Gbps SAS HBA	2, 3, 4, 6, 7,1	2, 3, 4, 6, 1	2
3	SAS 5/E Adaptörü	2, 3, 4, 6, 7	2, 3, 4, 6	2
4	10 Gb NIC'ler	2, 3, 4, 6, 7	2, 3, 4, 6	4
5	16G Fiber Kanal	1, 2, 3, 4, 6, 7	1, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6	2
6	8G Fiber Kanal (tek bağlantı noktası)	1, 2, 3, 4, 6, 7	1, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6	4
7	8G Fiber Kanal (çift bağlantı noktası)	2, 3, 4, 6, 7	2, 3, 4, 6	2
8	4G Fiber Kanal	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7	5, 1, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6	4-6
9	SCSI HBA	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7	5, 1, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6	2

Tablo 1. Geniřleme Kartı Takma Önceliđi - Dell PowerEdge R910

Kart Önceliđi	Kart Türü	Bir PCIe Yükseltici Olmadan Yuva Önceliđi	Yuva Önceliđi PCIe Yükseltici ile	İzin Verilen Maksimum
10	1 Gb NIC'ler (Nesil 1 adaptörler)	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1	5, 1, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6	10
11	1 Gb NIC'ler (Nesil 2 adaptörler)	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1	1, 7, 8, 9, 10, 5, 2, 3, 4, 6	10

Tablo 2. Geniřleme Kartı Takma Önceliđi - Dell PowerEdge R815

Kart Öncelik	Kart Türü	Yuva Öncelik	İzin Verilen Maksimum
1	PERC H800	6,5	2
2	PERC 6/E	6,5	2
3	SAS 5/E	6,5	2
4	10 Gb NIC'ler	6,5,1,2	2
5	Birleřik Ađ Adaptörleri (CNA)	6,5,1,2	2
6	16G Fiber Kanal	6,5,1,2	2
7	8G Fiber Kanal (çift bađlantı noktası)	6,5,1,2	2
8	8G Fiber Kanal (tek bađlantı noktası)	6,5,1,2	4
9	6 Gbps SAS HBA	6,5,1,2	2
10	4G Fiber Kanal (tek bađlantı noktası)	2,1,6,5	2-4
11	4G Fiber Kanal (çift bađlantı noktası)	2,1,6,5	2-4
12	SCSI HBA	2,1,6,5	2
13	1 Gb NIC'ler	2,1,6,5,3,4	2-4

Tablo 3. Geniřleme Kartı Takma Önceliđi - Dell PowerEdge R715

Kart Öncelik	Kart Türü	Yuva Öncelik	İzin Verilen Maksimum
1	PERC H800	6,5	2
2	PERC 6/E	6,5	2
3	SAS 5/E	6,5	2
4	10 Gb NIC'ler	6,5,1,2	2
5	Birleřik Ađ Adaptörleri (CNA)	6,5,1,2	2
6	16G Fiber Kanal	6,5,1,2	2
7	8G Fiber Kanal (çift bađlantı noktası)	6,5,1,2	2
8	8G Fiber Kanal (tek bađlantı noktası)	6,5,1,2	4
9	6 Gbps SAS HBA	6,5,1,2	2
10	4G Fiber Kanal (tek bađlantı noktası)	2,1,6,5	4
11	4G Fiber Kanal (çift bađlantı noktası)	2,1,6,5	4
12	SCSI HBA	2,1,6,5	2
13	1 Gb NIC'ler	2,1,6,5,3,4	4

Geniřleme kartı takma yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için **support.dell.com/manuals** adresinde sisteminizin *Donanım Kullanıcı El Kitabına* bakın.

© 2012 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve PowerEdge™ Dell Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

