



Mémoire système - Mise à jour des informations

Ce document offre des informations sur les configurations de mémoire supplémentaire prises en charge par les systèmes Dell PowerEdge suivants :

- R410
- T410
- R510

Pour plus d'informations sur les consignes d'installation de la mémoire, consultez le *Hardware Owner's Manual* (Manuel du propriétaire) correspondant à votre système, à l'adresse support.dell.com/manuals.

Les systèmes PowerEdge R410, T410, et R510 prennent en charge des barrettes de mémoire DIMM à registres, en double rangée, de 16 Go et à basse tension (RDIMM) cadencées à 1333 MHz.

Le Tableau 1 répertorie les configurations de mémoire supplémentaire utilisant des barrettes de mémoire RDIMM de 16 Go.

Tableau 1. Configurations de la mémoire (par processeur)

| Mode de mémoire | Taille de barrette de mémoire (Go) | Logements de barrettes de mémoire | | | | Monoprocesseur | | Biprocasseur | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 4 | 1 | 2 | 3 | Mémoire physique (Go) | Mémoire disponible (Go) | Mémoire physique (Go) | Mémoire disponible (Go) |
| Optimiseur | 16 Go | | X | | | 16 | toute | 32 | toute |
| | | | X | X | | 32 | | | |
| | | | X | X | X | 48 | | 96 | |
| | | X | X | X | X | 64 | | 128 | |
| Fonctions ECC avancées ¹ | 16 Go | | X | X | | 32 | toute | 64 | toute |
| Mise en miroir | 16 Go | | X | X | | 32 | 16 | 64 | 32 |

1. Requier des barrettes de mémoire x4 ou x8

© 2012 Dell Inc.

Marques mentionnées dans ce document : Dell™, le logo DELL et PowerEdge™ sont des marques de Dell Inc.

Juin 2012

