

OpenManage Integration for VMware vCenter Version 4.0.1 兼容性值表

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 概览	4
您可能需要的其他说明文件.....	4
章 2: 支持的资源	5
浏览器和 Flash Player 要求.....	5
BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller 版本	5
端口信息.....	7
OpenManage Integration for VMware vCenter 要求.....	9
受管主机上支持的 ESXi 版本.....	9
Dell PowerEdge 机箱支持的功能	10
PowerEdge 服务器支持的功能.....	10
章 3: 重要事项	12

本文档包含关于 OpenManage Integration for VMware vCenter(OMIVV) 以及随 OMIVV 软件提供的其他所有技术说明文件的更新信息。

OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0.1 版提供了以下支持：

- 支持 vSphere 6.5 和 6.0 U2
- 支持 vSphere 6.5 主动式高可用性以及自定义 Dell 主机和机箱组件的严重性
- 支持多个群集上的并行固件更新作业
- 支持与 vRealize Operations 集成
- 支持 OMSA 8.3 和 OMSA 8.4
- OMIVV 最新版本可用性的通知
- 支持单个 vCenter 实例或多个 vCenter 上多达 1000 台主机
- 支持所有第 13 代平台

注：从 OMIVV 4.0 开始，仅支持 VMware vSphere Web 客户端，不支持 vSphere Desktop 客户端。

注：对于 vCenter 6.5 及更高版本，OMIVV 设备仅适用于 Flash 版本。OMIVV 设备不适用于 HTML5 版本。

OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0.1 版本的发行亮点：

- 支持 ESXI 6.0 U3
- 增强机箱轮询以支持其主机的主动式 HA 事件
- 内部双 SD 模块 (IDSMD) 事件，用于为第 12 代及更高代别服务器提供主动式 HA 支持
- 支持 vSphere 6.5 主动式 HA 并覆盖主动式 HA 事件的严重性

已配置存储所需的空間

OMIVV 虚拟设备至少需要 44 GB 磁盘空间用于已配置存储。

默认虚拟设备配置

OMIVV 虚拟设备使用 8 GB RAM 和 2 个虚拟 CPU 配置。

主题：

- [您可能需要的其他说明文件](#)

您可能需要的其他说明文件

请转至 Dell.com/support/manuals 以获取以下 vSphere Web 客户端文档列表：

- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0.1 版 Web 客户端用户指南*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0.1 版 Web 客户端安装指南*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0.1 版发行说明*

支持的资源

本章中的各节提供有关支持 OpenManage Integration for VMware vCenter 的资源的信息。

主题：

- 浏览器和 Flash Player 要求
- BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller 版本
- 端口信息
- OpenManage Integration for VMware vCenter 要求
- Dell PowerEdge 机箱支持的功能
- PowerEdge 服务器支持的功能

浏览器和 Flash Player 要求

要显示 OpenManage Integration for VMware vCenter，系统必须至少具有 1024 x 768 的屏幕分辨率，并且具有满足与其操作系统对应的最低要求的 Web 浏览器。

注：浏览器和 Flash Player 要求根据 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 VMware 原则而定。支持的浏览器包括 Microsoft Internet Explorer、Google Chrome 和 Mozilla Firefox。对于特定的浏览器版本，请参阅您正在使用的 vCenter 版本的 VMware 说明文件。

注：要从 Windows Server 2012 或更高版本访问 OpenManage Integration for VMware vCenter，请启用桌面体验功能以激活 Flash Player。在任何 ESXi 主机上安装 OpenManage Integration for VMware vCenter（虚拟设备）。

表. 1: vCenter Server 各版本的 Flash Player 要求

vCenter 版本	Flash Player 版本
v5.0 - v5.5	11.5.0 或更高版本
v6.0 或更高版本	16.0 或更高版本

BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller 版本

本节列出了启用 OpenManage Integration for VMware vCenter 的功能所需的 BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller 版本。

Dell 建议在使用 OMIVV 之前先使用 Server Update Utility (SUU)、Repository Manager 或 Lifecycle Controller 的平台将服务器更新至以下基本版本之一：

表. 2: Dell PowerEdge 第 11 代服务器的 BIOS

服务器	最低版本
PowerEdge R210	1.8.2 或更高版本
PowerEdge R210II	1.3.1 或更高版本
PowerEdge R310	1.8.2 或更高版本
PowerEdge R410	1.9.0 或更高版本
PowerEdge R415	1.8.6 或更高版本
PowerEdge R510	1.9.0 或更高版本
PowerEdge R515	1.8.6 或更高版本

表. 2: Dell PowerEdge 第 11 代服务器的 BIOS (续)

服务器	最低版本
PowerEdge R610	6.1.0 或更高版本
PowerEdge R710	6.1.0 或更高版本
PowerEdge R710	6.1.0 或更高版本
PowerEdge R715	3.0.0 或更高版本
PowerEdge R810	2.5.0 或更高版本
PowerEdge R815	3.0.0 或更高版本
PowerEdge R910	2.5.0 或更高版本
PowerEdge M610	6.1.0 或更高版本
PowerEdge M610x	6.1.0 或更高版本
PowerEdge M710HD	5.0.1 或更高版本
PowerEdge M910	2.5.0 或更高版本
PowerEdge M915	2.6.0 或更高版本
PowerEdge T110 II	1.8.2 或更高版本
PowerEdge T310	1.8.2 或更高版本
PowerEdge T410	1.9.0 或更高版本
PowerEdge T610	6.1.0 或更高版本
PowerEdge T710	6.1.0 或更高版本

表. 3: Dell PowerEdge 第 12 代服务器的 BIOS

服务器	最低版本
T320	1.0.1 或更高版本
T420	1.0.1 或更高版本
T620	1.2.6 或更高版本
M420	1.2.4 或更高版本
M520	1.2.6 或更高版本
M620	1.2.6 或更高版本
M820	1.2.6 或更高版本
R220	1.0.3 或更高版本
R320	1.2.4 或更高版本
R420	1.2.4 或更高版本
R520	1.2.4 或更高版本
R620	1.2.6 或更高版本
R720	1.2.6 或更高版本
R720xd	1.2.6 或更高版本
R820	1.7.2 或更高版本
R920	1.1.0 或更高版本

表. 4: Dell PowerEdge 第 13 代服务器的 BIOS

服务器	最低版本
R630	1.0.4 或更高版本
T630	1.0.4 或更高版本
R730	1.0.4 或更高版本
R730xd	1.0.4 或更高版本
R430	1.0.2 或更高版本
R530	1.0.2 或更高版本
R830	1.0.2 或更高版本
R930	1.0.2 或更高版本
T130	1.0.2 或更高版本
T330	1.0.2 或更高版本
T430	1.0.2 或更高版本
R230	1.0.2 或更高版本
R330	1.0.2 或更高版本
M630	1.0.0 或更高版本
M830	1.0.0 或更高版本
FC430	1.0.0 或更高版本
FC630	1.0.0 或更高版本
FC830	1.0.0 或更高版本

表. 5: 要部署的 iDRAC 和 Lifecycle Controller

代别	Version (版本)	
	iDRAC	Lifecycle Controller
Dell PowerEdge 第 11 代服务器	模块式为 3.35，机架式或塔式为 1.85	1.5.2 或更高版本
Dell PowerEdge 第 12 代服务器	1.00.0 或更高版本	1.0.0.3017 或更高版本
Dell PowerEdge 第 13 代服务器	2.30.30.30 或更高版本	2.30.30.30 或更高版本

表. 6: 云服务器的 BIOS 和 iDRAC 要求

型号	BIOS	带 Lifecycle Controller 的 iDRAC
C6320	1.0.2	2.30.30.30 或更高版本
C4130	1.0.2	2.30.30.30 或更高版本

端口信息

虚拟设备和受管节点

在 OMIVV 中，使用**修补不符合要求的 vSphere 主机**向导中提供的**修补不符合要求的主机**链接部署 OMSA 代理时，OMIVV 执行以下操作：

- 启动 HTTP Client 服务
- 启用端口 8080
- 使 ESXi 5.0 或更高版本的端口可用以下载并安装 OMSA VIB

在 OMSA VIB 安装完成后，该服务会自动停止并关闭此端口。

表. 7: 虚拟设备

端口号	协议	端口类型	最高加密级别	方向	使用情况	可配置
21	FTP	TCP	无	出	FTP 命令客户端	否
53	DNS	TCP	无	出	DNS 客户端	否
80	HTTP	TCP	无	出	Dell 联机数据访问	否
80	HTTP	TCP	无	进	管理控制台	否
162	SNMP 代理	UDP	无	进	SNMP 代理 (服务器)	否
443	HTTPS	TCP	128 位	进	HTTPS 服务器	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进/出	iDRAC/OMSA 通信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	进	自动查找	否
2049	NFS	UDP/TCP	无	进/出	公共共享	否
4001-4004	NFS	UDP/TCP	无	进/出	公共共享	否
5432	Postgres	TCP	128 位	进/出	PostgreSQL	否
11620	SNMP 代理	UDP	无	进	SNMP 代理 (服务器)	否

表. 8: 受管节点

端口号	协议	端口类型	最高加密级别	方向	使用情况	可配置
162, 11620	SNMP	UDP	无	出	硬件事件	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进	iDRAC/OMSA 通信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	出	自动查找	否
2049	NFS	UDP	无	进/出	公共共享	否
4001-4004	NFS	UDP	无	进/出	公共共享	否
443	HTTPS	TCP	128 位	进	HTTPS 服务器	否
8080	HTTP	TCP		进	HTTP 服务器； 下载 OMSA VIB 并修复不符合要求的 vSphere 主机	否
50	RMCP	UDP/TCP	128 位	出	远程邮件检查协议	否
51	IMP	UDP/TCP	无	不适用	IMP 逻辑地址维护	否
5353	mDNS	UDP/TCP		进/出	多播 DNS	否
631	IPP	UDP/TCP	无	出	因特网打印协议 (IPP)	否
69	TFTP	UDP	128 位	进/出	普通文件传输	否
111	NFS	UDP/TCP	128 位	进	SUN 远程过程调用 (Portmap)	否
68	BOOTP	UDP	无	出	自举协议客户端	否

OpenManage Integration for VMware vCenter 要求

受管主机上支持的 ESXi 版本

下表提供了有关受管主机支持的 ESXi 版本的信息：

表. 9: 支持的 ESXi 版本

ESXi 版本支持	服务器代系		
	第 11 代	第 12 代	第 13 代
v5.0	是	是	否
v5.0 U1	是	是	否
v5.0 U2	是	是	否
v5.0 U3	是	是	否
v5.1	是	是	否
v5.1 U1	是	是	否
v5.1 U2	是	是	是
v5.1 U3	是	是	是 (M830、FC830 和 FC430 除外)
v5.5	是	是	否
v5.5 U1	是	是	否
v5.5 U2	是	是	是
v5.5 U3	是	是	是
v6.0	是	是	是
v6.0 U1	是	是	是
v6.0 U2	是	是	是
v6.0 U3	是	是	是
v6.5	否	是	是

OpenManage Integration for VMware vCenter 支持以下所有 vCenter Server 版本：

表. 10: 支持的 vCenter Server 版本

vCenter 版本	Web Client 支持
v5.1 U2	否
v5.1 U3	否
v5.5 U1	是
v5.5 U2	是
v5.5 U3	是
v6.0	是
v6.0 U1	是
v6.0 U2	是
v6.0 U3	是
v6.5	是

i 注: 有关注册 vCenter Server 的更多信息, 请参阅 Dell.com/support/manuals 上提供的 *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 1 版 Web 客户端安装指南*。

OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 1 版支持以下 VMware vRealize Operations Manager (vROPS) 版本 :

表. 11: 支持的 vROPS 版本

OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager	vROPS 版本
v1.0	v6.3 或更高版本

Dell PowerEdge 机箱支持的功能

本章介绍了有关 Dell PowerEdge 机箱支持的功能的信息。

表. 12: 模块化基础架构支持的功能

功能部件	M1000e	VRTX	FX2s
SNMP 警报	是	是	是
硬件资源清册	是	是	是
链接和启动 CMC	是	是	是
许可证信息	不适用	是	是
保修信息	是	是	是
运行状况报告	是	是	是

PowerEdge 服务器支持的功能

由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的主机支持以下功能 :

表. 13: PowerEdge 服务器支持的功能

资源	平台		
	11 日	12 日	13 日
硬件资源清册	是	是	是
事件和警报	是 (仅限 SNMP v1)	是 (SNMP v1 和 v2)	是 (SNMP v1 和 v2)
组件级运行状况监测*	是	是	是
BIOS/固件更新**	是	是	是
主动式高可用性***	否	是	是
保修信息	是	是	是
主机符合性	是	是	是
自动/手动发现裸机服务器	是	是	是
裸机合规性	是	是	是
硬件配置	是	是	是
裸机虚拟机管理程序部署	是	是	是
服务器 LED 闪烁	是	是	是
查看/清除 SEL 日志	是	是	是

表. 13: PowerEdge 服务器支持的功能 (续)

资源	平台		
	11 日	12 日	13 日
链接和启动 iDRAC	是	是	是
iDRAC 重设	是	是	是

*在配备 C6320 型号的云中，夹层卡不支持运行状况监测。

**在配备 C6320 型号的云中，夹层卡不支持固件更新。

***主动式高可用性功能仅适用于带有 ESXi 6.0 或更高版本的 vCenter 6.5 或更高版本。

重要事项

本节提供了在 OpenManage Integration for VMware vCenter 上工作时必须考虑的重要信息。

- OMIVV 支持 BIOS 模式以在目标服务器上部署虚拟机管理程序。确保在应用虚拟机管理程序配置文件之前已在参考硬件配置文件中选择了 BIOS 模式。如果未选择硬件配置文件，请确保在应用虚拟机管理程序配置文件之前手动将引导模式配置为 BIOS 并重新引导服务器。
- OMIVV 当前仅支持名为“公共”的团体。SNMP 团体名称不可配置。如果使用其他团体名称，则事件不会由 OMIVV 接收且事件不会显示在 VMware vCenter 中。
- 使用带有某个 BIOS 版本的参考服务器创建的硬件配置文件可能会导致部署失败。部分 BIOS 版本不提供关于某些 BIOS 设置（例如嵌入式 NIC1 和 NIC2 设置）的准确信息。当带有最低 BIOS 版本的服务器用作硬件配置文件中的参考服务器时，UI 和部署都会忽略这些字段。但是，如果存在疑问的设置必须具有某个值才能使部署成功完成，则可能会出现这个问题。此问题的解决方案是将带有最新 BIOS 的服务器用作硬件配置文件的参考服务器。
 - ① **注：**正在用于部署的服务器也应该带有更新的 BIOS。如果部署尝试对 BIOS 存在问题的服务器应用设置，则部署会失败。当前，不会对 BIOS 版本进行合规性检查，但是该版本会显示在服务器合规性页面上。当您在部署期间选择包含受影响的硬件配置文件的部署模板时，硬件配置文件参考服务器和 BIOS 设置页面上会显示警告。
- 强烈建议使用全限定域名 (FQDN) 向 VMware vCenter 注册 OMIVV。对于基于 FQDN 的注册，vCenter 的主机名应该可由 DNS 服务器正确解析。
 - ① **注：**有关 vSphere 的 DNS 要求的更多信息，请访问以下链接：
 - [vSphere 5.5 的 DNS 要求](#)
 - [vSphere 6.0 的 DNS 要求](#)
 - [vSphere 6.5 和平台服务控制器设备的 DNS 要求](#)