

OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 5.2 호환성 매트릭스

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 장 1: 개요 | 4 |
| 기본 가상 어플라이언스 구성..... | 4 |
| 장 2: 지원되는 리소스 | 5 |
| 지원되는 서버 및 vSAN Ready Node..... | 5 |
| 하드웨어 요구 사항..... | 5 |
| 지원되는 BIOS 버전..... | 5 |
| PowerEdge 서버에서 지원되는 기능..... | 8 |
| PowerEdge 새시에서 지원되는 기능..... | 9 |
| 프로비저닝된 스토리지에 필요한 스토리지 공간..... | 9 |
| 소프트웨어 요구사항..... | 9 |
| 관리되는 호스트에서 지원되는 ESXi 버전..... | 10 |
| 포트 정보..... | 10 |
| 장 3: 중요 정보 | 13 |
| 부록 A: 기타 필요한 문서 | 14 |
| 부록 B: Dell에 문의하기 | 15 |

개요

이 문서에는 OMIVV(OpenManage Integration for VMware vCenter) 및 OMIVV 소프트웨어에 포함된 기타 기술 문서 자료에 대한 업데이트된 정보가 있습니다.

OpenManage Integration for VMware vCenter 5.2는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- OMIVV RESTful API 소개
자세한 내용은 <https://www.dell.com/support/>에서 *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 5.2 API 가이드*를 참조하십시오.
- vSphere 7.0 U1 지원
- XE2420 PowerEdge 서버 지원
- IPv4 범위 기반 베어 메탈 검색 지원
- 보안 향상
- **Dell EMC 새시 및 OMIVV 호스트** 페이지에서 상태에 따라 호스트 및 새시를 필터링하는 필터 옵션이 추가되었습니다.
- 다수의 또는 다양한 보증이 있는 호스트의 경우 보증 보고 기능이 향상되었습니다.

이 노트: OMIVV 5.2에서 Dell EMC OpenManage Enterprise-Modular Edition 버전 1.00.01 이상을 사용하는 것이 좋습니다.

이 노트: OMIVV 5.0 이상부터는 VMware vSphere Client(HTML-5)만 지원되며 vSphere Web Client(FLEX)는 지원되지 않습니다.

기본 가상 어플라이언스 구성

표 1. 배포 모드의 시스템 요구 사항

| 배포 모드 | 호스트 수 | CPU 수 | 메모리(GB) | 최소 스토리지 |
|-------|---------|-------|---------|---------|
| 작게 | 최대 250 | 2 | 8 | 95GB |
| 중간 | 최대 500 | 4 | 16 | 95GB |
| 크게 | 최대 1000 | 8 | 32 | 95GB |
| X 대형 | 최대 2000 | 12 | 32 | 95GB |

이 노트: 위에 언급된 배포 모드의 경우 예약을 통해 충분한 양의 메모리 리소스를 OMIVV 가상 어플라이언스에 예약해야 확인합니다. 메모리 리소스 예약을 위한 단계는 vSphere 설명서를 참조하십시오.

지원되는 리소스

이 장에는 OpenManage Integration for VMware vCenter를 지원하는 리소스에 대한 정보를 제공하는 섹션이 있습니다.

지원되는 서버 및 vSAN Ready Node

표 2. 지원되는 PowerEdge 서버 및 vSAN Ready Node

| 12세대 | | 13세대 | | iDRAC9 기반 | | | vSAN Ready Node |
|------|--------|--------|------|-----------|---------|--------|-----------------|
| M420 | R620 | FC430 | R530 | FC640 | R740xd2 | R6515 | C6420 |
| M520 | R720 | FC630 | R830 | M640 | R640 | R7515 | R740xd |
| M620 | R720xd | FC830 | R930 | MX740C | R840 | R6525 | R640 |
| M820 | R820 | M630 | R230 | MX840C | R440 | R7525 | R440 |
| R220 | R920 | M830 | R330 | R240 | R540 | T140 | R6415 |
| R320 | T320 | R630 | T630 | R340 | R7425 | T340 | R840 |
| R420 | T420 | R730 | T130 | R940 | R6415 | T640 | R6515 |
| R520 | T620 | R730xd | T330 | R940xa | R7415 | T440 | R7515 |
| - | - | R430 | T430 | R740 | R740xd | XR2 | R740 |
| - | - | - | - | - | - | XE2420 | M740C |

하드웨어 요구 사항

OMIVV는 iDRAC Express 또는 Enterprise의 모든 기능과 함께 Dell EMC PowerEdge 서버 전체를 지원합니다. 사용자의 호스트 서버가 이러한 지원을 받을 수 있는지 여부를 확인하려면 다음의 하위 항목을 참조하십시오.

- 지원되는 BIOS 및 iDRAC 버전
- 지원되는 iDRAC 버전(배포 및 관리)
- 프로비저닝된 스토리지를 위해 지원되는 메모리, CPU 및 디스크 공간

OMIVV를 사용하려면 iDRAC 및 CMC 관리 네트워크 또는 OME-Modular 시스템 관리 네트워크 및 vCenter 관리 네트워크에 액세스할 수 있는 마더보드 또는 네트워크 도터 카드에 대한 LAN이 필요합니다.

지원되는 BIOS 버전

OpenManage Integration for VMware vCenter의 기능을 활성화하려면 Lifecycle Controller 버전이 포함된 BIOS 및 iDRAC가 필요합니다.

OMIVV를 사용하려면 Repository Manager 또는 Lifecycle Controller의 플랫폼을 사용하여 생성된 부팅 가능 ISO를 사용하여 서버를 다음 기본 버전 중 하나로 업데이트하는 것이 좋습니다.

표 3. 12G PowerEdge 서버를 위해 지원되는 BIOS 버전

| 서버 | 최소 BIOS 버전 |
|------|------------|
| T320 | 1.0.1 이상 |

표 3. 12G PowerEdge 서버를 위해 지원되는 BIOS 버전 (계속)

| 서버 | 최소 BIOS 버전 |
|--------|------------|
| T420 | 1.0.1 이상 |
| T620 | 1.2.6 이상 |
| M420 | 1.2.4 이상 |
| M520 | 1.2.6 이상 |
| M620 | 1.2.6 이상 |
| M820 | 1.2.6 이상 |
| R220 | 1.0.3 이상 |
| R320 | 1.2.4 이상 |
| R420 | 1.2.4 이상 |
| R520 | 1.2.4 이상 |
| R620 | 1.2.6 이상 |
| R720 | 1.2.6 이상 |
| R720xd | 1.2.6 이상 |
| R820 | 1.7.2 이상 |
| R920 | 1.1.0 이상 |

표 4. 13G PowerEdge 서버를 위해 지원되는 BIOS 버전

| 서버 | 최소 BIOS 버전 |
|--------|------------|
| R630 | 1.0.4 이상 |
| R730 | 1.0.4 이상 |
| R730xd | 1.0.4 이상 |
| R430 | 1.0.4 이상 |
| R530 | 1.0.2 이상 |
| R830 | 1.0.2 이상 |
| R930 | 1.0.2 이상 |
| R230 | 1.0.2 이상 |
| R330 | 1.0.2 이상 |
| T630 | 1.0.2 이상 |
| T130 | 1.0.2 이상 |
| T330 | 1.0.2 이상 |
| T430 | 1.0.2 이상 |
| M630 | 1.0.0 이상 |
| M830 | 1.0.0 이상 |
| FC430 | 1.0.0 이상 |
| FC630 | 1.0.0 이상 |
| FC830 | 1.0.0 이상 |

표 5. iDRAC9 기반 PowerEdge 서버를 위해 지원되는 BIOS 버전

| 서버 | 최소 BIOS 버전 |
|---------|------------|
| R240 | 1.0.0 이상 |
| R340 | 1.0.0 이상 |
| R940 | 1.0.0 이상 |
| R940xa | 1.0.0 이상 |
| R740 | 1.0.0 이상 |
| R740xd | 1.0.0 이상 |
| R740xd2 | 1.0.0 이상 |
| R640 | 1.0.0 이상 |
| R840 | 1.0.0 이상 |
| R440 | 1.0.0 이상 |
| M640 | 1.0.0 이상 |
| T140 | 1.0.0 이상 |
| T340 | 1.0.0 이상 |
| T640 | 1.0.0 이상 |
| T440 | 1.0.0 이상 |
| R540 | 1.0.0 이상 |
| FC640 | 1.0.0 이상 |
| R6415 | 1.0.0 이상 |
| R7425 | 1.0.0 이상 |
| R7415 | 1.0.0 이상 |
| XR2 | 2.2.11 이상 |
| MX740C | 1.0.0 이상 |
| MX840C | 1.0.0 이상 |
| R6515 | 1.0.3 이상 |
| R7515 | 1.0.3 이상 |
| R6525 | 1.0.0 이상 |
| R7525 | 1.2.4 이상 |
| XE2420 | 1.0.0 이상 |

표 6. vSAN Ready Node에 지원되는 BIOS 버전

| vSAN Ready Node | 최소 BIOS 버전 |
|-----------------|------------|
| R740xd | 1.0.0 이상 |
| R640 | 1.0.0 이상 |
| R440 | 1.0.0 이상 |
| R6415 | 1.0.0 이상 |
| C6420 | 1.0.0 이상 |
| R840 | 1.0.0 이상 |

지원되는 iDRAC 버전(Lifecycle Controller 버전 포함)

표 7. 배포용으로 지원되는 iDRAC(Lifecycle Controller 포함)

| 서버 | LifeCycle Controller가 포함된 iDRAC |
|--------------|---------------------------------|
| 12세대 | 2.50.50.50 이상 |
| 13세대 | 2.50.50.50 이상 |
| iDRAC9 기반 서버 | 3.00.00.00 이상 |

표 8. 클라우드 서버의 BIOS 및 iDRAC 요구 사항

| 모델 | BIOS | LifeCycle Controller가 포함된 iDRAC |
|-------|----------|---------------------------------|
| C6320 | 1.0.2 | 2.50.50.50 이상 |
| C4130 | 1.0.2 | 2.50.50.50 이상 |
| C6420 | 1.0.0 이상 | 3.00.00.00 이상 |
| C4140 | 1.0.0 이상 | 3.00.00.00 이상 |
| C6525 | 1.0.0 이상 | 3.42.42.42 이상 |

PowerEdge 서버에서 지원되는 기능

OpenManage Integration for VMware vCenter에서 관리하는 호스트에서는 다음과 같은 기능이 지원됩니다.

표 9. PowerEdge 서버에서 지원되는 기능

| 기능 | 12G 및 13G | iDRAC9 기반 서버 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 하드웨어 인벤토리 | 예 | 예 |
| 이벤트 및 알람 | 예(SNMP v1 및 v2) | 예(SNMP v1 및 v2) |
| 구성 요소 전체에서 상태 모니터링* | 예 | 예 |
| BIOS/펌웨어 업데이트# | 예 | 예 |
| Proactive HA | 예 | 예 |
| 보증 정보 | 예 | 예 |
| 관리 규정 준수 | 예 | 예 |
| 구성 규정 준수 | 예 | 예 |
| 베어 메탈 서버 자동/수동 검색 | 예 | 예 |
| 베어 메탈 호환성 | 예 | 예 |
| 하드웨어 구성 | 예 | 예 |
| OS 배포 | 예 | 예 |
| 서버 LED 깜빡임 | 예 | 예 |
| SEL 로그 보기/지우기 | 예 | 예 |
| iDRAC 링크 및 실행 | 예 | 예 |
| iDRAC 재설정 | 예 | 예 |
| 시스템 잠금 모드 | 아니요 | 예 |
| 시스템 프로필 | 예 | 예 |
| 클러스터 프로필 | 예 | 예 |
| 통합 새시 IP를 사용하여 호스트 관리 | 아니요 | Y® |

표 9. PowerEdge 서버에서 지원되는 기능 (계속)

| 기능 | 12G 및 13G | iDRAC9 기반 서버 |
|---------------------------|-----------|--------------|
| OEM Server 지원 | Y~ | 예 |
| vSphere Lifecycle Manager | Y ^ | Y ^ |

* 모델 번호가 C6320인 클라우드에서는 메자닌 카드에 상태 모니터링이 지원되지 않습니다.

모델 번호가 C6320인 클라우드에서는 메자닌 카드에 펌웨어 업데이트가 지원되지 않습니다.

@ MX 새시 호스트에만 해당됩니다. 인벤토리, 모니터링, Proactive HA 및 펌웨어 업데이트 기능이 지원됩니다.

~ 랙 서버에만 지원됩니다.

^ vSphere 7.0 및 7.0 U1에서 인증을 받은 플랫폼만 해당됩니다.

PowerEdge 새시에서 지원되는 기능

이 주제에서는 PowerEdge 새시에서 지원되는 기능에 대한 정보를 제공합니다.

표 10. 모듈형 인프라스트럭처에서 지원되는 기능

| 기능 | M1000e | VRTX | FX2s | MX |
|----------------------|--------|------|------|----|
| SNMP 경고 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 하드웨어 인벤토리 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| CMC 또는 관리 모듈 링크 및 실행 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 라이선스 정보 | 해당 없음 | 예 | 예 | 예 |
| 보증 정보 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 상태 보고 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 멀티 새시 관리 그룹 관계 정보 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 펌웨어 업데이트 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |

프로비저닝된 스토리지에 필요한 스토리지 공간

OMIVV 가상 어플라이언스에서는 프로비저닝 스토리지를 위해 최소 95GB의 디스크 공간이 필요합니다.

기본 가상 어플라이언스 구성

OMIVV 가상 어플라이언스는 8GB RAM과 2개의 가상 CPU로 프로비저닝됩니다(소형 배포 모드).

소프트웨어 요구사항

vSphere 환경이 가상 어플라이언스 시스템 요구 사항, 포트 액세스, 클록 동기화 및 수신 포트 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 포트 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [포트 정보](#) 페이지 10을(를) 참조하십시오.

OpenManage Integration for VMware vCenter를 표시하려면 시스템의 화면 해상도가 최소 1,024 x 768이어야 하며 운영 체제를 기반으로 최소 요구 사항을 충족하는 웹 브라우저가 있어야 합니다.

Google Chrome을 사용하여 OMIVV 기능에 액세스하는 것이 좋습니다. OMIVV에서는 Google Chrome 및 Mozilla Firefox를 지원합니다. Microsoft Internet Explorer는 지원되지 않습니다.

지원되는 브라우저의 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 특정 브라우저 버전은 사용 중인 vCenter 버전의 VMware 설명서를 참조하십시오.

VMware vSphere Client(HTML-5) 요구 사항

vCenter 6.5 U2 이상

OpenManage Integration for VMware vCenter는 다음과 같은 vCenter 서버 버전을 지원합니다.

표 11. 지원되는 vCenter 서버 버전

| vCenter 버전 | 클라이언트 지원 |
|------------|----------|
| 6.5 U2 | 예 |
| 6.5 U3 | 예 |
| 6.7 | 예 |
| 6.7 U1 | 예 |
| 6.7 U2 | 예 |
| 6.7 U3 | 예 |
| 7.0 | 예 |
| 7.0 U1 | 예 |

최신 패치 빌드 13638625 이상을 vCenter 6.5 U2에 사용하십시오.

OMIVV 5.2 어플라이언스는 CentOS 버전 7.7에서 실행됩니다.

관리되는 호스트에서 지원되는 ESXi 버전

다음 표는 관리되는 호스트에서 지원되는 ESXi 버전에 대한 정보를 제공합니다.

표 12. 지원되는 ESXi 버전

| ESXi 버전 | 12세대 | 13세대 | iDRAC9 기반 서버 |
|---------|------|------|--------------|
| 6.0 U3 | 예 | 예 | 아니요 |
| 6.5 | 예 | 예 | 아니요 |
| 6.5 U1 | 예 | 예 | 예 |
| 6.5 U2 | 예 | 예 | 예 |
| 6.5 U3 | 예 | 예 | 예 |
| 6.7 | 아니요 | 예 | 예 |
| 6.7 U1 | 아니요 | 예 | 예 |
| 6.7 U2 | 아니요 | 예 | 예 |
| 6.7 U3 | 아니요 | 예 | 예 |
| 7.0 | 아니요 | 예 | 예 |
| 7.0 U1 | 아니요 | 예 | 예 |

 **노트:** PowerEdge MX 호스트는 ESXi 6.5 U2 이상과 함께 사용하는 경우에만 지원됩니다.

포트 정보

이 섹션에는 가상 어플라이언스 및 관리되는 노드를 구성하기 위한 모든 포트 요구 사항이 나열되어 있습니다.

표 13. 가상 어플라이언스

| 포트 번호 | 프로토콜 | 포트 유형 | 최대 암호화 수준 | 방향 | 대상 | 사용 | 설명 |
|-----------|------------|---------|-----------|-------|--|------------------|---|
| 53 | DNS | TCP | 없음 | 출력 | DNS 서버에 대한 OMIVV 어플라이언스 | DNS 클라이언트 | DNS 서버에 연결하거나 호스트 이름을 확인합니다. |
| 68 | DHCP | UDP | 없음 | 입력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 DHCP 서버 | 동적 네트워크 구성 | IP, 게이트웨이, 넷마스크 및 DNS와 같은 네트워크 세부 정보를 가져옵니다. |
| 69 | TFTP | UDP | 128비트 | 출력 | iDRAC에 대한 OMIVV | 간이 파일 전송 | 베어 메탈 서버는 지원되는 최소 펌웨어 버전으로 업데이트하는 데 사용됩니다. |
| 123 | NTP | UDP | 없음 | 입력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 NTP | 시간 동기화 | 특정 시간대와 동기화합니다. |
| 162 | SNMP 에이전트 | UDP | 없음 | 입력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 iDRAC, CMC 또는 OME-Modular | SNMP 에이전트 (서버) | 관리된 노드에서 SNMP 트랩을 수신합니다. |
| 80/443 | HTTP/HTTPS | TCP | 없음 | 출력 | 인터넷에 대한 OMIVV 어플라이언스 | Dell 온라인 데이터 액세스 | 온라인(인터넷) 보증, 펌웨어 및 최신 RPM 정보에 대한 연결을 설정합니다. |
| 443 | HTTPS | TCP | 128비트 | 입력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 OMIVV UI | HTTPS 서버 | OMIVV에서 제공하는 웹 서비스입니다. 이러한 웹 서비스는 vSphere Client 및 Dell 관리 포털에서 사용됩니다. |
| 443 | HTTPS | TCP | 128비트 | 입력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 ESXi 서버 | HTTPS 서버 | OMIVV 어플라이언스와 통신하기 위한 사후 설치 스크립트용 운영 체제 구축 흐름에 사용됩니다. |
| 443 | HTTPS | TCP | 128비트 | 입력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 iDRAC | 자동 검색 | 관리된 노드 자동 검색에 사용되는 프로비저닝 서버입니다. |
| 443 | WSMAN | TCP | 128비트 | 입력/출력 | iDRAC에 대한/로 부터의 OMIVV 어플라이언스 | iDRAC 통신 | 관리되는 노드를 관리하고 모니터링하는 데 사용되는 iDRAC, CMC 또는 OME-Modular 통신입니다. |
| 445/139 | SMB | TCP | 128비트 | 출력 | CIFS에 대한 OMIVV 어플라이언스 | CIFS 통신 | Windows 공유와 통신합니다. |
| 2049/111 | NFS | UDP/TCP | 없음 | 입력/출력 | NFS에 대한 OMIVV 어플라이언스 | 공개 공유 | NFS 공개 공유는 OMIVV 어플라이언스에 의해 관리된 노드에 노출되었으며 펌웨어 업데이트 및 운영 체제 구축 흐름에 사용됩니다. |
| 4001~4004 | NFS | UDP/TCP | 없음 | 입력/출력 | NFS에 대한 OMIVV 어플라이언스 | 공개 공유 | NFS 서버의 v2 및 v3 프로토콜에서 statd, quotd, lockd 및 mountd 서비스를 실행하려면 이러한 포트를 열린 상태로 유지해야 합니다. |
| 사용자 정의 | 모든 | UDP/TCP | 없음 | 출력 | 프록시 서버에 대한 OMIVV 어플라이언스 | 프록시 | 프록시 서버와 통신합니다. |

표 14. 관리된 노드(ESXi)

| 포트 번호 | 프로토콜 | 포트 유형 | 최대 암호화 수준 | 방향 | 대상 | 사용 | 설명 |
|-------|-------|-------|-----------|----|-----------------------|----------|--|
| 162 | SNMP | UDP | 없음 | 출력 | OMIVV 어플라이언스에 대한 ESXi | 하드웨어 이벤트 | ESXi에서 보낸 비동기 SNMP 트랩입니다. 이 포트는 ESXi에서 열어야 합니다. |
| 443 | WSMAN | TCP | 128비트 | 입력 | ESXi에 대한 OMIVV 어플라이언스 | iDRAC 통신 | 관리 스테이션에 정보를 제공하는 데 사용됩니다. 이 포트는 ESXi에서 열어야 합니다. |
| 443 | HTTPS | TCP | 128비트 | 입력 | ESXi에 대한 OMIVV 어플라이언스 | HTTPS 서버 | 관리 스테이션에 정보를 제공하는 데 사용됩니다. 이 포트는 ESXi에서 열어야 합니다. |

iDRAC 및 CMC 포트 정보에 대한 자세한 내용은 <https://www.dell.com/support>에서 제공되는 *Integrated Dell Remote Access Controller 사용자 가이드* 및 *Dell Chassis Management Controller 사용자 가이드*를 참조하십시오.

OME-Modular 포트 정보에 대한 자세한 내용은 <https://www.dell.com/support>에서 제공되는 *Dell EMC OME-Modular 사용자 가이드*를 참조하십시오.

중요 정보

이 섹션에서는 OpenManage Integration for VMware vCenter에서 작업할 때 고려해야 할 중요 정보를 제공합니다.


- 현재 OMIVV에서는 "Public" 또는 "public"이라는 이름의 커뮤니티만 지원합니다. SNMP 커뮤니티 이름은 구성할 수 없습니다. 다른 커뮤니티 이름이 사용되는 경우 OMIVV에서 이벤트를 수령하지 않고, VMware vCenter에 이벤트가 표시되지 않습니다.
- 특정 BIOS 버전의 참조 서버를 사용하여 시스템 프로필을 생성할 경우 배포하지 못할 수 있습니다. 일부 BIOS 버전은 Embedded NIC1 및 NIC2 설정과 같은 특정 BIOS 설정에 대한 정확한 정보를 제공하지 않습니다. 시스템 프로필에서 최소 BIOS 버전의 서버를 참조 서버로 사용하는 경우, UI와 배포에서 필드를 무시합니다. 단, 배포를 성공적으로 완료하기 위해 해당 설정에 특정 값이 필요한 경우, 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 최신 BIOS를 시스템 프로필의 참조 서버로 사용해야 합니다.
- FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용하여 VMware vCenter에 등록된 OMIVV를 사용하는 것이 좋습니다. FQDN 기반 등록의 경우, vCenter의 호스트 이름을 DNS 서버로 적절히 해결할 수 있어야 합니다.
- vSphere를 위한 DNS 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
 - [vSphere 6.5 및 Platform Services Controller 어플라이언스를 위한 DNS 요구 사항](#)
 - [Windows의 vSphere 6.7 및 Platform Services Controller에 대한 DNS 요구 사항](#)
- 클라우드 서버의 경우 iDRAC Enterprise 라이선스가 필요합니다.
- OMIVV에서는 SMB(Server Message Block) 버전 1.0과 SMB 버전 2.0 기반 CIFS 공유만 지원됩니다.
- OAuth 2.0을 사용한 iDRAC 위임 권한 부여는 지원되지 않습니다.

기타 필요한 문서

다음 문서는 www.dell.com/support에서 사용할 수 있습니다.

- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 5.2 사용자 가이드*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 5.2 설치 가이드*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 5.2 릴리스 노트*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 버전 5.2 API 가이드*

Dell에 문의하기

 **노트:** 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

1. **Dell.com/support**로 이동합니다.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 맨 아래에 있는 **Choose a Country/Region(국가/지역 선택)** 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.