

OptiPlex 7780 All-In-One

配置和价格



注意、小心和警告

 **注:** “注意”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

Chapter 1: 设置计算机	4
Chapter 2: OptiPlex 7780 一体机的视图	10
正面	10
可伸缩摄像头	11
左	12
右	13
背面	14
底部	15
系统板布局	16
Chapter 3: OptiPlex 7780 一体机的规格	17
尺寸和重量:	17
处理器	17
芯片组	18
操作系统	18
内存	18
端口和接口	19
通信	20
音频	21
存储	21
英特尔傲腾内存	22
介质卡读取器	22
摄像头	22
电源装置	23
显示屏	24
显卡	25
计算机环境	25
安全性	25
数据安全	26
环境参数	26
管制	27
配件	27
服务与支持	28
Chapter 4: 获取帮助和联系戴尔	29

设置计算机

1. 设置支架。




图 1: 转轴支架




图 2: 高度可调支架

2. 设置键盘和鼠标。

注: 有关设置说明，请参阅键盘和鼠标随附的说明文件。



3. 穿过支架布置线缆，然后连接电源线缆。



4. 按下电源按钮。




5. 完成 Windows 设置。

按照屏幕上的说明完成设置。设置时，戴尔建议您执行以下操作：

- 连接到网络以进行 Windows 更新。

注：如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。



- 如果已连接到互联网，则登录或创建 Microsoft 帐户。如果未连接到互联网，则创建脱机帐户。
- 在“支持和保护”屏幕上，输入联系人的详细信息。


6. 从 Windows“开始”菜单中找到和使用戴尔应用程序 — 推荐

表. 1: 找到戴尔应用程序

资源	说明
	SupportAssist 主动检查计算机的硬件和软件的运行状况。SupportAssist OS Recovery 工具可诊断操作系统相关问题。有关更多信息，请参阅 SupportAssist 说明文件，网址： www.dell.com/support 。 注： 在 SupportAssist 中，单击保修过期日期以续订或升级您的保修。
	Dell Update 在关键修复和最新的设备驱动程序可用时更新您的计算机。有关使用 Dell Update 的更多信息，请参阅知识库文章 SLN305843 ，网址： www.dell.com/support 。
	Dell Digital Delivery 下载已购买但未预装在计算机上的软件应用程序。有关使用 Dell Digital Delivery 的更多信息，请参阅知识库文章 153764 ，网址： www.dell.com/support 。


OptiPlex 7780 一体机的视图

正面



- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 全高清网络摄像头 | 2. 摄像头状态指示灯 |
| 3. 显示屏 | 4. 扬声器 |
| 5. 电源按钮/电源状态指示灯 | 6. 阵列麦克风 |


可伸缩摄像头



注：根据PC的配置，您的PC可能没有摄像头，PC具有全高清摄像头，或具有全高清摄像头和外部摄像头。

1. 全高清摄像头
2. 红外线摄像头
3. 红外线发射器
4. 摄像头状态指示灯

左



- 1. SD 4.0 卡插槽
- 3. 通用音频插孔

- 2. USB 3.2 第 2 代 Type-C 端口
- 4. USB 3.2 第 1 代 Type-A 端口, 支持 PowerShare

右




1. 硬盘状态指示灯

背面




- | | |
|----------------------|---------|
| 1. 后盖 | 2. 支架护盖 |
| 3. Kensington 安全线缆插槽 | 4. 底盖 |
| 5. 支架 | |



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 线缆盖螺孔 | 2. HDMI 输入端口 |
| 3. HDMI 输出端口 | 4. DP++ 1.4/HDCP 2.3 端口 |
| • 适用于 UMA 显卡的 HDMI 1.4b | |

- 适用于独立显卡的 HDMI 2.0
5. RJ-45 端口 10/100/1000 Mbps
 7. USB 3.2 第 2 代 Type-A 端口
 9. 电源接头
 6. USB 3.2 第 2 代 Type-A 端口，支持智能开机
 8. 输出音频端口
 10. PSU 状态指示灯 LED

底部




1. 显示屏内置自检按钮/输入源选择按钮

此按钮有两个功能：

- 计算机打开时，使用此按钮可选择视频输入源。
按该按钮可在内部系统显示和 HDMI 输入之间切换显示屏。
- 计算机关闭时（没有电源；既不是处于睡眠状态，也不是休眠状态），使用此按钮可运行显示屏内置自测试。
同时按住此按钮和电源按钮可打开计算机。液晶显示器的内置颜色模式将出现在屏幕上。
有关更多信息，请参阅 *服务手册* (www.dell.com/support/manuals) 中的“故障处理”部分。

2. 服务编号标签

系统板布局



1. 电源装置 (PSU) 线缆连接器
2. 显示屏背光线缆连接器
3. 摄像头线缆连接器
4. M.2 2230/2280 固态硬盘/英特尔傲腾 PCIe 连接器
5. 系统风扇线缆连接器
6. 内存模块
7. LPC 调试卡连接器
8. 硬盘连接器
9. M.2 2230/2280 固态硬盘 PCIe 连接器
10. SIO 信号线缆连接器
11. SIO 电源线缆连接器
12. 音频板线缆连接器
13. 麦克风模块线缆连接器
14. 扬声器线缆连接器
15. 币形电池
16. 电源按钮线缆连接器
17. 显示屏线缆连接器
18. M.2 WLAN 连接器
19. PSU 风扇线缆连接器
20. 触摸屏线缆连接器
21. 处理器

OptiPlex 7780 一体机的规格

尺寸和重量：

表. 2: 尺寸和重量：

说明	触摸屏的值	非触摸屏的值
高度	389.00 毫米 (15.31 英寸)	389.00 毫米 (15.31 英寸)
宽度	614.00 毫米 (24.17 英寸)	614.00 毫米 (24.17 英寸)
厚度	58.00 毫米 (2.28 英寸)	58.00 毫米 (2.28 英寸)
重量 (最大)	9.10 千克 (20.06 磅)	8.66 千克 (19.09 磅)
重量 (最小)	8.73 千克 (19.24 磅)	8.30 千克 (18.29 磅)
注： 计算机重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。		

处理器

注： 全球标准产品 (GSP) 是戴尔关系产品的子集，能够以全球为基础托管可用性和同步转让。它们可以确保提供相同的平台以实现全球购买。这允许客户降低以全球为基础托管的配置数量，从而降低成本。它们还通过锁定特定的全球产品配置，支持公司实施全球 IT 标准。

设备保护 (DG) 和凭据保护 (CG) 是仅在 Windows 10 企业版上提供的全新安全保护功能。设备保护是与企业相关的硬件和软件安全功能的组合。当您同时配置时，它会将设备锁定，使其只能运行受信任的应用程序。凭据保护使用基于虚拟化的安全保护以隔离机密（凭据），以便仅经过授权的系统软件可以访问系统。未经授权的用户访问这些机密可能会导致凭据被盗攻击。凭据保护可保护 NTLM 密码哈希值和 Kerberos 票证授予票证，以防止这些攻击。

注： 处理器数量并非性能指标。处理器可用性可能会随时变化，而且可能会因国家/地区而异。

表. 3: 处理器

处理器	功率	核心计数	线程计数	速度	高速缓存	集成显卡
第 10 代英特尔酷睿 i3-10105	65 W	4	8	3.7 GHz 至 4.4 GHz	8 MB	英特尔 UHD 显卡 630
第 10 代英特尔酷睿 i3-10305	65 W	4	8	3.8 GHz 至 4.5 GHz	8 MB	英特尔 UHD 显卡 630
第 10 代英特尔酷睿 i5-10400	65 W	6	12	2.9 GHz - 4.3 GHz	12 MB	英特尔 UHD 显卡 630
第 10 代英特尔酷睿 i5-10500	65 W	6	12	3.1 GHz 至 4.5 GHz	12 MB	英特尔 UHD 显卡 630
第 10 代英特尔酷睿 i5-10600	65 W	6	12	3.3 GHz 至 4.8 GHz	12 MB	英特尔 UHD 显卡 630
第 10 代英特尔酷睿 i5-10505	65 W	6	12	3.2 GHz 至 4.6 GHz	12 MB	英特尔 UHD 显卡 630

表. 3: 处理器 (续)

处理器	功率	核心计数	线程计数	速度	高速缓存	集成显卡
第 10 代英特尔酷睿 i7-10700	65 W	8	16	2.9 GHz - 4.8 GHz	16 MB	英特尔 UHD 显卡 630
第 10 代英特尔酷睿 i9-10900	65 W	10	20	2.8 GHz 至 5.2 GHz	20 MB	英特尔 UHD 显卡 630

芯片组

表. 4: 芯片组

说明	值
芯片组	英特尔 Q470
处理器	第 10 代英特尔酷睿 i3/i5/i7/i9
DRAM 总线宽度	64 位 (适用于单通道) 128 位 (适用于双通道)
闪存 EPROM	32 MB
PCIe 总线	高达 3.0
非易失性内存	是
BIOS 配置串行外围接口 (SPI)	256 Mb (32 MB) 位于 SPI_FLASH 中
可信平台模块 (TPM) 2.0 (独立 TPM 已启用)	24 KB 位于芯片组上的 TPM 2.0 中
固件 - TPM (独立 TPM 已禁用)	默认情况下, 平台信任技术功能对操作系统可见。
NIC EEPROM	SPI 闪存 ROM (而不是 LOM e-fuse) 中包含的 LOM 配置

操作系统

OptiPlex 7780 一体机 支持以下操作系统:

- Windows 11 家庭版, 64 位
- Windows 11 专业版, 64 位
- Windows 11 专业版国家学术版, 64 位
- Windows 10 家庭版, 64 位
- Windows 10 专业版 64 位
- Windows 10 专业教育版, 64 位
- Windows 10 IoT 企业版 2019 LTSC (仅限 OEM)
- Ubuntu 18.04 LTS, 64 位

内存

下表列出了 OptiPlex 7780 一体机的内存规格:

表. 5: 内存规格

说明	值
插槽	两个 SO-DIMM 插槽

表. 5: 内存规格 (续)

说明	值
类型	DDR4, 非 ECC
速度	2666 MHz/2933 MHz
最大内存	64 GB
最小内存	4 GB
每个插槽的内存大小	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB
支持的配置	4 GB, 1 x 4 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 8 GB, 1 x 8 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 8 GB, 2 x 4 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 16 GB, 1 x 16 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 16 GB, 2 x 8 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 32 GB, 1 x 32 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 32 GB, 2 x 16 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器) 64 GB, 2 x 32 GB, 2666 MHz (适用于英特尔酷睿 i3/i5 处理器)、2933 MHz (适用于英特尔酷睿 i7/i9 处理器)

端口和接口

表. 6: 外部端口和连接器

说明	值
外部:	
网络	一个 RJ-45 端口 10/100/1000 Mbps (背面)
USB	- 一个 USB 3.2 第 2 代 Type-C 端口 (侧面) - 一个 USB 3.2 第 1 代 Type-A 端口, 支持 PowerShare (侧面) - 两个 USB 3.2 第 2 代 Type-A 端口, 支持智能开机 (背面) - 两个 USB 3.2 第 2 代 Type-A 端口 (背面)
音频	- 一个通用音频插孔 (侧面) - 一个线路输出音频端口 (背面)
显卡	- 一个 DP++ 1.4/HDCP 2.3 端口 (背面) - 一个 HDMI 输入端口 (背面) - 一个 HDMI 输出端口 (背面) — HDMI 1.4b 适用于 UMA 显卡, HDMI 2.0 适用于独立显卡
介质卡读卡器	一个 SD 4.0 卡插槽 (侧面)
对接端口	不支持

表. 6: 外部端口和连接器 (续)

说明	值
电源适配器端口	不支持
安全性	一个 Kensington 安全线缆插槽

表. 7: 内部端口和连接器

说明	值
内部:	
M.2	- 一个适用于 Wi-Fi 和蓝牙组合卡的 M.2 2230 插槽 - 两个适用于固态硬盘/英特尔傲腾的 M.2 2230/2280 插槽  注: 要详细了解不同类型 M.2 卡的功能, 请参阅知识库文章 SLN301626。

通信

以太网

表. 8: 以太网规格

说明	值
型号	英特尔 i219LM
传输速率	10/100/1000 Mbps

无线模块

表. 9: 无线模块规格

说明	值	
型号	英特尔 Wi-Fi 6 AX201	Qualcomm QCA61x4a
传输速率	高达 2400 Mbps	高达 867 Mbps
支持的频带	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
无线标准	- Wi-Fi 802.11 a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- Wi-Fi 802.11 a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
加密	64 位/128 位 WEP - AES-CCMP - TKIP	64 位/128 位 WEP - AES-CCMP - TKIP
蓝牙	蓝牙 5.1	蓝牙 5.0

音频

表. 10: 音频规格

说明		值
控制器		Realtek 编解码器 ALC3289
立体声转换		支持
内部接口		高保真音频接口
外部接口		通用音频插孔
扬声器		2
内置扬声器放大器		Realtek Amplifier ALC1302
外部音量控件		不支持
扬声器输出：		
	平均功率	5 W
	峰值功率	6 W
低音炮输出		不支持
麦克风		4

存储

您的计算机支持以下配置之一：

- 一个 2.5 英寸硬盘
- 一个 M.2 2230/2280 固态硬盘（类别 35、40）
- 一个 M.2 2230/2280 固态硬盘（类别 35、40）和一个 2.5 英寸硬盘
- 两个 M.2 2230/2280 固态硬盘（类别 35、40）
- 两个 M.2 2230/2280 固态硬盘（类别 35、40）和一个 2.5 英寸硬盘
- 一个 2.5 英寸硬盘和一个 M.2 16 GB 英特尔傲腾内存

计算机上的主驱动器因存储配置而异。当计算机：

- 带有一个 M.2 驱动器时，M.2 驱动器是主驱动器。
- 不带 M.2 驱动器时，2.5 英寸硬盘是主驱动器
- 带 M.2 16 GB 英特尔傲腾内存时，2.5 英寸硬盘是主驱动器

表. 11: 存储规格

存储类型	接口类型	容量
2.5 英寸、7200 RPM、硬盘	SATA	高达 1 TB
2.5 英寸、7200 RPM、Opal 自加密硬盘	FIPS SATA	高达 500 GB
2.5 英寸、5400 RPM、硬盘	SATA	高达 2 TB
M.2 2230、类别 35 固态硬盘	PCIe 3.0x4 NVMe	高达 512 GB
M.2 2230、Opal 自加密类别 35 固态硬盘	PCIe 3.0x4 NVMe	最大 256 GB
M.2 2280、类别 40 固态硬盘	PCIe 3.0x4 NVMe	高达 2 TB

表. 11: 存储规格（续）

存储类型	接口类型	容量
M.2 2280、Opal 自加密类别 40 固态硬盘	PCIe 3.0x4 NVMe	高达 1 TB

英特尔傲腾内存

英特尔傲腾内存仅用作存储加速器。它不会替换也不会添加到计算机上安装的内存 (RAM)。

- 注:** 英特尔傲腾内存受满足以下要求的计算机支持：
- 第 7 代或更高版本的英特尔酷睿 i3/i5/i7 处理器
 - Windows 64 位版本或更高版本
 - 英特尔快速存储技术驱动程序的最新版本

表. 12: 英特尔傲腾内存

描述	值
类型	内存
接口	PCIe 3.0x4 NVMe
连接器	M.2 2280
支持的配置	16 GB
容量	高达 16 GB

介质卡读取器

表. 13: 介质卡读取器规格

说明	值
类型	一个安全数字 (SD) 4.0 卡
支持的插卡	- 安全数字高容量 (SDHC) - 安全数字扩展容量 (SDXC) 卡 - 安全数字 (SD) 4.0 - SD UHS-I (UHS104) - SD UHS-II

摄像头

表. 14: 全高清红外线网络摄像头（支持 Windows Hello）

说明	值
摄像头数	两个
类型	FHD RGB 摄像头/VGA 红外摄像头
位置	前置摄像头
传感器类型	CMOS 传感器技术

表. 14: 全高清红外线网络摄像头 (支持 Windows Hello) (续)

说明		值
分辨率		
	摄像头	
	静态图像	207 万像素
	显卡	30 fps 时为 1920 x 1080 (FHD)
	红外线摄像头	
	静态图像	30 万像素
	显卡	30 fps 时为 640 x 480 (VGA)
对角线视角		
	摄像头	77.5 度
	红外线摄像头	82.8 度

表. 15: 全高清网络摄像头

说明		值
摄像头数		一个
类型		FHD RGB 摄像头
位置		前置摄像头
传感器类型		CMOS 传感器技术
分辨率		
	摄像头	
	静态图像	207 万像素
	显卡	30 fps 时为 1920 x 1080 (FHD)
对角线视角		77.4 度

电源装置

表. 16: OptiPlex 7780 一体机的电源装置规格

说明	值
类型	220 W 白金
直径 (连接器)	不支持
输入电压	90 VAC 至 264 VAC
输入频率	47 Hz 至 63 Hz
输入电流 (最大值)	3.6 A
输出电流 (持续)	+19.5 VA/8.5 A +19.5 VB/9.2 A 待机模式: +19.5 VA/0.5 A +19.5 VB/1.75 A

表. 16: OptiPlex 7780 一体机的电源装置规格（续）

说明	值
额定输出电压	+19.5 VA +19.5 VB
温度范围：	
运行时	5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)
存储	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

显示屏

表. 17: 显示屏规格

说明		触摸屏的值	非触摸屏的值
类型		全高清 (FHD)	全高清 (FHD)
面板技术		宽视角 (WVA)	宽视角 (WVA)
亮度		250 尼特 (典型值) 200 尼特 (最小值)	250 尼特 (典型值) 200 尼特 (最小值)
尺寸（有效区域）：			
	高度	336.31 毫米 (13.24 英寸)	336.31 毫米 (13.24 英寸)
	宽度	597.89 毫米 (23.54 英寸)	597.89 毫米 (23.54 英寸)
	对角线	686 毫米 (27.01 英寸)	686 毫米 (27.01 英寸)
本机分辨率		1920 x 1080	1920 x 1080
百万像素		1670 万色	1670 万色
色域		72% NTSC (典型值)	72% NTSC (典型值)
每英寸像素 (PPI)		81	81
对比度（最小值）		600:01:00	600:01:00
响应时间（最大值）		25 毫秒	25 毫秒
刷新率		60 Hz	60 Hz
水平视角		85 +/- 度 (最小值) 89 +/- 度 (典型值)	85 +/- 度 (最小值) 89 +/- 度 (典型值)
垂视角		85 +/- 度 (最小值) 89 +/- 度 (典型值)	85 +/- 度 (最小值) 89 +/- 度 (典型值)
像素点距		0.3114 x 0.3114 毫米	0.3114 x 0.3114 毫米
功耗（最大值）		16.60 W	16.60 W
防眩光和平滑漆面		防眩光	防眩光

显卡

表. 18: 独立显卡规格

独立显卡			
控制器	外部显示器支持	内存大小	内存类型
NVIDIA GeForce GTX 1650	- DP++ 1.4/HDCP 2.3 端口 - HDMI 输出 — HDMI 2.0 端口	4 GB	GDDR5

表. 19: 集成显卡规格

集成显卡			
控制器	外部显示器支持	内存大小	处理器
英特尔超核芯显卡 630	- DP++ 1.4/HDCP 2.3 端口 - HDMI 输出 — HDMI 1.4b 端口	共享系统内存	第 10 代英特尔® 酷睿 i3/i5/i7/i9

计算机环境

气载污染物级别: G1, 根据 ISA-S71.04-1985 定义

表. 20: 计算机环境

说明	运行时	存储
温度范围	10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	20% 至 80% (非冷凝)	5% 至 95% (非冷凝)
振动 (最大值) *	0.26 GRMS	1.37 GRMS
撞击 (最大值)	40 G†	105 G†
海拔高度 (最大值)	0 至 3,048 米 (0 至 10,000 英尺)	0 至 10,668 米 (0 至 35,000 英尺)

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

安全性

表. 21: 安全性

安全选项
Kensington 锁
戴尔可锁端口盖 (可选)
机箱锁插槽支持
Noble 自定义 AIO 板锁 (可选)
供应链防篡改警报
机箱防盗开关
可信平台模块 (独立 TPM 已启用)
SafeBIOS, 包括戴尔非主机 BIOS 验证

表. 21: 安全性 (续)

安全选项
BIOS 弹性
BIOS 恢复和附加 BIOS 控制
SafeID, 包括可信平台模块 (TPM) 2.0
自加密硬盘 (SED)
智能卡键盘 (FIPS)
D-Pedigree (安全供应链功能)
戴尔有线鼠标 (带指纹读取器)

数据安全

表. 22: 数据安全

数据安全选项
McAfee® Small Business Security 30 天免费试用版
McAfee® Small Business Security 12 月订阅
McAfee® Small Business Security 36 月订阅
SafeGuard and Response, 由 VMware Carbon Black and Secureworks 提供技术支持
Next Generation Anti-virus (NGAV)
Endpoint Detection and Response (EDR)
Threat Detection and Response (TDR)
Managed Endpoint Detection and Response
Incident Management Retainer
Emergency Incident Response
SafeData

环境参数

表. 23: 环境规格

功能	值
可回收包装	是
无 BFR/PVC 机箱	否
支持垂直放置包装	是
多包打包	否
高能效电源	标准
符合 ENV0424 标准	是

 **注:** 基于木材的纤维包装中, 回收材料占基于木材的纤维总重量的至少 35%。不带基于木材的纤维的包装声明为不适用。
EPEAT 2018 认证的预期必要条件。

管制

表. 24: 管制

法规合规性
EPEAT 认证配置可用
符合能源之星标准的配置可用
TCO 8.0 认证的配置可用
CEL
WEEE
日本能源法
韩国 E-standby
韩国生态标签
欧盟 ROHS
中国大陆 RoHS

配件

表. 25: 配件

配件
音频 可选的外部扬声器，戴尔 Pro 立体声耳机 UC350
键盘 戴尔有线键盘、戴尔无线键盘、戴尔智能卡键盘
鼠标 戴尔有线鼠标、戴尔无线鼠标、戴尔 USB 激光鼠标、戴尔指纹读取器鼠标
手写笔 用于电容式触摸设备的 Targus 手写笔
附加显示器 符合条件的精选 Dell UltraSharp、Professional 和 E 系列显示器
锁 Noble 定制 AIO 板锁，戴尔组合锁定 LC300，戴尔高级锁定 LP500，KensingtonTwin 车头锁，戴尔有锁端口护盖
支架 • 铰接支架 • 高度可调支架

服务与支持

表. 26: 服务与支持

保修	意外损坏服务
3 年硬件服务（含远程诊断后现场/上门服务），保修延长期为 5 年	可选择意外损坏服务来补充特定的保修选项。
本服务提供的 ProSupport 下一工作日现场服务可补充某些保修选项。	
为客户端提供的 ProSupport Plus 可补充某些保修选项。	

获取帮助和联系戴尔

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关戴尔产品和服务的信息和帮助：

表. 27: 自助资源

自助资源	资源位置
有关戴尔产品和服务的信息	www.dell.com
提示	
联系支持人员	在 Windows 搜索中，键入 Contact Support，然后按 Enter 键。
操作系统的联机帮助	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
故障处理信息、用户手册、设置说明、产品规格、技术帮助博客、驱动程序、软件更新等等。	www.dell.com/support
关于各种计算机问题的戴尔知识库文章。	1. 转至 https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase。 2. 在搜索框中键入主题或关键字。 3. 单击搜索以检索相关文章。

联系戴尔

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络戴尔，请访问 www.dell.com/contactdell。

① 注：可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。

① 注：如果没有活动的互联网连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。