

Convertible XPS 13

Caractéristiques et configuration



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION :** Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

1 Configurez votre ordinateur.....	4
2 Vues.....	5
Avant.....	5
Gauche.....	5
Droite.....	6
Socle.....	6
Affichage.....	7
Partie inférieure.....	8
Modes.....	8
Ordinateur portable.....	8
Tablette.....	8
Socle.....	9
Tente.....	9
3 Caractéristiques.....	10
Dimensions et poids.....	10
Informations sur le système.....	10
Mémoire.....	11
Ports et connecteurs.....	11
Communications.....	11
Vidéo.....	11
Audio.....	12
Stockage.....	12
Lecteur de cartes multimédia.....	12
Affichage.....	12
Clavier.....	13
Webcam.....	13
Pavé tactile.....	13
Batterie.....	13
Adaptateur d'alimentation.....	14
Environnement de l'ordinateur.....	14
4 Raccourcis clavier.....	16
5 Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	17
Ressources d'aide en libre-service.....	17
Contacter Dell.....	17

Configurez votre ordinateur

- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.



REMARQUE : Pour préserver la batterie, celle-ci peut passer en mode d'économie d'énergie. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

- 2 Terminer l'installation de Windows.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell recommande les étapes suivantes :

- Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support and Protection (Support et protection)**, entrez vos coordonnées.

- 3 Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (Recommandé).

Tableau 1. Localisez les applications Dell

SupportAssist



Vérifie proactivement l'état de fonctionnement du matériel et des logiciels de votre ordinateur. L'outil SupportAssist OS Recovery dépanne les problèmes relatifs au système d'exploitation. Pour en savoir plus, voir la documentation SupportAssist à l'adresse www.dell.com/support.

REMARQUE : Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.

Dell Update




Mettez à jour votre ordinateur avec les correctifs critiques et les pilotes de périphériques les plus récents, dès qu'ils sont disponibles.

Dell Digital Delivery



Téléchargez des applications logicielles, achetées mais non pré-installées sur votre ordinateur.

Avant



1 Voyant d'état de la batterie

Indique l'état de charge de la batterie.

Orange fixe : le niveau de charge de la batterie est faible.

Orange clignotant : le niveau de charge de la batterie est critique.

Blanc fixe : la batterie est en train de se recharger.

Éteint : la batterie est complètement chargée.

Gauche



1 Port de l'adaptateur d'alimentation/ Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Connectez les périphériques Thunderbolt 3 et les stations d'accueil Dell.

Prend en charge les ports USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 et vous permet aussi de vous connecter à un écran externe à l'aide d'une carte graphique.

Fournit des débits de transfert de données allant jusqu'à 10 Go/s pour le port USB 3.1 Gen 2 et jusqu'à 40 Go/s pour le port Thunderbolt 3.

Prend en charge la distribution de l'alimentation qui permet une alimentation pour les deux sorties entre les périphériques.

Fournit une sortie d'alimentation jusqu'à 5 V/3 A qui permet d'accélérer le chargement.

REMARQUE : Des adaptateurs vendus séparément sont requis pour connecter des périphériques DisplayPort et USB standard.

2 Port casque

Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

3 Bouton d'état de charge de la batterie

Appuyez pour vérifier la charge restante de la batterie.

4 Voyants d'état de charge de la batterie (5)

Ces voyants s'allument lorsque le bouton d'état de charge de la batterie est enfoncé. Chaque voyant correspond à environ 20 % de la charge.

Droite



1 Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur en veille s'il est allumé.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.

REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le comportement du bouton d'alimentation dans les Options d'alimentation. Pour plus d'informations, voir *Me and My Dell* (Mon Dell et moi) à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

2 Emplacement pour carte microSD

Permet de lire et d'écrire sur la carte microSD.

3 Port USB 3.1 (Type-C)/ DisplayPort

Connectez des périphériques (stockage externe, imprimantes et affichages externes). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Go/s.

REMARQUE : Ce port n'est pas compatible avec les périphériques Thunderbolt 3 et les stations d'accueil Dell. Connectez les périphériques Thunderbolt 3 et stations d'accueil Dell au port Thunderbolt 3 (USB Type-C) situé sur le côté gauche de l'ordinateur.

REMARQUE : Un adaptateur vendu séparément est nécessaire pour connecter un périphérique DisplayPort.

4 Emplacement pour câble de sécurité (pour verrous Noble)

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Socle



1 Zone de clic gauche

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic gauche.

2 Pavé tactile

Pour déplacer le pointeur de la souris, faites glisser le doigt sur le pavé tactile. Appuyez pour effectuer un clic gauche et appuyez avec deux doigts pour effectuer un clic droit sur.

3 Zone de clic droit

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic droit.

4 Lecteur d'empreintes digitales

Appuyez avec votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour vous connecter à l'ordinateur. Le lecteur d'empreintes digitales permet à votre ordinateur de considérer vos empreintes digitales comme un mot de passe et de les reconnaître.

REMARQUE : Vous devez configurer le lecteur d'empreintes digitales pour enregistrer votre empreinte digitale et activer l'accès.

Affichage



1 Microphone gauche

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2 Webcam

Permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

3 Voyant d'état de la webcam

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

4 Microphone droit

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

Partie inférieure



1 Numéro de série et étiquettes réglementaires

Le numéro de série est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie. L'étiquette réglementaire contient des informations réglementaires au sujet de votre ordinateur.

Modes

Ordinateur portable



Tablette



Socle



Tente



Caractéristiques

Sujets :

- Dimensions et poids
- Informations sur le système
- Mémoire
- Ports et connecteurs
- Communications
- Vidéo
- Audio
- Stockage
- Lecteur de cartes multimédia
- Affichage
- Clavier
- Webcam
- Pavé tactile
- Batterie
- Adaptateur d'alimentation
- Environnement de l'ordinateur

Dimensions et poids

Tableau 2. Dimensions et poids

Hauteur	8,20 mm à 13,70 mm (0,32 pouce à 0,54 pouce)
Largeur	304,20 mm (11,98 pouces)
Profondeur	198,50 mm (7,81 pouces)
Poids	1,24 kg (2,73 lb)

REMARQUE : le poids de votre ordinateur portable varie en fonction de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

Informations sur le système

Tableau 3. Spécifications des Informations système

Modèle de l'ordinateur	XPS 9365
Processeur	Intel Core m3/i5/i7 de 8 ^e génération
Jeu de puces	Intégré au processeur

Mémoire

Tableau 4. Caractéristiques de la mémoire

Type	LPDDR3 à deux canaux
Vitesse	Jusqu'à 1866 MHz
Configurations prises en charge	4 Go, 8 Go et 16 Go

 | **REMARQUE :** la mémoire est intégrée à la carte système.

Ports et connecteurs

Tableau 5. Caractéristiques (externes) des ports et connecteurs

Externes :	
USB	• Un port USB 3.1 (type C)/DisplayPort • Un port d'adaptateur secteur/port Thunderbolt 3 (USB de type C)
Audio/ vidéo	Un port de casque (combiné casque et microphone)

Tableau 6. Caractéristiques (internes) des ports et connecteurs

Internes :	
Carte au format M.2	Un logement M.2 pour une carte de disque SSD (Solid State Drive)

Communications

Tableau 7. Caractéristiques des équipements de communication

Sans fil	• Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth 4.2
----------	--

Vidéo

Tableau 8. Caractéristiques vidéo

Contrôleur	Intel HD Graphics 615
Mémoire	Mémoire système partagée

Audio

Tableau 9. Caractéristiques audio

Contrôleur	Realtek ALC3271 avec Waves MaxxAudio Pro
Haut-parleurs	Deux
Sortie	• Moyenne : 2 W • Max : 2,5 W
Microphone	Microphones numériques
Réglages du volume	Touches de raccourci pour le contrôle multimédia

Stockage

Tableau 10. Caractéristiques du stockage

Interface	• SATA 6 Gbit/s • PCIe 8 Gbit/s
Disque dur	Un SSD M.2

Lecteur de cartes multimédia

Tableau 11. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia

Type	Un logement pour carte microSD
Cartes compatibles	• microSD • microSD High-Capacity (microSDHC) • microSD Extended Capacity (microSDXC) à ultra-haut débit (UHS)

Affichage

Tableau 12. Caractéristiques de l'affichage

Type	• Écran tactile InfinityEdge UltraSharp QHD+ de 13,3 pouces • Écran tactile InfinityEdge UltraSharp FHD de 13,3 pouces
Résolution (maximale)	• Quad HD+ : 3200 x 1800 • Full HD : 1920 x 1080
Pas de pixel	• Quad HD+ : 0,0918 mm • Full HD : 0,1530 mm
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Angle de fonctionnement	de 0 degré (fermé) à 360 degrés

Commandes	La luminosité peut être contrôlée à l'aide des touches de raccourcis
Hauteur	165,24 mm (6,51 pouces)
Largeur	293,76 mm (11,57 pouces)
Diagonale	337,05 mm (13,27 pouces)

Clavier

Tableau 13. Caractéristiques du clavier

Type	Clavier rétro-éclairé
Touches de raccourci	Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour taper des caractères spéciaux ou pour effectuer des fonctions secondaires. Pour taper le caractère spécial, maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée et appuyez sur la touche voulue. Pour effectuer des fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée.

REMARQUE : vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS.

[Raccourcis clavier](#)

Webcam

Tableau 14. Caractéristiques de la webcam

Résolution	- Image fixe : 0,92 mégapixel - Vidéo : 1280 x 720 (HD) à 30 ips (maximal)
Angle de vue en diagonale	74,6 degrés

Pavé tactile

Tableau 15. Spécifications du pavé tactile

Résolution	- Horizontale : 305 ppp - Verticale : 305 ppp
Dimensions	- Hauteur : 60 mm (2,36 pouces) - Largeur : 105 mm (4,13 pouces)

Batterie

Tableau 16. Caractéristiques de la batterie

Type	Lithium-ion 4 cellules intelligente (46 Wh)
Largeur	107,70 mm (4,24 pouces)

Profondeur	3,65 mm (0,14 pouce)
Hauteur	267,20 mm (10,52 pouces)
Poids (maximal)	0,20 kg (0,44 livre)
Tension	8,9 VCC
Durée de charge lorsque l'ordinateur est hors tension (approximative)	4 heures
Autonomie	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Durée de vie (approximative)	300 cycles de charge/ décharge
Plage de températures : en fonctionnement	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)
Plage de températures : stockage	De -20 à 65 °C (de -4 à 149 °F)
Pile bouton	Il est recommandé d'utiliser une pile bouton Dell pour votre ordinateur. Dell n'assure aucune garantie pour les problèmes générés par l'utilisation d'accessoires, pièces ou composants non fournis par Dell.

Adaptateur d'alimentation

Tableau 17. Caractéristiques de l'adaptateur d'alimentation

Type	30 W
Tension d'entrée	100 V en CA à 240 V en CA
Fréquence d'entrée	50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	0,90 A
Courant de sortie (en continu)	1,50 A/2 A/2 A
Tension de sortie nominale	20/12/5 VCC
Plage de températures : en fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Plage de températures : stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 18. Caractéristiques environnementales de l'ordinateur

	En fonctionnement	Hors fonctionnement
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 % à 90 % (sans condensation)	0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Choc (maximal)	140 G†	160 G†
Altitude (maximale)	De -15,20 m à 3048 m (-50 pieds à 10 000 pieds)	De -15,20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

‡ Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur n'est pas en cours d'utilisation.

Raccourcis clavier

Tableau 19. Raccourcis clavier

Touches	Description
	Couper le son
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume
	Lire le morceau ou le chapitre précédent
	Lire/ mettre en pause
	Lire le morceau ou le chapitre suivant
	Basculer vers un moniteur externe
	Rechercher
	Activer/désactiver le rétro-éclairage du clavier
	Impression écran
	Insertion
	Diminuer la luminosité
	Augmenter la luminosité
	Verrouiller/ déverrouiller la touche Fn
	Activer/ désactiver le sans fil

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 20. Ressources d'aide en libre-service

Informations sur les produits et services Dell

www.dell.com

Conseils



Contactez le support

Dans la zone de recherche Windows, saisissez **Contact Support**, puis appuyez sur Entrée.

Aide en ligne concernant le système d'exploitation

www.dell.com/support/windows

Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

www.dell.com/support

Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.

- 1 Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- 2 Saisissez l'objet ou le mot-clé dans la zone **Search (Rechercher)**.
- 3 Cliquez sur **Search (Rechercher)** pour obtenir les articles connexes.

Trouvez et découvrez les informations suivantes à propos de votre produit :

Voir *Me and My Dell (Mon Dell et moi)* sur le site www.dell.com/support/manuals.

- Caractéristiques du produit
- Système d'exploitation
- Configuration et utilisation de votre produit
- Sauvegarde des données
- Dépannage et diagnostics
- Restauration du système et des paramètres d'usine
- Informations sur le BIOS

Pour localiser la section *Me and My Dell (Mon Dell et moi)* relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants :

- Sélectionnez **Detect Product (Détecter le produit)**.
- Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous **View Products (Afficher les produits)**.
- Saisissez la valeur **Service Tag number (Numéro de série)** ou **Product ID (ID de produit)** dans la barre de recherche.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.

REMARQUE : Les disponibilités variant selon le pays, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre facture d'achat, votre bordereau de livraison, votre facture ou dans le catalogue de produits Dell.