

# XPS 13 Convertible

הגדרה ומפרטים



① | **הערה:** "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

⚠ | **התראה:** "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

⚠ | **אזהרה:** "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 4.....  | 1 הגדר את המחשב                      |
| 5.....  | 2 מבטים                              |
| 5.....  | חזית                                 |
| 5.....  | שמאל                                 |
| 6.....  | ימין                                 |
| 6.....  | בסיס                                 |
| 7.....  | צג                                   |
| 7.....  | תחתון                                |
| 8.....  | מצבים                                |
| 8.....  | מחשב מחברת                           |
| 8.....  | מחשב לוח                             |
| 8.....  | מעמד                                 |
| 9.....  | אוהל                                 |
| 10..... | 3 מפרט                               |
| 10..... | מידות ומשקל                          |
| 10..... | System Information (פרטי מערכת)      |
| 11..... | Memory (זיכרון)                      |
| 11..... | יציאות ומחברים                       |
| 11..... | תקשורת                               |
| 11..... | Video (ווידאו)                       |
| 11..... | Audio                                |
| 12..... | Storage (אחסון)                      |
| 12..... | Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה) |
| 12..... | Display (צג)                         |
| 13..... | מקלדת                                |
| 13..... | מצלמה                                |
| 13..... | משטח מגע                             |
| 13..... | Battery (סוללה)                      |
| 14..... | מתאם מתח                             |
| 14..... | סביבת המחשב                          |
| 15..... | 4 קיצורי מקשים                       |
| 16..... | 5 קבלת עזרה ופנייה אל Dell           |
| 16..... | משאבי עזרה עצמית                     |
| 16..... | פנייה אל Dell                        |

## הגדר את המחשב

1 חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה.



**הערה:** כדי לחסוך בצריכת החשמל של הסוללה, ייתכן שהסוללה תעבור למצב חיסכון בחשמל. חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.

2 סיום ההתקנה של Windows.  
פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. בזמן תהליך ההגדרה, Dell ממליצה:  
· להתחבר לרשת עבור העדכונים של Windows.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.  
· אם אתה מחובר לאינטרנט, היכנס באמצעות חשבון Microsoft או צור חשבון. אם אינך מחובר לאינטרנט, צור חשבון לא מקוון.  
· במסך Support and Protection, הזן את פרטי הקשר שלך.  
3 אתר את יישומי Dell בתפריט Start של Windows והשתמש בהם - מומלץ

טבלה 1. אתר את יישומי Dell

### SupportAssist

בודקת מראש את תקינות החומרה והתוכנה של המחשב. כלי שחזור מערכת ההפעלה של SupportAssist פותר בעיות במערכת ההפעלה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של SupportAssist בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



**הערה:** ב-SupportAssist, לחץ על תאריך התפוגה של האחריות כדי לחדש או לשדרג את האחריות.

### Dell Update

מעדכן את המחשב בתיקונים קריטיים ובמנהלי התקנים עדכניים ברגע שהם זמינים.




### Dell Digital Delivery

הורד יישומי תוכנה שרכשת אך אינם מותקנים מראש במחשב.



## מבטים

### חזית



#### 1 נורית מצב סוללה

מציינת את מצב טעינת הסוללה.

כתום קבוע: רמת הטעינה של הסוללה חלשה.

כתום מהבהב - רמת הטעינה של הסוללה קריטית.

לבן קבוע - הסוללה נטענת.

כבויה—הסוללה טעונה לגמרי.

### שמאל



#### 1 מתאם חשמל/יציאת USB Type-C (Thunderbolt 3)

חבר התקני Thunderbolt 3 ותחנות עגינה של Dell.

תומכת ב-USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 וכן מאפשרת לך להתחבר לצג חיצוני באמצעות מתאם צג.

מספקת קצבי העברת נתונים של עד 10 Gbps עבור USB 3.1 Gen 2 ועד 40 Gbps עבור Thunderbolt 3.

תומכת בהעברת חשמל המאפשרת אספקת חשמל דו-צדדית בין התקנים.

מספקת עד 5 וולט/3 אמפר פלט מתח שמאפשר טעינה מהירה יותר.

**הערה:** נדרשים ממירים מתאימים (נמכרים בנפרד) כדי לחבר התקני USB ו-DisplayPort רגילים.

#### 2 יציאת אוזניים

חבר אוזניות או דיבורית (שילוב של אוזניות ומיקרופון).

#### 3 לחצן מצב טעינת הסוללה

לחץ כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה שנותרה.

#### 4 נוריות מצב טעינת הסוללה (5)

## ימין



### 1 לחצן הפעלה

הקש כדי להפעיל את המחשב אם הוא כבוי, במצב שינה או במצב תרדמה.

הקש כדי להעביר את המחשב למצב שינה אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ את כיבוי המחשב.

**הערה:** באפשרותך להתאים אישית את התנהגות לחצן ההפעלה באפשרויות צריכת החשמל. למידע נוסף, ראה *אני וה-Dell שלי* באתר [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### 2 חריץ לכרטיס MicroSD

קורא מכרטיס microSD וכותב אליו.

### 3 יציאת DisplayPort/(USB 3.1 Type-C)

חבר ציוד היקפי כגון התקני אחסון חיצוניים, מדפסות וצגים חיצוניים. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

**הערה:** יציאה זו אינה תואמת להתקני Thunderbolt 3 ולתחנות העגינה של Dell. חבר התקני Thunderbolt 3 ותחנות עגינה של Dell ליציאת Thunderbolt 3 (USB Type-C) בצד שמאל של המחשב.

**הערה:** דרוש מתאם (נמכר בנפרד) כדי לחבר התקן DisplayPort.

### 4 חריץ כבל אבטחה (למנעולי Noble)

לחיבור כבל אבטחה כדי למנוע הזזה לא מורשית של המחשב.

## בסיס



### 1 אזור לחיצה שמאלית

הקש ללחיצה שמאלית.

### 2 משטח מגע

העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה שמאית והקש בשתי אצבעות ללחיצה ימנית.

3 **אזור לחיצה ימנית**

הקש ללחיצה ימנית.

4 **קורא טביעת אצבע**

הקש עם אצבעך על קורא טביעות האצבעות כדי להיכנס למחשב. קורא טביעות האצבעות מאפשר למחשב לזהות את טביעות האצבע בתור סיסמה.

① **הערה:** עליך להגדיר את קורא טביעות האצבעות כך שיזהה את טביעות האצבע שלך וכדי לאפשר את הגישה.

## צג



1 **מיקרופון שמאלי**

מספק קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע ושיחות קוליות.

2 **מצלמה**

מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

3 **נורית מצב מצלמה**

מאירה כאשר המצלמה בשימוש.

4 **מיקרופון ימני**

מספק קלט צליל דיגיטלי להקלטת שמע ושיחות קוליות.

## תחתון



תג השירות הוא מזהה אלפאנומרי ייחודי המאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב שלך ולקבל גישה למידע בנושא אחריות. תווית התקינה מכילה את מידע התקינה של המחשב.

## מצבים

### מחשב מחברת



### מחשב לוח



### מעמד







## מפרט

### נושאים:

- מידות ומשקל
- System Information (פרטי מערכת)
- Memory (זיכרון)
- יציאות ומחברים
- תקשורת
- Video (וידאו)
- Audio
- Storage (אחסון)
- Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)
- Display (צג)
- מקלדת
- מצלמה
- משטח מגע
- Battery (סוללה)
- מתאם מתח
- סביבת המחשב

## מידות ומשקל

### טבלה 2. מפרטי מידות ומשקל

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 8.20 מ"מ עד 13.70 מ"מ (0.32 אינץ' עד 0.54 אינץ') | Height (גובה) |
| 304.20 מ"מ (11.98 אינץ')                         | Width (רוחב)  |
| 198.50 מ"מ (7.81 אינץ')                          | עומק          |
| 1.24 ק"ג (2.73 ליברות)                           | Weight (משקל) |

① **הערה:** משקל המחשב הנייד עשוי להשתנות בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.

## System Information (פרטי מערכת)

### טבלה 3. מפרט מידע מערכת

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| XPS 9365                       | דגם מחשב             |
| Intel Core m3/i5/i7 מדור שמיני | מעבד                 |
| משולב במעבד                    | Chipset (ערכת שבבים) |

# Memory (זיכרון)

## טבלה 4. מפרט זיכרון

LPDDR3 עם ערוץ כפול  
עד 1866 מגה-הרץ  
16 GB, 8 GB, 4 GB

Type (סוג)

מהירות

תצורות נתמכות

הערה: הזיכרון משולב בלוח המערכת. ⓘ

## יציאות ומחברים

## טבלה 5. מפרטי יציאות ומחברים (חיצוניים)

### חיצוני:

- יציאת USB 3.1 (Type-C)/DisplayPort אחת
- יציאת מתאם חשמל (USB Type-C/Thunderbolt 3) אחת
- יציאת אוזניים אחת (שילוב של אוזניות ומיקרופון)

USB

שמע/וידאו

## טבלה 6. מפרטי יציאות ומחברים (פנימיים)

### פנימי:

חריץ M.2 אחד לכרטיס כונן מצב מוצק (SSD) אחד

כרטיס M.2

## תקשורת

## טבלה 7. מפרטי תקשורת

- Wi-Fi 802.11 ז"ח
- Bluetooth 4.2

אלחוט

# Video (וידאו)

## טבלה 8. מפרט וידאו

Intel HD Graphics 615  
Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)

בקר

Memory (זיכרון)

## Audio

## טבלה 9. מפרטי השמע

Realtek ALC3271 באמצעות Waves MaxxAudio Pro  
שניים

בקר

רמקולים

- ממוצע: 2 ואט
- בשיא: 2.5 ואט

Digital array microphones (מיקרופונים במערך דיגיטלי)  
Media-control shortcut keys (מקשי קיצור לבקרת מדיה)

מיקרופון  
בקרי עוצמת קול

## Storage (אחסון)

טבלה 10. מפרט אחסון

ממשק

- כונן SATA של 6 Gbps
- כונן PCIe של 8 Gbps

M.2 SSD אחד

כונן קשיח

## Media-card reader (קורא כרטיסי מדיה)

טבלה 11. מפרטי קורא כרטיסי מדיה

Type (סוג)

כרטיסים נתמכים

חריץ לכרטיס microSD אחד

- microSD
- (microSD High-Capacity (microSDHC
- (microSD Extended-Capacity (microSDXC עם Ultra High Speed (UHS

## Display (צג)

טבלה 12. מפרט צג

Type (סוג)

- צג UltraSharp QHD+ InfinityEdge בגודל 13.3 אינץ' עם מסך מגע
- צג FHD InfinityEdge בגודל 13.3 אינץ' עם מסך מגע

רזולוציה (מרבית)

- QHD+: 3200 x 1800
- FHD: 1920 x 1080

Pixel pitch (רוחב פיקסל)

- QHD+: 0.0918 מ"מ
- FHD: 0.1530 מ"מ

Refresh rate (בהירות מרבית)

60 Hz

זווית הפעלה

0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות

פקדים

ניתן לשלוט בבהירות באמצעות קיצורי המקשים

Height (גובה)

165.24 מ"מ (6.51 אינץ')

Width (רוחב)

293.76 מ"מ (11.57 אינץ')

Diagonal (אלכסון)

337.05 מ"מ (13.27 אינץ')

# מקלדת

## טבלה 13. מפרט המקלדת

Type (סוג)

קיצור מקשים

מקלדת עם תאורה אחורית

על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תווים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד את התו החלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש על Fn ואת המקש הרצוי.

**הערה:** באפשרותך להגדיר את אופן הפעולה הראשי של קיצורי הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי Function Key Behavior (התנהגות מקש הפונקציה) בהגדרת המערכת.

קיצורי מקשים

# מצלמה

## טבלה 14. מפרט המצלמה

רזולוציה

- תמונת סטילס: 0.92 מגה-פיקסל
- וידאו: 1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מרבי)

74.6 מעלות

זווית צפייה אלכסונית

# משטח מגע

## טבלה 15. מפרטים של משטח מגע

רזולוציה

- אופקי: 305 DPI
- אנכי: 305 DPI

Dimensions (מידות)

- גובה: 60 מ"מ (2.36 אינץ')
- רוחב: 105 מ"מ (4.13 אינץ')

# Battery (סוללה)

## טבלה 16. מפרט הסוללה

Type (סוג)

Width (רוחב)

עומק

Height (גובה)

משקל (מרבי)

Voltage (מתח)

זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (משוער)

משך פעולה

סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 4 תאים (46Whr)

107.70 מ"מ (4.24 אינץ')

3.65 מ"מ (0.14 אינץ')

267.20 מ"מ (10.52 אינץ')

0.20 ק"ג (0.44 ליברות)

8.9 וולט ז"

4 שעות

משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| משך חיים (מקורב)       | 300 מחזורי פריקה/טעינה                                                                                                                             |
| טווח טמפרטורות: בהפעלה | 0° עד 35° צ' (32° עד 95° פ')                                                                                                                       |
| טווח טמפרטורות: באחסון | 20°C (-4°F עד 65°C (149°F                                                                                                                          |
| סוללת מטבע             | מומלץ להשתמש בסוללת מטבע של Dell במחשב שברשותך. Dell אינה מספקת אחריות לבעיות הנגרמות עקב שימוש בעזרים, חלקים או רכיבים שאינם מסופקים על-ידי Dell. |

## מתאם מתח

### טבלה 17. מפרטים של מתאם המתח

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Type (סוג)                            | 100-240 וולט ז"ח                 |
| Input voltage (מתח כניסה)             | 50 הרץ - 60 הרץ                  |
| Input frequency (תדר כניסה)           | 0.90 אמפר                        |
| זרם כניסה (מרבי)                      | 1.50 A/2 A/2 A                   |
| זרם מוצא (רציף)                       | 20/12/5 וולט ז"י                 |
| Rated output voltage (מתח יציאה נקוב) | 0° עד 40° צ' (32° עד 104° פ')    |
| טווח טמפרטורות: בהפעלה                | 40°- עד 70° צ' (-40° עד 158° פ') |
| טווח טמפרטורות: באחסון                |                                  |

## סביבת המחשב

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

### טבלה 18. מפרטי סביבת המחשב

| לא בהפעלה                      | Operating (בהפעלה)                       |                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 40°C עד 65°C (149°F עד 40°F)   | 0° עד 35° צ' (32° עד 95° פ')             | טווח טמפרטורות       |
| 0% עד 95% (ללא התעבות)         | 10% עד 90% (ללא התעבות)                  | לחות יחסית (מקסימום) |
| 1.30 GRMS                      | 0.66 GRMS                                | מידת תנודה (מרבית)*  |
| †160 G                         | †140 G                                   | מידת זעזועים (מרבית) |
| 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל) | 15.20- (-50 ft to 10,000 ft) m to 3048 m | רום (מרבי)           |

\* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

## קיצורי מקשים

טבלה 19. קיצורי מקשים

| מקשים                                                                                      | תיאור                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| F1      | השתקת שמע                             |
| F2      | הפחתת עוצמת הקול                      |
| F3      | הגברת עוצמת הקול                      |
| F4      | הפעלת רצועה/פרק הקודמים               |
| F5      | הפעלה/השהיה                           |
| F6      | הפעלת רצועה/פרק הבאים                 |
| F8      | החלפה לצג חיצוני                      |
| F9    | חיפוש                                 |
| F10   | החלף את מצבי התאורה האחורית של המקלדת |
| F11<br>PrtScr                                                                              | צילום מסך                             |
| F12<br>Insert                                                                              | הכנס                                  |
| Fn +  | החלשת הבהירות                         |
| Fn +  | הגברת הבהירות                         |
| Fn +  | החלפה למקש Fn                         |
| Fn +  | כיבוי/הפעלת אלחוט                     |

# קבלת עזרה ופנייה אל Dell

## משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

### טבלה 20. משאבי עזרה עצמית

מידע על מוצרים ושירותים של Dell

עצות

[www.dell.com](http://www.dell.com)



פנה לתמיכה

בחיפוש Windows, הקלד Contact Support, והקש Enter.

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה

מידע על פתרון בעיות, מדריכים למשתמש, הוראות התקנה, מפרטי מוצרים, בלוגים לסיוע בנושאים טכניים, מנהלי התקנים, עדכוני תוכנה ועוד.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

מאמרי Knowledge Base של Dell עבור מגוון בעיות מחשב.

1 עבור אל [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

2 הקלד את הנושא או את מילת המפתח בתיבת ה-**Search** (חיפוש).

3 לחץ על **Search** (חפש) כדי לאחזר את המאמרים הקשורים.

ראה *Me and My Dell* (אני ו-Dell שלי) באתר [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

כדי לאתר את *Me and My Dell* (אני ו-Dell שלי) הרלוונטי למוצר שברשותך, זהה את המוצר באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

- בחר **Detect Product** (זהה מוצר).
- אתר את המוצר באמצעות התפריט הנפתח תחת **View Products** (הצג מוצרים).
- הזן את **Service Tag Number** (מספר תג השירות) או את **Product ID** (זיהוי המוצר) בסרגל החיפוש.

תוכל ללמוד את המידע הבא לגבי המוצר שלך:

- מפרט מוצר
- מערכת הפעלה
- הגדרת המוצר שלך והשימוש בו
- גיבוי נתונים
- פתרון בעיות ואבחון
- שחזור מערכת ושחזור Factory (תמונת יצרן)
- מידע על BIOS

## פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

① **הערה:** הזמינות משתנה לפי הארץ והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ שלך.

① **הערה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.